

Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Gültig ab: 16.03.2026

Ausstellungsdatum: 16.03.2026

Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-00.

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

**esz AG calibration & metrology
Max-Planck-Straße 16, 82223 Eichenau**

mit den Standorten

**esz AG calibration & metrology
Max-Planck-Straße 16, 82223 Eichenau**

**esz AG calibration & metrology
Richard-Willstätter-Str. 14, 12489 Berlin**

**esz AG calibration & metrology
Donaustraße 68, 68199 Mannheim**

**esz AG calibration & metrology
Nordostpark 12, 90411 Nürnberg**

**esz AG calibration & metrology
Webereistraße 3, 48565 Steinfurt**

**esz AG calibration & metrology
Lemböckgasse 49, A-1230 Wien, ÖSTERREICH**

Das Kalibrierlaboratorium erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser Anlage aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen. Das Kalibrierlaboratorium erfüllt gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen,

einschließlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdrücklich bestätigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für Kalibrierlaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Kalibrierungen in den Bereichen:

Elektrische Messgrößen

Gleichstrom und Niederfrequenz

- Spannung ^{a)}
- Stromstärke ^{a)}
- Spannungsverhältnis ^{a)}
- Hochspannungsmessgrößen ^{a)}
- Widerstand ^{a)}
- Ladung ^{a)}
- Phasenwinkel ^{a)}
- Elektrische Leistung ^{a)}
- Leistungsfaktor ^{a)}
- Elektrische Energie ^{a)}
- Induktivität ^{a)}
- Kapazität ^{a)}

Zeit und Frequenz

- Zeitintervall ^{a)}
- Frequenz und Drehzahl ^{a)}

Dimensionelle Messgrößen

Länge

- Durchmesser ^{a)}
- Gewinde ^{a)}
- Parallelendmaße
- Längenmessmittel ^{a)}
- Strichmaße, Abstände ^{a)}

Winkel

- Neigung

^{a)} auch als Vor-Ort-Kalibrierung

Hochfrequenz- und Strahlungsmessgrößen

Hochfrequenzmessgrößen

- HF-Spannung ^{a)}
- HF-Stromstärke ^{a)}
- HF-Impedanz (Reflexionsfaktor) ^{a)}
- HF-Leistung ^{a)}
- HF-Dämpfung ^{a)}
- Pulsförmige Messgrößen ^{a)}
- Oszilloskopmessgrößen ^{a)}
- Anstiegszeit ^{a)}
- Bandbreite ^{a)}

Optische Messgrößen

- Radiometrie ^{a)}
- Photometrie ^{a)}

Für die mit * gekennzeichneten Messgrößen/Kalibriergegenstände ist dem Kalibrierlaboratorium, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkKS bedarf, die Anwendung der hier aufgeführten Normen/Kalibrierrichtlinien mit unterschiedlichen Ausgabeständen gestattet. Das Kalibrierlaboratorium verfügt über eine aktuelle Liste aller Normen/Kalibrierrichtlinien im flexiblen Akkreditierungsbereich.

Diese Urkundenanlage wurde ausgestellt durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH und ist digital gesiegelt. Sie gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der gültigen und überwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Elektrische Messgrößen – Gleichstrom und Niederfrequenz

Gleich- und Wechselspannung

Permanentes Laboratorium – Standort Eichenau

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Gleichspannung	0 V		35 nV	Kurzschlussbrücke
	0 V bis 200 mV		14 nV	Kalibrierung von Spannungsquellen
	> 200 mV bis 2 V		0,10 µV	
	> 2 V bis 10 V		0,16 µV	
	0 mV bis < 200 mV		12 nV	Kalibrierung der Nichtlinearität von Voltmetern
	200 mV bis < 2 V		40 nV	
	2 V bis 10 V		0,25 µV	
	> 0 mV bis < 2 V		0,12 µV	Kalibrierung der Abweichung von Voltmetern
	2 V bis 10 V		0,27 µV	
	> 10 V bis 100 V		$0,28 \cdot 10^{-6} \cdot U - 0,34 \mu\text{V}$	U = Messwert
> 100 V bis 1050 V	$0,24 \cdot 10^{-6} \cdot U + 64 \mu\text{V}$			
Hochspannung	1 kV bis 10 kV		$7,9 \cdot 10^{-6} \cdot U + 17 \text{ mV}$	
	> 10 kV bis 60 kV		$46 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,95 \text{ V}$	
Wechselspannung	2 mV bis 10 mV	10 Hz; 12,5 Hz	$26 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,11 \mu\text{V}$	U = Messwert Bei der Kalibrierung von Messgeräten sind der Einfluss der Lastimpedanz und die Wiederholbarkeit zu berücksichtigen.
		20 Hz; 25 Hz; 30 Hz; 37,5 Hz; 40 Hz; 75 Hz; 80 Hz; 125 Hz; 312,5 Hz; 375 Hz	$28 \cdot 10^{-6} \cdot U + 23 \text{ nV}$	
		48 Hz; 60 Hz; 62,5 Hz	$19 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,11 \mu\text{V}$	
		625 Hz; 937,5 Hz; 1 kHz	$17 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,12 \mu\text{V}$	
	> 10 mV bis 60 mV	10 Hz; 12,5 Hz	$13 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,19 \mu\text{V}$	
		20 Hz; 25 Hz; 30 Hz; 37,5 Hz; 40 Hz; 75 Hz; 80 Hz; 125 Hz; 312,5 Hz; 375 Hz	$8,6 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,16 \mu\text{V}$	
		48 Hz; 60 Hz; 62,5 Hz	$10 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,16 \mu\text{V}$	
		625 Hz; 937,5 Hz; 1 kHz	$9,1 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,16 \mu\text{V}$	
	60 mV bis 7,2 V	10 Hz; 12,5 Hz	$10 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,14 \mu\text{V}$	
		20 Hz; 25 Hz; 30 Hz; 37,5 Hz; 40 Hz; 75 Hz; 80 Hz; 125 Hz; 312,5 Hz; 375 Hz	$2,2 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,16 \mu\text{V}$	
48 Hz; 60 Hz; 62,5 Hz		$4,2 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,14 \mu\text{V}$		
625 Hz; 937,5 Hz; 1 kHz		$1,4 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,16 \mu\text{V}$		

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium – Standort Eichenau

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen	
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit		
Wechselspannung Bereiche	2 mV bis 22 V 2 mV	10 Hz bis 1 MHz 10 Hz; 20 Hz; 40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz; 70 kHz; 100 kHz; 200 kHz; 300 kHz	$0,29 \cdot 10^{-3} \cdot U$	<i>U</i> = Messwert. Bei der Kalibrierung von Messgeräten sind der Einfluss der Last-/ Anschlussimpedanz und die Wiederhol- barkeit zu berücksichtigen.	
		500 kHz	$0,32 \cdot 10^{-3} \cdot U$		
		1 MHz	$0,43 \cdot 10^{-3} \cdot U$		
	6 mV	10 Hz	$0,16 \cdot 10^{-3} \cdot U$		Zwischenwerte erhöhen die Messwerte
		20 Hz	$0,14 \cdot 10^{-3} \cdot U$		
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz; 70 kHz; 100 kHz; 200 kHz	$0,13 \cdot 10^{-3} \cdot U$		
		300 kHz	$0,15 \cdot 10^{-3} \cdot U$		
		500 kHz	$0,17 \cdot 10^{-3} \cdot U$		
		1 MHz	$0,22 \cdot 10^{-3} \cdot U$		
	10 mV	10 Hz	$0,13 \cdot 10^{-3} \cdot U$		
		20 Hz	$0,12 \cdot 10^{-3} \cdot U$		
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz; 70 kHz; 100 kHz; 200 kHz	$0,10 \cdot 10^{-3} \cdot U$		
		300 kHz	$0,12 \cdot 10^{-3} \cdot U$		
		500 kHz	$0,16 \cdot 10^{-3} \cdot U$		
		1 MHz	$0,21 \cdot 10^{-3} \cdot U$		
	20 mV	10 Hz	$0,12 \cdot 10^{-3} \cdot U$		
		20 Hz	$0,11 \cdot 10^{-3} \cdot U$		
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz; 70 kHz; 100 kHz; 200 kHz	$86 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
		300 kHz	$0,11 \cdot 10^{-3} \cdot U$		
		500 kHz	$0,13 \cdot 10^{-3} \cdot U$		
1 MHz		$0,17 \cdot 10^{-3} \cdot U$			
60 mV		10 Hz	$54 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
60 mV	20 Hz; 40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz; 70 kHz; 100 kHz	$32 \cdot 10^{-6} \cdot U$			
	200 kHz; 300 kHz	$46 \cdot 10^{-6} \cdot U$			
	500 kHz	$60 \cdot 10^{-6} \cdot U$			
	1 MHz	$95 \cdot 10^{-6} \cdot U$			

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium – Standort Eichenau

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Wechselspannung Bereiche	100 mV	10 Hz	$22 \cdot 10^{-6} \cdot U$	U = Messwert. Bei der Kalibrierung von Messgeräten sind der Einfluss der Last-/ Anschlussimpedanz und die Wiederhol- barkeit zu berücksichtigen.
		20 Hz; 40 Hz	$20 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		55 Hz; 120 Hz	$17 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz; 70 kHz; 100 kHz	$15 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		200 kHz; 300 kHz	$25 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		500 kHz	$34 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		1 MHz	$53 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
	200 mV	10 Hz	$37 \cdot 10^{-6} \cdot U$	Zwischenwerte erhöhen die Messwerte
		20 Hz; 40 Hz	$18 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		55 Hz; 120 Hz	$15 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz; 70 kHz	$12 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		100 kHz	$13 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		200 kHz; 300 kHz	$23 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		500 kHz	$33 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
	1 MHz	$49 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
	600 mV	10 Hz	$31 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		20 Hz; 40 Hz	$16 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		55 Hz; 120 Hz	$13 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz; 70 kHz	$10 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		100 kHz	$11 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		200 kHz; 300 kHz	$21 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		500 kHz	$33 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
	1 MHz	$50 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
	1 V	10 Hz	$17 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		20 Hz; 40 Hz	$11 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz; 70 kHz	$7 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		100 kHz	$9 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		200 kHz; 300 kHz	$13 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
500 kHz		$17 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
1 MHz		$30 \cdot 10^{-6} \cdot U$		

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium – Standort Eichenau

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen	
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit		
Wechselspannung Bereiche	2 V	10 Hz	$38 \cdot 10^{-6} \cdot U$	<i>U</i> = Messwert. Bei der Kalibrierung von Messgeräten sind der Einfluss der Last-/ Anschlussimpedanz und die Wiederhol- barkeit zu berücksichtigen.	
		20 Hz; 40 Hz	$12 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz; 70 kHz	$7 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
		100 kHz	$9 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
		200 kHz; 300 kHz	$11 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
		500 kHz	$16 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
		1 MHz	$29 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
	4 V; 6 V	10 Hz	$32 \cdot 10^{-6} \cdot U$	Zwischenwerte erhöhen die Messwerte	
		20 Hz; 40 Hz	$13 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz; 70 kHz; 100 kHz	$9 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
		200 kHz; 300 kHz	$21 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
		500 kHz	$32 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
		1 MHz	$35 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
	8 V; 10 V	10 Hz	$19 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
		20 Hz	$13 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
		40 Hz	$10 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz; 70 kHz; 100 kHz	$8 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
		200 kHz; 300 kHz	$15 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
		500 kHz	$30 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
		1 MHz	$47 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
	20 V	10 Hz	$29 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
		20 Hz	$14 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
		40 Hz	$11 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz; 70 kHz		$9 \cdot 10^{-6} \cdot U$			
100 kHz		$10 \cdot 10^{-6} \cdot U$			
200 kHz; 300 kHz		$16 \cdot 10^{-6} \cdot U$			
500 kHz		$32 \cdot 10^{-6} \cdot U$			
1 MHz		$49 \cdot 10^{-6} \cdot U$			
12 V; 15 V; 19 V		1 kHz; 10 kHz; 100 kHz	$10 \cdot 10^{-6} \cdot U$		

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium – Standort Eichenau

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen	
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit		
Wechselspannung Bereiche	> 22 V bis 70 V 60 V	10 Hz bis 300 kHz		<i>U</i> = Messwert. Bei der Kalibrierung von Messgeräten sind der Einfluss der Last-/ Anschlussimpedanz und die Wiederhol- barkeit zu berücksichtigen. Zwischenwerte erhöhen die Messwerte	
		10 Hz	$23 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
		20 Hz; 40 Hz	$15 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
		55 Hz; 120 Hz	$13 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
		400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz	$9 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
		70 kHz	$10 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
		100 kHz	$14 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
	200 kHz; 300 kHz	$22 \cdot 10^{-6} \cdot U$			
	> 70 V bis 110 V 100 V	10 Hz bis 200 kHz			
		10 Hz; 20 Hz	$19 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
		40 Hz	$15 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz	$13 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
		70 kHz	$20 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
		100 kHz	$32 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
	200 kHz	$37 \cdot 10^{-6} \cdot U$			
	> 110 V bis 700 V 200 V	10 Hz bis 100 kHz			
		10 Hz	$27 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
		20 Hz	$21 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
		40 Hz	$16 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
		55 Hz; 120 Hz	$15 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
		400 Hz; 500 Hz; 1 kHz;	$13 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
		10 kHz; 20 kHz; 50 kHz	$17 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
		70 kHz	$20 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
		100 kHz	$31 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
	600 V	40 Hz	$17 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz	$14 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
		1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz	$16 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
		70 kHz	$25 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
100 kHz		$37 \cdot 10^{-6} \cdot U$			
> 700 V bis 1000 V 1000 V	10 Hz bis 100 kHz				
	40 Hz	$16 \cdot 10^{-6} \cdot U$			
	55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz	$14 \cdot 10^{-6} \cdot U$			
	50 kHz	$25 \cdot 10^{-6} \cdot U$			
	70 kHz	$32 \cdot 10^{-6} \cdot U$			
	100 kHz	$42 \cdot 10^{-6} \cdot U$			

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium – Standort Eichenau

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren			
Hochspannung Quellen	1 kV bis 10 kV	10 Hz bis 20 kHz > 20 kHz bis 50 kHz > 50 kHz bis 100 kHz		$50 \cdot 10^{-6} \cdot U + 2 \text{ V}$ $0,34 \cdot 10^{-3} \cdot U + 1,6 \text{ V}$ $1,6 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,9 \text{ V}$	U = Messwert
	> 10 kV bis 40 kV	10 Hz bis 20 kHz > 20 kHz bis 50 kHz > 50 kHz bis 100 kHz		$0,10 \cdot 10^{-3} \cdot U + 3,7 \text{ V}$ $0,43 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2,1 \text{ V}$ $1,7 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,7 \text{ V}$	
Messgeräte	1 kV bis 10 kV	45 Hz bis 65 Hz		$50 \cdot 10^{-6} \cdot U + 2 \text{ V}$	
	10 kV bis 30 kV		$0,10 \cdot 10^{-3} \cdot U + 3,7 \text{ V}$		
Rechteckspannung	5 mV bis 220 mV	1 Hz bis 10 kHz		$10 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,36 \mu\text{V} + 6,4 \cdot 10^{-9} \text{ V/Hz} \cdot f$	Abtastverfahren an 10 MΩ Last Bereichsangabe in Spannung Spitze- Spitze U = Betragsspitze der Spannung f = Frequenz Der Zusatzeinfluss abweichender Lastbedingungen (wie z. B. 50 Ω oder 1 MΩ ist zu berücksichtigen)
	> 220 mV bis 2,2 V			$9,3 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,35 \mu\text{V} + 7,0 \cdot 10^{-9} \text{ V/Hz} \cdot f$	
	> 2,2 V bis 22 V			$9,3 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,58 \mu\text{V} + 14 \cdot 10^{-9} \text{ V/Hz} \cdot f$	
	> 22 V bis 220 V			$12 \cdot 10^{-6} \cdot U + 35 \mu\text{V} + 75 \cdot 10^{-9} \text{ V/Hz} \cdot f$	
Wechselspannung Amplitudenparameter	5 mV bis 5 V	DC bis 10 MHz > 10 MHz bis 100 MHz > 100 MHz bis 300 MHz > 300 MHz bis 1 GHz		$25 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,2 \mu\text{V}$ $37 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,5 \mu\text{V}$ $44 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,4 \mu\text{V}$ $70 \cdot 10^{-3} \cdot U$	Oszilloskop als Normal U = Messwert
	> 5 V bis 50 V	DC bis 2 kHz > 2 kHz bis 10 MHz		$12 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,7 \mu\text{V}$ $25 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,7 \mu\text{V}$	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Gleich- und Wechselstromstärke

Permanentes Laboratorium – Standort Eichenau

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Wechselstromstärke Messgeräte	100 µA bis 2 A	10 Hz bis 1 kHz	2,2 nA bis 61 µA	<i>I</i> = Messwert <i>f</i> = Frequenz Zwischenwerte und abweichende Messbedingungen erhöhen die Messwerte
	100 µA; 200 µA; 500 µA	10 Hz; 12,5 Hz; 20 Hz	$62 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
		25 Hz; 30 Hz; 37,5 Hz; 40 Hz; 48 Hz; 60 Hz; 62,5 Hz; 75 Hz; 80 Hz; 125 Hz; 312,5 Hz; 375 Hz; 625 Hz; 937,5 Hz; 1 kHz	$22 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
	1 mA	10 Hz; 12,5 Hz	$25 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
		20 Hz	$22 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
	1 mA	25 Hz; 30 Hz; 37,5 Hz; 40 Hz; 48 Hz; 60 Hz; 62,5 Hz; 75 Hz; 80 Hz; 125 Hz; 312,5 Hz; 375 Hz; 625 Hz; 937,5 Hz; 1 kHz	$18 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
		10 Hz; 12,5 Hz	$23 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
	2 mA	20 Hz	$20 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
		25 Hz; 30 Hz; 37,5 Hz; 40 Hz; 48 Hz; 60 Hz; 62,5 Hz; 75 Hz; 80 Hz; 125 Hz; 312,5 Hz; 375 Hz; 625 Hz; 937,5 Hz; 1 kHz	$15 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
	5 mA; 10 mA; 20 mA	10 Hz; 12,5 Hz	$22 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
		20 Hz	$20 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
	5 mA; 10 mA; 20 mA	25 Hz; 30 Hz; 37,5 Hz; 40 Hz; 48 Hz; 60 Hz; 62,5 Hz; 75 Hz; 80 Hz; 125 Hz; 312,5 Hz; 375 Hz; 625 Hz; 937,5 Hz; 1 kHz	$14 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
		10 Hz; 12,5 Hz	$23 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
	50 mA	20 Hz; 25 Hz; 30 Hz; 37,5 Hz; 40 Hz	$21 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
		48 Hz; 60 Hz; 62,5 Hz	$16 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
75 Hz; 80 Hz; 125 Hz; 312,5 Hz; 375 Hz; 625 Hz; 937,5 Hz; 1 kHz		$15 \cdot 10^{-6} \cdot I$		
10 Hz; 12,5 Hz		$23 \cdot 10^{-6} \cdot I$		

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium – Standort Eichenau

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Wechselstromstärke Messgeräte	100 mA; 200 mA	10 Hz; 12,5 Hz	$25 \cdot 10^{-6} \cdot f$	/ = Messwert f = Frequenz Zwischenwerte und abweichende Messbedingungen erhöhen die Messwerte
		20 Hz; 25 Hz; 30 Hz; 37,5 Hz; 40 Hz	$21 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		48 Hz; 60 Hz; 62,5 Hz; 75 Hz; 80 Hz; 125 Hz; 312,5 Hz; 375 Hz; 625 Hz; 937,5 Hz; 1 kHz	$16 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
	500 mA; 1 A	10 Hz; 12,5 Hz	$30 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		20 Hz	$28 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		25 Hz; 30 Hz; 37,5 Hz; 40 Hz; 75 Hz; 80 Hz; 125 Hz; 312,5 Hz; 375 Hz; 625 Hz; 937,5 Hz; 1 kHz	$23 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		48 Hz; 60 Hz; 62,5 Hz	$24 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
	2 A	10 Hz; 12,5 Hz; 20 Hz	$50 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		25 Hz; 30 Hz; 37,5 Hz; 40 Hz; 48 Hz; 60 Hz; 62,5 Hz; 75 Hz; 80 Hz; 125 Hz; 312,5 Hz; 375 Hz; 625 Hz; 937,5 Hz; 1 kHz	$45 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
	Wechselstromstärke	100 µA bis 100 A	10 Hz bis 10 kHz	
100 µA		10 Hz; 20 Hz	$76 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz	$44 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		10 kHz	$47 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
200 µA		10 Hz; 20 Hz	$68 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		40 Hz	$39 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz	$36 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		10 kHz	$39 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
0,5 mA		10 Hz; 20 Hz	$64 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz	$28 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		400 Hz; 500 Hz; 1 kHz	$27 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		10 kHz	$32 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
1 mA		10 Hz	$33 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		20 Hz	$30 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		40 Hz; 55 Hz	$26 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz	$25 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		10 kHz	$27 \cdot 10^{-6} \cdot f$	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium – Standort Eichenau

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Wechselstromstärke	2 mA	10 Hz	$32 \cdot 10^{-6} \cdot f$	/ = Messwert f = Frequenz Zwischenwerte und abweichende Messbedingungen erhöhen die Messwerte
		20 Hz	$29 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz	$24 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
	5 mA	10 Hz	$32 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		20 Hz; 40 Hz	$29 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz	$24 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
	10 mA	10 Hz	$26 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		20 Hz	$24 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz	$19 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		10 kHz	$22 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
	20 mA	10 Hz	$25 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		20 Hz	$23 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz	$17 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		10 kHz	$19 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
	50 mA	10 Hz	$25 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		20 Hz; 40 Hz	$23 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz	$17 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		10 kHz	$19 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
	100 mA	10 Hz	$26 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		20 Hz; 40 Hz	$24 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz		$18 \cdot 10^{-6} \cdot f$		
1 kHz; 10 kHz		$20 \cdot 10^{-6} \cdot f$		
200 mA	10 Hz	$27 \cdot 10^{-6} \cdot f$		
	20 Hz; 40 Hz	$24 \cdot 10^{-6} \cdot f$		
	55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz	$18 \cdot 10^{-6} \cdot f$		
	10 kHz	$20 \cdot 10^{-6} \cdot f$		
500 mA	10 Hz	$36 \cdot 10^{-6} \cdot f$		
	20 Hz	$34 \cdot 10^{-6} \cdot f$		
	40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz	$31 \cdot 10^{-6} \cdot f$		

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium – Standort Eichenau

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Wechselstromstärke	1 A	10 Hz	$32 \cdot 10^{-6} \cdot f$	/ = Messwert f = Frequenz Zwischenwerte und abweichende Messbedingungen erhöhen die Messwerte
		20 Hz	$29 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz	$25 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
	2 A	10 Hz; 20 Hz	$40 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz	$34 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
	5 A; 10 A	10 Hz	$39 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		20 Hz	$37 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz	$32 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
	20 A	10 Hz; 20 Hz	$57 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz	$53 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
	50 A	10 Hz; 20 Hz	$64 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz	$59 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		1 kHz; 10 kHz	$68 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
	100 A	10 Hz; 20 Hz	$75 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz	$65 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
1 kHz; 10 kHz		$75 \cdot 10^{-6} \cdot f$		
100 A bis 200 A		12 mA bis 24 mA		
	10 Hz bis 10 kHz	$0,13 \cdot 10^{-3} \cdot f$		

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium – Standort Eichenau

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Wechselstromstärke Quellen	200 A bis 300 A	10 Hz bis 1 kHz	$0,30 \cdot 10^{-3} \cdot f - 0,53 \text{ mA}$	$f = \text{Messwert}$ $f = \text{Frequenz}$
	300 A bis 495 A	10 Hz bis 65 Hz	$0,48 \cdot 10^{-3} \cdot f + 11 \text{ mA}$	
		65 Hz bis 100 Hz	$0,49 \cdot 10^{-3} \cdot f + 11 \text{ mA}$	
		100 Hz bis 400 Hz	$0,74 \cdot 10^{-3} \cdot f + 7,7 \text{ mA}$	
		400 Hz bis 1 kHz	$1,5 \cdot 10^{-3} \cdot f + 4,0 \text{ mA}$	
Wechselstromstärke Stromzangen und Stromzangenwandler	10 μA bis 2400 A	1 bis N Wicklungen 10 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 10 kHz/ N	$\sqrt{W_{in}^2 + W_{DUT}^2} \cdot I$ jedoch nicht kleiner als $90 \cdot 10^{-6} \cdot I$ oder 8 nA	W_{in} ist die relative Unsicherheit der Stromstärke der Einfachwicklung. W_{DUT} ist die relative Unsicherheit des Messobjekts im Streifenfeld des stromdurchflossenen Leiters.
Ersatzableitstromstärke I	0,2 μA bis 200 mA	an R_N bis 1 G Ω	$10 \cdot 10^{-6} \cdot I$ bis $5,8 \cdot 10^{-3} \cdot I$ Siehe Matrix M.1	Gesamtunsicherheit U ist abhängig von der rel. Unsicherheit $U(R_N)/R_N$ des Kalibrierwiderstandes R_N .

Matrix M.1 „Ersatzableitstromstärke“

Normalwiderstand R_N	1 k Ω				10 k Ω				100 k Ω				1 M Ω				10 M Ω				100 M Ω				1 G Ω			
	Stromstärke erweiterte Messunsicherheit U in $\mu\text{A/A}$																Stromstärke U in mA/A											
60 V	60 mA	10	6 mA	10	600 μA	13	60 μA	19	6 μA	70	600 nA	0,6	60 nA	5,8														
110 V	110 mA		11 mA		1,1 mA		110 μA		11 μA		1,1 μA		110 nA															
230 V	230 mA		23 mA		2,3 mA		230 μA		23 μA		2,3 μA		230 nA															
400 V	400 mA		40 mA		4 mA		400 μA		40 μA		4,0 μA		400 nA															

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium – Standort Eichenau

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
Gleichstromstärke Quellen, Messgeräte	0 pA bis 10 nA		0,85 fA bis 51 fA	/ = Messwert Zwischenwerte erhöhen die Messwerte
	0 pA		12 fA	
	1 pA		$0,85 \cdot 10^{-3} \cdot /$	
	10 pA		$0,53 \cdot 10^{-3} \cdot /$	
	100 pA		$75 \cdot 10^{-6} \cdot /$	
	1 nA		$10 \cdot 10^{-6} \cdot /$	
	10 nA		$5,1 \cdot 10^{-6} \cdot /$	
	> 10 nA bis 100 nA		$4,1 \cdot 10^{-6} \cdot / + 10 \text{ fA}$	/ = Messwert
	> 100 nA bis < 1 µA		$1,4 \cdot 10^{-6} \cdot / + 0,21 \text{ pA}$	
	1 µA bis 10 µA		$1,4 \cdot 10^{-6} \cdot / + 0,19 \text{ pA}$	
	> 10 µA bis 100 µA		$1,4 \cdot 10^{-6} \cdot / + 1,8 \text{ pA}$	
	> 100 µA bis 500 µA		$1,1 \cdot 10^{-6} \cdot / + 72 \text{ pA}$	
	20 µA bis 200 µA		$1,4 \cdot 10^{-6} \cdot / + 14 \text{ pA}$	
	200 µA bis 2 mA		$0,54 \cdot 10^{-6} \cdot / + 0,23 \text{ nA}$	
	2 mA bis 10 mA		$1,1 \cdot 10^{-6} \cdot / + 2,4 \text{ nA}$	
10 mA bis 50 mA	$0,90 \cdot 10^{-6} \cdot / + 25 \text{ nA}$			
50 mA bis 200 mA	$0,33 \cdot 10^{-6} \cdot / + 0,26 \text{ µA}$			
200 mA bis 1 A	$12 \cdot 10^{-6} \cdot /$			
1 A bis 10 A	$16 \cdot 10^{-6} \cdot /$			
10 A bis 100 A	$28 \cdot 10^{-6} \cdot /$			
100 A bis 300 A	$37 \cdot 10^{-6} \cdot /$			
Gleichstromstärke Quellen	300 A bis 700 A		$27 \cdot 10^{-6} \cdot / + 2,3 \text{ mA}$	
Gleichstromstärke Messgeräte	20 µA bis 2 mA		$0,48 \cdot 10^{-6} \cdot / + 19 \text{ pA}$	
	2 mA bis 20 mA		$1,1 \cdot 10^{-6} \cdot / + 1,0 \text{ nA}$	
	20 mA bis 200 mA		$0,26 \cdot 10^{-6} \cdot / + 24 \text{ nA}$	
	200 mA bis 2 A		$12 \cdot 10^{-6} \cdot /$	
Gleichstromstärke Stromzangen und Stromzangenwandler	0 A bis 3000 A	1 bis N Wicklungen	$\sqrt{W^z + W^z} \cdot /$ jedoch nicht kleiner als $8 \cdot 10^{-6} \cdot /$ oder 6 nA	W_{in} ist die relative Unsicherheit der Stromstärke der Einfachwicklung. W_{DUT} ist die relative Unsicherheit des Messobjekts im Streifenfeld des stromdurchflossenen Leiters.

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Ladung Q	20 pC bis 200 pC > 200 pC bis 2 nC > 2 nC bis 11 C		$0,50 \cdot 10^{-3} \cdot Q + 0,025 \text{ pC}$ $0,33 \cdot 10^{-3} \cdot Q + 0,05 \text{ pC}$ $60 \cdot 10^{-3} \cdot Q + 0,5 \text{ pC}$	rechteckförmige Stromimpulse $\geq 1 \text{ s}$, Dauer t und Anstiegszeiten $\leq 10 \text{ }\mu\text{s}$ als Produkt $Q = I \cdot t$; Gesamtunsicherheit errechnet aus der rel. Unsicherheit W(lin) der Kalibrierstrom- stärke.
Wechselspannung harmonische Oberwellen Quellen und Messgeräte	Effektivwert der Grundwelle 100 mV bis 500 V 100 mV 200 mV 1,2 V 8 V 16 V 30 V 60 V 120 V 240 V 460 V	$45 \text{ Hz} \leq f_1 \leq 65 \text{ Hz}$ $1 \text{ mV} \leq U_n \leq 200 \text{ V}$ $1\% \leq (U_n / U_1) \leq 40\%$ $2 \leq n \leq 100$ $f_n \leq 6 \text{ kHz}$	$20 \cdot 10^{-6} \cdot U_1$ bis $39 \cdot 10^{-6} \cdot U_1$ $26 \cdot 10^{-6} \cdot U_1$ $25 \cdot 10^{-6} \cdot U_1$ $20 \cdot 10^{-6} \cdot U_1$ $25 \cdot 10^{-6} \cdot U_1$ $30 \cdot 10^{-6} \cdot U_1$ $20 \cdot 10^{-6} \cdot U_1$ $20 \cdot 10^{-6} \cdot U_1$ $30 \cdot 10^{-6} \cdot U_1$ $39 \cdot 10^{-6} \cdot U_1$ $39 \cdot 10^{-6} \cdot U_1$	U_1 = Effektivwert der Grundwelle U_n = Effektivwert der n-ten harmonischen Oberwelle f_1 = Frequenz der Grundwelle f_n = Frequenz Oberwelle $n = f_n / f_1, n > 1$ Die Anzahl der Oberwellen ist auf eine Oberwelle beschränkt.
	Effektivwert der Oberwelle 1 mV bis 200 V	$45 \text{ Hz} \leq f_1 \leq 65 \text{ Hz}$ $100 \text{ mV} \leq U_1 \leq 500 \text{ V}$ $1\% \leq (U_n / U_1) \leq 40\%$ $2 \leq n \leq 100$ $f_n \leq 6 \text{ kHz}$	$0,13 \cdot 10^{-3} \cdot U_n$ bis $1,1 \cdot 10^{-3} \cdot U_n$ siehe Matrix M.15	U_1 = Effektivwert der Grundwelle U_n = Effektivwert der Oberwelle f_1 = Frequenz der Grundwelle f_n = Frequenz Oberwelle $n = f_n / f_1, n > 1$ Die Anzahl der Oberwellen ist auf eine Oberwelle beschränkt.

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren			
Wechselstromstärke harmonische Oberwellen Quellen und Messgeräte	Effektivwert der Grundwelle				I_1 = Effektivwert der Grundwelle I_n = Effektivwert der Oberwelle f_1 = Frequenz der Grundwelle f_n = Frequenz der Oberwelle $n = f_n / f_1, n > 1$ Die Anzahl der Oberwellen ist auf eine Oberwelle beschränkt. I_s = Spitzenwert des Stromsignals Bei Messgeräten mit angeschlossenem (Zangen-)Stromwandler kann sich die Messunsicherheit erhöhen. Der Messbereich erweitert sich auf $I_1 \leq 600$ A. Die Kalibrierung von Stromwandlern erfolgt im Verbund mit dem Anzeigegerät für das Sekundärsignal.
	100 mA bis 60 A	$45 \text{ Hz} \leq f_1 \leq 65 \text{ Hz}$ $2 \leq n \leq 100$ $I_s \leq 113 \text{ A}$		$32 \cdot 10^{-6} \cdot I_1$ bis $71 \cdot 10^{-6} \cdot I_1$	
	100 mA	$1 \text{ mA} \leq I_n \leq 4,8 \text{ A}$ $f_n \leq 6 \text{ kHz}$ $1 \% \leq (I_n / I_1) \leq 30 \%$		$32 \cdot 10^{-6} \cdot I_1$	
	200 mA		$47 \cdot 10^{-6} \cdot I_1$		
	400 mA		$47 \cdot 10^{-6} \cdot I_1$		
	800 mA		$47 \cdot 10^{-6} \cdot I_1$		
	1,6 A		$45 \cdot 10^{-6} \cdot I_1$		
	4 A		$57 \cdot 10^{-6} \cdot I_1$		
	5 A	$57 \cdot 10^{-6} \cdot I_1$			
16 A	$55 \cdot 10^{-6} \cdot I_1$				
30 A	$160 \text{ mA} \leq I_n \leq 18 \text{ A}$ $f_n \leq 3 \text{ kHz}$		$71 \cdot 10^{-6} \cdot I_1$		
60 A	$1 \% \leq (I_n / I_1) \leq 30 \%$		$71 \cdot 10^{-6} \cdot I_1$		

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Wechselstromstärke Harmonische Oberwellen Quellen und Messgeräte	Effektivwert der Oberwelle	$45 \text{ Hz} \leq f_1 \leq 65 \text{ Hz}$ $2 \leq n \leq 100$ $I_s \leq 113 \text{ A}$		I_1 = Effektivwert der Grundwelle I_n = Effektivwert der Oberwelle
	1 mA bis 4,8 A	$100 \text{ mA} \leq I_1 \leq 16 \text{ A}$ $f_n \leq 6 \text{ kHz}$ $1 \% \leq I_n / I_1 \leq 30 \%$	$0,22 \cdot 10^{-3} \cdot I_n$ bis $0,46 \cdot 10^{-3} \cdot I_n$ siehe Matrix M.16	f_1 = Frequenz der Grundwelle f_n = Frequenz der Oberwelle $n = f_n / f_1, n > 1$
	160 mA bis 18 A	$16 \text{ A} \leq I_1 \leq 60 \text{ A}$ $f_n \leq 3 \text{ kHz}$ $1 \% \leq (I_n / I_1) \leq 30 \%$	$0,22 \cdot 10^{-3} \cdot I_n$ bis $0,46 \cdot 10^{-3} \cdot I_n$ siehe Matrix M.16	Die Anzahl der Oberwellen ist auf eine Oberwelle beschränkt. I_s = Spitzenwert des Stromsignals Bei Messgeräten mit angeschlossenem (Zangen-) Stromwandler kann sich die Messunsicherheit erhöhen. Der Messbereich erweitert sich auf $I_n \leq 200 \text{ A}$. Die Kalibrierung von Stromwandlern erfolgt im Verbund mit dem Anzeigerät für das Sekundärsignal.

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Matrix M.15 – Relative Messunsicherheit des Effektivwerts U_n der Oberwelle bei der Frequenz $f_1 = 50$ Hz in mV/V

U_1 / V	U_n / V	n													
		2	3	4	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
0,10	0,001	1,1	1,1	0,57	0,57	0,50	0,49	0,49	0,49	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
0,10	0,01	0,17	0,17	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
0,20	0,025	0,17	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
1,2	0,15	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
8,0	1,0	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
16	4,5	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
30	9,0	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
60	18	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
120	36	0,14	0,14	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
240	72	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
460	130	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

Matrix M.16 – Relative Messunsicherheit des Effektivwerts I_n der Oberwelle bei der Frequenz $f_1 = 50$ Hz in mA/A

I_1 / A	I_n / A	n													
		2	3	4	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
0,1	0,01	0,24	0,24	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
0,2	0,025	0,24	0,24	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
0,4	0,05	0,24	0,24	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
0,8	0,1	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
1,6	0,016	0,46	0,46	0,46	0,46	0,32	0,28	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,22
1,6	0,2	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
4	0,5	0,25	0,25	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
8	1	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
16	2	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
30	8	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	-	-	-	-
60	15	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,24	0,24	0,24	0,24	-	-	-	-

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Flicker Modulationstiefe Quellen	0,407 % bis 4,837 %	$1 \text{ min}^{-1} \leq CPM \leq 4800 \text{ min}^{-1}$ $U = 120 \text{ V}; U = 230 \text{ V}$ rechteckförmige Modulation		$\Delta U/U =$ Modulationstiefe $U =$ Effektivwert des modulierten Wechselspannungs- signals $f =$ Frequenz des modulierten Wechselspannungs- signals $CPM =$ Änderungen pro Minute (Changes per minute) Es gelten die in DIN EN 61000-4-15:2011, Tabelle 5, definierten Kombinationen aus $\Delta U/U$ und CPM .
		$1 \text{ min}^{-1} \leq CPM \leq 39 \text{ min}^{-1}$ $f = 50 \text{ Hz}; f = 60 \text{ Hz}$	$1,0 \cdot 10^{-3} \%$	
		$CPM = 110 \text{ min}^{-1}$ $f = 50 \text{ Hz}; f = 60 \text{ Hz}$	$3,7 \cdot 10^{-3} \%$	
		$CPM = 1620 \text{ min}^{-1}$ $f = 50 \text{ Hz}; f = 60 \text{ Hz}$	$12 \cdot 10^{-3} \%$	
		$CPM = 4000 \text{ min}^{-1};$ $CPM = 4800 \text{ min}^{-1}$ $f = 51 \text{ Hz}; f = 61 \text{ Hz}$	$12 \cdot 10^{-3} \%$	
Flicker Modulationstiefe Messgeräte	0,407 % bis 4,837 %	$1 \text{ min}^{-1} \leq CPM \leq 4800 \text{ min}^{-1}$ $U = 120 \text{ V}; U = 230 \text{ V}$ rechteckförmige Modulation		$\Delta U/U =$ Modulationstiefe $U =$ Effektivwert des modulierten Wechselspannungs- signals $f =$ Frequenz des modulierten Wechselspannungs- signals $CPM =$ Änderungen pro Minute (Changes per minute) Es gelten die in DIN EN 61000-4-15:2011, Tabelle 5, definierten Kombinationen aus $\Delta U/U$ und CPM .
		$1 \text{ min}^{-1} \leq CPM \leq 39 \text{ min}^{-1}$ $f = 50 \text{ Hz}; f = 60 \text{ Hz}$	$1,0 \cdot 10^{-3} \%$	
		$CPM = 110 \text{ min}^{-1}$ $f = 50 \text{ Hz}; f = 60 \text{ Hz}$	$3,7 \cdot 10^{-3} \%$	
		$CPM = 1620 \text{ min}^{-1}$ $f = 50 \text{ Hz}; f = 60 \text{ Hz}$	$12 \cdot 10^{-3} \%$	
		$CPM = 4000 \text{ min}^{-1};$ $CPM = 4800 \text{ min}^{-1}$ $f = 50 \text{ Hz}; f = 60 \text{ Hz}$	$28 \cdot 10^{-3} \%$	

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Flicker Frequenz Quellen und Messgeräte	8,3 mHz bis 40 Hz	$0,407 \% \leq (\Delta U/U) \leq 4,837 \%$ $1 \text{ min}^{-1} \leq CPM \leq 4800 \text{ min}^{-1}$ $U = 120 \text{ V}; U = 230 \text{ V}$ $f = 50 \text{ Hz}; f = 60 \text{ Hz}$ rechteckförmige Modulation	$1,0 \cdot 10^{-6} \cdot f_{\text{Flicker}}$	$\Delta U/U =$ Modulationstiefe $U =$ Effektivwert des modulierten Wechselspannungs- signals $f =$ Frequenz des modulierten Wechselspannungs- signals $CPM =$ Änderungen pro Minute (Changes per minute) $f_{\text{Flicker}} = CPM / 120$ Es gelten die in DIN EN 61000-4-15:2011, Tabelle 5, definierten Kombinationen aus $\Delta U/U$ und CPM .
P_{st} -Wert	nur $P_{\text{st}} = 1$		$2,5 \cdot 10^{-3}$	Wert bei $\Delta U/U$ ausgedrückt in $\Delta U/U$ rechteckförmiger Flicker
Wechselspannung Klirrfaktor k	0 % bis 30 %	45 Hz bis 5 kHz > 5 kHz bis 30 kHz	$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot k + 0,012 \%$ $0,8 \cdot 10^{-3} \cdot k + 0,012 \%$	Werte ausgedrückt in % Klirren

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Gleich- und Wechselstromwiderstand

Permanentes Laboratorium – Standort Eichenau

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
Gleichstromwiderstand Quellen, Messgeräte	0 Ω	2-Draht-Kurzschluss	0,5 mΩ	R = Messwert
		4-Draht-Kurzschluss	0,35 μΩ	
	10 μΩ bis < 1 GΩ	I = 100 A I = 50 A I = 10 A	1,6 nΩ bis 49 Ω	Kalibrierung von Messgeräten an den Nennwerten der Normale Zwischenwerte und abweichende Messbedingungen erhöhen die Messunsicherheit
	10 μΩ		$0,16 \cdot 10^{-3} \cdot R$	
	100 μΩ		$34 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
	1 mΩ		$23 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
	10 mΩ		$20 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
	100 mΩ		$5,6 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
	1 Ω;		$0,32 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
	10 Ω; 100 Ω;		$1,0 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
1 kΩ;	$0,59 \cdot 10^{-6} \cdot R$			
10 kΩ	$0,56 \cdot 10^{-6} \cdot R$			
100 kΩ; 1 MΩ;	$1,4 \cdot 10^{-6} \cdot R$			
10 MΩ;	$4,1 \cdot 10^{-6} \cdot R$			
100 MΩ	$4,9 \cdot 10^{-6} \cdot R$			
1 GΩ bis 1 TΩ	Messspannung 100 V; 1000 V	67 kΩ bis 72 MΩ		
1 GΩ; 10 GΩ; 100 GΩ; 1 TΩ		$67 \cdot 10^{-6} \cdot R$ $72 \cdot 10^{-6} \cdot R$		
> 1 TΩ bis 120 TΩ	Messspannung 1000 V	0,13 GΩ bis 23 GΩ		
10 TΩ; 100 TΩ		$0,13 \cdot 10^{-3} \cdot R$ $0,23 \cdot 10^{-3} \cdot R$		
100 mΩ bis 2 Ω	3 μA ≤ I ≤ 50 mA	$0,39 \cdot 10^{-6} \cdot R + 0,25 \mu\Omega$	R = Messwert	
2 Ω bis 10 Ω		$0,43 \cdot 10^{-6} \cdot R + 1,0 \mu\Omega$		
10 Ω bis 100 Ω		$1,2 \cdot 10^{-6} \cdot R - 0,50 \mu\Omega$		
100 Ω bis 500 Ω		$0,52 \cdot 10^{-6} \cdot R - 2,5 \mu\Omega$		
500 Ω bis 10 kΩ		$0,47 \cdot 10^{-6} \cdot R + 20 \mu\Omega$		
10 kΩ bis 100 kΩ		$0,73 \cdot 10^{-6} \cdot R - 0,13 \text{ m}\Omega$		
100 kΩ bis 1,9 MΩ		$0,83 \cdot 10^{-6} \cdot R + 90 \mu\Omega$		

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium – Standort Eichenau

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
Wechselstromwiderstand (Betrag der Impedanz)	1 Ω bis 10 kΩ	10 μA ≤ I ≤ 50 mA 10 Hz bis 1 kHz	20 μΩ bis 0,77 Ω	<i>R</i> = Messwert <i>I</i> = Stromstärke <i>f</i> = Frequenz Zwischenwerte und abweichende Messbedingungen erhöhen die Messunsicherheit
	1 Ω	10 Hz; 12,5 Hz	30 · 10 ⁻⁶ · <i>R</i>	
		20 Hz; 25 Hz; 30 Hz; 37,5 Hz; 40 Hz	24 · 10 ⁻⁶ · <i>R</i>	
		48 Hz; 60 Hz; 62,5 Hz; 75 Hz; 80 Hz; 125 Hz; 312,5 Hz; 375 Hz; 625 Hz; 937,5 Hz; 1 kHz	21 · 10 ⁻⁶ · <i>R</i>	
	2 Ω	10 Hz; 12,5 Hz	26 · 10 ⁻⁶ · <i>R</i>	
		20 Hz; 25 Hz; 30 Hz; 37,5 Hz; 40 Hz	21 · 10 ⁻⁶ · <i>R</i>	
		48 Hz; 60 Hz; 62,5 Hz; 75 Hz; 80 Hz; 125 Hz; 312,5 Hz; 375 Hz; 625 Hz; 937,5 Hz; 1 kHz	16 · 10 ⁻⁶ · <i>R</i>	
	5 Ω	10 Hz; 12,5 Hz	25 · 10 ⁻⁶ · <i>R</i>	
		20 Hz	20 · 10 ⁻⁶ · <i>R</i>	
		25 Hz; 30 Hz; 37,5 Hz; 40 Hz; 48 Hz; 60 Hz; 62,5 Hz; 75 Hz; 80 Hz; 125 Hz; 312,5 Hz; 375 Hz; 625 Hz; 937,5 Hz; 1 kHz	15 · 10 ⁻⁶ · <i>R</i>	
	10 Ω	10 Hz; 12,5 Hz	24 · 10 ⁻⁶ · <i>R</i>	
		20 Hz	19 · 10 ⁻⁶ · <i>R</i>	
25 Hz; 30 Hz; 37,5 Hz; 40 Hz; 48 Hz; 60 Hz; 62,5 Hz; 75 Hz; 80 Hz; 125 Hz; 312,5 Hz; 375 Hz; 625 Hz; 937,5 Hz; 1 kHz		14 · 10 ⁻⁶ · <i>R</i>		

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium – Standort Eichenau

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
Wechselstromwiderstand (Betrag der Impedanz)	20 Ω; 50 Ω; 100 Ω	10 Hz; 12,5 Hz	$59 \cdot 10^{-6} \cdot R$	<i>R</i> = Messwert <i>I</i> = Stromstärke <i>f</i> = Frequenz Zwischenwerte und abweichende Messbedingungen erhöhen die Messunsicherheit
		20 Hz	$19 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		20 Hz; 25 Hz; 30 Hz; 37,5 Hz; 40 Hz; 48 Hz; 60 Hz; 62,5 Hz; 75 Hz; 80 Hz; 125 Hz; 312,5 Hz; 375 Hz	$14 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		625 Hz; 937,5 Hz; 1 kHz	$12 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
	1 kΩ	10 Hz; 12,5 Hz; 20 Hz	$59 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		20 Hz; 25 Hz; 30 Hz; 37,5 Hz; 40 Hz; 48 Hz; 60 Hz; 62,5 Hz; 75 Hz; 80 Hz; 125 Hz; 312,5 Hz; 375 Hz; 625 Hz; 937,5 Hz; 1 kHz	$56 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
	10 kΩ	10 Hz; 12,5 Hz; 20 Hz	$81 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		25 Hz; 30 Hz; 37,5 Hz; 40 Hz; 48 Hz; 60 Hz; 62,5 Hz; 75 Hz; 80 Hz; 125 Hz; 312,5 Hz; 375 Hz; 625 Hz; 937,5 Hz; 1 kHz	$78 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
	100 μΩ bis 100 Ω	100 μA ≤ <i>I</i> ≤ 100 A 10 Hz bis 10 kHz	13 nΩ bis 1,7 mΩ	
	100 μΩ	10 Hz; 20 Hz	$0,17 \cdot 10^{-3} \cdot R$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz	$0,14 \cdot 10^{-3} \cdot R$	
		1 kHz; 10 kHz	$0,15 \cdot 10^{-3} \cdot R$	
1 mΩ	10 Hz	$65 \cdot 10^{-6} \cdot R$		
	20 Hz	$63 \cdot 10^{-6} \cdot R$		
	40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz	$58 \cdot 10^{-6} \cdot R$		
	1 kHz	$61 \cdot 10^{-6} \cdot R$		
	10 kHz	$64 \cdot 10^{-6} \cdot R$		
10 mΩ	10 Hz	$46 \cdot 10^{-6} \cdot R$		
	20 Hz	$43 \cdot 10^{-6} \cdot R$		
	40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz	$37 \cdot 10^{-6} \cdot R$		
	1 kHz; 10 kHz	$35 \cdot 10^{-6} \cdot R$		
20 mΩ	10 Hz	$45 \cdot 10^{-6} \cdot R$		
	20 Hz	$42 \cdot 10^{-6} \cdot R$		
	40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz	$36 \cdot 10^{-6} \cdot R$		

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium – Standort Eichenau

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
Wechselstromwiderstand (Betrag der Impedanz)	50 mΩ	10 Hz	$45 \cdot 10^{-6} \cdot R$	<i>R</i> = Messwert <i>I</i> = Stromstärke <i>f</i> = Frequenz Zwischenwerte und abweichende Messbedingungen erhöhen die Messunsicherheit
		20 Hz	$42 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz	$36 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
	100 mΩ; 200 mΩ	10 Hz	$39 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		20 Hz	$35 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz	$30 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
	0,5 Ω	10 Hz	$36 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		20 Hz; 40 Hz	$31 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz	$26 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
	1 Ω	10 Hz	$34 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		20 Hz	$30 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz	$25 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
	2 Ω; 5 Ω	10 Hz	$31 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		20 Hz; 40 Hz	$26 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz	$20 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		10 kHz	$23 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
	10 Ω	10 Hz	$30 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		20 Hz; 40 Hz	$26 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz	$21 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		10 kHz	$23 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
	20 Ω	10 Hz	$29 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		20 Hz; 40 Hz	$25 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz	$19 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		10 kHz	$22 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
50 Ω	10 Hz	$29 \cdot 10^{-6} \cdot R$		
	20 Hz	$25 \cdot 10^{-6} \cdot R$		
	40 Hz	$20 \cdot 10^{-6} \cdot R$		
	55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz	$19 \cdot 10^{-6} \cdot R$		
	1 kHz	$21 \cdot 10^{-6} \cdot R$		
	10 kHz	$25 \cdot 10^{-6} \cdot R$		

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium – Standort Eichenau

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
Wechselstromwiderstand (Betrag der Impedanz)	100 Ω	10 Hz	$29 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		20 Hz	$25 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		40 Hz; 55 Hz	$19 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		120 Hz; 400 Hz	$18 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		500 Hz	$20 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		1 kHz	$31 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		10 kHz	$75 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
	100 μΩ bis 10 kΩ	10 Hz bis 10 kHz	$\sqrt{U_i^2 + U_u^2} \cdot R$	U_i ist die relative Unsicherheit der Kalibrierstromstärke U_u ist die relative Unsicherheit der gemessenen Spannung am Widerstand R
0 Ω bis 10 kΩ	20 Hz bis 50 Hz	$2,5 \cdot 10^{-3} \cdot R + 3,1 \text{ m}\Omega$	$R = \text{Messwert}$ Direktmessverfahren	
> 10 kΩ bis 110 MΩ		$2,3 \cdot 10^{-9} \cdot R^2/\Omega + 2,5 \cdot 10^{-3} \cdot R$		
0 Ω bis 20 kΩ	> 50 Hz bis 100 Hz	$1,0 \cdot 10^{-3} \cdot R + 2,6 \text{ m}\Omega$		
> 20 kΩ bis 110 MΩ		$2,3 \cdot 10^{-9} \cdot R^2/\Omega + 1,3 \cdot 10^{-3} \cdot R$		
0 Ω bis 50 kΩ	> 100 Hz bis 1 kHz	$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot R + 1,3 \text{ m}\Omega$		
> 50 kΩ bis 110 MΩ		$1,1 \cdot 10^{-9} \cdot R^2/\Omega + 1,2 \cdot 10^{-3} \cdot R$		
0 Ω bis < 50 Ω	> 1 kHz bis 30 kHz	$1,1 \cdot 10^{-3} \cdot R + 1,2 \text{ m}\Omega$		
50 Ω bis 20 kΩ		$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot R$		
> 20 kΩ bis 110 MΩ		$1,1 \cdot 10^{-9} \cdot R^2/\Omega + 0,79 \cdot 10^{-3} \cdot R$		
0 Ω bis 20 Ω	> 30 kHz bis 100 kHz	$1,1 \cdot 10^{-3} \cdot R + 1,2 \text{ m}\Omega$		
> 20 Ω bis 20 kΩ		$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot R$		
> 20 kΩ bis 110 MΩ		$1,3 \cdot 10^{-9} \cdot R^2/\Omega + 1,0 \cdot 10^{-3} \cdot R$		
0 Ω bis 100 Ω	> 100 kHz bis 300 kHz	$1,1 \cdot 10^{-3} \cdot R + 2,2 \text{ m}\Omega$		
> 100 Ω bis 2 kΩ		$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot R$		
> 2 kΩ bis 110 MΩ		$4,5 \cdot 10^{-9} \cdot R^2/\Omega + 0,9 \cdot 10^{-3} \cdot R$		
0 Ω bis 50 Ω	> 300 kHz bis 1 MHz	$1,3 \cdot 10^{-3} \cdot R + 3,2 \text{ m}\Omega$		
> 50 Ω bis 2 kΩ		$0,7 \cdot 10^{-3} \cdot R$		
> 2 kΩ bis 22 MΩ		$15 \cdot 10^{-9} \cdot R^2/\Omega + 1,1 \cdot 10^{-3} \cdot R$		

Elektrische Leistung

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Gleichstromleistung	0 W bis 110 kW	0 mV bis 1100 V 0 µA bis 100 A	$\sqrt{W_U^2 + W_I^2} \cdot P$ jedoch nicht kleiner als $44 \cdot 10^{-6} \cdot P + 5 \text{ fW}$	P = Messwert
Leistungsfaktor Quellen, Messgeräte	0 bis 1	$10 \text{ Hz} \leq f \leq 10 \text{ kHz}^{i)}$ $1 \text{ mV} \leq U \leq 1 \text{ kV}^{i)}$ $1 \text{ mA} \leq I \leq 100 \text{ A}$	$6,8 \cdot 10^{-12}$ bis $2,1 \cdot 10^{-3}$	PF = $\cos(\Delta\langle p \rangle)$ = Leistungsfaktor $\Delta\langle p \rangle = \langle p_U \rangle - \langle p_I \rangle =$ Phasenwinkel U = Effektivwert der Wechselspannung I = Effektivwert der Wechselstromstärke
		Bei einem Messgerät mit Stromzange/ Stromwandler erweitert sich im Bereich $10 \text{ Hz} \leq f \leq 100 \text{ Hz}$ die Stromobergrenze auf 1 kA.	$7,8 \cdot 10^{-9}$ bis $1,5 \cdot 10^{-4}$	Die Messunsicher- heiten gelten für sinusförmige Signale. Siehe auch Matrizen M.21 bis M.25

Permanentes Laboratorium

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
Wechselstrom- wirkleistung Quellen, Messgeräte	0 W bis 100 kW	$10 \text{ Hz} \leq f \leq 10 \text{ kHz}^{1)}$ $1 \text{ mV} \leq U \leq 1 \text{ kV}^{1)}$ $1 \text{ mA} \leq I \leq 100 \text{ A}$ $0 \leq \text{PF} \leq 1$	7,5 pW bis 210 W	$P(U; /; \text{PF})$ $= U \cdot I \cdot \text{PF} =$ Wechselstrom- wirkleistung $\text{PF} = \cos(\Delta\langle p) =$ Leistungsfaktor $\Delta\langle p = \langle p_U - \langle p_I =$ Phasenwinkel $U = \text{Effektivwert der}$ Wechselspannung $I = \text{Effektivwert der}$ Wechselstromstärke Die Messunsicher- heiten gelten für sinusförmige Signale. Siehe auch Matrizen M.26 bis M.35
	0 W bis 1 MW	Zusätzlicher Bereich für Messgeräte mit Stromzange/Strom- wandler: $10 \text{ Hz} \leq f \leq 100 \text{ Hz}^{1)}$ $1 \text{ mV} \leq U \leq 1 \text{ kV}^{1)}$ $100 \text{ A} < I \leq 1 \text{ kA}$ $0 \leq \text{PF} \leq 1$	Stromwandler: $3,8 \cdot 10^{-4} \cdot P$ nicht kleiner als 2 μW Stromzangen: $4,6 \cdot 10^{-3} \cdot P$ nicht kleiner als 2 μW	
Wechselstrom- blindleistung Quellen, Messgeräte	-100 kvar bis 100 kvar	$10 \text{ Hz} \leq f \leq 10 \text{ kHz}^{1)}$ $1 \text{ mV} \leq U \leq 1 \text{ kV}^{1)}$ $1 \text{ mA} \leq I \leq 100 \text{ A}$ $0 \leq \text{PF} \leq 1$	7,5 pvar bis 210 var	$Q = U \cdot I \cdot \sin(\Delta\langle p)$ $= U \cdot I \cdot \sqrt{1 - \text{PF}^2}$ Wechselstrom- blindleistung $\text{PF} = \cos(\Delta\langle p) =$ Leistungsfaktor $\Delta\langle p = \langle p_U - \langle p_I =$ Phasenwinkel $U = \text{Effektivwert der}$ Wechselspannung $I = \text{Effektivwert der}$ Wechselstromstärke Die Messunsicher- heiten gelten für sinusförmige Signale. Siehe auch Matrizen M.26 bis M.35
	-1 Mvar bis 1 Mvar	Zusätzlicher Bereich für Messgeräte mit Stromzange/Strom- wandler: $10 \text{ Hz} \leq f \leq 100 \text{ Hz}^{1)}$ $1 \text{ mV} \leq U \leq 1 \text{ kV}^{1)}$ $100 \text{ A} < I \leq 1 \text{ kA}$ $0 \leq \text{PF} \leq 1$	Stromwandler: $3,8 \cdot 10^{-4} \cdot Q$ nicht kleiner als 2 μvar Stromzangen: $4,6 \cdot 10^{-3} \cdot Q$ nicht kleiner als 2 μvar	

Permanentes Laboratorium

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
Wechselstrom- scheinleistung Quellen, Messgeräte	0 VA bis 100 kVA	$10 \text{ Hz} \leq f \leq 10 \text{ kHz} \text{)}$ $1 \text{ mV} \leq U \leq 1 \text{ kV} \text{)}$ $1 \text{ mA} \leq I \leq 100 \text{ A}$	59 pVA bis 7,6 VA	$S = U \cdot I$ $= P(U; I; \text{PF} = 1) =$ Wechselstrom- scheinleistung $\text{PF} = \cos(\Delta\phi) =$ Leistungsfaktor $\Delta\phi = \phi_U - \phi_I =$ Phasenwinkel $U =$ Effektivwert der Wechselspannung $I =$ Effektivwert der Wechselstromstärke $P =$ Wechselstrom- wirkleistung Die Messunsicher- heiten gelten für sinusförmige Signale. Siehe auch Matrizen M.26 bis M.35 für PF = 1
	0 VA bis 1 MVA	Zusätzlicher Bereich für Messgeräte mit Stromzange/Strom- wandler: $1 \text{ mV} \leq U \leq 1 \text{ kV} \text{)}$ $10 \text{ Hz} \leq f \leq 100 \text{ Hz} \text{)}$ $1 \text{ mA} \leq I \leq 1 \text{ kA}$	Stromwandler: $3,8 \cdot 10^{-4} \cdot S$ Stromzangen: $4,6 \cdot 10^{-3} \cdot S$	
Energie <i>E</i> Defibrillatortester	5 J bis 150 J		$2,3 \cdot 10^{-3} \cdot E + 49 \text{ mJ}$	<i>E</i> = Energie Monophasisch oder Biphasisch
	> 150 J bis 360 J		$1,1 \cdot 10^{-3} \cdot E + 0,27 \text{ J}$	
Spannungsverhältnis Brückennormale und Messgeräte	0 mV/V bis 100 mV/V	Gleichspannung Brückenspannung: 1 V bis 10 V	0,1 μV/V bis 1,6 μV/V siehe Matrix M.2	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Matrix M.2: „Spannungsverhältnis“

Messwert \ Brückenspannung	Brückenspannung			
	10 V	5 V	2 V	1 V
0 mV/V	0,10 µV/V	0,10 µV/V	0,17 µV/V	0,35 µV/V
± 2 mV/V	0,10 µV/V	0,11 µV/V	0,26 µV/V	0,51 µV/V
± 5 mV/V	0,10 µV/V	0,13 µV/V	0,27 µV/V	0,52 µV/V
± 10 mV/V	0,10 µV/V	0,16 µV/V	0,31 µV/V	0,56 µV/V
± 20 mV/V	0,16 µV/V	0,20 µV/V	0,38 µV/V	0,66 µV/V
± 50 mV/V	0,35 µV/V	0,39 µV/V	0,58 µV/V	1 µV/V
± 100 mV/V	0,65 µV/V	0,73 µV/V	1,0 µV/V	1,6 µV/V

Matrix M.21: Absolute Messunsicherheit der Messgröße **Leistungsfaktor PF**
bei der Kalibrierung von **Quellen** im Bereich **2 A < / ≤ 20 A & 15 mV < U ≤ 1 kV**

f (Hz)	PF						
	0	0,2	0,4	0,6	0,8	0,9	1
10	3,1·10 ⁻⁶	3,0·10 ⁻⁶	2,8·10 ⁻⁶	2,5·10 ⁻⁶	1,9·10 ⁻⁶	1,4·10 ⁻⁶	6,8·10 ⁻¹²
45	9,8·10 ⁻⁶	9,6·10 ⁻⁶	9,0·10 ⁻⁶	7,9·10 ⁻⁶	5,9·10 ⁻⁶	4,3·10 ⁻⁶	6,8·10 ⁻¹¹
111	1,9·10 ⁻⁵	1,9·10 ⁻⁵	1,8·10 ⁻⁵	1,5·10 ⁻⁵	1,2·10 ⁻⁵	8,4·10 ⁻⁶	2,6·10 ⁻¹⁰
1000	1,6·10 ⁻⁴	1,6·10 ⁻⁴	1,5·10 ⁻⁴	1,3·10 ⁻⁴	9,7·10 ⁻⁵	7,1·10 ⁻⁵	1,9·10 ⁻⁸
10000	1,6·10 ⁻³	1,6·10 ⁻³	1,5·10 ⁻³	1,3·10 ⁻³	9,7·10 ⁻⁴	7,1·10 ⁻⁴	1,6·10 ⁻⁶

Matrix M.22: Absolute Messunsicherheit der Messgröße **Leistungsfaktor PF**
bei der Kalibrierung von **Quellen** im Bereich **20 A < / ≤ 100 A & 15 mV < U ≤ 1 kV**

f (Hz)	PF						
	0	0,2	0,4	0,6	0,8	0,9	1
10	3,4·10 ⁻⁶	3,4·10 ⁻⁶	3,2·10 ⁻⁶	2,8·10 ⁻⁶	2,1·10 ⁻⁶	1,5·10 ⁻⁶	8,4·10 ⁻¹²
45	1,1·10 ⁻⁵	1,1·10 ⁻⁵	1,0·10 ⁻⁵	9,1·10 ⁻⁶	6,8·10 ⁻⁶	5,0·10 ⁻⁶	9,2·10 ⁻¹¹
111	2,4·10 ⁻⁵	2,3·10 ⁻⁵	2,2·10 ⁻⁵	1,9·10 ⁻⁵	1,4·10 ⁻⁵	1,0·10 ⁻⁵	4,0·10 ⁻¹⁰
1000	2,0·10 ⁻⁴	2,0·10 ⁻⁴	1,9·10 ⁻⁴	1,6·10 ⁻⁴	1,2·10 ⁻⁴	8,8·10 ⁻⁵	2,9·10 ⁻⁸
10000	2,0·10 ⁻³	2,0·10 ⁻³	1,9·10 ⁻³	1,6·10 ⁻³	1,2·10 ⁻³	8,8·10 ⁻⁴	2,9·10 ⁻⁶

Matrix M.23: Absolute Messunsicherheit der Messgröße **Leistungsfaktor PF**
bei der Kalibrierung von **Messgeräten** im Bereich **2 A < / ≤ 20 A & 15 mV < U ≤ 1 kV**

f (Hz)	PF						
	0	0,2	0,4	0,6	0,8	0,9	1
10	3,2·10 ⁻⁶	3,2·10 ⁻⁶	2,9·10 ⁻⁶	2,6·10 ⁻⁶	1,9·10 ⁻⁶	1,4·10 ⁻⁶	7,3·10 ⁻¹²
45	1,0·10 ⁻⁵	1,0·10 ⁻⁵	9,5·10 ⁻⁶	8,3·10 ⁻⁶	6,2·10 ⁻⁶	4,5·10 ⁻⁶	7,6·10 ⁻¹¹
111	2,1·10 ⁻⁵	2,0·10 ⁻⁵	1,9·10 ⁻⁵	1,6·10 ⁻⁵	1,2·10 ⁻⁵	9,0·10 ⁻⁶	3,0·10 ⁻¹⁰
1000	1,7·10 ⁻⁴	1,7·10 ⁻⁴	1,6·10 ⁻⁴	1,4·10 ⁻⁴	1,0·10 ⁻⁴	7,6·10 ⁻⁵	2,1·10 ⁻⁸
10000	1,7·10 ⁻³	1,7·10 ⁻³	1,6·10 ⁻³	1,4·10 ⁻³	1,0·10 ⁻³	7,6·10 ⁻⁴	2,1·10 ⁻⁶

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Matrix M.24: Absolute Messunsicherheit der Messgröße **Leistungsfaktor PF**
bei der Kalibrierung von **Messgeräten** im Bereich **20 A < / ≤ 100 A & 15 mV < U ≤ 1 kV**

f (Hz)	PF						
	0	0,2	0,4	0,6	0,8	0,9	1
10	3,6·10 ⁻⁶	3,5·10 ⁻⁶	3,3·10 ⁻⁶	2,8·10 ⁻⁶	2,1·10 ⁻⁶	1,5·10 ⁻⁶	8,9·10 ⁻¹²
45	1,2·10 ⁻⁵	1,2·10 ⁻⁵	1,1·10 ⁻⁵	9,5·10 ⁻⁶	7,1·10 ⁻⁶	5,2·10 ⁻⁶	1,0·10 ⁻¹⁰
111	2,5·10 ⁻⁵	2,4·10 ⁻⁵	2,3·10 ⁻⁵	2,0·10 ⁻⁵	1,5·10 ⁻⁵	1,1·10 ⁻⁵	4,4·10 ⁻¹⁰
1000	2,1·10 ⁻⁴	2,1·10 ⁻⁴	2,0·10 ⁻⁴	1,7·10 ⁻⁴	1,3·10 ⁻⁴	9,3·10 ⁻⁵	3,3·10 ⁻⁸
10000	2,1·10 ⁻³	2,1·10 ⁻³	2,0·10 ⁻³	1,7·10 ⁻³	1,3·10 ⁻³	9,3·10 ⁻⁴	3,3·10 ⁻⁶

Matrix M.25: Absolute Messunsicherheit der Messgröße **Leistungsfaktor PF**
bei der Kalibrierung von **Messgeräten mit Stromzange/Stromwandler** im Bereich **100 A < / ≤ 1 kA & 15 mV < U ≤ 1 kV**

f (Hz)	PF						
	0	0,2	0,4	0,6	0,8	0,9	1
10 Hz bis 100 Hz	1,5·10 ⁻⁴	1,5·10 ⁻⁴	1,4·10 ⁻⁴	1,2·10 ⁻⁴	8,9·10 ⁻⁵	6,5·10 ⁻⁵	7,8·10 ⁻⁹

Matrix M.26: Absolute Messunsicherheit der Messgrößen
Wechselstromwirkleistung $P = U \cdot I \cdot \cos(\angle p)$ (s. Werte für PF) **Wechselstromblindleistung** $Q = U \cdot I \cdot \sin(\angle p)$ (s. Werte für $\sqrt{1 - PF^2}$)
und **Wechselstromscheinleistung** $S = U \cdot I$ (s. Werte für PF = 1) bei der Kalibrierung von **Quellen** mit **U = 2 mV und I = 100 μA**

f (Hz)	$\cos(\angle p) = PF \mid \sin(\angle p) = \pm \sqrt{1 - PF^2}$					
	0 ± 1	0,4 ± 0,92	0,6 ± 0,8	0,8 ± 0,6	0,9 ± 0,44	1 ± 0
10	48 pW	54 pW	60 pW	68 pW	72 pW	77 pW
1000	34 pW	39 pW	44 pW	51 pW	55 pW	59 pW
10000	340 pW	310 pW	270 pW	210 pW	160 pW	59 pW

Matrix M.27: Absolute Messunsicherheit der Messgrößen
Wechselstromwirkleistung $P = U \cdot I \cdot \cos(\angle p)$ (s. Werte für PF) **Wechselstromblindleistung** $Q = U \cdot I \cdot \sin(\angle p)$ (s. Werte für $\sqrt{1 - PF^2}$) und **Wechselstromscheinleistung** $S = U \cdot I$ (s. Werte für PF = 1) bei der Kalibrierung von **Messgeräten** mit **U = 2 mV und I = 1 mA**

f (Hz)	$\cos(\angle p) = PF \mid \sin(\angle p) = \pm \sqrt{1 - PF^2}$					
	0 ± 1	0,4 ± 0,92	0,6 ± 0,8	0,8 ± 0,6	0,9 ± 0,44	1 ± 0
40	1,0 nW	1,0 nW	1,1 nW	1,1 nW	1,1 nW	1,2 nW
1000	230 pW	320 pW	400 pW	490 pW	530 pW	580 pW
10000	2,3 nW	2,1 nW	1,9 nW	1,5 nW	1,1 nW	580 pW

Matrix M.28: Absolute Messunsicherheit der Messgrößen
Wechselstromwirkleistung $P = U \cdot I \cdot \cos(\angle p)$ (s. Werte für PF) **Wechselstromblindleistung** $Q = U \cdot I \cdot \sin(\angle p)$ (s. Werte für $\sqrt{1 - PF^2}$) und **Wechselstromscheinleistung** $S = U \cdot I$ (s. Werte für PF = 1) bei der Kalibrierung von **Quellen** mit **U = 20 mV und I = 100 μA**

f (Hz)	$\cos(\angle p) = PF \mid \sin(\angle p) = \pm \sqrt{1 - PF^2}$					
	0 ± 1	0,4 ± 0,92	0,6 ± 0,8	0,8 ± 0,6	0,9 ± 0,44	1 ± 0
10	7,5 pW	110 pW	170 pW	230 pW	260 pW	280 pW
1000	340 pW	320 pW	290 pW	250 pW	230 pW	190 pW
10000	3,4 nW	3,1 nW	2,7 nW	2,0 nW	1,5 nW	200 pW

Matrix M.29: Absolute Messunsicherheit der Messgrößen

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Wechselstromwirkleistung $P = U \cdot I \cdot \cos(\angle p)$ (s. Werte für PF) **Wechselstromblindleistung** $Q = U \cdot I \cdot \sin(\angle p)$ (s. Werte für $\sqrt{1 - PF^2}$) und

Wechselstromscheinleistung $S = U \cdot I$ (s. Werte für PF = 1) bei der Kalibrierung von **Messgeräten** mit $U = 20 \text{ mV}$ und $I = 1 \text{ mA}$

	$\cos(\angle p) = PF \mid \sin(\angle p) = \pm \sqrt{1 - PF^2}$					
f (Hz)	0 ± 1	0,4 ± 0,92	0,6 ± 0,8	0,8 ± 0,6	0,9 ± 0,44	1 ± 0
40	150 pW	730 pW	1,1 nW	1,4 nW	1,6 nW	1,8 nW
1000	2,3 nW	2,3 nW	2,2 nW	2,0 nW	1,9 nW	1,8 nW
10000	23 nW	21 nW	19 nW	14 nW	10 nW	1,8 nW

Matrix M.30: Absolute Messunsicherheit der Messgrößen

Wechselstromwirkleistung $P = U \cdot I \cdot \cos(\angle p)$ (s. Werte für PF) **Wechselstromblindleistung** $Q = U \cdot I \cdot \sin(\angle p)$ (s. Werte für $\sqrt{1 - PF^2}$) und

Wechselstromscheinleistung $S = U \cdot I$ (s. Werte für PF = 1) bei der Kalibrierung von **Quellen** mit $U = 20 \text{ V}$ und $I = 1 \text{ A}$

	$\cos(\angle p) = PF \mid \sin(\angle p) = \pm \sqrt{1 - PF^2}$					
f (Hz)	0 ± 1	0,4 ± 0,92	0,6 ± 0,8	0,8 ± 0,6	0,9 ± 0,44	1 ± 0
40	140 μW	250 μW	350 μW	440 μW	500 μW	550 μW
1000	2,1 mW	1,9 mW	1,7 mW	1,3 mW	1,0 mW	530 μW
10000	21 mW	19 mW	17 mW	13 mW	9,1 mW	530 μW

Matrix M.31: Absolute Messunsicherheit der Messgrößen

Wechselstromwirkleistung $P = U \cdot I \cdot \cos(\angle p)$ (s. Werte für PF) **Wechselstromblindleistung** $Q = U \cdot I \cdot \sin(\angle p)$ (s. Werte für $\sqrt{1 - PF^2}$) und **Wechselstromscheinleistung** $S = U \cdot I$ (s. Werte für PF = 1) bei der Kalibrierung von **Messgeräten** mit $U = 20 \text{ V}$ und $I = 1 \text{ A}$

	$\cos(\angle p) = PF \mid \sin(\angle p) = \pm \sqrt{1 - PF^2}$					
f (Hz)	0 ± 1	0,4 ± 0,92	0,6 ± 0,8	0,8 ± 0,6	0,9 ± 0,44	1 ± 0
40	150 μW	260 μW	350 μW	450 μW	500 μW	550 μW
1000	2,3 mW	2,1 mW	1,9 mW	1,5 mW	1,1 mW	530 μW
10000	23 mW	21 mW	19 mW	14 mW	10 mW	530 μW

Matrix M.32: Absolute Messunsicherheit der Messgrößen

Wechselstromwirkleistung $P = U \cdot I \cdot \cos(\angle p)$ (s. Werte für PF) **Wechselstromblindleistung** $Q = U \cdot I \cdot \sin(\angle p)$ (s. Werte für $\sqrt{1 - PF^2}$) und

Wechselstromscheinleistung $S = U \cdot I$ (s. Werte für PF = 1) bei der Kalibrierung von **Quellen** mit $U = 20 \text{ V}$ und $I = 20 \text{ A}$

	$\cos(\angle p) = PF \mid \sin(\angle p) = \pm \sqrt{1 - PF^2}$					
f (Hz)	0 ± 1	0,4 ± 0,92	0,6 ± 0,8	0,8 ± 0,6	0,9 ± 0,44	1 ± 0
40	3,5 mW	9,2 mW	13 mW	17 mW	20 mW	22 mW
1000	65 mW	60 mW	53 mW	43 mW	34 mW	22 mW
10000	650 mW	590 mW	520 mW	390 mW	280 mW	22 mW

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Matrix M.33: Absolute Messunsicherheit der Messgrößen

Wechselstromwirkleistung $P = U \cdot I \cdot \cos(\angle p)$ (s. Werte für PF) **Wechselstromblindleistung** $Q = U \cdot I \cdot \sin(\angle p)$ (s. Werte für $\sqrt{1 - PF^2}$) und **Wechselstromscheinleistung** $S = U \cdot I$ (s. Werte für PF = 1) bei der Kalibrierung von **Messgeräten** mit $U = 20\text{ V}$ und $I = 20\text{ A}$

	$\cos(\angle p) = PF \mid \sin(\angle p) = \pm \sqrt{1 - PF^2}$					
f (Hz)	0 ± 1	0,4 ± 0,92	0,6 ± 0,8	0,8 ± 0,6	0,9 ± 0,44	1 ± 0
40	3,7 mW	9,3 mW	13 mW	17 mW	20 mW	22 mW
1000	70 mW	65 mW	58 mW	46 mW	36 mW	22 mW
10000	700 mW	650 mW	560 mW	420 mW	310 mW	22 mW

Matrix M.34: Absolute Messunsicherheit der Messgrößen

Wechselstromwirkleistung $P = U \cdot I \cdot \cos(\angle p)$ (s. Werte für PF) **Wechselstromblindleistung** $Q = U \cdot I \cdot \sin(\angle p)$ (s. Werte für $\sqrt{1 - PF^2}$) und **Wechselstromscheinleistung** $S = U \cdot I$ (s. Werte für PF = 1) bei der Kalibrierung von **Quellen** mit $U = 1\text{ kV}$ und $I = 100\text{ A}$

	$\cos(\angle p) = PF \mid \sin(\angle p) = \pm \sqrt{1 - PF^2}$					
f (Hz)	0 ± 1	0,4 ± 0,92	0,6 ± 0,8	0,8 ± 0,6	0,9 ± 0,44	1 ± 0
40	1,0 W	2,8 W	4,1 W	5,4 W	6,0 W	6,7 W
1000	20 W	19 W	17 W	14 W	11 W	7,6 W
10000	200 W	190 W	160 W	120 W	89 W	7,6 W

Matrix M.35: Absolute Messunsicherheit der Messgrößen

Wechselstromwirkleistung $P = U \cdot I \cdot \cos(\angle p)$ (s. Werte für PF) **Wechselstromblindleistung** $Q = U \cdot I \cdot \sin(\angle p)$ (s. Werte für $\sqrt{1 - PF^2}$) und **Wechselstromscheinleistung** $S = U \cdot I$ (s. Werte für PF = 1) bei der Kalibrierung von **Messgeräten** mit $U = 1\text{ kV}$ und $I = 100\text{ A}$

	$\cos(\angle p) = PF \mid \sin(\angle p) = \pm \sqrt{1 - PF^2}$					
f (Hz)	0 ± 1	0,4 ± 0,92	0,6 ± 0,8	0,8 ± 0,6	0,9 ± 0,44	1 ± 0
40	1,1 W	2,8 W	4,1 W	5,4 W	6,0 W	6,7 W
1000	21 W	20 W	18 W	14 W	12 W	7,6 W
10000	210 W	200 W	170 W	130 W	93 W	7,6 W

ⁱ⁾ Der angegebene Bereich gilt nur für den Fall, dass das maximale Volt-Hertz-Produkt entsprechend Abbildung Figure A aus Operators Manual Multi-Function Calibrator 5700A/5720A Series II May 1996 Rev. 2, 3/05 eingehalten wird.

Phasenwinkel

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Phasenwinkel zwischen sinusförmigen Spannungssignalen mehrkanalige Quellen, Messgeräte	-360° bis 360°	10 Hz ≤ f ≤ 1 MHz 1 mV ≤ U _{eff,i} ≤ 1 kV	360° · f · 17 ns	$\Delta \langle p \rangle = \langle p_2 \rangle - \langle p_1 \rangle =$ Phasenwinkel $U_i(t) =$ $\sqrt{2} U_{\text{eff},i} \sin(2\pi f t + \langle p_i \rangle)$ mit $i \in \{1; 2\}$ f = Frequenz U _{eff,i} = Effektivwert der Wechselspannung Messungen bei Spannungen ≤ 15 mV im Frequenzbereich 10 Hz bis < 1 kHz, sowie Messungen bei f = (50 ± 5) Hz können die Messunsicherheit erhöhen.

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Phasenwinkel zwischen sinusförmiger Ausgangsspannung und sinusförmiger Eingangsstromstärke Widerstandsnormal		$10 \text{ mA} \leq I_{\text{eff}} \leq 100 \text{ A}$ für $f \leq 10 \text{ kHz}$		$\Delta \langle p \rangle = \langle p_U \rangle - \langle p_I \rangle =$ Phasenwinkel $\varphi(t) =$ $\sqrt{Z} / I_{\text{eff}} \cdot \sin(2\pi f t + \langle \phi \rangle)$ $U(t) =$ $\sqrt{Z} / I_{\text{eff}} \cdot Z \sin(2\pi f t + \langle \phi \rangle)$ f = Frequenz R = Gleichstromwiderstand I_{eff} = Effektivwert des Wechselstroms Z = Impedanz des Widerstandsnormal Messungen bei Spannungen $\leq 15 \text{ mV}$ im Frequenzbereich 10 Hz bis $< 1 \text{ kHz}$, sowie abweichende Messbedingungen können die Messunsicherheit erhöhen.
		$10 \text{ mA} \leq I_{\text{eff}} \leq 50 \text{ mA}$ für $f \leq 100 \text{ kHz}$		
	-90° bis 90°	$10 \text{ Hz} \leq f \leq 100 \text{ kHz}$ $10 \text{ m}\Omega \leq R < 50 \text{ m}\Omega$		Die angegebenen Messunsicherheiten gelten für Widerstände der Serie SIQ MU, Fluke A40B oder ähnlicher Bauweise mit koaxialen Anschlussbuchsen. Für Widerstände anderer Bauweise kann sich die Messunsicherheit erhöhen.
		f = 10 Hz	0,18 m°	
		f = 45 Hz	0,60 m°	
		f = 111 Hz	1,2 m°	
		$1 \text{ kHz} \leq f \leq 100 \text{ kHz}$	$360^\circ \cdot f \cdot 28 \text{ ns}$	
		$10 \text{ Hz} \leq f \leq 100 \text{ kHz}$ $50 \text{ m}\Omega \leq R \leq 100 \Omega$		
		f = 40 Hz	0,43 m°	
		f = 100 Hz	0,79 m°	
$1 \text{ kHz} \leq f \leq 100 \text{ kHz}$	$360^\circ \cdot f \cdot 20 \text{ ns}$			

Permanentes Laboratorium

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen	
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit		
Phasenwinkel zwischen sinusförmigem Ausgangssignal und sinusförmiger Eingangsstromstärke Stromwandler		10 Hz ≤ f ≤ 10 kHz		$\Delta \langle p \rangle = \langle p_Y \rangle - \langle p_I \rangle =$ Phasenwinkel $\varphi(t) =$ $\sqrt{2}/i_{eff} \cdot \sin(2\pi f t + \langle p_I \rangle)$ $Y(t) =$ $\sqrt{2} Y_{eff} \cdot \sin(2\pi f t + \langle p_Y \rangle)$ f = Frequenz i_{eff} = Effektivwert des Wechselstroms Y_{eff} = Effektivwert des Ausgangssignals des Stromwandlers (Strom oder Spannung) Die angegebenen Unsicherheiten gelten für den Fall, dass das Ausgangssignal des Stromwandlers eine Spannung ist. Messungen bei Spannungen ≤ 15 mV im Frequenzbereich 10 Hz bis < 1 kHz, abweichende Messbedingungen, sowie der Fall, dass das Ausgangssignal des Stromwandlers eine Stromstärke ist erhöhen die Messunsicherheit.	
	-90° bis 90°	1 A < i_{eff} ≤ 2 A			
		f = 40 Hz			0,43 m°
		f = 100 Hz			0,79 m°
		1 kHz ≤ f ≤ 10 kHz			360° · f · 20 ns
		2 A < i_{eff} ≤ 20 A			
		f = 10 Hz			0,18 m°
		f = 45 Hz			0,60 m°
		f = 111 Hz			1,2 m°
		1 kHz ≤ f ≤ 10 kHz			360° · f · 28 ns
		20 A < i_{eff} ≤ 100 A			
		f = 10 Hz			0,21 m°
		f = 45 Hz			0,68 m°
		f = 111 Hz			1,4 m°
		1 kHz ≤ f ≤ 10 kHz			360° · f · 35 ns

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Phasenwinkel zwischen sinusförmigem Spannungssignal und sinusförmigen Stromsignal Quellen	-180° bis 180°	10 Hz ≤ f ≤ 10 kHz 1 mV ≤ U _{eff.} ≤ 1 kV		$\Delta < p = < p_U - < p_I =$ Phasenwinkel $\varphi(t) =$ $\sqrt{2}/U_{eff.} \sin(2\pi f t + < p_U)$ $U(t) =$ $\sqrt{2}U_{eff.} \sin(2\pi f t + < p_U)$
		100 μA ≤ I _{eff.} ≤ 10 mA		f = Frequenz I _{eff.} = Effektivwert des Wechselstroms U _{eff.} = Effektivwert der Wechselspannung Messungen bei Spannungen ≤ 15 mV im Frequenzbereich 10 Hz bis < 1 kHz, sowie abweichende Messbedingungen können die Messunsicherheit erhöhen.
		f = 10 Hz	0,21 m°	
		f = 45 Hz	0,57 m°	
		f = 111 Hz	1,1 m°	
		1 kHz ≤ f ≤ 10 kHz	360° · f · 27 ns	
		10 mA < I _{eff.} ≤ 200 mA		
		f = 40 Hz	0,37 m°	
		f = 100 Hz	0,72 m°	
		1 kHz ≤ f ≤ 10 kHz	360° · f · 18 ns	
		200 mA < I _{eff.} ≤ 2 A		
		f = 40 Hz	0,40 m°	
		f = 100 Hz	0,68 m°	
		1 kHz ≤ f ≤ 10 kHz	360° · f · 17 ns	
		2 A < I _{eff.} ≤ 20 A		
		f = 10 Hz	0,18 m°	
		f = 45 Hz	0,57 m°	
		f = 111 Hz	1,1 m°	
		1 kHz ≤ f ≤ 10 kHz	360° · f · 26 ns	
		20 A < I _{eff.} ≤ 100 A		
f = 10 Hz	0,20 m°			
f = 45 Hz	0,65 m°			
f = 111 Hz	1,4 m°			
1 kHz ≤ f ≤ 10 kHz	360° · f · 32 ns			

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Phasenwinkel zwischen sinusförmigem Spannungssignal und sinusförmigen Stromsignal Messgeräte	-180° bis 180°	10 Hz ≤ f ≤ 10 kHz 1 mV ≤ U _{eff.} ≤ 1 kV		Δ$\langle p \rangle = \langle p_U \rangle - \langle p_I \rangle =$ Phasenwinkel $U(t) =$ $\sqrt{2} /_{\text{eff.}} \sin(2\pi f t + \langle p \rangle)$ $U(t) =$ $\sqrt{2} U_{\text{eff.}} \sin(2\pi f t + \langle p \rangle)$
		1 mA ≤ I _{eff.} ≤ 2 A		f = Frequenz I _{eff.} = Effektivwert der Wechselstromstärke U _{eff.} = Effektivwert der Wechselspannung
		f = 40 Hz	0,42 m°	
		f = 100 Hz	0,76 m°	
		1 kHz ≤ f ≤ 10 kHz	360° · f · 19 ns	
		2 A < I _{eff.} ≤ 20 A		
		f = 10 Hz	0,18 m°	
		f = 45 Hz	0,60 m°	
		f = 111 Hz	1,2 m°	
		1 kHz ≤ f ≤ 10 kHz	360° · f · 28 ns	
		20 A < I _{eff.} ≤ 100 A		
		f = 10 Hz	0,21 m°	
		f = 45 Hz	0,68 m°	
		f = 111 Hz	1,4 m°	
		1 kHz ≤ f ≤ 10 kHz	360° · f · 34 ns	

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Phasenwinkel zwischen Grundwelle und n-ter harmonischer Oberwelle eines Spannungssignals Messgeräte	-180° bis 180°	$1 \leq n \leq 100$ $45 \text{ Hz} \leq f_1 \leq 65 \text{ Hz}$ $f_n \leq 6 \text{ kHz}$ $U_1 \geq 100 \text{ mV}$ $U_n \geq 10 \text{ mV}$ $U_s \leq 1050 \text{ V}$	$360^\circ \cdot f_n \cdot 225 \text{ ns}$	$\Delta < p = < p_n - n < p_1 =$ Phasenwinkel $U(t) =$ $\sum_{n=1}^{100} L \sqrt{2} \bar{U}_n \sin(2\pi n f_n t + < p_n)$ $f_1 =$ Frequenz der Grundwelle $f_n =$ Frequenz der n- ten harmonischen Oberwelle $U_1 =$ Effektivwert der Grundwelle $U_n =$ Effektivwert der n-ten harmonischen Oberwelle $U_s =$ Spitzenwert des Spannungssignals Es gelten die Bereichsgrenzen und sonstigen Vorgaben des Fluke 6100B/6105A Users Manual (September 2009 Rev. 1, 6/10).

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Phasenwinkel zwischen Grundwelle und n-ter harmonischer Oberwelle eines Stromsignals Messgeräte	-180° bis 180°	$1 \leq n \leq 100$ $45 \text{ Hz} \leq f_1 \leq 65 \text{ Hz}$ $I_s \leq 29,7 \text{ A}: f_n \leq 6 \text{ kHz}$ bzw. $I_s > 29,7 \text{ A}: f_n \leq 3 \text{ kHz}$ $I_1 \geq 100 \text{ mA}$ $I_n \geq 10 \text{ mA}$ $I_s \leq 113 \text{ A}$	$360^\circ \cdot f_n \cdot 228 \text{ ns}$	$\Delta < p = < p_n - n < p_1 =$ Phasenwinkel $i(t) =$ $\frac{100}{n} \cdot \sqrt{2} / n \sin(2n f_n t + < p_n)$ $n=1$ $f_1 =$ Frequenz der Grundwelle $f_n =$ Frequenz der n- ten harmonischen Oberwelle $I_1 =$ Effektivwert der Grundwelle $I_n =$ Effektivwert der n-ten harmonischen Oberwelle $I_s =$ Spitzenwert des Stromsignals Es gelten die Bereichsgrenzen und sonstigen Vorgaben des Fluke 6100B/6105A Users Manual (September 2009 Rev. 1, 6/10).

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Induktivität und Kapazität

Permanentes Laboratorium – Standort Eichenau

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Induktivität	0 µH		0,03 µH	2-Draht-Kurzschluss
	0 H bis 1,1 H			L = Messwert
	100 µH	100 Hz 1 kHz 10 kHz	$0,63 \cdot 10^{-3} \cdot L$ $0,17 \cdot 10^{-3} \cdot L$ $0,22 \cdot 10^{-3} \cdot L$	
	1 mH	100 Hz 1 kHz 10 kHz	$0,14 \cdot 10^{-3} \cdot L$ $0,12 \cdot 10^{-3} \cdot L$ $0,17 \cdot 10^{-3} \cdot L$	Betrag der Impedanz $50 \text{ m}\Omega \leq Z \leq 11 \text{ k}\Omega$
	10 mH	100 Hz; 1 kHz 10 kHz	$0,11 \cdot 10^{-3} \cdot L$ $0,16 \cdot 10^{-3} \cdot L$	kleinste angebbare Festwert-
	100 mH	100 Hz; 1 kHz 10 kHz	$0,11 \cdot 10^{-3} \cdot L$ $0,25 \cdot 10^{-3} \cdot L$	Messunsicherheiten bei direkter Messung oder Substitution an
	1 H	100 Hz, 1 kHz	$0,13 \cdot 10^{-3} \cdot L$	GR 1482 oder baugleich
Kapazität	0 pF		0,2 pF	Leerlauf
	0 pF bis 10 µF			C = Messwert
	1 pF	1 kHz 10 kHz	$0,21 \cdot 10^{-3} \cdot C$ $0,31 \cdot 10^{-3} \cdot C$	
	10 pF	1 kHz 10 kHz; 100 kHz 1 MHz	$19 \cdot 10^{-6} \cdot C$ $62 \cdot 10^{-6} \cdot C$ $0,10 \cdot 10^{-3} \cdot C$	Betrag der Impedanz $1 \Omega \leq Z \leq 110 \text{ M}\Omega$
	100 pF	1 kHz	$26 \cdot 10^{-6} \cdot C$	kleinste angebbare Festwert-
	1 nF	1 kHz 100 kHz	$31 \cdot 10^{-6} \cdot C$ $0,10 \cdot 10^{-3} \cdot C$	Messunsicherheiten bei direkter Messung oder Substitution an
	10 nF	100 Hz 1 kHz 10 kHz	$0,20 \cdot 10^{-3} \cdot C$ $0,12 \cdot 10^{-3} \cdot C$ $0,11 \cdot 10^{-3} \cdot C$	GR 1403 / 1404 / 1409 oder baugleich
	100 nF	100 Hz; 1 kHz; 10 kHz	$0,15 \cdot 10^{-3} \cdot C$	
	1 µF	100 Hz; 1 kHz 10 kHz	$0,10 \cdot 10^{-3} \cdot C$ $0,20 \cdot 10^{-3} \cdot C$	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Elektrische Messgrößen - Zeit und Frequenz

Permanentes Laboratorium – Standort Eichenau

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
Frequenz f	1 MHz bis 10 MHz in Schritten von 1 MHz	Phasendifferenzzeit- messungen über Messzeiten > 1 h	$2,0 \cdot 10^{-12} \cdot f$	f : Messwert U_{Tr} : Trigger-unsicherheit
	0,01 Hz bis 350 MHz > 350 MHz bis 26,5 GHz > 26,5GHz bis 40 GHz		$2,6 \cdot 10^{-12} \cdot f + U_{Tr}$ $11 \cdot 10^{-12} \cdot f + U_{Tr}$ $0,6 \text{ Hz} + U_{Tr}$	
Zeitintervall Δt	0 ns bis 0,7 ms		1,3 ns	
	0 ns bis 200 s		$1,5 \cdot 10^{-6} \cdot \Delta t + 50 \text{ ps}$	
	1 μs bis 100 h		$10 \cdot 10^{-9} \cdot \Delta t + 1 \mu\text{s}$	
	1 s bis 100 h		$13 \cdot 10^{-6} \cdot \Delta t + 0,82 \text{ s}$	
Gangabweichung	0 s/d bis 100 s/d		$1,3 \cdot 10^{-7} = 0,011 \text{ s/d}$	Elektronische oder mechanische Uhren
Drehzahl	0,02 s^{-1} bis 3500 s^{-1}		$3,7 \cdot 10^{-6} \cdot f$	f : Messwert

Hochfrequenz- und Strahlungsmessgrößen - Hochfrequenzmessgrößen

Permanentes Laboratorium – Standort Eichenau

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Oszilloskope vertikal	1 mV bis 5 V 5 mV bis 200 V	DC bis 10 kHz	$1,2 \cdot 10^{-3} \cdot U + 12 \mu\text{V}$	U : Messwert 50 Ω 1 M Ω
Oszilloskop horizontal	25 ps bis 40 s		$0,12 \cdot 10^{-6} \cdot T + 0,1 \text{ ps}$	T : Messwert
Bandbreite f (Frequenzgang)	40 Hz bis 6 GHz		$6,3 \cdot 10^{-3} \cdot f^2/\text{GHz}$ $+ 20 \cdot 10^{-3} \cdot f$	f = Messwert
	> 6 GHz bis 40 GHz		$75 \cdot 10^{-3} \cdot f$	
Anstiegszeit	30 ps bis 45 ps > 45 ps bis 1 ms	0,1 V bis 3 V	5 ps $10 \cdot 10^{-3} \cdot T + 3 \text{ ps}$	
	70 ps bis 85 ps > 85 ps bis 310 ps > 310 ps bis 650 ps > 650 ps bis 1 ms	0,1 V bis 3 V	$78 \cdot 10^{-3} \cdot T$ $67 \cdot 10^{-3} \cdot T$ $58 \cdot 10^{-3} \cdot T$ $56 \cdot 10^{-3} \cdot T$	errechnet aus der 3 dB Bandbreite T : Messwert
Frequenz f Zeitbasis	10 MHz		$0,2 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
Pulsmessgrößen Anstiegszeit (z.B. Oszilloskop- kalibrator)	15 ps bis 10 ns	0,1 V bis 40 V in 50 Ω	$10 \cdot 10^{-3} \cdot T + 3 \text{ ps}$	ext. Triggersignal erforderlich
	160 ps bis 10 ms	0,1 V bis 2 V in 50 Ω	$30 \cdot 10^{-3} \cdot T + 30 \text{ ps}$	
Burst-Generator Ausgangsspannung Spitzenwert U_s	100 V bis 4 kV	unter 50 Ω oder 1 k Ω Last	$48 \cdot 10^{-3} \cdot U_s$	
Anstiegszeit und Impulsdauer T_r	3 ns bis 1 μs		$41 \cdot 10^{-3} \cdot T_r$	
Burstdauer und Burstperiode T	10 μs bis 1 s		$5 \cdot 10^{-3} \cdot T$	
Impulsfrequenz f	100 Hz bis 500 kHz		$1 \cdot 10^{-3} \cdot f$	
ESD-Generator Anstiegszeit t_r der Spitzenstromstärke	300 ps bis 3 ns		$3 \% \cdot t_r + 15 \text{ ps}$	Messbereich bezogen auf die Spitzenstromstärke I_p
Entladestromstärke I	1,5 A bis 35 A		$4,3 \% \cdot I + 0,15 \text{ A}$	
Stoßspannungs- generator Stirnzeit $t_{r,Us}$ der Leerlaufspannung	15 ns bis 100 ms		$3 \% \cdot t_{r,Us} + 1 \text{ ns}$	
Stirnzeit $t_{r,Is}$ der Kurzschluss- stromstärke	100 ns bis 100 ms		$3 \% \cdot t_{r,Is} + 2 \text{ ns}$	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium – Standort Eichenau

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Rückenhalfwertszeit t_H der Kurvenform	0,5 μ s bis 100 ms		5 % $\cdot t_H$	
Scheitelwert der Leerlaufspannung U_S	0,1 kV bis 7 kV		3,3 % $\cdot U_S$	
Scheitelwert der Kurzschluss- stromstärke I_S	10 A bis 5 kA		3,5 % $\cdot I_S$	
	> 5 kA bis 10 kA		3,8 % $\cdot I_S$	
Pulsförmige Messgrößen * Messempfänger Anzeigeverhalten bei Impulsen Amplitudenbeziehung (absolute Kalibrierung)		EN 55016-1-1:2015		
	9 kHz bis 150 kHz		0,35 dB	Band A
	> 150 kHz bis 30 MHz			Band B
	> 30 MHz bis 300 MHz		0,40 dB	Band C
	> 300 MHz bis 1 GHz			Band D
Änderung der Anzeige mit der Pulsfrequenz (relative Kalibrierung)	Pulswiederholffrequenz			
	0,1 Hz bis 2 kHz		0,30 dB	Band A
	0,1 Hz bis 50 kHz			Band B
	0,1 Hz bis 1 MHz		0,35 dB	Band C und Band D

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium – Standort Eichenau

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
HF-Leistung Eingangsleistung und Kalibrierungsfaktor von HF-Leistungs- Messgeräten	10 fW bis < 100 fW	DC bis 2 GHz	$21 \cdot 10^{-3} \cdot P$	PC Typ-N *) bis 18 GHz PC-3,5 mm *) bis 33 GHz PC-2,92 mm *) bis 40 GHz
		> 2 GHz bis < 5 GHz	$26 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		5 GHz bis < 9 GHz	$34 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		9 GHz bis < 12 GHz	$40 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		12 GHz bis 15 GHz	$48 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 15 GHz bis 18 GHz	$54 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	100 fW bis 1 pW	DC bis 100 MHz	$18 \cdot 10^{-3} \cdot P$	*) Andere Konnektoren erhöhen die Messunsicherheit.
		> 100 MHz bis 2 GHz	$20 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 2 GHz bis 8 GHz	$22 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 8 GHz bis 12 GHz	$24 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 12 GHz bis 40 GHz	$29 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	> 1 pW bis 10 pW	DC bis 100 MHz	$13 \cdot 10^{-3} \cdot P$	P = Messwert (W)
		> 100 MHz bis 2 GHz	$15 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 2 GHz bis 8 GHz	$18 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 8 GHz bis 12 GHz	$20 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 12 GHz bis 26,5 GHz	$26 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 26,5 GHz bis 40 GHz	$29 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	> 10 pW bis 1 nW	DC bis 100 MHz	$12 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 100 MHz bis 2 GHz	$14 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 2 GHz bis 8 GHz	$17 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
> 8 GHz bis 12 GHz		$20 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
> 12 GHz bis 40 GHz		$22 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
> 1 nW bis 100 nW	DC bis 2 GHz	$10 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
	> 2 GHz bis 8 GHz	$12 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
	> 8 GHz bis 12 GHz	$13 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
	> 12 GHz bis 40 GHz	$15 \cdot 10^{-3} \cdot P$		

Permanentes Laboratorium – Standort Eichenau

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
HF-Leistung Eingangsleistung und Kalibrierungsfaktor von HF-Leistungs- Messgeräten	> 100 nW bis 10 µW	DC bis 100 MHz	$7,1 \cdot 10^{-3} \cdot P$	PC Typ-N *) bis 18 GHz PC-3,5 mm *) bis 33 GHz PC-2,92 mm *) bis 40 GHz
		> 100 MHz bis 2 GHz	$9,4 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 2 GHz bis 8 GHz	$11 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 8 GHz bis 12 GHz	$13 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 12 GHz bis 40 GHz	$15 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	> 10 µW bis 100 mW	DC bis 100 MHz	$6,1 \cdot 10^{-3} \cdot P$	*) Andere Konnektoren erhöhen die Messunsicherheit. P = Messwert (W)
		> 100 MHz bis 2 GHz	$7,9 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 2 GHz bis 8 GHz	$9,3 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 8 GHz bis 12 GHz	$11 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 12 GHz bis 40 GHz	$13 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
HF-Leistung Ausgangsleistung und Kalibrierungsfaktor von HF-Quellen	1 mW	50 MHz	$5 \cdot 10^{-3} \cdot P$	Substitution
	0,1 pW bis < 10 pW	50 MHz	$27 \cdot 10^{-3} \cdot P$	PC Typ-N *) bis 18 GHz PC-3,5 mm *) bis 33 GHz PC-2,92 mm *) bis 40 GHz
		10 MHz bis 2 GHz	$30 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 2 GHz bis 3 GHz	$35 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	10 pW bis < 1 nW	50 MHz	$21 \cdot 10^{-3} \cdot P$	*) Andere Konnektoren erhöhen die Messunsicherheit.
		10 MHz bis 2 GHz	$25 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 2 GHz bis 3 GHz	$31 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	1 nW bis < 100 nW	50 MHz	$17 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$f \leq 5$ GHz: $ \Gamma_G \leq 0,025$ 5 GHz < $f \leq 20$ GHz: $ \Gamma_G \leq 0,1$ 20 GHz < $f \leq 33$ GHz: $ \Gamma_G \leq 0,15$ 33 GHz < $f \leq 40$ GHz: $ \Gamma_G \leq 0,3$ f = Frequenz (Hz) P = Messwert (W) $ \Gamma_G $ = Reflexionsfaktor des Kalibriergegen- standes
		10 MHz bis 2 GHz	$21 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 2 GHz bis 4 GHz	$25 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 4 GHz bis 12 GHz	$38 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 12 GHz bis 18 GHz	$71 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	100 nW bis < 1 µW	> 18 GHz bis 26,5 GHz	$93 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		8 kHz bis < 10 MHz	$28 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		10 MHz bis 50 MHz	$13 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 50 MHz bis 4 GHz	$14 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 4 GHz bis 5 GHz	$17 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 5 GHz bis 12 GHz	$25 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 12 GHz bis 20 GHz	$28 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 20 GHz bis 33 GHz	$37 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
> 33 GHz bis 40 GHz	$90 \cdot 10^{-3} \cdot P$			

Permanentes Laboratorium – Standort Eichenau

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
HF-Leistung Ausgangsleistung und Kalibrierungsfaktor von HF-Quellen	1 μ W bis < 10 μ W	8 kHz bis < 10 MHz	$18 \cdot 10^{-3} \cdot P$	PC Typ-N *) bis 18 GHz PC-3,5 mm *) bis 33 GHz PC-2,92 mm *) bis 40 GHz *) Andere Konnektoren erhöhen die Messunsicherheit.
		10 MHz bis 50 MHz	$13 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 50 MHz bis 4 GHz	$14 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 4 GHz bis 5 GHz	$17 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 5 GHz bis 12 GHz	$21 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 12 GHz bis 20 GHz	$25 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 20 GHz bis 33 GHz	$37 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	10 μ W bis < 100 μ W	DC bis < 10 MHz	$9,0 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$f \leq 5$ GHz: $ \Gamma_G \leq 0,025$ 5 GHz < $f \leq 20$ GHz: $ \Gamma_G \leq 0,1$ 20 GHz < $f \leq 33$ GHz: $ \Gamma_G \leq 0,15$ 33 GHz < $f \leq 40$ GHz: $ \Gamma_G \leq 0,3$
		10 MHz bis 100 MHz	$10 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		>100 MHz bis 2 GHz	$12 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 2 GHz bis 8 GHz	$13 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 8 GHz bis 10 GHz	$15 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 10 GHz bis 12 GHz	$16 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 12 GHz bis 30 GHz	$20 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 30 GHz bis 33 GHz	$37 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	100 μ W bis 0,1 W	DC bis < 10 MHz	$5,6 \cdot 10^{-3} \cdot P$	f = Frequenz (Hz) P = Messwert (W) $ \Gamma_G $ = Reflexionsfaktor des Kalibriergegen- standes
		10 MHz bis 100 MHz	$7,5 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		>100 MHz bis 2 GHz	$10 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 2 GHz bis 8 GHz	$11 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 8 GHz bis 10 GHz	$13 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 10 GHz bis 12 GHz	$15 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 12 GHz bis 30 GHz	$19 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 30 GHz bis 33 GHz	$39 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	> 0,1 W bis 1 W	DC bis 50 MHz	$11 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 50 MHz bis 2 GHz	$13 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 2 GHz bis 4 GHz	$16 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 4 GHz bis 12 GHz	$20 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	> 1 W bis 70 W	> 12 GHz bis 18 GHz	$30 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
DC bis 3 GHz		$38 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
> 70 W bis 250 W	DC bis 500 MHz	$37 \cdot 10^{-3} \cdot P$		

Permanentes Laboratorium – Standort Eichenau

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
HF-Spannung U_{HF} Quellen mit HF- Spannungsanzeige bezüglich 50 Ω	2,2 μ V bis 220 μ V	DC bis 3 GHz	$W(U_{HF}) = \frac{W(P)}{2}$	$W(P)$ ist die relative Unsicherheit der gemessenen Leistung an $Z_0 = 50 \Omega$ **) ***)
	220 μ V bis 7 V	DC bis 18 GHz		
	2,2 μ V bis 220 μ V	DC bis 3 GHz		
	2,2 mV bis 2 V	DC bis 40 GHz		
HF-Spannung U_{HF} Messgeräte und Empfänger mit HF- Spannungsanzeige bezüglich 50 Ω	0,7 μ V bis 2 V	DC bis 18 GHz	$W(U_{HF}) = \frac{W(P_{inc})}{2}$	$W(P_{inc})$ ist die relative Unsicherheit der eingestrahnten Leistung bezüglich $Z_0 = 50 \Omega$ **) ***)
	2,2 mV bis 2 V	DC bis 40 GHz		
HF-Leistung Rauschanzeige von Empfängern	DC bis 40 GHz		1,6 dB	Leistungen > -170 dB (1 mW) bezogen auf 1 Hz Bandbreite
Signalpegeldifferenz	0 dBc bis 100 dBc	100 Hz bis 26,5 GHz 100 Hz bis 40 GHz	1,3 dB 2,7 dB	SNR \geq 12 dB
Bandbreite Filter	1 Hz bis 10 MHz		0,5 %	Signal zu Rausch- Abstand SNR \geq 70 dB
Formfaktor	> 1:1 bis 5:1		3 %	Signal zu Rausch- Abstand SNR \geq 15 dB
	> 5:1 bis 10:1		6 %	
	> 10:1 bis 20:1		12 %	
Umschaltabweichung			0,02 dB	

Permanentes Laboratorium – Standort Eichenau

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Anzeigelinearität	0 dB bis 30 dB > 30 dB bis 60 dB > 60 dB bis 80 dB > 80 dB bis 100 dB > 100 dB bis 110 dB	100 kHz bis 500 MHz	0,06 dB 0,07 dB 0,09 dB 0,1 dB 0,2 dB	SNR ≥ 50 dB $ \Gamma_{L,DUT} \leq 0,05$ $f \leq 500$ MHz
Eingangsabschwächer oder ZF-Verstärker	0 dB bis 30 dB > 30 dB bis 60 dB > 60 dB bis 80 dB > 80 dB bis 100 dB > 100 dB bis 110 dB	100 kHz bis 500 MHz	0,06 dB 0,07 dB 0,09 dB 0,1 dB 0,2 dB	Vergleich mit externem Stufenabschwächer $ \Gamma_{L,DUT} \leq 0,05$ $f \leq 500$ MHz
	0 dB bis 30 dB > 30 dB bis 60 dB > 60 dB bis 80 dB	100 kHz bis 500 MHz	0,04 dB 0,06 dB 0,08 dB	stufenweiser Anzeigevergleich SNR ≥ 50 dB, Empfängerlinearität < 0,01 dB + 0,005 dB/10 dB)
HF-Verstärkung Verstärker	0 dB bis 70 dB	DC bis 100 MHz > 100 MHz bis 2 GHz > 2 GHz bis 4 GHz > 4 GHz bis 18 GHz	0,19 dB 0,26 dB 0,3 dB 0,5 dB	BNC-Konnektor bis max. 2 GHz N-Konnektor und BNC-Konnektor, 50 Ω, andere Konnektoren erhöhen die Messunsicherheit
	0 dB bis 70 dB	DC bis 100 MHz > 100 MHz bis 4 GHz > 4 GHz bis 26,5 GHz > 26,5 GHz bis 40 GHz	0,21 dB 0,3 dB 0,6 dB 0,7 dB	2,92 mm kompatibler Konnektor, 50 Ω, andere Konnektoren erhöhen die Messunsicherheit
HF-Stromstärke Stromzangen	100 µA bis 50 mA	40 Hz bis 10 MHz > 10 MHz bis 30 MHz > 30 MHz bis 65 MHz	$14 \cdot 10^{-3} \cdot I$ $18 \cdot 10^{-3} \cdot I$ $20 \cdot 10^{-6} f^2 \cdot I$	Tektronix 015-0601- 50. Im Verbund mit Oszilloskop I: Messwert f: Frequenz in MHz
Nicht-Linearität von HF- Leistungs-messgeräten	10 nW bis 1 W	50 MHz	$5,5 \cdot 10^{-3}$ (0,024 dB)	R&S NRVC-B2 60 dB max.

Permanentes Laboratorium – Standort Eichenau

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
HF-Reflexionsfaktor * Betrag $ \Gamma $	0 bis 1	9 kHz bis 18 GHz EURAMET Calibration Guide No. 12 Version 3.0	0,003 bis 0,013 Siehe Matrix M.3	N-Konnektor, 50 Ω , andere Konnektoren erhöhen die Messunsicherheit Messunsicherheit in Einheiten des Betrags des Reflexionsfaktors
	0 bis 1	9 kHz bis 33 GHz EURAMET Calibration Guide No. 12 Version 3.0	0,003 bis 0,016 Siehe Matrix M.4	3,5 mm Konnektor Messunsicherheit in Einheiten des Betrags des Reflexionsfaktors
	0 bis 1	45 MHz bis 45 GHz EURAMET Calibration Guide No. 12 Version 3.0	0,004 bis 0,017 Siehe Matrix M.5	2,92 mm Konnektor Messunsicherheit in Einheiten des Betrags des Reflexionsfaktors
HF-Reflexionsfaktor * Phasenwinkel ϕ	-180° bis +180°	9 kHz bis 18 GHz EURAMET Calibration Guide No. 12 Version 3.0	0,2° bis 4,7° Siehe Matrix M.6	N-Konnektor, 50 Ω , andere Konnektoren erhöhen die Messunsicherheit
	-180° bis +180°	9 kHz bis 33 GHz EURAMET Calibration Guide No. 12 Version 3.0	0,3° bis 5,8° Siehe Matrix M.7	3,5 mm Konnektor
	-180° bis +180°	45 MHz bis 45 GHz EURAMET Calibration Guide No. 12 Version 3.0	0,3° bis 6,3° Siehe Matrix M.8	2,92 mm Konnektor
HF-Dämpfung Dämpfungsglieder	0 dB bis 30 dB	100 kHz bis 10 GHz > 10 GHz bis 18 GHz > 18 GHz bis 26,5 GHz > 26,5 GHz bis 40 GHz	0,03 dB 0,05 dB 0,09 dB 0,10 dB	L ist die gemessene Dämpfung, ****) $ \Gamma_{DUT} \leq 0,01$ $f \leq 500$ MHz $ \Gamma_{L,DUT} \leq 0,05$ 500 MHz $< f \leq 10$ GHz $ \Gamma_{L,DUT} \leq 0,08$ 10 GHz $< f \leq 18$ GHz $ \Gamma_{L,DUT} \leq 0,1$ 18 GHz $< f \leq 40$ GHz
	> 30 dB bis 60 dB	100 kHz bis 10 GHz > 10 GHz bis 18 GHz > 18 GHz bis 26,5 GHz > 26,5 GHz bis 40 GHz	0,001 dB/dB · L 0,02 dB + 0,001 dB/dB · L 0,10 dB + 0,001 dB/dB · L 0,11 dB + 0,001 dB/dB · L	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium – Standort Eichenau

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
HF-Dämpfung Dämpfungsglieder	> 60 dB bis 70 dB	100 kHz bis 500 MHz > 500 MHz bis 3 GHz	0,07 dB 0,10 dB	$ \Gamma_{L,DUT} \leq 0,01$ $f \leq 500$ MHz $ \Gamma_{L,DUT} \leq 0,05$ 500 MHz < $f \leq 3$ GHz
	> 70 dB bis 80 dB	100 kHz bis 500 MHz > 500 MHz bis 3 GHz	0,08 dB 0,2 dB	
	> 80 dB bis 100 dB	100 kHz bis 500 MHz > 500 MHz bis 3 GHz	0,1 dB 0,3 dB	
HF-Dämpfung *	0 dB bis 60 dB	9 kHz bis 18 GHz EURAMET Calibration Guide No. 12 Version 3.0	0,01 dB bis 0,09 dB Siehe Matrix M.9	N-Konnektor, 50 Ω , andere Konnektoren erhöhen die Messunsicherheit
	0 dB bis 60 dB	9 kHz bis 33 GHz EURAMET Calibration Guide No. 12 Version 3.0	0,01 dB bis 0,22 dB Siehe Matrix M.10	3,5 mm Konnektor
	0 dB bis 60 dB	45 MHz bis 45 GHz EURAMET Calibration Guide No. 12 Version 3.0	0,01 dB bis 0,32 dB Siehe Matrix M.11	2,92 mm Konnektor
HF-Dämpfung * Phasenwinkel ϕ	-180° bis +180°	9 kHz bis 18 GHz 0 dB bis 60 dB EURAMET Calibration Guide No. 12 Version 3.0	0,2° bis 0,8° Siehe Matrix M.12	N-Konnektor, 50 Ω , andere Konnektoren erhöhen die Messunsicherheit
	-180° bis +180°	9 kHz bis 33 GHz 0 dB bis 60 dB EURAMET Calibration Guide No. 12 Version 3.0	0,2° bis 1,8° Siehe Matrix M.13	3,5 mm Konnektor
	-180° bis +180°	45 MHz bis 45 GHz 0 dB bis 60 dB EURAMET Calibration Guide No. 12 Version 3.0	0,2° bis 2,5° Siehe Matrix M.14	2,92 mm Konnektor

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Matrix M.3 „HF-Reflexionsfaktor, Betrag $|\Gamma|$; N-Konnetor 50 Ω “

Messunsicherheit in Einheiten des Betrags des Reflexionsfaktors.

Betrag $ \Gamma $	9 kHz bis 1 GHz	1 GHz bis 3 GHz	3 GHz bis 12 GHz	12 GHz bis 18 GHz
0	0,003 bis 0,004	0,003 bis 0,004	0,003 bis 0,008	0,008 bis 0,009
0,1	0,003 bis 0,005	0,003 bis 0,004	0,003 bis 0,008	0,008 bis 0,009
0,2	0,003 bis 0,005	0,003 bis 0,004	0,003 bis 0,008	0,008 bis 0,009
0,3	0,003 bis 0,006	0,003 bis 0,004	0,003 bis 0,008	0,008 bis 0,009
0,4	0,003 bis 0,005	0,004	0,003 bis 0,008	0,008 bis 0,009
0,5	0,003 bis 0,006	0,004	0,004 bis 0,009	0,008 bis 0,009
0,6	0,004 bis 0,006	0,004 bis 0,005	0,004 bis 0,009	0,009
0,7	0,004 bis 0,006	0,005	0,005 bis 0,010	0,009 bis 0,010
0,8	0,004 bis 0,006	0,005 bis 0,006	0,005 bis 0,010	0,010
0,9	0,004 bis 0,007	0,006	0,005 bis 0,011	0,011 bis 0,012
1	0,003 bis 0,006	0,004 bis 0,006	0,004 bis 0,012	0,011 bis 0,013

Matrix M.4 „HF-Reflexionsfaktor, Betrag $|\Gamma|$; 3,5 mm Konnetor“

Messunsicherheit in Einheiten des Betrags des Reflexionsfaktors.

Betrag $ \Gamma $	9 kHz bis 1 GHz	1 GHz bis 3 GHz	3 GHz bis 12 GHz	12 GHz bis 18 GHz	18 GHz bis 26,5 GHz	26,5 GHz bis 33 GHz
0	0,003 bis 0,004	0,003	0,003 bis 0,004	0,004 bis 0,005	0,005 bis 0,008	0,008 bis 0,010
0,1	0,003 bis 0,005	0,003	0,003 bis 0,004	0,004 bis 0,005	0,005 bis 0,008	0,008 bis 0,010
0,2	0,003 bis 0,006	0,003 bis 0,004	0,004 bis 0,005	0,004 bis 0,005	0,005 bis 0,008	0,008 bis 0,010
0,3	0,003 bis 0,006	0,004	0,004 bis 0,005	0,005	0,005 bis 0,008	0,008 bis 0,011
0,4	0,004 bis 0,005	0,004	0,004 bis 0,005	0,005	0,005 bis 0,008	0,008 bis 0,011
0,5	0,004 bis 0,006	0,004 bis 0,005	0,004 bis 0,005	0,005 bis 0,006	0,005 bis 0,008	0,008 bis 0,011
0,6	0,004 bis 0,006	0,005	0,005 bis 0,006	0,006	0,006 bis 0,009	0,009 bis 0,012
0,7	0,004 bis 0,006	0,005 bis 0,006	0,005 bis 0,006	0,006 bis 0,007	0,006 bis 0,010	0,009 bis 0,013
0,8	0,004 bis 0,007	0,005 bis 0,006	0,005 bis 0,007	0,006 bis 0,007	0,006 bis 0,010	0,010 bis 0,014
0,9	0,004 bis 0,007	0,006 bis 0,007	0,006 bis 0,008	0,007 bis 0,008	0,007 bis 0,011	0,011 bis 0,015
1	0,004 bis 0,006	0,005 bis 0,006	0,005 bis 0,008	0,006 bis 0,009	0,007 bis 0,012	0,011 bis 0,016

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Matrix M.5 „HF-Reflexionsfaktor, Betrag $|\Gamma|$; 2,92 mm Konnektor“

Messunsicherheit in Einheiten des Betrags des Reflexionsfaktors.

Betrag $ \Gamma $	45 MHz bis 1 GHz	1 GHz bis 3 GHz	3 GHz bis 12 GHz	12 GHz bis 18 GHz	18 GHz bis 26,5 GHz	26,5 GHz bis 33 GHz	33 GHz bis 40 GHz	40 GHz bis 45 GHz
0	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004 bis 0,008	0,008 bis 0,010	0,010	0,010 bis 0,011
0,1	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004 bis 0,008	0,008 bis 0,010	0,010	0,010 bis 0,011
0,2	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004 bis 0,008	0,008 bis 0,010	0,010	0,010 bis 0,011
0,3	0,004	0,004	0,004 bis 0,005	0,005	0,005 bis 0,008	0,008 bis 0,010	0,010	0,010 bis 0,011
0,4	0,004	0,004	0,004 bis 0,005	0,005	0,005 bis 0,008	0,008 bis 0,010	0,010	0,010 bis 0,011
0,5	0,004 bis 0,005	0,005	0,005	0,005	0,005 bis 0,008	0,008 bis 0,010	0,010	0,010 bis 0,012
0,6	0,005	0,005	0,005 bis 0,006	0,005 bis 0,006	0,005 bis 0,009	0,008 bis 0,011	0,010 bis 0,011	0,010 bis 0,012
0,7	0,005 bis 0,006	0,005	0,005 bis 0,006	0,006	0,006 bis 0,009	0,009 bis 0,012	0,011 bis 0,012	0,011 bis 0,013
0,8	0,005 bis 0,006	0,006	0,006 bis 0,007	0,006 bis 0,007	0,006 bis 0,010	0,009 bis 0,013	0,012 bis 0,013	0,012 bis 0,014
0,9	0,005 bis 0,007	0,006 bis 0,007	0,006 bis 0,008	0,007 bis 0,008	0,007 bis 0,011	0,010 bis 0,014	0,013 bis 0,014	0,013 bis 0,015
1	0,005 bis 0,007	0,005 bis 0,006	0,005 bis 0,008	0,007 bis 0,008	0,006 bis 0,012	0,011 bis 0,015	0,014 bis 0,015	0,014 bis 0,017

Matrix M.6 „HF-Reflexionsfaktor, Phasenwinkel ϕ ; N-Konnektor 50 Ω “

Betrag $ \Gamma $	9 kHz bis 1 GHz	1 GHz bis 3 GHz	3 GHz bis 12 GHz	12 GHz bis 18 GHz
0,1	1,4° bis 2,2°	1,5° bis 1,9°	1,5° bis 4,5°	4,4° bis 4,7°
0,2	0,7° bis 1,4°	0,8° bis 1,0°	0,8° bis 2,3°	2,2° bis 2,4°
0,3	0,5° bis 1,0°	0,6° bis 0,7°	0,6° bis 1,5°	1,5° bis 1,6°
0,4	0,4° bis 0,7°	0,5° bis 0,6°	0,5° bis 1,2°	1,2°
0,5	0,4° bis 0,6°	0,4° bis 0,5°	0,4° bis 1,0°	1,0°
0,6	0,4° bis 0,5°	0,4° bis 0,5°	0,4° bis 0,9°	0,9°
0,7	0,3° bis 0,5°	0,4°	0,4° bis 0,8°	0,8°
0,8	0,3° bis 0,5°	0,4°	0,4° bis 0,8°	0,7° bis 0,8°
0,9	0,3° bis 0,4°	0,4°	0,4° bis 0,8°	0,7° bis 0,8°
1	0,2° bis 0,4°	0,3° bis 0,4°	0,3° bis 0,7°	0,7° bis 0,8°

Matrix M.7 „HF-Reflexionsfaktor, Phasenwinkel ϕ ; 3,5 mm Konnektor“

Betrag $ \Gamma $	9 kHz bis 1 GHz	1 GHz bis 3 GHz	3 GHz bis 12 GHz	12 GHz bis 18 GHz	18 GHz bis 26,5 GHz	26,5 GHz bis 33 GHz
0,1	1,5° bis 2,6°	1,6° bis 1,7°	1,7° bis 2,3°	2,3° bis 2,6°	2,4° bis 4,2°	4,1° bis 5,8°
0,2	0,8° bis 1,5°	0,9°	0,9° bis 1,2°	1,2° bis 1,4°	1,3° bis 2,2°	2,2° bis 3,0°
0,3	0,6° bis 1,1°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,9°	0,9° bis 1,0°	1,0° bis 1,6°	1,6° bis 2,1°
0,4	0,5° bis 0,8°	0,5° bis 0,6°	0,6° bis 0,8°	0,7° bis 0,9°	0,8° bis 1,3°	1,3° bis 1,7°
0,5	0,5° bis 0,7°	0,5°	0,5° bis 0,7°	0,7° bis 0,8°	0,8° bis 1,2°	1,1° bis 1,5°
0,6	0,4° bis 0,6°	0,5°	0,5° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 1,1°	1,1° bis 1,4°
0,7	0,4° bis 0,5°	0,4° bis 0,5°	0,5° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 1,0°	1,0° bis 1,3°
0,8	0,3° bis 0,5°	0,4° bis 0,5°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 1,0°	1,0° bis 1,3°
0,9	0,3° bis 0,5°	0,4° bis 0,5°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 1,0°	1,0° bis 1,3°
1	0,3° bis 0,4°	0,3° bis 0,4°	0,3° bis 0,5°	0,5° bis 0,7°	0,7° bis 1,0°	0,9° bis 1,2°

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Matrix M.8 „HF-Reflexionsfaktor, Phasenwinkel ϕ ; 2,92 mm Konnektor“

Betrag [Γ]	45 MHz bis 1 GHz	1 GHz bis 3 GHz	3 GHz bis 12 GHz	12 GHz bis 18 GHz	18 GHz bis 26,5 GHz	26,5 GHz bis 33 GHz	33 GHz bis 40 GHz	40 GHz bis 45 GHz
0,1	2,0° bis 2,1°	2,0°	2,0° bis 2,3°	2,2° bis 2,3°	2,2° bis 4,2°	4,2° bis 5,3°	5,3° bis 5,4°	5,3° bis 6,3°
0,2	1,0° bis 1,1°	1,0° bis 1,1°	1,0° bis 1,2°	1,2°	1,2° bis 2,2°	2,1° bis 2,7°	2,7°	2,7° bis 3,2°
0,3	0,7° bis 0,8°	0,7°	0,7° bis 0,9°	0,8° bis 0,9°	0,8° bis 1,5°	1,5° bis 1,9°	1,9°	1,9° bis 2,2°
0,4	0,6°	0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7°	0,7° bis 1,2°	1,1° bis 1,5°	1,5°	1,5° bis 1,7°
0,5	0,5° bis 0,6°	0,5°	0,5° bis 0,6°	0,6°	0,6° bis 1,0°	1,0° bis 1,3°	1,2° bis 1,3°	1,3° bis 1,5°
0,6	0,4° bis 0,5°	0,5°	0,5° bis 0,6°	0,5° bis 0,6°	0,6° bis 0,9°	0,9° bis 1,1°	1,1° bis 1,2°	1,1° bis 1,3°
0,7	0,4° bis 0,5°	0,5°	0,5° bis 0,6°	0,5° bis 0,6°	0,5° bis 0,8°	0,8° bis 1,1°	1,0° bis 1,1°	1,1° bis 1,2°
0,8	0,4° bis 0,5°	0,4° bis 0,5°	0,4° bis 0,5°	0,5° bis 0,6°	0,5° bis 0,8°	0,8° bis 1,0°	1,0°	1,0° bis 1,2°
0,9	0,3° bis 0,5°	0,4° bis 0,5°	0,4° bis 0,5°	0,5° bis 0,6°	0,5° bis 0,8°	0,8° bis 1,0°	1,0°	1,0° bis 1,2°
1	0,3° bis 0,4°	0,3° bis 0,4°	0,3° bis 0,5°	0,5°	0,5° bis 0,8°	0,7° bis 1,0°	0,9° bis 1,0°	0,9° bis 1,2°

Matrix M.9 „HF-Dämpfung; N-Konnektor 50 Ω“

Absolute Dämpfung	9 kHz bis 1 GHz	1 GHz bis 3 GHz	3 GHz bis 12 GHz	12 GHz bis 18 GHz
0 dB	0,01 dB	0,01 dB bis 0,02 dB	0,01 dB bis 0,02 dB	0,02 dB
3 dB	0,04 dB bis 0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB
6 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB
10 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,06 dB	0,05 dB bis 0,06 dB
20 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB
30 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB
40 dB	0,05 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB bis 0,07 dB
50 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB bis 0,07 dB	0,06 dB bis 0,07 dB
60 dB	0,05 dB bis 0,09 dB	0,08 dB bis 0,09 dB	0,07 dB bis 0,09 dB	0,08 dB bis 0,09 dB

Matrix M.10 „HF-Dämpfung; 3,5 mm Konnektor“

Absolute Dämpfung	9 kHz bis 1 GHz	1 GHz bis 3 GHz	3 GHz bis 12 GHz	12 GHz bis 18 GHz	18 GHz bis 26,5 GHz	26,5 GHz bis 33 GHz
0 dB	0,01 dB	0,01 dB bis 0,02 dB	0,01 dB bis 0,02 dB	0,02 dB	0,02 dB	0,02 dB
3 dB	0,04 dB bis 0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB
6 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB bis 0,06 dB
10 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB
20 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB bis 0,07 dB
30 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB bis 0,07 dB
40 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB bis 0,07 dB	0,07 dB
50 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB bis 0,07 dB	0,06 dB bis 0,09 dB	0,08 dB bis 0,10 dB
60 dB	0,05 dB bis 0,09 dB	0,07 dB bis 0,09 dB	0,07 dB bis 0,09 dB	0,08 dB bis 0,09 dB	0,08 dB bis 0,19 dB	0,15 dB bis 0,22 dB

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Matrix M.11 „HF-Dämpfung; 2,92 mm Konnektor“

Absolute Dämpfung	45 MHz bis 1 GHz	1 GHz bis 3 GHz	3 GHz bis 12 GHz	12 GHz bis 18 GHz	18 GHz bis 26,5 GHz	26,5 GHz bis 33 GHz	33 GHz bis 40 GHz	40 GHz bis 45 GHz
0 dB	0,01 dB	0,01 dB bis 0,02 dB	0,01 dB bis 0,02 dB	0,02 dB	0,02 dB	0,02 dB	0,02 dB bis 0,04 dB	0,03 dB
3 dB	0,04 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,05 dB bis 0,06 dB
6 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB bis 0,07 dB
10 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB bis 0,07 dB	0,06 dB bis 0,07 dB
20 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB bis 0,07 dB	0,06 dB bis 0,07 dB	0,07 dB bis 0,08 dB
30 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB bis 0,07 dB	0,06 dB bis 0,07 dB	0,07 dB	0,07 dB bis 0,08 dB
40 dB	0,05 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB bis 0,07 dB	0,07 dB	0,07 dB bis 0,08 dB	0,08 dB bis 0,09 dB
50 dB	0,05 dB	0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB bis 0,07 dB	0,06 dB bis 0,09 dB	0,08 dB bis 0,10 dB	0,09 dB bis 0,10 dB	0,10 dB bis 0,13 dB
60 dB	0,06 dB	0,08 dB bis 0,09 dB	0,07 dB bis 0,09 dB	0,08 dB bis 0,09 dB	0,08 dB bis 0,18 dB	0,15 dB bis 0,22 dB	0,17 dB bis 0,22 dB	0,20 dB bis 0,32 dB

Matrix M.12 „HF-Dämpfung; Phasenwinkel ϕ ; N-Konnektor 50 Ω “

Absolute Dämpfung	9 kHz bis 1 GHz	1 GHz bis 3 GHz	3 GHz bis 12 GHz	12 GHz bis 18 GHz
0 dB	0,2°	0,2°	0,2° bis 0,4°	0,4° bis 0,6°
3 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°
6 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°
10 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°
20 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°
30 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°
40 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°
50 dB	0,4°	0,4° bis 0,5°	0,5° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°
60 dB	0,4° bis 0,6°	0,5° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,8°

Matrix M.13 „HF-Dämpfung; Phasenwinkel ϕ ; 3,5 mm Konnektor“

Absolute Dämpfung	9 kHz bis 1 GHz	1 GHz bis 3 GHz	3 GHz bis 12 GHz	12 GHz bis 18 GHz	18 GHz bis 26,5 GHz	26,5 GHz bis 33 GHz
0 dB	0,2°	0,2°	0,2° bis 0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,9°	0,9° bis 1,0°
3 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,9°	0,9° bis 1,1°
6 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,9°	0,9° bis 1,1°
10 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,9°	0,9° bis 1,1°
20 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,9°	0,9° bis 1,1°
30 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,9°	0,9° bis 1,1°
40 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 1,0°	1,0° bis 1,2°
50 dB	0,4° bis 0,5°	0,4° bis 0,5°	0,5° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 1,0°	1,0° bis 1,2°
60 dB	0,4° bis 0,6°	0,5° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,8°	0,8° bis 1,5°	1,3° bis 1,8°

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Matrix M.14 „HF-Dämpfung; Phasenwinkel ϕ ; 2,92 mm Konnektor“

Absolute Dämpfung	45 MHz bis 1 GHz	1 GHz bis 3 GHz	3 GHz bis 12 GHz	12 GHz bis 18 GHz	18 GHz bis 26,5 GHz	26,5 GHz bis 33 GHz	33 GHz bis 40 GHz	40 GHz bis 45 GHz
0 dB	0,2°	0,2°	0,2° bis 0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,9°	0,9° bis 1,0°	1,0° bis 1,2°	1,2° bis 1,4°
3 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,9°	0,9° bis 1,1°	1,1° bis 1,3°	1,3° bis 1,5°
6 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,9°	0,9° bis 1,1°	1,1° bis 1,3°	1,3° bis 1,5°
10 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,9°	0,9° bis 1,1°	1,1° bis 1,3°	1,3° bis 1,5°
20 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,9°	0,9° bis 1,1°	1,1° bis 1,3°	1,3° bis 1,5°
30 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,9°	0,9° bis 1,1°	1,1° bis 1,3°	1,3° bis 1,5°
40 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 1,0°	1,0° bis 1,2°	1,2° bis 1,3°	1,3° bis 1,5°
50 dB	0,4°	0,4° bis 0,5°	0,5° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 1,0°	1,0° bis 1,2°	1,2° bis 1,4°	1,4° bis 1,7°
60 dB	0,4° bis 0,5°	0,5° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,8°	0,8° bis 1,5°	1,3° bis 1,8°	1,6° bis 1,9°	1,8° bis 2,5°

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Hochfrequenz- und Strahlungsmessgrößen - Optische Messgrößen

Radiometrie

Permanentes Laboratorium – Standort Eichenau

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)		Messbedingunge n / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne				
optische Strahlungsleistung faseroptische Leistungsmessgeräte	1 μ W bis	0,5 mW	1310 nm, 1550 nm	1,3 %	Konnektor FC, ST, SC, SMA, HMS-10 oder adaptierbar abweichende Wellenlängen (780 nm, 635 nm, 1625 nm) interpoliert
			850 nm	2,2 %	
			654 nm	2,2 %	
Nichtlinearität faseroptischer Strahlungsempfänger	10 nW bis	160 μ W	1310 nm, 1550 nm, 850 nm	$1,8 \cdot 10^{-3}$ (0,008 dB)	Additionsmethode
	0,1 nW bis	< 0,32 nW		$20 \cdot 10^{-3}$ (0,085 dB)	Vergleichsmethode
	0,32 nW bis	< 3,2 nW		$7,1 \cdot 10^{-3}$ (0,031 dB)	
	3,2 nW bis	0,5 μ W		$6,0 \cdot 10^{-3}$ (0,026 dB)	
Dämpfung oder Verstärkung faseroptischer Komponenten	0 dB bis	50 dB	Wellenlängen: 1310 nm, 1550 nm, 850 nm	$6,0 \cdot 10^{-3}$ (0,026 dB)	
	> 50 dB bis	60 dB		$7,1 \cdot 10^{-3}$ (0,031 dB)	
	> 60 dB bis	70 dB		$20 \cdot 10^{-3}$ (0,085 dB)	
Zentralwellenlänge λ	350 nm bis	< 700 nm	Referenzleistung: ca. 0,5 mW	0,5 nm	
	700 nm bis	< 1250 nm		2,5 pm	
	1250 nm bis	1700 nm		2 pm	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Photometrie

Permanentes Laboratorium – Standort Eichenau

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Transmissionsfilter Transmission T	16 % bis 60 %	QMH Kapitel XXXIV v4.0 Nennwerte in den Trübungswerten der Normale	0,65 %	
	> 60 % bis 76 %		0,70 %	
	> 76 % bis < 100 %		0,80 %	
Trübungsgrad N	> 0 % bis < 24 %		0,80 %	
	24 % bis < 40 %		0,70 %	
	40 % bis 84 %		0,65 %	
Trübungskoeffizient k	Messkammerlänge 0,43 m > 0 m ⁻¹ bis 4,3 m ⁻¹		0,020 m ⁻¹ bis 0,050 m ⁻¹	Trübungskoeffizient k berechnet aus dem Trübungsgrad N . Unsicherheitsintervall $U(k)$ berechnet aus dem Unsicherheits- intervall des Trübungsgrads $U(N)$. Andere Messkammerlängen erhöhen die Messunsicherheit.
Beleuchtungsstärke E	0 lx	QMH XXXI	0,01 lx	Referenz-Null
	900 lx bis 2000 lx		1,7 % · E	Normlicht
	≥ 5 lx bis < 10 klx		1,9 % · E	LED-Licht
	≥ 10 klx bis 110 klx		$9,0 \cdot 10^{-8} \cdot E^2 / \text{lx}$ + 0,02 · E - 13 lx	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Dimensionelle Messgrößen
Länge und Winkel

Permanentes Laboratorium – Standort Eichenau

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren			
Messschieber für Außen-, Innen- und Tiefenmaße *	> 0 mm bis 1000 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 9.1:2006		$20 \mu\text{m} + 15 \cdot 10^{-6} \cdot l$	/: Messwert
Bügelmessschrauben *	bis 300 mm > 300 mm bis 1000 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 10.1:2001		$2 \mu\text{m} + 6 \cdot 10^{-6} \cdot l$ $0,30 \mu\text{m} + 12 \cdot 10^{-6} \cdot l$	
Messuhren mit Skalenanzeige *	bis 100 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 11.1:2014		$1,5 \mu\text{m} + 10 \cdot 10^{-6} \cdot l$	
Messuhren mit Ziffernanzeige *	bis 100 mm	VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 Blatt 11.4:2020		$1,5 \mu\text{m} + 10 \cdot 10^{-6} \cdot l$	
Feinzeiger *	bis 3 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 11.2:2002		0,9 μm	
Fühlhebelmessgeräte *	bis 1,6 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 11.3:2002			
Parallelendmaße aus Stahl oder Keramik nach DIN ISO 3650 *	0,5 mm bis 100 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 3.1:2004 Messung der Abweichung l_c vom Nennmaß l_n durch Unterschiedsmessung		$0,1 \mu\text{m} + 0,8 \cdot 10^{-6} \cdot l$	
	> 100 mm bis 175 mm			0,47 μm	
	in den Nennmaßen der Normale	Messung der Abweichungen f_o und f_u vom Mittenmaß durch 5-Punkte- Unterschiedsmessung		0,08 μm	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium – Standort Eichenau

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)		Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne				
Zylindrische Normale Ringe *	3 mm bis 125 mm		VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.1:2006	$0,7 \mu\text{m} + 0,8 \cdot 10^{-6} \cdot d$	<i>d</i> ist der gemessene Durchmesser
Durchmesser	> 125 mm bis 300 mm		Option 3	$0,6 \mu\text{m} + 2,1 \cdot 10^{-6} \cdot d$	
Dorne *	1 mm bis 125 mm		VDI/VDE/DGQ 2618	$0,5 \mu\text{m} + 1,2 \cdot 10^{-6} \cdot d$	
Durchmesser	> 125 mm bis 300 mm		Blatt 4.1:2006 Option 3	$0,3 \mu\text{m} + 2,8 \cdot 10^{-6} \cdot d$	
Prüfstifte * Durchmesser	1 mm bis 20 mm		VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.2:2006 Option 1	$0,5 \mu\text{m} + 1,2 \cdot 10^{-6} \cdot d$	
Gewindelehren * (ein- und mehrgängige zylindrische Außen- und Innengewinde mit geradlinigen Flanken, symmetrischem Profil, Nennsteigung und Nennprofilwinkel)					<i>d</i> ist der gemessene Flankendurchmesser
Außengewinde Einfacher Flankendurchmesser	1 mm bis 125 mm		VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.8:2006 Option 1	$2,8 \mu\text{m} + 0,2 \cdot 10^{-6} \cdot d$	
	> 125 mm bis 500 mm		Dreidrahtmethode (senkrecht zur Gewindeachse)	$2,7 \mu\text{m} + 1,0 \cdot 10^{-6} \cdot d$	
Innengewinde Einfacher Flankendurchmesser	3 mm bis 125 mm		VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.9:2006 Option 1 Zweikugelmethode (senkrecht zur Gewindeachse)	$2,5 \mu\text{m} + 0,3 \cdot 10^{-6} \cdot d$	
Hebelsysteme zur Krafteinleitung an Bremsprüfständen	bis 600 mm 600 mm bis 2500 mm		Arbeitsanweisung AA0364 Version 8.0	52 μm $23 \cdot 10^{-6} \cdot l + 0,12 \text{ mm}$	<i>l</i> : Messwert

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01
Permanentes Laboratorium – Standort Eichenau

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Nivelliermaßstäbe für Intervallmessungen	bis 100 mm	QMH-L.VIII.2 Abschnitt 4 Version 1.0	40 µm	Messbereich bezogen auf das Intervall zwischen zwei beliebigen Einteilungsmarken auf dem Maßstab
Bandmaße	0,1 m bis 25 m	QMH-L.VIII.2 Abschnitt 2 Version 1.0	$2,4 \text{ mm} + 45 \cdot 10^{-6} \cdot l$	l = gemessene Länge Bandmaße für die Charakterisierung von Scheinwerfer- einstellprüfsystemen
Umfangmaßbänder aus Stahl		QMH-L.VIII.2 Abschnitt 3 Version 1.0		Kalibrierung an den Nennwerten der Normale
Durchmesser	150 mm bis 300 mm > 300 mm bis 400 mm		0,62 mm 0,94 mm	
Umfang	470 mm bis 950 mm > 950 mm bis 1257 mm		0,19 mm 0,297 mm	
Elektronische Neigungsmessgeräte	-55° bis -30°	QMH-L.VIII.1 Version 1.0	$42 \cdot 10^{-6} \cdot \alpha + 0,00034^\circ$	max. Basislänge 100 mm α = Winkel in °
	-30° bis 30°		0,0016°	
	30° bis 55°		$42 \cdot 10^{-6} \cdot \alpha + 0,00034^\circ$	
Punkt- und Linienlaser Neigungsabweichung horizontal vertikal	0 mm/m bis 2 mm/m	AA0356 Version 9.0	0,080 mm/m 0,10 mm/m	
Position Sensitive Detector / PSD Dioden X- und Y-Achsen- abweichung	bis 5 mm	AA0356 Version 9.0	18 µm	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium – Standort Eichenau

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				Bemerkungen	
	Messbereich / Messspanne		Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit		
Längenmessmittel Prüflehren	0 mm	bis	75 mm	QMH-L.VIII.3 Abschnitt 2.1 Version 1.0 Außenmessung	31 µm	Angenommener Temperaturbereich: 20 °C ± 1 K
	> 75 mm	bis	150 mm		37 µm	
	0 mm	bis	150 mm	QMH-L.VIII.3 Abschnitt 2.2 Version 1.0 Innenmessung	36 µm	Angenommener therm. Ausdehnungskoeff.: $\alpha = 11,5 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
	0 mm	bis	150 mm	QMH-L.VIII.3 Abschnitt 2.3 Version 1.0 Tiefenmessung	39 µm	Abweichende Umgebungs- bedingungen und Materialien der zu kalibrierenden Prüflehren erhöhen die Messunsicherheit.
	0	bis	75 mm	QMH-L.VIII.3 Abschnitt 2.4 Version 1.0 Stufenmessung	55 µm	
	> 75 mm	bis	150 mm		76 µm	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

**Elektrische Messgrößen
Permanentes Laboratorium – Standort Berlin**

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
Gleichspannung Quellen	0 V		120 nV	Kurzschlussbrücke
	0 V bis 0,1 V		$4 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,36 \mu\text{V}$	U = Messwert
	> 0,1 V bis 1 V		$3,7 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,35 \mu\text{V}$	
	> 1 V bis 10 V		$3,2 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,56 \mu\text{V}$	
	> 10 V bis 100 V		$5,3 \cdot 10^{-6} \cdot U + 34 \mu\text{V}$	
	> 100 V bis 500 V		$9,6 \cdot 10^{-6} \cdot U - 0,34 \text{ mV}$	
	> 500 V bis 1050 V		$30 \cdot 10^{-6} \cdot U - 10 \text{ mV}$	
	1050 V bis 10 kV		$0,17 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
Gleichspannung Messgeräte	0 V bis 220 mV		$6 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,6 \mu\text{V}$	U = Messwert
	> 220 mV bis 2,2 V		$5 \cdot 10^{-6} \cdot U + 1 \mu\text{V}$	
	> 2,2 V bis 11 V		$4 \cdot 10^{-6} \cdot U + 3,5 \mu\text{V}$	
	> 11 V bis 22 V		$4 \cdot 10^{-6} \cdot U + 6,5 \mu\text{V}$	
	> 22 V bis 220 V		$5 \cdot 10^{-6} \cdot U + 80 \mu\text{V}$	
	> 220 V bis 1050 V		$7 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,5 \text{ mV}$	
	0 V bis 0,1 V		$4 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,36 \mu\text{V}$	
	> 0,1 V bis 1 V		$3,7 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,35 \mu\text{V}$	
	> 1 V bis 10 V		$3,2 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,56 \mu\text{V}$	
	> 10 V bis 100 V		$5,3 \cdot 10^{-6} \cdot U + 34 \mu\text{V}$	
	> 100 V bis 500 V		$9,6 \cdot 10^{-6} \cdot U - 0,34 \text{ mV}$	
	> 500 V bis 1050 V		$30 \cdot 10^{-6} \cdot U - 10 \text{ mV}$	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium – Standort Berlin

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
Wechselspannung Quellen, Messgeräte	2 mV bis 1000 V	10 Hz bis 1 MHz	4,1 μ V bis 0,48 V	U = Messwert
	2 mV bis 10 mV	10 Hz bis 40 Hz	$0,36 \cdot 10^{-3} \cdot U + 3,4 \mu$ V	
		> 40 Hz bis 1 kHz	$0,24 \cdot 10^{-3} \cdot U + 1,3 \mu$ V	
		> 1 kHz bis 20 kHz	$0,36 \cdot 10^{-3} \cdot U + 1,3 \mu$ V	
		> 20 kHz bis 50 kHz	$1,2 \cdot 10^{-3} \cdot U + 1,3 \mu$ V	
		> 50 kHz bis 100 kHz	$5,8 \cdot 10^{-3} \cdot U + 1,3 \mu$ V	
		> 100 kHz bis 300 kHz	$46 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2,3 \mu$ V	
	> 10 mV bis 100 mV	10 Hz bis 40 Hz	$86 \cdot 10^{-6} \cdot U + 4,6 \mu$ V	
		> 40 Hz bis 1 kHz	$87 \cdot 10^{-6} \cdot U + 2,3 \mu$ V	
		> 1 kHz bis 20 kHz	$0,17 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2,3 \mu$ V	
		> 20 kHz bis 50 kHz	$0,35 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2,3 \mu$ V	
		> 50 kHz bis 100 kHz	$0,93 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2,3 \mu$ V	
		> 100 kHz bis 300 kHz	$3,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 12 \mu$ V	
	> 100 mV bis 1 V	10 Hz bis 40 Hz	$83 \cdot 10^{-6} \cdot U + 46 \mu$ V	
		> 40 Hz bis 1 kHz	$82 \cdot 10^{-6} \cdot U + 23 \mu$ V	
		> 1 kHz bis 20 kHz	$0,16 \cdot 10^{-3} \cdot U + 23 \mu$ V	
		> 20 kHz bis 50 kHz	$0,35 \cdot 10^{-3} \cdot U + 23 \mu$ V	
		> 50 kHz bis 100 kHz	$0,92 \cdot 10^{-3} \cdot U + 23 \mu$ V	
		> 100 kHz bis 300 kHz	$3,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,12$ mV	
	> 1 V bis 10 V	10 Hz bis 40 Hz	$85 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,46$ mV	
		> 40 Hz bis 1 kHz	$87 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,23$ mV	
		> 1 kHz bis 20 kHz	$0,17 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,23$ mV	
		> 20 kHz bis 50 kHz	$0,35 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,23$ mV	
		> 50 kHz bis 100 kHz	$0,92 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,23$ mV	
		> 100 kHz bis 300 kHz	$3,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 1,2$ mV	
	> 10 V bis 100 V	> 300 kHz bis 1 MHz	$12 \cdot 10^{-3} \cdot U + 1,2$ mV	
		10 Hz bis 40 Hz	$0,23 \cdot 10^{-3} \cdot U + 4,6$ mV	
		> 40 Hz bis 1 kHz	$0,23 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2,3$ mV	
> 1 kHz bis 20 kHz		$0,23 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2,3$ mV		
> 20 kHz bis 50 kHz		$0,41 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2,3$ mV		
> 100 V bis 1000 V	50 Hz bis 1 kHz	$0,46 \cdot 10^{-3} \cdot U + 16$ mV		

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium – Standort Berlin

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
Wechselspannung Messgeräte, Quellen	1 mV bis 1100 V	10 Hz bis 1 MHz	5 µV bis 81 mV	U = Messwert
	1 mV bis 2,2 mV	10 Hz bis 20 Hz	$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 4,5 \mu\text{V}$	
		> 20 Hz bis 40 Hz	$0,19 \cdot 10^{-3} \cdot U + 4,5 \mu\text{V}$	
		> 40 Hz bis 20 kHz	$95 \cdot 10^{-6} \cdot U + 4,5 \mu\text{V}$	
		> 20 kHz bis 50 kHz	$0,33 \cdot 10^{-3} \cdot U + 4,5 \mu\text{V}$	
		> 50 kHz bis 100 kHz	$0,75 \cdot 10^{-3} \cdot U + 7 \mu\text{V}$	
		> 100 kHz bis 300 kHz	$1 \cdot 10^{-3} \cdot U + 13 \mu\text{V}$	
		> 300 kHz bis 500 kHz	$1,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 25 \mu\text{V}$	
		> 500 kHz bis 1 MHz	$3,1 \cdot 10^{-3} \cdot U + 25 \mu\text{V}$	
	> 2,2 mV bis 22 mV	10 Hz bis 20 Hz	$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 5 \mu\text{V}$	
		> 20 Hz bis 40 Hz	$0,19 \cdot 10^{-3} \cdot U + 5 \mu\text{V}$	
		> 40 Hz bis 20 kHz	$95 \cdot 10^{-6} \cdot U + 5 \mu\text{V}$	
		> 20 kHz bis 50 kHz	$0,33 \cdot 10^{-3} \cdot U + 5 \mu\text{V}$	
		> 50 kHz bis 100 kHz	$0,75 \cdot 10^{-3} \cdot U + 7 \mu\text{V}$	
		> 100 kHz bis 300 kHz	$1 \cdot 10^{-3} \cdot U + 12 \mu\text{V}$	
		> 300 kHz bis 500 kHz	$1,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 25 \mu\text{V}$	
		> 500 kHz bis 1 MHz	$3,1 \cdot 10^{-3} \cdot U + 25 \mu\text{V}$	
	> 22 mV bis 220 mV	10 Hz bis 20 Hz	$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 13 \mu\text{V}$	
		> 20 Hz bis 40 Hz	$0,19 \cdot 10^{-3} \cdot U + 8 \mu\text{V}$	
		> 40 Hz bis 20 kHz	$95 \cdot 10^{-6} \cdot U + 8 \mu\text{V}$	
		> 20 kHz bis 50 kHz	$0,28 \cdot 10^{-3} \cdot U + 8 \mu\text{V}$	
		> 50 kHz bis 100 kHz	$0,75 \cdot 10^{-3} \cdot U + 25 \mu\text{V}$	
		> 100 kHz bis 300 kHz	$1 \cdot 10^{-3} \cdot U + 25 \mu\text{V}$	
		> 300 kHz bis 500 kHz	$1,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 35 \mu\text{V}$	
		> 500 kHz bis 1 MHz	$3,1 \cdot 10^{-3} \cdot U + 80 \mu\text{V}$	
	> 220 mV bis 2,2 V	10 Hz bis 20 Hz	$0,45 \cdot 10^{-3} \cdot U + 80 \mu\text{V}$	
		> 20 Hz bis 40 Hz	$0,14 \cdot 10^{-3} \cdot U + 25 \mu\text{V}$	
		> 40 Hz bis 20 kHz	$65 \cdot 10^{-6} \cdot U + 6 \mu\text{V}$	
> 20 kHz bis 50 kHz		$0,11 \cdot 10^{-3} \cdot U + 16 \mu\text{V}$		
> 50 kHz bis 100 kHz		$0,21 \cdot 10^{-3} \cdot U + 70 \mu\text{V}$		
> 100 kHz bis 300 kHz		$0,39 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,13 \text{ mV}$		
> 300 kHz bis 500 kHz		$0,95 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,35 \text{ mV}$		
> 500 kHz bis 1 MHz		$1,9 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,85 \text{ mV}$		

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium – Standort Berlin

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
Wechselspannung Messgeräte, Quellen	> 2,2 V bis 22 V	10 Hz bis 20 Hz	$0,45 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,8 \text{ mV}$	
		> 20 Hz bis 40 Hz	$0,14 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,25 \text{ mV}$	
		> 40 Hz bis 20 kHz	$65 \cdot 10^{-6} \cdot U + 60 \text{ }\mu\text{V}$	
		> 20 kHz bis 50 kHz	$0,11 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,16 \text{ mV}$	
		> 50 kHz bis 100 kHz	$0,21 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,35 \text{ mV}$	
		> 100 kHz bis 300 kHz	$0,45 \cdot 10^{-3} \cdot U + 1,5 \text{ mV}$	
		> 300 kHz bis 500 kHz	$1,2 \cdot 10^{-3} \cdot U + 4,3 \text{ mV}$	
		> 500 kHz bis 1 MHz	$2,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 8,5 \text{ mV}$	
	> 22 V bis 220 V	10 Hz bis 20 Hz	$0,45 \cdot 10^{-3} \cdot U + 8 \text{ mV}$	
		> 20 Hz bis 40 Hz	$0,14 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2,5 \text{ mV}$	
		> 40 Hz bis 20 kHz	$70 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,8 \text{ mV}$	
		> 20 kHz bis 50 kHz	$0,19 \cdot 10^{-3} \cdot U + 3,5 \text{ mV}$	
		> 50 kHz bis 100 kHz	$0,45 \cdot 10^{-3} \cdot U + 8 \text{ mV}$	
	> 220 V bis 1100 V	15 Hz bis 50 Hz	$0,36 \cdot 10^{-3} \cdot U + 16 \text{ mV}$	
> 50 Hz bis 1 kHz		$70 \cdot 10^{-6} \cdot U + 3,5 \text{ mV}$		
1 mV bis 220 V	1 Hz bis 10 kHz Rechteckspannung	$0,38 \text{ }\mu\text{V}$ bis 3,2 mV Siehe Matrix BM.1		
Quellen	1100 V bis 10 kV	45 Hz bis 55 Hz	$0,46 \cdot 10^{-3} \cdot U$	$U = \text{Messwert}$

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium – Standort Berlin

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
Gleichstromstärke Messgeräte, Quellen	0 mA bis 220 µA		$40 \cdot 10^{-6} \cdot I + 8 \text{ nA}$	I = Messwert
	> 220 µA bis 2,2 mA		$40 \cdot 10^{-6} \cdot I + 8 \text{ nA}$	
	> 2,2 mA bis 22 mA		$40 \cdot 10^{-6} \cdot I + 80 \text{ nA}$	
	> 22 mA bis 100 mA		$50 \cdot 10^{-6} \cdot I + 0,8 \text{ µA}$	
	> 100 mA bis 220 mA		$50 \cdot 10^{-6} \cdot I + 200 \cdot 10^{-6} \cdot I^2 + 0,8 \text{ µA}$	
	> 220 mA bis 1 A		$65 \cdot 10^{-6} \cdot I + 25 \text{ µA}$	
	> 1 A bis 2,2 A		$65 \cdot 10^{-6} \cdot I + 10 \cdot 10^{-6} \cdot I^2 + 25 \text{ µA}$	
	> 2,2 A bis 3 A		$0,38 \cdot 10^{-3} \cdot I + 40 \text{ µA}$	
	> 3 A bis 10,1 A		$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,5 \text{ mA}$	
	> 10,1 A bis 20,5 A		$1 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,75 \text{ mA}$	
	0 pA bis 1 pA		1 pA	
	> 1 pA bis 100 nA		$35 \cdot 10^{-6} \cdot I + 46 \text{ pA}$	
	> 100 nA bis 1 µA		$23 \cdot 10^{-6} \cdot I + 46 \text{ pA}$	
	> 1 µA bis 10 µA		$23 \cdot 10^{-6} \cdot I + 0,12 \text{ nA}$	
	> 10 µA bis 100 µA		$23 \cdot 10^{-6} \cdot I + 0,92 \text{ nA}$	
	> 100 µA bis 1 mA		$23 \cdot 10^{-6} \cdot I + 6 \text{ nA}$	
	> 1 mA bis 10 mA		$23 \cdot 10^{-6} \cdot I + 58 \text{ nA}$	
	> 10 mA bis 100 mA		$41 \cdot 10^{-6} \cdot I + 580 \text{ nA}$	
	> 100 mA bis 1 A		$0,13 \cdot 10^{-3} \cdot I + 12 \text{ µA}$	
	1 A bis 400 A		$0,21 \cdot 10^{-3} \cdot I$	
Gleichstromstärke Stromzangen und Stromzangenwandler	1 mA bis 1100 A	1 bis N Wicklungen	$3 \cdot 10^{-3} \cdot I$	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium – Standort Berlin

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
Wechselstromstärke Messgeräte, Quellen	10 µA bis 20,5 A	10 Hz bis 10 kHz	25 nA bis 0,62 A	l = Messwert
	0,01 mA bis 0,22 mA	10 Hz bis 40 Hz	$0,6 \cdot 10^{-3} \cdot l + 25 \text{ nA}$	
		> 40 Hz bis 1 kHz	$0,12 \cdot 10^{-3} \cdot l + 16 \text{ nA}$	
		> 1 kHz bis 5 kHz	$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot l + 40 \text{ nA}$	
		> 5 kHz bis 10 kHz	$1,4 \cdot 10^{-3} \cdot l + 80 \text{ nA}$	
	> 0,22 mA bis 2,2 mA	10 Hz bis 40 Hz	$0,6 \cdot 10^{-3} \cdot l + 40 \text{ nA}$	
		> 40 Hz bis 1 kHz	$0,12 \cdot 10^{-4} \cdot l + 35 \text{ nA}$	
		> 1 kHz bis 5 kHz	$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot l + 0,4 \text{ µA}$	
		> 5 kHz bis 10 kHz	$1,4 \cdot 10^{-3} \cdot l + 0,8 \text{ µA}$	
	> 2,2 mA bis 22 mA	10 Hz bis 40 Hz	$0,6 \cdot 10^{-3} \cdot l + 0,4 \text{ µA}$	
		> 40 Hz bis 1 kHz	$0,12 \cdot 10^{-3} \cdot l + 0,35 \text{ µA}$	
		> 1 kHz bis 5 kHz	$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot l + 4 \text{ µA}$	
		> 5 kHz bis 10 kHz	$1,4 \cdot 10^{-3} \cdot l + 8 \text{ µA}$	
	> 22 mA bis 220 mA	10 Hz bis 40 Hz	$0,6 \cdot 10^{-3} \cdot l + 4 \text{ µA}$	
		> 40 Hz bis 1 kHz	$0,12 \cdot 10^{-3} \cdot l + 3,5 \text{ µA}$	
		> 1 kHz bis 5 kHz	$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot l + 40 \text{ µA}$	
		> 5 kHz bis 10 kHz	$1,4 \cdot 10^{-3} \cdot l + 80 \text{ µA}$	
	> 220 mA bis 2,2 A	20 Hz bis 1 kHz	$0,55 \cdot 10^{-3} \cdot l + 35 \text{ µA}$	
		> 1 kHz bis 5 kHz	$0,65 \cdot 10^{-3} \cdot l + 80 \text{ µA}$	
		> 5 kHz bis 10 kHz	$0,75 \cdot 10^{-3} \cdot l + 0,16 \text{ mA}$	
> 2,2 A bis 3 A	10 Hz bis 45 Hz	$1,8 \cdot 10^{-3} \cdot l + 0,1 \text{ mA}$		
	> 45 Hz bis 1 kHz	$0,6 \cdot 10^{-3} \cdot l + 0,1 \text{ mA}$		
> 3 A bis 11 A	45 Hz bis 100 Hz	$0,6 \cdot 10^{-3} \cdot l + 2 \text{ mA}$		
	> 100 Hz bis 1 kHz	$1,0 \cdot 10^{-3} \cdot l + 2 \text{ mA}$		
> 11 A bis 20,5 A	45 Hz bis 100 Hz	$1,2 \cdot 10^{-3} \cdot l + 5 \text{ mA}$		
	> 100 Hz bis 1 kHz	$1,5 \cdot 10^{-3} \cdot l + 5 \text{ mA}$		

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium – Standort Berlin

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
Wechselstromstärke Quellen	5 μ A bis 1 A	20 Hz bis 5 kHz	35 nA bis 13 mA	I = Messwert
	5 μ A bis 100 μ A	20 Hz bis 45 Hz	$1,7 \cdot 10^{-3} \cdot I + 35$ nA	
		> 45 Hz bis 1 kHz	$0,76 \cdot 10^{-3} \cdot I + 34$ nA	
	> 100 μ A bis 1 mA	20 Hz bis 45 Hz	$1,7 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,23$ μ A	
		> 45 Hz bis 100 Hz	$0,71 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,23$ μ A	
		> 100 Hz bis 5 kHz	$0,73 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,2$ μ A	
	> 1 mA bis 10 mA	20 Hz bis 45 Hz	$1,7 \cdot 10^{-3} \cdot I + 2,3$ μ A	
		> 45 Hz bis 100 Hz	$0,71 \cdot 10^{-3} \cdot I + 2,3$ μ A	
		> 100 Hz bis 5 kHz	$0,73 \cdot 10^{-3} \cdot I + 2$ μ A	
	> 10 mA bis 100 mA	20 Hz bis 45 Hz	$1,7 \cdot 10^{-3} \cdot I + 23$ μ A	
		> 45 Hz bis 100 Hz	$0,71 \cdot 10^{-3} \cdot I + 23$ μ A	
		> 100 Hz bis 5 kHz	$0,73 \cdot 10^{-3} \cdot I + 20$ μ A	
	> 100 mA bis 1 A	20 Hz bis 45 Hz	$1,8 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,23$ mA	
		> 45 Hz bis 100 Hz	$0,83 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,33$ mA	
		> 100 Hz bis 5 kHz	$1,6 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,21$ mA	
Wechselstromstärke Quellen, Messgeräte	10 mA bis 500 A		3 μ A bis 0,2 A	I = Messwert
	10 mA bis 1 A	40 Hz bis 1 kHz	$0,32 \cdot 10^{-3} \cdot I$	
	> 1 A bis 100 A		$0,69 \cdot 10^{-3} \cdot I$	
	> 100 A bis 450 A		$0,9 \cdot 10^{-3} \cdot I$	
Stromzangen und Stromzangenwandler	1 mA bis 1100 A	1 bis N Wicklungen 10 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 10 kHz/N	$4 \cdot 10^{-3} \cdot I$	I = Messwert
Ersatzableitstromstärke	0,2 μ A bis 200 mA	an R_N bis 1 G Ω DC bis 60 Hz	$17 \cdot 10^{-6} \cdot I$ bis $5,8 \cdot 10^{-3} \cdot I$ Siehe Matrix BM.2	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium – Standort Berlin

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Gleichstromwiderstand Festwerte	0 Ω	2-Draht Kurzschluss	0,5 mΩ	R = Messwert
		4-Draht-Kurzschluss	0,35 μΩ	
	100 μΩ 1 mΩ 10 mΩ 100 mΩ		0,45 · 10 ⁻³ · R 0,17 · 10 ⁻³ · R 0,17 · 10 ⁻³ · R 0,10 · 10 ⁻³ · R	Zwischenwerte erhöhen die Messunsicherheit
	1 Ω; 10 Ω; 100 Ω; 1 kΩ; 10 kΩ; 100 kΩ; 1 MΩ; 10 MΩ; 100 MΩ;		40 · 10 ⁻⁶ · R 23 · 10 ⁻⁶ · R 14 · 10 ⁻⁶ · R 10 · 10 ⁻⁶ · R 9,5 · 10 ⁻⁶ · R 11 · 10 ⁻⁶ · R 15 · 10 ⁻⁶ · R 31 · 10 ⁻⁶ · R 100 · 10 ⁻⁶ · R	
	1 Ω; 10 Ω; 100 Ω; 1 kΩ; 10 kΩ; 100 kΩ; 1 MΩ; 10 MΩ; 100 MΩ; 1 GΩ		76 · 10 ⁻⁶ · R 20 · 10 ⁻⁶ · R 17 · 10 ⁻⁶ · R 10 · 10 ⁻⁶ · R 10 · 10 ⁻⁶ · R 13 · 10 ⁻⁶ · R 19 · 10 ⁻⁶ · R 70 · 10 ⁻⁶ · R 0,59 · 10 ⁻³ · R 5,9 · 10 ⁻³ · R	
	0 bis < 11 Ω 11 Ω bis < 110 Ω 110 Ω bis < 110 kΩ 110 kΩ bis < 1,1 MΩ 1,1 MΩ bis < 3,3 MΩ 3,3 MΩ bis < 11 MΩ 11 MΩ bis < 33 MΩ 33 MΩ bis < 110 MΩ 110 MΩ bis < 330 MΩ 330 MΩ bis < 1,1 GΩ		40 · 10 ⁻⁶ · R 35 · 10 ⁻⁶ · R 28 · 10 ⁻⁶ · R 32 · 10 ⁻⁶ · R 60 · 10 ⁻⁶ · R 0,13 · 10 ⁻³ · R 0,25 · 10 ⁻³ · R 0,5 · 10 ⁻³ · R 3 · 10 ⁻³ · R 15 · 10 ⁻³ · R	
Wechselstromwiderstand (Betrag der Impedanz)	500 μΩ bis 45 kΩ	10 Hz bis 10 kHz	$\sqrt{U_1^2 + U_U^2} \cdot R$ 0,17 · 10 ⁻³ · R bis 1,7 · 10 ⁻³ · R Siehe Matrix BM.3	R = Messwert U ₁ ist die relative Unsicherheit der Kalibrierstromstärke U _U ist die relative Unsicherheit der gemessenen Spannung am Widerstand

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium – Standort Berlin

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
Induktivität Festwerte	0 µH	2-Draht-Kurzschluss	0,03 µH	L = Messwert Betrag der Impedanz 50 mΩ ≤ Z ≤ 11 kΩ
	100 µH	100 Hz	0,54 · 10 ⁻³ · L	
		1 kHz	0,28 · 10 ⁻³ · L	
		10 kHz	0,29 · 10 ⁻³ · L	
	1 mH	100 Hz	0,14 · 10 ⁻³ · L	
		1 kHz	0,14 · 10 ⁻³ · L	
		10 kHz	0,24 · 10 ⁻³ · L	
10 mH	100 Hz; 1 kHz; 10 kHz	0,13 · 10 ⁻³ · L 0,16 · 10 ⁻³ · L		
100 mH	100 Hz; 1 kHz 10 kHz	0,13 · 10 ⁻³ · L 0,28 · 10 ⁻³ · L		
1 H	100 Hz, 1 kHz	0,20 · 10 ⁻³ · L		
Kapazität Festwerte	0 pF		0,2 pF	Leerlauf
	1 pF	1 kHz	0,63 · 10 ⁻³ · C	C = Messwert Betrag der Impedanz 1 Ω ≤ Z ≤ 110 MΩ
		10 kHz	0,31 · 10 ⁻³ · C	
	10 pF	1 kHz	42 · 10 ⁻⁶ · C	
		10 kHz;	53 · 10 ⁻⁶ · C	
		100 kHz	88 · 10 ⁻⁶ · C	
		1 MHz	0,24 · 10 ⁻³ · C	
	100 pF	1 kHz	39 · 10 ⁻⁶ · C	
	1 nF	1 kHz	71 · 10 ⁻⁶ · C	
100 kHz		0,13 · 10 ⁻³ · C		
10 nF	100 Hz	0,49 · 10 ⁻³ · C		
	1 kHz	0,21 · 10 ⁻³ · C		
	10 kHz	0,23 · 10 ⁻³ · C		
100 nF	100 Hz;	0,21 · 10 ⁻³ · C		
	1 kHz;	0,20 · 10 ⁻³ · C		
	10 kHz	0,17 · 10 ⁻³ · C		
1 µF	100 Hz; 1 kHz	0,29 · 10 ⁻³ · C		
	10 kHz	0,13 · 10 ⁻³ · C 0,29 · 10 ⁻³ · C		

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium – Standort Berlin

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
Gleichstromleistung Messgeräte	0 W bis 21 kW	0 mV bis 1020 V 0 µA bis 20,5 A	$\sqrt{W_U^2 + W_I^2} \cdot P$ $0,21 \cdot 10^{-3} \cdot P$ bis $0,70 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$P =$ Messwert
	bei Zangenabgriff	0 W bis 300 kW	0 V bis 330 V 0 mA bis 1000 A	$\sqrt{W_{in}^2 + W_{DUT}^2} \cdot P$ jedoch nicht kleiner als $0,2 \cdot 10^{-3} \cdot P$
Wechselstromwirkleistung Messgeräte	0,11 mW bis 21 kW	$PF = 1$; 45 Hz bis 65 Hz 33 mV bis 1020 V 3,3 mA bis 20 A	$0,7 \cdot 10^{-3} \cdot P$ bis $1,4 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$P =$ Messwert $PF =$ Leistungsfaktor (kapazitiv oder induktiv)
	15 W; 60 W; 100 W; 400 W; 500 W; 1 kW; 2 kW; 4 kW	$PF = 1$; 45 Hz bis 65 Hz 50 V; 200 V 0,3 A; 2 A; 10 A; 20 A	$0,16 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	1,5 W; 6 W	30 mA;	$0,26 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	2,3 W bis 20,6 kW	45 Hz bis 65 Hz; $PF = 1$ 23 V bis 1020 V 30 mA bis 20,5 A	$0,32 \cdot 10^{-3} \cdot P$ bis $0,48 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	220 W	45 Hz bis 65 Hz 220 V; 1 A $PF = 1$	$0,16 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	198 W	$PF = 0,9$	$0,18 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	110 W	$PF = 0,5$	$0,29 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	22 W	$PF = 0,1$	$1,4 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	11 W	$PF = 0,05$	$2,7 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	10 W bis 1 kW	33 V bis 330 V 330 mA bis < 3 A 45 Hz bis 65 Hz $0,05 \leq PF < 1$ Induktiv, kapazitiv	0,22 W	
bei Zangenabgriff	0,5 W bis 218 kW	33 V bis 330 V 10 mA bis 660 A 45 Hz bis 65 Hz $0,05 \leq PF \leq 1$ 1 bis 60 Wicklungen	$\sqrt{W_{in}^2 + W_{DUT}^2} \cdot P$ jedoch nicht kleiner als $0,4 \cdot 10^{-3} \cdot P$	W_{in} ist die relative Unsicherheit der Wirkleistung der Einfachwicklung. Die relative Unsicherheit des Messobjekts W_{DUT} im Messkreis und im Strefeld des stromdurchflossenen Leiters ist zu berücksichtigen.
Leistungsfaktor	0 bis 0,4	33 V bis 330 V 330 mA bis 2,2 A 45 Hz bis 65 Hz	$0,15 \cdot 10^{-3}$	
	> 0,4 bis < 1		$-60 \cdot 10^{-6} \cdot P + 0,16 \cdot 10^{-3}$	
	1		$89 \cdot 10^{-6}$	
Wechselstrom- blindleistung Messgeräte	0 var bis 1 kvar	45 Hz bis 65 Hz	$U_P \cdot \text{var}/W$	U_P ist die Unsicherheit der Wirkleistung

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium – Standort Berlin

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Frequenz f Messung und Synthese	0,01 Hz bis 18 GHz		$0,5 \cdot 10^{-9} \cdot f + U_{Tr}$	U_{Tr} : Triggerunsicherheit
Zeitintervall Δt	0 ns bis 0,7 ms 2 ns bis 100 s 1 s bis 100 h		1,2 ns $1,5 \cdot 10^{-6} \cdot \Delta t + 50 \text{ ps}$ $14 \cdot 10^{-6} \cdot \Delta t + U_{Tr}$	
Drehzahl	$0,02 \text{ s}^{-1}$ bis 18000 s^{-1}		$3,7 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
Oszilloskop Vertikal	0 V bis 5 V 5 V bis 130 V	DC bis 10 kHz	$1,1 \cdot 10^{-3} \cdot U + 66 \text{ } \mu\text{V}$ $1,2 \cdot 10^{-3} \cdot U + 44 \text{ } \mu\text{V}$	U : Messwert
Oszilloskop Horizontal	1 ns bis < 100 ns 100 ns bis 20 ms > 20 ms bis 5 s		$0,6 \cdot 10^{-6} \cdot T + 60 \text{ fs}$ $3,1 \cdot 10^{-6} \cdot T + 11 \text{ fs}$ $1,2 \cdot 10^{-3} \cdot T^2 + 29 \cdot 10^{-6} \cdot T$	T = Messwert
Oszilloskope Bandbreite f (Frequenzgang)	50 kHz > 50 kHz bis 100 MHz > 100 MHz bis 300 MHz > 300 MHz bis 600 MHz > 600 MHz bis 1,1 GHz > 1,1 GHz bis 2 GHz > 2 GHz bis 4 GHz		$3,3 \cdot 10^{-2} \cdot f$ $2,5 \cdot 10^{-2} \cdot f$ $3,1 \cdot 10^{-2} \cdot f$ $5,5 \cdot 10^{-2} \cdot f$ $6,5 \cdot 10^{-2} \cdot f$ $6,8 \cdot 10^{-2} \cdot f$ $9,5 \cdot 10^{-2} \cdot f$	f = Messwert
Frequenz f Zeitbasis	10 MHz		$0,2 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
Anstiegszeit Oszilloskope	50 ps bis 1 ms 1 ns bis 1 ms	0,05 V bis 1,2 V 0,1 bis 3 V	$4 \text{ ps} + 5,7 \cdot 10^{-3} \cdot T$ $2,5 \text{ ps} + 5,8 \cdot 10^{-3} \cdot T$	
Anstiegszeit Generatoren, Pulse	0,5 ns bis < 2,5 ns 2,5 ns bis 5 ms		$28 \text{ ps} + 14 \cdot 10^{-3} \cdot T$ $13 \text{ ps} + 28 \cdot 10^{-3} \cdot T$	
HF-Leistung Ausgangsleistung und Kalibrierungsfaktor von HF-Quellen	10 μW bis 80 mW	DC bis 50 MHz 50 MHz bis 4 GHz 4 GHz bis 12 GHz 12 GHz bis 18 GHz	$9,5 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $14 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $22 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $36 \cdot 10^{-3} \cdot P$	N-Konnektor, 50 Ohm $ \Gamma_G \leq 0,035$ $f \leq 4 \text{ GHz}$ $ \Gamma_G \leq 0,056$ $f \leq 12 \text{ GHz}$ $ \Gamma_G \leq 0,075$ $f \leq 18 \text{ GHz}$ andere Konnektoren und Reflexionsfaktoren erhöhen die Messunsicherheit
HF-Spannung U_{HF} Quellen mit HF- Spannungsanzeige bezüglich 50 Ω	22 mV bis 2 V	DC bis 18 MHz	$W(U_{HF}) = \frac{W(P)}{2}$	$W(P)$ ist die relative Unsicherheit der gemessenen Leistung an $Z_0 = 50 \text{ } \Omega$

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium – Standort Berlin

Matrix BM.1 Rechteckspannung

Rechteckspannung [V] \ Frequenz [Hz]	0,001	0,01	0,1	0,1	0,5	1	5	10	50	100
10	3,8E-07	512,2E-9	2,44E-06	2,37E-06	1,12E-05	2,2E-05	110,4E-6	250,0E-6	1,2E-3	2,3E-3
100	7,4E-07	814,6E-9	2,52E-06	2,46E-06	1,12E-05	2,2E-05	110,4E-6	250,0E-6	1,2E-3	2,3E-3
1000	6,4E-06	6,4E-6	6,99E-06	6,97E-06	1,34E-05	2,4E-05	111,6E-6	251,5E-6	1,2E-3	2,3E-3
10000	6,3E-05	63,7E-6	6,56E-05	6,56E-05	7,47E-05	8,7E-05	200,5E-6	369,5E-6	1,6E-3	3,2E-3

Matrix BM.2 Ersatzableitstromstärke

Normalwiderstand R_N	1 k Ω	10 k Ω	100 k Ω	1 M Ω	10 M Ω	100 M Ω	1 G Ω							
Nominalspannung	Stromstärke erweiterte Messunsicherheit U in μ A/A						Stromstärke U in mA/A							
60 V	60 mA	12	6 mA	12	600 μ A	12	60 μ A	20	6 μ A	71	600 nA	0,6	60 nA	5,8
110 V	110 mA		11 mA		1,1 mA		110 μ A		11 μ A		1,1 μ A		110 nA	
230 V	230 mA		23 mA		2,3 mA		230 μ A		23 μ A		2,3 μ A		230 nA	
400 V	400 mA		40 mA		4 mA		400 μ A		40 μ A		4,0 μ A		400 nA	

Matrix BM.3 Wechselstromwiderstand

Spannung [V] \ Stromstärke [A]	0,001 V	0,010 V	0,010 V	0,100 V	0,100 V	1,000 V	1,000 V	10,000 V	10,000 V	100,000 V
$2,2 \cdot 10^{-3}$ A	1,57E-03	4,66E-04	4,66E-04	3,00E-04	3,00E-04	2,98E-04	2,98E-04	3,00E-04	3,00E-04	3,78E-04
$22 \cdot 10^{-3}$ A	1,55E-03	3,97E-04	3,97E-04	1,75E-04	1,75E-04	1,72E-04	1,72E-04	1,75E-04	1,75E-04	2,89E-04
0,22 A	1,55E-03	3,97E-04	3,97E-04	1,75E-04	1,75E-04	1,72E-04	1,72E-04	1,75E-04	1,75E-04	2,89E-04
2,2 A	1,64E-03	6,78E-04	6,78E-04	5,76E-04	5,76E-04	5,76E-04	5,76E-04	5,76E-04	5,76E-04	6,21E-04

Dimensionelle Messgrößen

Permanentes Laboratorium-Standort Berlin

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Länge Messschieber für Außen-, Innen- und Tiefenmaße *	0 mm bis 500 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 9.1:2006	$20 \mu\text{m} + 15 \cdot 10^{-6} \cdot l$	/: Messwert
Bügelmessschrauben *	0 mm bis 300 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 10.1:2001	$2 \mu\text{m} + 6 \cdot 10^{-6} \cdot l$	

Elektrische Messgrößen

Permanentes Laboratorium – Standort Mannheim

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Gleichspannung Quellen	0 V		120 nV	Kurzschlussbrücke
	0 V bis 0,1 V		$4 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,36 \mu\text{V}$	U = Messwert
	> 0,1 V bis 1 V		$3,7 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,35 \mu\text{V}$	
	> 1 V bis 10 V		$3,2 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,56 \mu\text{V}$	
	> 10 V bis 100 V		$5,3 \cdot 10^{-6} \cdot U + 34 \mu\text{V}$	
	> 100 V bis 500 V		$9,6 \cdot 10^{-6} \cdot U - 0,34 \text{ mV}$	
	> 500 V bis 1050 V		$30 \cdot 10^{-6} \cdot U - 10 \text{ mV}$	
	1050 V bis 10 kV		$0,17 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
Gleichspannung Messgeräte	0 V bis 220 mV		$6 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,6 \mu\text{V}$	U = Messwert
	> 220 mV bis 2,2 V		$5 \cdot 10^{-6} \cdot U + 1 \mu\text{V}$	
	> 2,2 V bis 11 V		$4 \cdot 10^{-6} \cdot U + 3,5 \mu\text{V}$	
	> 11 V bis 22 V		$4 \cdot 10^{-6} \cdot U + 6,5 \mu\text{V}$	
	> 22 V bis 220 V		$5 \cdot 10^{-6} \cdot U + 80 \mu\text{V}$	
	> 220 V bis 1050 V		$7 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,5 \text{ mV}$	
	0 V bis 0,1 V		$4 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,36 \mu\text{V}$	
	> 0,1 V bis 1 V		$3,7 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,35 \mu\text{V}$	
	> 1 V bis 10 V		$3,2 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,56 \mu\text{V}$	
	> 10 V bis 100 V		$5,3 \cdot 10^{-6} \cdot U + 34 \mu\text{V}$	
	> 100 V bis 500 V		$9,6 \cdot 10^{-6} \cdot U - 0,34 \text{ mV}$	
	> 500 V bis 1050 V		$30 \cdot 10^{-6} \cdot U - 10 \text{ mV}$	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium – Standort Mannheim

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Wechselspannung Quellen, Messgeräte	2 mV bis 1000 V	10 Hz bis 1 MHz	4,1 μ V bis 0,48 V	U = Messwert
	2 mV bis 10 mV	10 Hz bis 40 Hz	$0,36 \cdot 10^{-3} \cdot U + 3,4 \mu$ V	
		> 40 Hz bis 1 kHz	$0,24 \cdot 10^{-3} \cdot U + 1,3 \mu$ V	
		> 1 kHz bis 20 kHz	$0,36 \cdot 10^{-3} \cdot U + 1,3 \mu$ V	
		> 20 kHz bis 50 kHz	$1,2 \cdot 10^{-3} \cdot U + 1,3 \mu$ V	
		> 50 kHz bis 100 kHz	$5,8 \cdot 10^{-3} \cdot U + 1,3 \mu$ V	
		> 100 kHz bis 300 kHz	$46 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2,3 \mu$ V	
	> 10 mV bis 100 mV	10 Hz bis 40 Hz	$86 \cdot 10^{-6} \cdot U + 4,6 \mu$ V	
		> 40 Hz bis 1 kHz	$87 \cdot 10^{-6} \cdot U + 2,3 \mu$ V	
		> 1 kHz bis 20 kHz	$0,17 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2,3 \mu$ V	
		> 20 kHz bis 50 kHz	$0,35 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2,3 \mu$ V	
		> 50 kHz bis 100 kHz	$0,93 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2,3 \mu$ V	
		> 100 kHz bis 300 kHz	$3,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 12 \mu$ V	
	> 100 mV bis 1 V	10 Hz bis 40 Hz	$83 \cdot 10^{-6} \cdot U + 46 \mu$ V	
		> 40 Hz bis 1 kHz	$82 \cdot 10^{-6} \cdot U + 23 \mu$ V	
		> 1 kHz bis 20 kHz	$0,16 \cdot 10^{-3} \cdot U + 23 \mu$ V	
		> 20 kHz bis 50 kHz	$0,35 \cdot 10^{-3} \cdot U + 23 \mu$ V	
		> 50 kHz bis 100 kHz	$0,92 \cdot 10^{-3} \cdot U + 23 \mu$ V	
		> 100 kHz bis 300 kHz	$3,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,12$ mV	
	> 1 V bis 10 V	10 Hz bis 40 Hz	$85 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,46$ mV	
		> 40 Hz bis 1 kHz	$87 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,23$ mV	
		> 1 kHz bis 20 kHz	$0,17 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,23$ mV	
		> 20 kHz bis 50 kHz	$0,35 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,23$ mV	
		> 50 kHz bis 100 kHz	$0,92 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,23$ mV	
		> 100 kHz bis 300 kHz	$3,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 1,2$ mV	
	> 10 V bis 100 V	> 300 kHz bis 1 MHz	$12 \cdot 10^{-3} \cdot U + 1,2$ mV	
		10 Hz bis 40 Hz	$0,23 \cdot 10^{-3} \cdot U + 4,6$ mV	
		> 40 Hz bis 1 kHz	$0,23 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2,3$ mV	
> 1 kHz bis 20 kHz		$0,23 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2,3$ mV		
> 20 kHz bis 50 kHz		$0,41 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2,3$ mV		
> 100 V bis 1000 V	50 Hz bis 1 kHz	$0,46 \cdot 10^{-3} \cdot U + 16$ mV		

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium – Standort Mannheim

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
Wechselspannung Messgeräte, Quellen	1 mV bis 1100 V	10 Hz bis 1 MHz	5 µV bis 81 mV	U = Messwert
	1 mV bis 2,2 mV	10 Hz bis 20 Hz	$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 4,5 \mu\text{V}$	
		> 20 Hz bis 40 Hz	$0,19 \cdot 10^{-3} \cdot U + 4,5 \mu\text{V}$	
		> 40 Hz bis 20 kHz	$95 \cdot 10^{-6} \cdot U + 4,5 \mu\text{V}$	
		> 20 kHz bis 50 kHz	$0,33 \cdot 10^{-3} \cdot U + 4,5 \mu\text{V}$	
		> 50 kHz bis 100 kHz	$0,75 \cdot 10^{-3} \cdot U + 7 \mu\text{V}$	
		> 100 kHz bis 300 kHz	$1 \cdot 10^{-3} \cdot U + 13 \mu\text{V}$	
		> 300 kHz bis 500 kHz	$1,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 25 \mu\text{V}$	
		> 500 kHz bis 1 MHz	$3,1 \cdot 10^{-3} \cdot U + 25 \mu\text{V}$	
	> 2,2 mV bis 22 mV	10 Hz bis 20 Hz	$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 5 \mu\text{V}$	
		> 20 Hz bis 40 Hz	$0,19 \cdot 10^{-3} \cdot U + 5 \mu\text{V}$	
		> 40 Hz bis 20 kHz	$95 \cdot 10^{-6} \cdot U + 5 \mu\text{V}$	
		> 20 kHz bis 50 kHz	$0,33 \cdot 10^{-3} \cdot U + 5 \mu\text{V}$	
		> 50 kHz bis 100 kHz	$0,75 \cdot 10^{-3} \cdot U + 7 \mu\text{V}$	
		> 100 kHz bis 300 kHz	$1 \cdot 10^{-3} \cdot U + 12 \mu\text{V}$	
		> 300 kHz bis 500 kHz	$1,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 25 \mu\text{V}$	
		> 500 kHz bis 1 MHz	$3,1 \cdot 10^{-3} \cdot U + 25 \mu\text{V}$	
	> 22 mV bis 220 mV	10 Hz bis 20 Hz	$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 13 \mu\text{V}$	
		> 20 Hz bis 40 Hz	$0,19 \cdot 10^{-3} \cdot U + 8 \mu\text{V}$	
		> 40 Hz bis 20 kHz	$95 \cdot 10^{-6} \cdot U + 8 \mu\text{V}$	
		> 20 kHz bis 50 kHz	$0,28 \cdot 10^{-3} \cdot U + 8 \mu\text{V}$	
		> 50 kHz bis 100 kHz	$0,75 \cdot 10^{-3} \cdot U + 25 \mu\text{V}$	
		> 100 kHz bis 300 kHz	$1 \cdot 10^{-3} \cdot U + 25 \mu\text{V}$	
		> 300 kHz bis 500 kHz	$1,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 35 \mu\text{V}$	
		> 500 kHz bis 1 MHz	$3,1 \cdot 10^{-3} \cdot U + 80 \mu\text{V}$	
	> 220 mV bis 2,2 V	10 Hz bis 20 Hz	$0,45 \cdot 10^{-3} \cdot U + 80 \mu\text{V}$	
		> 20 Hz bis 40 Hz	$0,14 \cdot 10^{-3} \cdot U + 25 \mu\text{V}$	
		> 40 Hz bis 20 kHz	$65 \cdot 10^{-6} \cdot U + 6 \mu\text{V}$	
		> 20 kHz bis 50 kHz	$0,11 \cdot 10^{-3} \cdot U + 16 \mu\text{V}$	
		> 50 kHz bis 100 kHz	$0,21 \cdot 10^{-3} \cdot U + 70 \mu\text{V}$	
		> 100 kHz bis 300 kHz	$0,39 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,13 \text{ mV}$	
		> 300 kHz bis 500 kHz	$0,95 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,35 \text{ mV}$	
> 500 kHz bis 1 MHz		$1,9 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,85 \text{ mV}$		

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium – Standort Mannheim

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Wechselspannung Messgeräte, Quellen	> 2,2 V bis 22 V	10 Hz bis 20 Hz	$0,45 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,8 \text{ mV}$	$U = \text{Messwert}$
		> 20 Hz bis 40 Hz	$0,14 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,25 \text{ mV}$	
		> 40 Hz bis 20 kHz	$65 \cdot 10^{-6} \cdot U + 60 \mu\text{V}$	
		> 20 kHz bis 50 kHz	$0,11 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,16 \text{ mV}$	
		> 50 kHz bis 100 kHz	$0,21 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,35 \text{ mV}$	
		> 100 kHz bis 300 kHz	$0,45 \cdot 10^{-3} \cdot U + 1,5 \text{ mV}$	
		> 300 kHz bis 500 kHz	$1,2 \cdot 10^{-3} \cdot U + 4,3 \text{ mV}$	
		> 500 kHz bis 1 MHz	$2,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 8,5 \text{ mV}$	
	> 22 V bis 220 V	10 Hz bis 20 Hz	$0,45 \cdot 10^{-3} \cdot U + 8 \text{ mV}$	
		> 20 Hz bis 40 Hz	$0,14 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2,5 \text{ mV}$	
		> 40 Hz bis 20 kHz	$70 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,8 \text{ mV}$	
		> 20 kHz bis 50 kHz	$0,19 \cdot 10^{-3} \cdot U + 3,5 \text{ mV}$	
		> 50 kHz bis 100 kHz	$0,45 \cdot 10^{-3} \cdot U + 8 \text{ mV}$	
	> 220 V bis 1100 V	15 Hz bis 50 Hz	$0,36 \cdot 10^{-3} \cdot U + 16 \text{ mV}$	
> 50 Hz bis 1 kHz		$70 \cdot 10^{-6} \cdot U + 3,5 \text{ mV}$		
1 mV bis 220 V	1 Hz bis 10 kHz Rechteckspannung	$0,38 \mu\text{V}$ bis $3,2 \text{ mV}$ Siehe Matrix MM.1		
Quellen	1100 V bis 10 kV	45 Hz bis 55 Hz	$0,46 \cdot 10^{-3} \cdot U$	$U = \text{Messwert}$

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium – Standort Mannheim

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
Gleichstromstärke Messgeräte, Quellen	0 mA bis 220 µA		$40 \cdot 10^{-6} \cdot I + 8 \text{ nA}$	I = Messwert
	> 220 µA bis 2,2 mA		$40 \cdot 10^{-6} \cdot I + 8 \text{ nA}$	
	> 2,2 mA bis 22 mA		$40 \cdot 10^{-6} \cdot I + 80 \text{ nA}$	
	> 22 mA bis 100 mA		$50 \cdot 10^{-6} \cdot I + 0,8 \text{ µA}$	
	> 100 mA bis 220 mA		$50 \cdot 10^{-6} \cdot I + 200 \cdot 10^{-6} \cdot I^2 + 0,8 \text{ µA}$	
	> 220 mA bis 1 A		$65 \cdot 10^{-6} \cdot I + 25 \text{ µA}$	
	> 1 A bis 2,2 A		$65 \cdot 10^{-6} \cdot I + 10 \cdot 10^{-6} \cdot I^2 + 25 \text{ µA}$	
	> 2,2 A bis 3 A		$0,38 \cdot 10^{-3} \cdot I + 40 \text{ µA}$	
	> 3 A bis 10,1 A		$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,5 \text{ mA}$	
	> 10,1 A bis 20,5 A		$1 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,75 \text{ mA}$	
	0 pA bis 1 pA		1 pA	
	> 1 pA bis 100 nA		$35 \cdot 10^{-6} \cdot I + 46 \text{ pA}$	
	> 100 nA bis 1 µA		$23 \cdot 10^{-6} \cdot I + 46 \text{ pA}$	
	> 1 µA bis 10 µA		$23 \cdot 10^{-6} \cdot I + 0,12 \text{ nA}$	
	> 10 µA bis 100 µA		$23 \cdot 10^{-6} \cdot I + 0,92 \text{ nA}$	
	> 100 µA bis 1 mA		$23 \cdot 10^{-6} \cdot I + 6 \text{ nA}$	
	> 1 mA bis 10 mA		$23 \cdot 10^{-6} \cdot I + 58 \text{ nA}$	
	> 10 mA bis 100 mA		$41 \cdot 10^{-6} \cdot I + 580 \text{ nA}$	
	> 100 mA bis 1 A		$0,13 \cdot 10^{-3} \cdot I + 12 \text{ µA}$	
	1 A bis 400 A		$0,21 \cdot 10^{-3} \cdot I$	
Gleichstromstärke Stromzangen und Stromzangenwandler	1 mA bis 1100 A	1 bis N Wicklungen	$3 \cdot 10^{-3} \cdot I$	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium – Standort Mannheim

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
Wechselstromstärke Messgeräte, Quellen	10 µA bis 20,5 A	10 Hz bis 10 kHz	25 nA bis 0,62 A	l = Messwert
	0,01 mA bis 0,22 mA	10 Hz bis 40 Hz	$0,6 \cdot 10^{-3} \cdot l + 25 \text{ nA}$	
		> 40 Hz bis 1 kHz	$0,12 \cdot 10^{-3} \cdot l + 16 \text{ nA}$	
		> 1 kHz bis 5 kHz	$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot l + 40 \text{ nA}$	
		> 5 kHz bis 10 kHz	$1,4 \cdot 10^{-3} \cdot l + 80 \text{ nA}$	
	> 0,22 mA bis 2,2 mA	10 Hz bis 40 Hz	$0,6 \cdot 10^{-3} \cdot l + 40 \text{ nA}$	
		> 40 Hz bis 1 kHz	$0,12 \cdot 10^{-4} \cdot l + 35 \text{ nA}$	
		> 1 kHz bis 5 kHz	$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot l + 0,4 \text{ µA}$	
		> 5 kHz bis 10 kHz	$1,4 \cdot 10^{-3} \cdot l + 0,8 \text{ µA}$	
	> 2,2 mA bis 22 mA	10 Hz bis 40 Hz	$0,6 \cdot 10^{-3} \cdot l + 0,4 \text{ µA}$	
		> 40 Hz bis 1 kHz	$0,12 \cdot 10^{-3} \cdot l + 0,35 \text{ µA}$	
		> 1 kHz bis 5 kHz	$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot l + 4 \text{ µA}$	
		> 5 kHz bis 10 kHz	$1,4 \cdot 10^{-3} \cdot l + 8 \text{ µA}$	
	> 22 mA bis 220 mA	10 Hz bis 40 Hz	$0,6 \cdot 10^{-3} \cdot l + 4 \text{ µA}$	
		> 40 Hz bis 1 kHz	$0,12 \cdot 10^{-3} \cdot l + 3,5 \text{ µA}$	
		> 1 kHz bis 5 kHz	$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot l + 40 \text{ µA}$	
		> 5 kHz bis 10 kHz	$1,4 \cdot 10^{-3} \cdot l + 80 \text{ µA}$	
	> 220 mA bis 2,2 A	20 Hz bis 1 kHz	$0,55 \cdot 10^{-3} \cdot l + 35 \text{ µA}$	
		> 1 kHz bis 5 kHz	$0,65 \cdot 10^{-3} \cdot l + 80 \text{ µA}$	
		> 5 kHz bis 10 kHz	$0,75 \cdot 10^{-3} \cdot l + 0,16 \text{ mA}$	
> 2,2 A bis 3 A	10 Hz bis 45 Hz	$1,8 \cdot 10^{-3} \cdot l + 0,1 \text{ mA}$		
	> 45 Hz bis 1 kHz	$0,6 \cdot 10^{-3} \cdot l + 0,1 \text{ mA}$		
> 3 A bis 11 A	45 Hz bis 100 Hz	$0,6 \cdot 10^{-3} \cdot l + 2 \text{ mA}$		
	> 100 Hz bis 1 kHz	$1,0 \cdot 10^{-3} \cdot l + 2 \text{ mA}$		
> 11 A bis 20,5 A	45 Hz bis 100 Hz	$1,2 \cdot 10^{-3} \cdot l + 5 \text{ mA}$		
	> 100 Hz bis 1 kHz	$1,5 \cdot 10^{-3} \cdot l + 5 \text{ mA}$		

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium – Standort Mannheim

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
Wechselstromstärke Quellen	5 µA bis 1 A	20 Hz bis 5 kHz	35 nA bis 13 mA	I = Messwert
	5 µA bis 100 µA	20 Hz bis 45 Hz	$1,7 \cdot 10^{-3} \cdot I + 35 \text{ nA}$	
		> 45 Hz bis 1 kHz	$0,76 \cdot 10^{-3} \cdot I + 34 \text{ nA}$	
	> 100 µA bis 1 mA	20 Hz bis 45 Hz	$1,7 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,23 \text{ µA}$	
		> 45 Hz bis 100 Hz	$0,71 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,23 \text{ µA}$	
		> 100 Hz bis 5 kHz	$0,73 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,2 \text{ µA}$	
	> 1 mA bis 10 mA	20 Hz bis 45 Hz	$1,7 \cdot 10^{-3} \cdot I + 2,3 \text{ µA}$	
		> 45 Hz bis 100 Hz	$0,71 \cdot 10^{-3} \cdot I + 2,3 \text{ µA}$	
		> 100 Hz bis 5 kHz	$0,73 \cdot 10^{-3} \cdot I + 2 \text{ µA}$	
	> 10 mA bis 100 mA	20 Hz bis 45 Hz	$1,7 \cdot 10^{-3} \cdot I + 23 \text{ µA}$	
		> 45 Hz bis 100 Hz	$0,71 \cdot 10^{-3} \cdot I + 23 \text{ µA}$	
		> 100 Hz bis 5 kHz	$0,73 \cdot 10^{-3} \cdot I + 20 \text{ µA}$	
	> 100 mA bis 1 A	20 Hz bis 45 Hz	$1,8 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,23 \text{ mA}$	
		> 45 Hz bis 100 Hz	$0,83 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,33 \text{ mA}$	
		> 100 Hz bis 5 kHz	$1,6 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,21 \text{ mA}$	
Wechselstromstärke Quellen, Messgeräte	10 mA bis 500 A		3 µA bis 0,2 A	I = Messwert
	10 mA bis 1 A	40 Hz bis 1 kHz	$0,32 \cdot 10^{-3} \cdot I$	
	> 1 A bis 100 A		$0,69 \cdot 10^{-3} \cdot I$	
	> 100 A bis 450 A		$0,9 \cdot 10^{-3} \cdot I$	
Stromzangen und Stromzangenwandler	1 mA bis 1100 A	1 bis N Wicklungen 10 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 10 kHz/N	$4 \cdot 10^{-3} \cdot I$	I = Messwert
Ersatzableitstromstärke	0,2 µA bis 200 mA	an R_N bis 1 GΩ DC bis 60 Hz	$17 \cdot 10^{-6} \cdot I$ bis $5,8 \cdot 10^{-3} \cdot I$ Siehe Matrix MM.2	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium – Standort Mannheim

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Gleichstromwiderstand Festwerte	0 Ω	2-Draht Kurzschluss	0,5 mΩ	R = Messwert
		4-Draht-Kurzschluss	0,35 μΩ	
	100 μΩ 1 mΩ 10 mΩ 100 mΩ		0,45 · 10 ⁻³ · R 0,17 · 10 ⁻³ · R 0,17 · 10 ⁻³ · R 0,10 · 10 ⁻³ · R	
	1 Ω; 10 Ω; 100 Ω; 1 kΩ; 10 kΩ; 100 kΩ; 1 MΩ; 10 MΩ; 100 MΩ;		40 · 10 ⁻⁶ · R 23 · 10 ⁻⁶ · R 14 · 10 ⁻⁶ · R 10 · 10 ⁻⁶ · R 9,5 · 10 ⁻⁶ · R 11 · 10 ⁻⁶ · R 15 · 10 ⁻⁶ · R 31 · 10 ⁻⁶ · R 100 · 10 ⁻⁶ · R	
	1 Ω; 10 Ω; 100 Ω; 1 kΩ; 10 kΩ; 100 kΩ; 1 MΩ; 10 MΩ; 100 MΩ; 1 GΩ		76 · 10 ⁻⁶ · R 20 · 10 ⁻⁶ · R 17 · 10 ⁻⁶ · R 10 · 10 ⁻⁶ · R 10 · 10 ⁻⁶ · R 13 · 10 ⁻⁶ · R 19 · 10 ⁻⁶ · R 70 · 10 ⁻⁶ · R 0,59 · 10 ⁻³ · R 5,9 · 10 ⁻³ · R	
	0 bis < 11 Ω 11 Ω bis < 110 Ω 110 Ω bis < 110 kΩ 110 kΩ bis < 1,1 MΩ 1,1 MΩ bis < 3,3 MΩ 3,3 MΩ bis < 11 MΩ 11 MΩ bis < 33 MΩ 33 MΩ bis < 110 MΩ 110 MΩ bis < 330 MΩ 330 MΩ bis < 1,1 GΩ		40 · 10 ⁻⁶ · R 35 · 10 ⁻⁶ · R 28 · 10 ⁻⁶ · R 32 · 10 ⁻⁶ · R 60 · 10 ⁻⁶ · R 0,13 · 10 ⁻³ · R 0,25 · 10 ⁻³ · R 0,5 · 10 ⁻³ · R 3 · 10 ⁻³ · R 15 · 10 ⁻³ · R	
	Wechselstromwiderstand (Betrag der Impedanz)	500 μΩ bis 45 kΩ	10 Hz bis 10 kHz	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01
Permanentes Laboratorium – Standort Mannheim

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
Induktivität Festwerte	0 μ H	2-Draht-Kurzschluss	0,03 μ H	
	100 μ H	100 Hz	$0,54 \cdot 10^{-3} \cdot L$	L = Messwert Betrag der Impedanz $50 \text{ m}\Omega \leq Z \leq 11 \text{ k}\Omega$
		1 kHz	$0,28 \cdot 10^{-3} \cdot L$	
		10 kHz	$0,29 \cdot 10^{-3} \cdot L$	
	1 mH	100 Hz	$0,14 \cdot 10^{-3} \cdot L$	
		1 kHz	$0,14 \cdot 10^{-3} \cdot L$	
10 mH	10 kHz	$0,24 \cdot 10^{-3} \cdot L$		
100 mH	100 Hz;	$0,13 \cdot 10^{-3} \cdot L$		
	1 kHz; 10 kHz	$0,16 \cdot 10^{-3} \cdot L$		
1 H	100 Hz; 1 kHz	$0,13 \cdot 10^{-3} \cdot L$		
	10 kHz	$0,28 \cdot 10^{-3} \cdot L$		
	100 Hz, 1 kHz	$0,20 \cdot 10^{-3} \cdot L$		
Kapazität Festwerte	0 pF		0,2 pF	Leerlauf
	1 pF	1 kHz	$0,63 \cdot 10^{-3} \cdot C$	C = Messwert Betrag der Impedanz $1 \Omega \leq Z \leq 110 \text{ M}\Omega$
		10 kHz	$0,31 \cdot 10^{-3} \cdot C$	
	10 pF	1 kHz	$42 \cdot 10^{-6} \cdot C$	
		10 kHz;	$53 \cdot 10^{-6} \cdot C$	
		100 kHz	$88 \cdot 10^{-6} \cdot C$	
		1 MHz	$0,24 \cdot 10^{-3} \cdot C$	
	100 pF	1 kHz	$39 \cdot 10^{-6} \cdot C$	
1 nF	1 kHz	$71 \cdot 10^{-6} \cdot C$		
	100 kHz	$0,13 \cdot 10^{-3} \cdot C$		
10 nF	100 Hz	$0,49 \cdot 10^{-3} \cdot C$		
	1 kHz	$0,21 \cdot 10^{-3} \cdot C$		
	10 kHz	$0,23 \cdot 10^{-3} \cdot C$		
100 nF	100 Hz;	$0,21 \cdot 10^{-3} \cdot C$		
	1 kHz;	$0,20 \cdot 10^{-3} \cdot C$		
	10 kHz	$0,17 \cdot 10^{-3} \cdot C$		
1 μ F	100 Hz; 1 kHz	$0,29 \cdot 10^{-3} \cdot C$		
	10 kHz	$0,13 \cdot 10^{-3} \cdot C$		
		$0,29 \cdot 10^{-3} \cdot C$		

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium – Standort Mannheim

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Gleichstromleistung Messgeräte	0 W bis 21 kW	0 mV bis 1020 V 0 µA bis 20,5 A	$\sqrt{W_U^2 + W_I^2} \cdot P$ $0,21 \cdot 10^{-3} \cdot P$ bis $0,70 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$P = \text{Messwert}$
	bei Zangenabgriff	0 W bis 300 kW	0 V bis 330 V 0 mA bis 1000 A	$\sqrt{W_{in}^2 + W_{DUT}^2} \cdot P$ jedoch nicht kleiner als $0,2 \cdot 10^{-3} \cdot P$
Wechselstromwirkleistung Messgeräte	0,11 mW bis 21 kW	$PF = 1$; 45 Hz bis 65 Hz 33 mV bis 1020 V 3,3 mA bis 20 A	$0,7 \cdot 10^{-3} \cdot P$ bis $1,4 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$P = \text{Messwert}$ $PF = \text{Leistungsfaktor}$ (kapazitiv oder induktiv)
	15 W; 60 W; 100 W; 400 W; 500 W; 1 kW; 2 kW; 4 kW	$PF = 1$; 45 Hz bis 65 Hz 50 V; 200 V 0,3 A; 2 A; 10 A; 20 A	$0,16 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	1,5 W; 6 W	30 mA;	$0,26 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	2,3 W bis 20,6 kW	45 Hz bis 65 Hz; $PF = 1$ 23 V bis 1020 V 30 mA bis 20,5 A	$0,32 \cdot 10^{-3} \cdot P$ bis $0,48 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	220 W	45 Hz bis 65 Hz 220 V; 1 A $PF = 1$	$0,16 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	198 W	$PF = 0,9$	$0,18 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	110 W	$PF = 0,5$	$0,29 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	22 W	$PF = 0,1$	$1,4 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	11 W	$PF = 0,05$	$2,7 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	10 W bis 1 kW	33 V bis 330 V 330 mA bis < 3 A 45 Hz bis 65 Hz $0,05 \leq PF < 1$ Induktiv, kapazitiv	$0,22 W$	
bei Zangenabgriff	0,5 W bis 218 kW	33 V bis 330 V 10 mA bis 660 A 45 Hz bis 65 Hz $0,05 \leq PF \leq 1$ 1 bis 60 Wicklungen	$\sqrt{W_{in}^2 + W_{DUT}^2} \cdot P$ jedoch nicht kleiner als $0,4 \cdot 10^{-3} \cdot P$	W_{in} ist die relative Unsicherheit der Wirkleistung der Einfachwicklung. Die relative Unsicherheit des Messobjekts W_{DUT} im Messkreis und im Streufeld des stromdurchflossenen Leiters ist zu berücksichtigen.
Leistungsfaktor	0 bis 0,4	33 V bis 330 V 330 mA bis 2,2 A 45 Hz bis 65 Hz	$0,15 \cdot 10^{-3}$	
	> 0,4 bis < 1		$-60 \cdot 10^{-6} \cdot P + 0,16 \cdot 10^{-3}$	
	1		$89 \cdot 10^{-6}$	
Wechselstrom- blindleistung Messgeräte	0 var bis 1 kvar	45 Hz bis 65 Hz	$U_p \cdot \text{var}/W$	U_p ist die Unsicherheit der Wirkleistung

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium – Standort Mannheim

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Frequenz f Messung und Synthese	0,01 Hz bis 18 GHz		$0,5 \cdot 10^{-9} \cdot f + U_{Tr}$	U_{Tr} : Triggerunsicherheit
Zeitintervall Δt	0 ns bis 0,7 ms 2 ns bis 100 s 1 s bis 100 h		1,2 ns $1,5 \cdot 10^{-6} \cdot \Delta t + 50 \text{ ps}$ $14 \cdot 10^{-6} \cdot \Delta t + U_{Tr}$	
Drehzahl	$0,02 \text{ s}^{-1}$ bis 18000 s^{-1}		$3,7 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
Oszilloskop Vertikal	0 V bis 5 V 5 V bis 130 V	DC bis 10 kHz	$1,1 \cdot 10^{-3} \cdot U + 66 \mu\text{V}$ $1,2 \cdot 10^{-3} \cdot U + 44 \mu\text{V}$	U : Messwert
Oszilloskop Horizontal	1 ns bis < 100 ns 100 ns bis 20 ms > 20 ms bis 5 s		$0,6 \cdot 10^{-6} \cdot T + 60 \text{ fs}$ $3,1 \cdot 10^{-6} \cdot T + 11 \text{ fs}$ $1,2 \cdot 10^{-3} \cdot T^2 + 29 \cdot 10^{-6} \cdot T$	T = Messwert
Oszilloskope Bandbreite f (Frequenzgang)	50 kHz > 50 kHz bis 100 MHz > 100 MHz bis 300 MHz > 300 MHz bis 600 MHz > 600 MHz bis 1,1 GHz > 1,1 GHz bis 2 GHz > 2 GHz bis 4 GHz		$3,3 \cdot 10^{-2} \cdot f$ $2,5 \cdot 10^{-2} \cdot f$ $3,1 \cdot 10^{-2} \cdot f$ $5,5 \cdot 10^{-2} \cdot f$ $6,5 \cdot 10^{-2} \cdot f$ $6,8 \cdot 10^{-2} \cdot f$ $9,5 \cdot 10^{-2} \cdot f$	f = Messwert
Frequenz f Zeitbasis	10 MHz		$0,2 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
Anstiegszeit Oszilloskope	50 ps bis 1 ms 1 ns bis 1 ms	0,05 V bis 1,2 V 0,1 bis 3 V	$4 \text{ ps} + 5,7 \cdot 10^{-3} \cdot T$ $2,5 \text{ ps} + 5,8 \cdot 10^{-3} \cdot T$	
Anstiegszeit Generatoren, Pulse	0,5 ns bis < 2,5 ns 2,5 ns bis 5 ms		$28 \text{ ps} + 14 \cdot 10^{-3} \cdot T$ $13 \text{ ps} + 28 \cdot 10^{-3} \cdot T$	
HF-Leistung Ausgangsleistung und Kalibrierungsfaktor von HF-Quellen	10 μW bis 80 mW	DC bis 50 MHz 50 MHz bis 4 GHz 4 GHz bis 12 GHz 12 GHz bis 18 GHz	$9,5 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $14 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $22 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $36 \cdot 10^{-3} \cdot P$	N-Konnektor, 50 Ohm $ \Gamma_G \leq 0,035$ $f \leq 4 \text{ GHz}$ $ \Gamma_G \leq 0,056$ $f \leq 12 \text{ GHz}$ $ \Gamma_G \leq 0,075$ $f \leq 18 \text{ GHz}$ andere Konnektoren und Reflexionsfaktoren erhöhen die Messunsicherheit
HF-Spannung U_{HF} Quellen mit HF- Spannungsanzeige bezüglich 50 Ω	22 mV bis 2 V	DC bis 18 MHz	$W(U_{HF}) = \frac{W(P)}{2}$	$W(P)$ ist die relative Unsicherheit der gemessenen Leistung an $Z_0 = 50 \Omega$

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium – Standort Mannheim

Matrix MM.1 Rechteckspannung

Rechteckspannung [V] \ Frequenz [Hz]	0,001	0,01	0,1	0,1	0,5	1	5	10	50	100
10	3,8E-07	512,2E-9	2,44E-06	2,37E-06	1,12E-05	2,2E-05	110,4E-6	250,0E-6	1,2E-3	2,3E-3
100	7,4E-07	814,6E-9	2,52E-06	2,46E-06	1,12E-05	2,2E-05	110,4E-6	250,0E-6	1,2E-3	2,3E-3
1000	6,4E-06	6,4E-6	6,99E-06	6,97E-06	1,34E-05	2,4E-05	111,6E-6	251,5E-6	1,2E-3	2,3E-3
10000	6,3E-05	63,7E-6	6,56E-05	6,56E-05	7,47E-05	8,7E-05	200,5E-6	369,5E-6	1,6E-3	3,2E-3

Matrix MM.2 Ersatzableitstromstärke

Normalwiderstand R_N	1 k Ω		10 k Ω		100 k Ω		1 M Ω		10 M Ω		100 M Ω		1 G Ω	
Nominalspannung	Stromstärke erweiterte Messunsicherheit U in $\mu A/A$										Stromstärke U in mA/A			
60 V	60 mA	12	6 mA	12	600 μA	12	60 μA	20	6 μA	71	600 nA	0,6	60 nA	5,8
110 V	110 mA		11 mA		1,1 mA		110 μA		11 μA		1,1 μA		110 nA	
230 V	230 mA		23 mA		2,3 mA		230 μA		23 μA		2,3 μA		230 nA	
400 V	400 mA		40 mA		4 mA		400 μA		40 μA		4,0 μA		400 nA	

Matrix MM.3 Wechselstromwiderstand

Spannung [V] \ Stromstärke [A]	0,001 V	0,010 V	0,010 V	0,100 V	0,100 V	1,000 V	1,000 V	10,000 V	10,000 V	100,000 V
$2,2 \cdot 10^{-3} A$	1,57E-03	4,66E-04	4,66E-04	3,00E-04	3,00E-04	2,98E-04	2,98E-04	3,00E-04	3,00E-04	3,78E-04
$22 \cdot 10^{-3} A$	1,55E-03	3,97E-04	3,97E-04	1,75E-04	1,75E-04	1,72E-04	1,72E-04	1,75E-04	1,75E-04	2,89E-04
0,22 A	1,55E-03	3,97E-04	3,97E-04	1,75E-04	1,75E-04	1,72E-04	1,72E-04	1,75E-04	1,75E-04	2,89E-04
2,2 A	1,64E-03	6,78E-04	6,78E-04	5,76E-04	5,76E-04	5,76E-04	5,76E-04	5,76E-04	5,76E-04	6,21E-04

Dimensionelle Messgrößen

Permanentes Laboratorium-Standort Mannheim

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Länge Messschieber für Außen-, Innen- und Tiefenmaße *	0 mm bis 500 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 9.1:2006	$20 \mu m + 15 \cdot 10^{-6} \cdot l$	l: Messwert
Bügelmessschrauben *	0 mm bis 300 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 10.1:2001	$2 \mu m + 6 \cdot 10^{-6} \cdot l$	

Elektrische Messgrößen

Permanentes Laboratorium – Standort Nürnberg

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Gleichspannung Quellen	0 V		120 nV	Kurzschlussbrücke
	0 V bis 0,1 V		$4 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,36 \mu\text{V}$	U = Messwert
	> 0,1 V bis 1 V		$3,7 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,35 \mu\text{V}$	
	> 1 V bis 10 V		$3,2 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,56 \mu\text{V}$	
	> 10 V bis 100 V		$5,3 \cdot 10^{-6} \cdot U + 34 \mu\text{V}$	
	> 100 V bis 500 V		$9,6 \cdot 10^{-6} \cdot U - 0,34 \text{ mV}$	
	> 500 V bis 1050 V		$30 \cdot 10^{-6} \cdot U - 10 \text{ mV}$	
	1050 V bis 10 kV		$0,17 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
Gleichspannung Messgeräte	0 V bis 220 mV		$6 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,6 \mu\text{V}$	U = Messwert
	> 220 mV bis 2,2 V		$5 \cdot 10^{-6} \cdot U + 1 \mu\text{V}$	
	> 2,2 V bis 11 V		$4 \cdot 10^{-6} \cdot U + 3,5 \mu\text{V}$	
	> 11 V bis 22 V		$4 \cdot 10^{-6} \cdot U + 6,5 \mu\text{V}$	
	> 22 V bis 220 V		$5 \cdot 10^{-6} \cdot U + 80 \mu\text{V}$	
	> 220 V bis 1050 V		$7 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,5 \text{ mV}$	
	0 V bis 0,1 V		$4 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,36 \mu\text{V}$	
	> 0,1 V bis 1 V		$3,7 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,35 \mu\text{V}$	
	> 1 V bis 10 V		$3,2 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,56 \mu\text{V}$	
	> 10 V bis 100 V		$5,3 \cdot 10^{-6} \cdot U + 34 \mu\text{V}$	
	> 100 V bis 500 V		$9,6 \cdot 10^{-6} \cdot U - 0,34 \text{ mV}$	
	> 500 V bis 1050 V		$30 \cdot 10^{-6} \cdot U - 10 \text{ mV}$	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium – Standort Nürnberg

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Wechselspannung Quellen, Messgeräte	2 mV bis 1000 V	10 Hz bis 1 MHz	4,1 μ V bis 0,48 V	U = Messwert
	2 mV bis 10 mV	10 Hz bis 40 Hz	$0,36 \cdot 10^{-3} \cdot U + 3,4 \mu$ V	
		> 40 Hz bis 1 kHz	$0,24 \cdot 10^{-3} \cdot U + 1,3 \mu$ V	
		> 1 kHz bis 20 kHz	$0,36 \cdot 10^{-3} \cdot U + 1,3 \mu$ V	
		> 20 kHz bis 50 kHz	$1,2 \cdot 10^{-3} \cdot U + 1,3 \mu$ V	
		> 50 kHz bis 100 kHz	$5,8 \cdot 10^{-3} \cdot U + 1,3 \mu$ V	
		> 100 kHz bis 300 kHz	$46 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2,3 \mu$ V	
	> 10 mV bis 100 mV	10 Hz bis 40 Hz	$86 \cdot 10^{-6} \cdot U + 4,6 \mu$ V	
		> 40 Hz bis 1 kHz	$87 \cdot 10^{-6} \cdot U + 2,3 \mu$ V	
		> 1 kHz bis 20 kHz	$0,17 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2,3 \mu$ V	
		> 20 kHz bis 50 kHz	$0,35 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2,3 \mu$ V	
		> 50 kHz bis 100 kHz	$0,93 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2,3 \mu$ V	
		> 100 kHz bis 300 kHz	$3,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 12 \mu$ V	
	> 100 mV bis 1 V	> 300 kHz bis 1 MHz	$12 \cdot 10^{-3} \cdot U + 12 \mu$ V	
		10 Hz bis 40 Hz	$83 \cdot 10^{-6} \cdot U + 46 \mu$ V	
		> 40 Hz bis 1 kHz	$82 \cdot 10^{-6} \cdot U + 23 \mu$ V	
		> 1 kHz bis 20 kHz	$0,16 \cdot 10^{-3} \cdot U + 23 \mu$ V	
		> 20 kHz bis 50 kHz	$0,35 \cdot 10^{-3} \cdot U + 23 \mu$ V	
		> 50 kHz bis 100 kHz	$0,92 \cdot 10^{-3} \cdot U + 23 \mu$ V	
	> 1 V bis 10 V	> 100 kHz bis 300 kHz	$3,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,12$ mV	
		> 300 kHz bis 1 MHz	$12 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,12$ mV	
		10 Hz bis 40 Hz	$85 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,46$ mV	
		> 40 Hz bis 1 kHz	$87 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,23$ mV	
		> 1 kHz bis 20 kHz	$0,17 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,23$ mV	
		> 20 kHz bis 50 kHz	$0,35 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,23$ mV	
	> 10 V bis 100 V	> 50 kHz bis 100 kHz	$0,92 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,23$ mV	
		> 100 kHz bis 300 kHz	$3,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 1,2$ mV	
> 300 kHz bis 1 MHz		$12 \cdot 10^{-3} \cdot U + 1,2$ mV		
10 Hz bis 40 Hz		$0,23 \cdot 10^{-3} \cdot U + 4,6$ mV		
> 40 Hz bis 1 kHz		$0,23 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2,3$ mV		
> 100 V bis 1000 V	> 1 kHz bis 20 kHz	$0,23 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2,3$ mV		
	> 20 kHz bis 50 kHz	$0,41 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2,3$ mV		
	> 50 kHz bis 100 kHz	$1,4 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2,3$ mV		
	50 Hz bis 1 kHz	$0,46 \cdot 10^{-3} \cdot U + 16$ mV		

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium – Standort Nürnberg

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Wechselspannung Messgeräte, Quellen	1 mV bis 1100 V	10 Hz bis 1 MHz	5 µV bis 81 mV	U = Messwert
	1 mV bis 2,2 mV	10 Hz bis 20 Hz	$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 4,5 \mu\text{V}$	
		> 20 Hz bis 40 Hz	$0,19 \cdot 10^{-3} \cdot U + 4,5 \mu\text{V}$	
		> 40 Hz bis 20 kHz	$95 \cdot 10^{-6} \cdot U + 4,5 \mu\text{V}$	
		> 20 kHz bis 50 kHz	$0,33 \cdot 10^{-3} \cdot U + 4,5 \mu\text{V}$	
		> 50 kHz bis 100 kHz	$0,75 \cdot 10^{-3} \cdot U + 7 \mu\text{V}$	
		> 100 kHz bis 300 kHz	$1 \cdot 10^{-3} \cdot U + 13 \mu\text{V}$	
		> 300 kHz bis 500 kHz	$1,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 25 \mu\text{V}$	
		> 500 kHz bis 1 MHz	$3,1 \cdot 10^{-3} \cdot U + 25 \mu\text{V}$	
	> 2,2 mV bis 22 mV	10 Hz bis 20 Hz	$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 5 \mu\text{V}$	
		> 20 Hz bis 40 Hz	$0,19 \cdot 10^{-3} \cdot U + 5 \mu\text{V}$	
		> 40 Hz bis 20 kHz	$95 \cdot 10^{-6} \cdot U + 5 \mu\text{V}$	
		> 20 kHz bis 50 kHz	$0,33 \cdot 10^{-3} \cdot U + 5 \mu\text{V}$	
		> 50 kHz bis 100 kHz	$0,75 \cdot 10^{-3} \cdot U + 7 \mu\text{V}$	
		> 100 kHz bis 300 kHz	$1 \cdot 10^{-3} \cdot U + 12 \mu\text{V}$	
		> 300 kHz bis 500 kHz	$1,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 25 \mu\text{V}$	
		> 500 kHz bis 1 MHz	$3,1 \cdot 10^{-3} \cdot U + 25 \mu\text{V}$	
	> 22 mV bis 220 mV	10 Hz bis 20 Hz	$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 13 \mu\text{V}$	
		> 20 Hz bis 40 Hz	$0,19 \cdot 10^{-3} \cdot U + 8 \mu\text{V}$	
		> 40 Hz bis 20 kHz	$95 \cdot 10^{-6} \cdot U + 8 \mu\text{V}$	
		> 20 kHz bis 50 kHz	$0,28 \cdot 10^{-3} \cdot U + 8 \mu\text{V}$	
		> 50 kHz bis 100 kHz	$0,75 \cdot 10^{-3} \cdot U + 25 \mu\text{V}$	
		> 100 kHz bis 300 kHz	$1 \cdot 10^{-3} \cdot U + 25 \mu\text{V}$	
		> 300 kHz bis 500 kHz	$1,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 35 \mu\text{V}$	
		> 500 kHz bis 1 MHz	$3,1 \cdot 10^{-3} \cdot U + 80 \mu\text{V}$	
	> 220 mV bis 2,2 V	10 Hz bis 20 Hz	$0,45 \cdot 10^{-3} \cdot U + 80 \mu\text{V}$	
		> 20 Hz bis 40 Hz	$0,14 \cdot 10^{-3} \cdot U + 25 \mu\text{V}$	
		> 40 Hz bis 20 kHz	$65 \cdot 10^{-6} \cdot U + 6 \mu\text{V}$	
		> 20 kHz bis 50 kHz	$0,11 \cdot 10^{-3} \cdot U + 16 \mu\text{V}$	
		> 50 kHz bis 100 kHz	$0,21 \cdot 10^{-3} \cdot U + 70 \mu\text{V}$	
		> 100 kHz bis 300 kHz	$0,39 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,13 \text{ mV}$	
		> 300 kHz bis 500 kHz	$0,95 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,35 \text{ mV}$	
> 500 kHz bis 1 MHz		$1,9 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,85 \text{ mV}$		

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium – Standort Nürnberg

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Wechselspannung Messgeräte, Quellen	> 2,2 V bis 22 V	10 Hz bis 20 Hz	$0,45 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,8 \text{ mV}$	$U = \text{Messwert}$
		> 20 Hz bis 40 Hz	$0,14 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,25 \text{ mV}$	
		> 40 Hz bis 20 kHz	$65 \cdot 10^{-6} \cdot U + 60 \mu\text{V}$	
		> 20 kHz bis 50 kHz	$0,11 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,16 \text{ mV}$	
		> 50 kHz bis 100 kHz	$0,21 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,35 \text{ mV}$	
		> 100 kHz bis 300 kHz	$0,45 \cdot 10^{-3} \cdot U + 1,5 \text{ mV}$	
		> 300 kHz bis 500 kHz	$1,2 \cdot 10^{-3} \cdot U + 4,3 \text{ mV}$	
		> 500 kHz bis 1 MHz	$2,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 8,5 \text{ mV}$	
	> 22 V bis 220 V	10 Hz bis 20 Hz	$0,45 \cdot 10^{-3} \cdot U + 8 \text{ mV}$	
		> 20 Hz bis 40 Hz	$0,14 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2,5 \text{ mV}$	
		> 40 Hz bis 20 kHz	$70 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,8 \text{ mV}$	
		> 20 kHz bis 50 kHz	$0,19 \cdot 10^{-3} \cdot U + 3,5 \text{ mV}$	
		> 50 kHz bis 100 kHz	$0,45 \cdot 10^{-3} \cdot U + 8 \text{ mV}$	
	> 220 V bis 1100 V	15 Hz bis 50 Hz	$0,36 \cdot 10^{-3} \cdot U + 16 \text{ mV}$	
> 50 Hz bis 1 kHz		$70 \cdot 10^{-6} \cdot U + 3,5 \text{ mV}$		
1 mV bis 220 V	1 Hz bis 10 kHz Rechteckspannung	$0,38 \mu\text{V}$ bis $3,2 \text{ mV}$ Siehe Matrix NM.1		
Quellen	1100 V bis 10 kV	45 Hz bis 55 Hz	$0,46 \cdot 10^{-3} \cdot U$	$U = \text{Messwert}$

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium – Standort Nürnberg

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
Gleichstromstärke Messgeräte, Quellen	0 mA bis 220 µA		$40 \cdot 10^{-6} \cdot I + 8 \text{ nA}$	I = Messwert
	> 220 µA bis 2,2 mA		$40 \cdot 10^{-6} \cdot I + 8 \text{ nA}$	
	> 2,2 mA bis 22 mA		$40 \cdot 10^{-6} \cdot I + 80 \text{ nA}$	
	> 22 mA bis 100 mA		$50 \cdot 10^{-6} \cdot I + 0,8 \text{ µA}$	
	> 100 mA bis 220 mA		$50 \cdot 10^{-6} \cdot I + 200 \cdot 10^{-6} \cdot I^2 + 0,8 \text{ µA}$	
	> 220 mA bis 1 A		$65 \cdot 10^{-6} \cdot I + 25 \text{ µA}$	
	> 1 A bis 2,2 A		$65 \cdot 10^{-6} \cdot I + 10 \cdot 10^{-6} \cdot I^2 + 25 \text{ µA}$	
	> 2,2 A bis 3 A		$0,38 \cdot 10^{-3} \cdot I + 40 \text{ µA}$	
	> 3 A bis 10,1 A		$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,5 \text{ mA}$	
	> 10,1 A bis 20,5 A		$1 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,75 \text{ mA}$	
	0 pA bis 1 pA		1 pA	
	> 1 pA bis 100 nA		$35 \cdot 10^{-6} \cdot I + 46 \text{ pA}$	
	> 100 nA bis 1 µA		$23 \cdot 10^{-6} \cdot I + 46 \text{ pA}$	
	> 1 µA bis 10 µA		$23 \cdot 10^{-6} \cdot I + 0,12 \text{ nA}$	
	> 10 µA bis 100 µA		$23 \cdot 10^{-6} \cdot I + 0,92 \text{ nA}$	
	> 100 µA bis 1 mA		$23 \cdot 10^{-6} \cdot I + 6 \text{ nA}$	
	> 1 mA bis 10 mA		$23 \cdot 10^{-6} \cdot I + 58 \text{ nA}$	
	> 10 mA bis 100 mA		$41 \cdot 10^{-6} \cdot I + 580 \text{ nA}$	
	> 100 mA bis 1 A		$0,13 \cdot 10^{-3} \cdot I + 12 \text{ µA}$	
	1 A bis 400 A		$0,21 \cdot 10^{-3} \cdot I$	
Gleichstromstärke Stromzangen und Stromzangenwandler	1 mA bis 1100 A	1 bis N Wicklungen	$3 \cdot 10^{-3} \cdot I$	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium – Standort Nürnberg

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Wechselstromstärke Messgeräte, Quellen	10 µA bis 20,5 A	10 Hz bis 10 kHz	25 nA bis 0,62 A	l = Messwert
	0,01 mA bis 0,22 mA	10 Hz bis 40 Hz	$0,6 \cdot 10^{-3} \cdot l + 25 \text{ nA}$	
		> 40 Hz bis 1 kHz	$0,12 \cdot 10^{-3} \cdot l + 16 \text{ nA}$	
		> 1 kHz bis 5 kHz	$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot l + 40 \text{ nA}$	
		> 5 kHz bis 10 kHz	$1,4 \cdot 10^{-3} \cdot l + 80 \text{ nA}$	
	> 0,22 mA bis 2,2 mA	10 Hz bis 40 Hz	$0,6 \cdot 10^{-3} \cdot l + 40 \text{ nA}$	
		> 40 Hz bis 1 kHz	$0,12 \cdot 10^{-4} \cdot l + 35 \text{ nA}$	
		> 1 kHz bis 5 kHz	$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot l + 0,4 \text{ µA}$	
		> 5 kHz bis 10 kHz	$1,4 \cdot 10^{-3} \cdot l + 0,8 \text{ µA}$	
	> 2,2 mA bis 22 mA	10 Hz bis 40 Hz	$0,6 \cdot 10^{-3} \cdot l + 0,4 \text{ µA}$	
		> 40 Hz bis 1 kHz	$0,12 \cdot 10^{-3} \cdot l + 0,35 \text{ µA}$	
		> 1 kHz bis 5 kHz	$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot l + 4 \text{ µA}$	
		> 5 kHz bis 10 kHz	$1,4 \cdot 10^{-3} \cdot l + 8 \text{ µA}$	
	> 22 mA bis 220 mA	10 Hz bis 40 Hz	$0,6 \cdot 10^{-3} \cdot l + 4 \text{ µA}$	
		> 40 Hz bis 1 kHz	$0,12 \cdot 10^{-3} \cdot l + 3,5 \text{ µA}$	
		> 1 kHz bis 5 kHz	$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot l + 40 \text{ µA}$	
		> 5 kHz bis 10 kHz	$1,4 \cdot 10^{-3} \cdot l + 80 \text{ µA}$	
	> 220 mA bis 2,2 A	20 Hz bis 1 kHz	$0,55 \cdot 10^{-3} \cdot l + 35 \text{ µA}$	
		> 1 kHz bis 5 kHz	$0,65 \cdot 10^{-3} \cdot l + 80 \text{ µA}$	
		> 5 kHz bis 10 kHz	$0,75 \cdot 10^{-3} \cdot l + 0,16 \text{ mA}$	
> 2,2 A bis 3 A	10 Hz bis 45 Hz	$1,8 \cdot 10^{-3} \cdot l + 0,1 \text{ mA}$		
	> 45 Hz bis 1 kHz	$0,6 \cdot 10^{-3} \cdot l + 0,1 \text{ mA}$		
> 3 A bis 11 A	45 Hz bis 100 Hz	$0,6 \cdot 10^{-3} \cdot l + 2 \text{ mA}$		
	> 100 Hz bis 1 kHz	$1,0 \cdot 10^{-3} \cdot l + 2 \text{ mA}$		
> 11 A bis 20,5 A	45 Hz bis 100 Hz	$1,2 \cdot 10^{-3} \cdot l + 5 \text{ mA}$		
	> 100 Hz bis 1 kHz	$1,5 \cdot 10^{-3} \cdot l + 5 \text{ mA}$		

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01
Permanentes Laboratorium – Standort Nürnberg

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
Wechselstromstärke Quellen	5 μ A bis 1 A	20 Hz bis 5 kHz	35 nA bis 13 mA	I = Messwert
	5 μ A bis 100 μ A	20 Hz bis 45 Hz	$1,7 \cdot 10^{-3} \cdot I + 35$ nA	
		> 45 Hz bis 1 kHz	$0,76 \cdot 10^{-3} \cdot I + 34$ nA	
	> 100 μ A bis 1 mA	20 Hz bis 45 Hz	$1,7 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,23$ μ A	
		> 45 Hz bis 100 Hz	$0,71 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,23$ μ A	
		> 100 Hz bis 5 kHz	$0,73 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,2$ μ A	
	> 1 mA bis 10 mA	20 Hz bis 45 Hz	$1,7 \cdot 10^{-3} \cdot I + 2,3$ μ A	
		> 45 Hz bis 100 Hz	$0,71 \cdot 10^{-3} \cdot I + 2,3$ μ A	
		> 100 Hz bis 5 kHz	$0,73 \cdot 10^{-3} \cdot I + 2$ μ A	
	> 10 mA bis 100 mA	20 Hz bis 45 Hz	$1,7 \cdot 10^{-3} \cdot I + 23$ μ A	
		> 45 Hz bis 100 Hz	$0,71 \cdot 10^{-3} \cdot I + 23$ μ A	
		> 100 Hz bis 5 kHz	$0,73 \cdot 10^{-3} \cdot I + 20$ μ A	
	> 100 mA bis 1 A	20 Hz bis 45 Hz	$1,8 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,23$ mA	
		> 45 Hz bis 100 Hz	$0,83 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,33$ mA	
> 100 Hz bis 5 kHz		$1,6 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,21$ mA		
Wechselstromstärke Quellen, Messgeräte	10 mA bis 500 A		3 μ A bis 0,2 A	I = Messwert
	10 mA bis 1 A	40 Hz bis 1 kHz	$0,32 \cdot 10^{-3} \cdot I$	
	> 1 A bis 100 A		$0,69 \cdot 10^{-3} \cdot I$	
	> 100 A bis 450 A		$0,9 \cdot 10^{-3} \cdot I$	
Stromzangen und Stromzangenwandler	1 mA bis 1100 A	1 bis N Wicklungen 10 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 10 kHz/N	$4 \cdot 10^{-3} \cdot I$	I = Messwert
Ersatzableitstromstärke	0,2 μ A bis 200 mA	an R_N bis 1 G Ω DC bis 60 Hz	$17 \cdot 10^{-6} \cdot I$ bis $5,8 \cdot 10^{-3} \cdot I$ Siehe Matrix NM.2	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium – Standort Nürnberg

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Gleichstromwiderstand Festwerte	0 Ω	2-Draht Kurzschluss	0,5 mΩ	R = Messwert
		4-Draht-Kurzschluss	0,35 μΩ	
	100 μΩ 1 mΩ 10 mΩ 100 mΩ		0,45 · 10 ⁻³ · R 0,17 · 10 ⁻³ · R 0,17 · 10 ⁻³ · R 0,10 · 10 ⁻³ · R	Zwischenwerte erhöhen die Messunsicherheit
	1 Ω; 10 Ω; 100 Ω; 1 kΩ; 10 kΩ; 100 kΩ; 1 MΩ; 10 MΩ; 100 MΩ;		40 · 10 ⁻⁶ · R 23 · 10 ⁻⁶ · R 14 · 10 ⁻⁶ · R 10 · 10 ⁻⁶ · R 9,5 · 10 ⁻⁶ · R 11 · 10 ⁻⁶ · R 15 · 10 ⁻⁶ · R 31 · 10 ⁻⁶ · R 100 · 10 ⁻⁶ · R	
	1 Ω; 10 Ω; 100 Ω; 1 kΩ; 10 kΩ; 100 kΩ; 1 MΩ; 10 MΩ; 100 MΩ; 1 GΩ		76 · 10 ⁻⁶ · R 20 · 10 ⁻⁶ · R 17 · 10 ⁻⁶ · R 10 · 10 ⁻⁶ · R 10 · 10 ⁻⁶ · R 13 · 10 ⁻⁶ · R 19 · 10 ⁻⁶ · R 70 · 10 ⁻⁶ · R 0,59 · 10 ⁻³ · R 5,9 · 10 ⁻³ · R	
Messgeräte	0 bis < 11 Ω 11 Ω bis < 110 Ω 110 Ω bis < 110 kΩ 110 kΩ bis < 1,1 MΩ 1,1 MΩ bis < 3,3 MΩ 3,3 MΩ bis < 11 MΩ 11 MΩ bis < 33 MΩ 33 MΩ bis < 110 MΩ 110 MΩ bis < 330 MΩ 330 MΩ bis < 1,1 GΩ		40 · 10 ⁻⁶ · R 35 · 10 ⁻⁶ · R 28 · 10 ⁻⁶ · R 32 · 10 ⁻⁶ · R 60 · 10 ⁻⁶ · R 0,13 · 10 ⁻³ · R 0,25 · 10 ⁻³ · R 0,5 · 10 ⁻³ · R 3 · 10 ⁻³ · R 15 · 10 ⁻³ · R	
Wechselstromwiderstand (Betrag der Impedanz)	500 μΩ bis 45 kΩ	10 Hz bis 10 kHz	$\sqrt{U_1^2 + U_U^2} \cdot R$ 0,17 · 10 ⁻³ · R bis 1,7 · 10 ⁻³ · R Siehe Matrix NM.3	R = Messwert U ₁ ist die relative Unsicherheit der Kalibrierstromstärke U _U ist die relative Unsicherheit der gemessenen Spannung am Widerstand

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium – Standort Nürnberg

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
Induktivität Festwerte	0 µH	2-Draht-Kurzschluss	0,03 µH	L = Messwert Betrag der Impedanz 50 mΩ ≤ Z ≤ 11 kΩ
	100 µH	100 Hz	0,54 · 10 ⁻³ · L	
		1 kHz	0,28 · 10 ⁻³ · L	
		10 kHz	0,29 · 10 ⁻³ · L	
	1 mH	100 Hz	0,14 · 10 ⁻³ · L	
		1 kHz	0,14 · 10 ⁻³ · L	
		10 kHz	0,24 · 10 ⁻³ · L	
10 mH	100 Hz; 1 kHz; 10 kHz	0,13 · 10 ⁻³ · L 0,16 · 10 ⁻³ · L		
100 mH	100 Hz; 1 kHz 10 kHz	0,13 · 10 ⁻³ · L 0,28 · 10 ⁻³ · L		
1 H	100 Hz, 1 kHz	0,20 · 10 ⁻³ · L		
Kapazität Festwerte	0 pF		0,2 pF	Leerlauf
	1 pF	1 kHz	0,63 · 10 ⁻³ · C	C = Messwert Betrag der Impedanz 1 Ω ≤ Z ≤ 110 MΩ
		10 kHz	0,31 · 10 ⁻³ · C	
	10 pF	1 kHz	42 · 10 ⁻⁶ · C	
		10 kHz;	53 · 10 ⁻⁶ · C	
		100 kHz	88 · 10 ⁻⁶ · C	
		1 MHz	0,24 · 10 ⁻³ · C	
	100 pF	1 kHz	39 · 10 ⁻⁶ · C	
	1 nF	1 kHz	71 · 10 ⁻⁶ · C	
100 kHz		0,13 · 10 ⁻³ · C		
10 nF	100 Hz	0,49 · 10 ⁻³ · C		
	1 kHz	0,21 · 10 ⁻³ · C		
	10 kHz	0,23 · 10 ⁻³ · C		
100 nF	100 Hz;	0,21 · 10 ⁻³ · C		
	1 kHz;	0,20 · 10 ⁻³ · C		
	10 kHz	0,17 · 10 ⁻³ · C		
1 µF	100 Hz; 1 kHz	0,29 · 10 ⁻³ · C		
	10 kHz	0,13 · 10 ⁻³ · C 0,29 · 10 ⁻³ · C		

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium – Standort Nürnberg

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Gleichstromleistung Messgeräte	0 W bis 21 kW	0 mV bis 1020 V 0 µA bis 20,5 A	$\sqrt{W_U^2 + W_I^2} \cdot P$ $0,21 \cdot 10^{-3} \cdot P$ bis $0,70 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$P = \text{Messwert}$
	bei Zangenabgriff	0 W bis 300 kW	0 V bis 330 V 0 mA bis 1000 A	$\sqrt{W_{in}^2 + W_{DUT}^2} \cdot P$ jedoch nicht kleiner als $0,2 \cdot 10^{-3} \cdot P$
Wechselstromwirkleistung Messgeräte	0,11 mW bis 21 kW	$PF = 1$; 45 Hz bis 65 Hz 33 mV bis 1020 V 3,3 mA bis 20 A	$0,7 \cdot 10^{-3} \cdot P$ bis $1,4 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$P = \text{Messwert}$ $PF = \text{Leistungsfaktor}$ (kapazitiv oder induktiv)
	15 W; 60 W; 100 W; 400 W; 500 W; 1 kW; 2 kW; 4 kW	$PF = 1$; 45 Hz bis 65 Hz 50 V; 200 V 0,3 A; 2 A; 10 A; 20 A	$0,16 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	1,5 W; 6 W	30 mA;	$0,26 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	2,3 W bis 20,6 kW	45 Hz bis 65 Hz; $PF = 1$ 23 V bis 1020 V 30 mA bis 20,5 A	$0,32 \cdot 10^{-3} \cdot P$ bis $0,48 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	220 W	45 Hz bis 65 Hz 220 V; 1 A $PF = 1$	$0,16 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	198 W	$PF = 0,9$	$0,18 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	110 W	$PF = 0,5$	$0,29 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	22 W	$PF = 0,1$	$1,4 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	11 W	$PF = 0,05$	$2,7 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	10 W bis 1 kW	33 V bis 330 V 330 mA bis < 3 A 45 Hz bis 65 Hz $0,05 \leq PF < 1$ Induktiv, kapazitiv	$0,22 W$	
bei Zangenabgriff	0,5 W bis 218 kW	33 V bis 330 V 10 mA bis 660 A 45 Hz bis 65 Hz $0,05 \leq PF \leq 1$ 1 bis 60 Wicklungen	$\sqrt{W_{in}^2 + W_{DUT}^2} \cdot P$ jedoch nicht kleiner als $0,4 \cdot 10^{-3} \cdot P$	W_{in} ist die relative Unsicherheit der Wirkleistung der Einfachwicklung. Die relative Unsicherheit des Messobjekts W_{DUT} im Messkreis und im Streufeld des stromdurchflossenen Leiters ist zu berücksichtigen.
Leistungsfaktor	0 bis 0,4	33 V bis 330 V 330 mA bis 2,2 A 45 Hz bis 65 Hz	$0,15 \cdot 10^{-3}$	
	> 0,4 bis < 1		$-60 \cdot 10^{-6} \cdot P + 0,16 \cdot 10^{-3}$	
	1		$89 \cdot 10^{-6}$	
Wechselstrom- blindleistung Messgeräte	0 var bis 1 kvar	45 Hz bis 65 Hz	$U_P \cdot \text{var}/W$	U_P ist die Unsicherheit der Wirkleistung

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium – Standort Nürnberg

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Frequenz f Messung und Synthese	0,01 Hz bis 18 GHz		$0,5 \cdot 10^{-9} \cdot f + U_{Tr}$	U_{Tr} : Triggerunsicherheit
Zeitintervall Δt	0 ns bis 0,7 ms 2 ns bis 100 s 1 s bis 100 h		1,2 ns $1,5 \cdot 10^{-6} \cdot \Delta t + 50 \text{ ps}$ $14 \cdot 10^{-6} \cdot \Delta t + U_{Tr}$	
Drehzahl	$0,02 \text{ s}^{-1}$ bis 18000 s^{-1}		$3,7 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
Oszilloskop Vertikal	0 V bis 5 V 5 V bis 130 V	DC bis 10 kHz	$1,1 \cdot 10^{-3} \cdot U + 66 \mu\text{V}$ $1,2 \cdot 10^{-3} \cdot U + 44 \mu\text{V}$	U : Messwert
Oszilloskop Horizontal	1 ns bis < 100 ns 100 ns bis 20 ms > 20 ms bis 5 s		$0,6 \cdot 10^{-6} \cdot T + 60 \text{ fs}$ $3,1 \cdot 10^{-6} \cdot T + 11 \text{ fs}$ $1,2 \cdot 10^{-3} \cdot T^2 + 29 \cdot 10^{-6} \cdot T$	T = Messwert
Oszilloskope Bandbreite f (Frequenzgang)	50 kHz > 50 kHz bis 100 MHz > 100 MHz bis 300 MHz > 300 MHz bis 600 MHz > 600 MHz bis 1,1 GHz > 1,1 GHz bis 2 GHz > 2 GHz bis 4 GHz		$3,3 \cdot 10^{-2} \cdot f$ $2,5 \cdot 10^{-2} \cdot f$ $3,1 \cdot 10^{-2} \cdot f$ $5,5 \cdot 10^{-2} \cdot f$ $6,5 \cdot 10^{-2} \cdot f$ $6,8 \cdot 10^{-2} \cdot f$ $9,5 \cdot 10^{-2} \cdot f$	f = Messwert
Frequenz f Zeitbasis	10 MHz		$0,2 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
Anstiegszeit Oszilloskope	50 ps bis 1 ms 1 ns bis 1 ms	0,05 V bis 1,2 V 0,1 bis 3 V	$4 \text{ ps} + 5,7 \cdot 10^{-3} \cdot T$ $2,5 \text{ ps} + 5,8 \cdot 10^{-3} \cdot T$	
Anstiegszeit Generatoren, Pulse	0,5 ns bis < 2,5 ns 2,5 ns bis 5 ms		$28 \text{ ps} + 14 \cdot 10^{-3} \cdot T$ $13 \text{ ps} + 28 \cdot 10^{-3} \cdot T$	
HF-Leistung Ausgangsleistung und Kalibrierungsfaktor von HF-Quellen	10 μW bis 80 mW	DC bis 50 MHz 50 MHz bis 4 GHz 4 GHz bis 12 GHz 12 GHz bis 18 GHz	$9,5 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $14 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $22 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $36 \cdot 10^{-3} \cdot P$	N-Konnektor, 50 Ohm $ \Gamma_G \leq 0,035$ $f \leq 4 \text{ GHz}$ $ \Gamma_G \leq 0,056$ $f \leq 12 \text{ GHz}$ $ \Gamma_G \leq 0,075$ $f \leq 18 \text{ GHz}$ andere Konnektoren und Reflexionsfaktoren erhöhen die Messunsicherheit
HF-Spannung U_{HF} Quellen mit HF- Spannungsanzeige bezüglich 50 Ω	22 mV bis 2 V	DC bis 18 MHz	$W(U_{HF}) = \frac{W(P)}{2}$	$W(P)$ ist die relative Unsicherheit der gemessenen Leistung an $Z_0 = 50 \Omega$

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium – Standort Nürnberg

Matrix NM.1 Rechteckspannung

Rechteckspannung [V] \ Frequenz [Hz]	0,001	0,01	0,1	0,1	0,5	1	5	10	50	100
10	3,8E-07	512,2E-9	2,44E-06	2,37E-06	1,12E-05	2,2E-05	110,4E-6	250,0E-6	1,2E-3	2,3E-3
100	7,4E-07	814,6E-9	2,52E-06	2,46E-06	1,12E-05	2,2E-05	110,4E-6	250,0E-6	1,2E-3	2,3E-3
1000	6,4E-06	6,4E-6	6,99E-06	6,97E-06	1,34E-05	2,4E-05	111,6E-6	251,5E-6	1,2E-3	2,3E-3
10000	6,3E-05	63,7E-6	6,56E-05	6,56E-05	7,47E-05	8,7E-05	200,5E-6	369,5E-6	1,6E-3	3,2E-3

Matrix NM.2 Ersatzableitstromstärke

Normalwiderstand R_N	1 k Ω	10 k Ω	100 k Ω	1 M Ω	10 M Ω	100 M Ω	1 G Ω							
Nominalspannung	Stromstärke erweiterte Messunsicherheit U in $\mu\text{A}/\text{A}$						Stromstärke U in mA/A							
60 V	60 mA	12	6 mA	12	600 μA	12	60 μA	20	6 μA	71	600 nA	0,6	60 nA	5,8
110 V	110 mA		11 mA		1,1 mA		110 μA		11 μA		1,1 μA			
230 V	230 mA		23 mA		2,3 mA		230 μA		23 μA		2,3 μA			
400 V	400 mA		40 mA		4 mA		400 μA		40 μA		4,0 μA			

Matrix NM.3 Wechselstromwiderstand

Spannung [V] \ Stromstärke [A]	0,001 V	0,010 V	0,010 V	0,100 V	0,100 V	1,000 V	1,000 V	10,000 V	10,000 V	100,000 V
$2,2 \cdot 10^{-3}$ A	1,57E-03	4,66E-04	4,66E-04	3,00E-04	3,00E-04	2,98E-04	2,98E-04	3,00E-04	3,00E-04	3,78E-04
$22 \cdot 10^{-3}$ A	1,55E-03	3,97E-04	3,97E-04	1,75E-04	1,75E-04	1,72E-04	1,72E-04	1,75E-04	1,75E-04	2,89E-04
0,22 A	1,55E-03	3,97E-04	3,97E-04	1,75E-04	1,75E-04	1,72E-04	1,72E-04	1,75E-04	1,75E-04	2,89E-04
2,2 A	1,64E-03	6,78E-04	6,78E-04	5,76E-04	5,76E-04	5,76E-04	5,76E-04	5,76E-04	5,76E-04	6,21E-04

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Dimensionelle Messgrößen

Permanentes Laboratorium Standort Nürnberg

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren			
Länge Messschieber für Außen-, Innen- und Tiefenmaße *	0 mm bis 500 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 9.1:2006		$20 \mu\text{m} + 15 \cdot 10^{-6} \cdot l$	l: Messwert
Bügelmessschrauben *	0 mm bis 300 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 10.1:2001		$2 \mu\text{m} + 6 \cdot 10^{-6} \cdot l$	
Zylindrische Normale Ringe * Durchmesser	1 mm bis 90 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.1:2006 Option 3		$0,9 \mu\text{m} + 10 \cdot 10^{-6} \cdot d$	d ist der gemessene Durchmesser
Lehrdorne * Durchmesser	1 mm bis 120 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.1:2006 Option 3		$0,6 \mu\text{m} + 1,8 \cdot 10^{-6} \cdot d$	
Prüfstifte * Durchmesser	1 mm bis 120 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.2:2007 Option 1		$0,6 \mu\text{m} + 1,8 \cdot 10^{-6} \cdot d$	
Gewindelehren * (ein- und mehrgängige zylindrische Außen- und Innengewinde mit geradlinigen Flanken, symmetrischem Profil, Nennsteigung und Nennprofilwinkel) Außengewinde Einfacher Flankendurchmesser	1 mm bis 120 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.8:2006 Option 1 Dreidrahtmethode (senkrecht zur Gewindeachse)		$2,9 \mu\text{m} + 7,7 \cdot 10^{-6} \cdot d$	
Innengewinde Einfacher Flankendurchmesser		VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.9:2006 Option 1 Zweikugelmethode (senkrecht zur Gewindeachse)		$2,6 \mu\text{m} + 5,5 \cdot 10^{-6} \cdot d$	

Elektrische Messgrößen

Permanentes Laboratorium – Standort Steinfurt

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Gleichspannung Quellen	0 V		120 nV	Kurzschlussbrücke
	0 V bis 0,1 V		$4 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,36 \mu\text{V}$	U = Messwert
	> 0,1 V bis 1 V		$3,7 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,35 \mu\text{V}$	
	> 1 V bis 10 V		$3,2 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,56 \mu\text{V}$	
	> 10 V bis 100 V		$5,3 \cdot 10^{-6} \cdot U + 34 \mu\text{V}$	
	> 100 V bis 500 V		$9,6 \cdot 10^{-6} \cdot U - 0,34 \text{ mV}$	
	> 500 V bis 1050 V		$30 \cdot 10^{-6} \cdot U - 10 \text{ mV}$	
	1050 V bis 10 kV		$0,17 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
Gleichspannung Messgeräte	0 V bis 220 mV		$6 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,6 \mu\text{V}$	U = Messwert
	> 220 mV bis 2,2 V		$5 \cdot 10^{-6} \cdot U + 1 \mu\text{V}$	
	> 2,2 V bis 11 V		$4 \cdot 10^{-6} \cdot U + 3,5 \mu\text{V}$	
	> 11 V bis 22 V		$4 \cdot 10^{-6} \cdot U + 6,5 \mu\text{V}$	
	> 22 V bis 220 V		$5 \cdot 10^{-6} \cdot U + 80 \mu\text{V}$	
	> 220 V bis 1050 V		$7 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,5 \text{ mV}$	
	0 V bis 0,1 V		$4 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,36 \mu\text{V}$	
	> 0,1 V bis 1 V		$3,7 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,35 \mu\text{V}$	
	> 1 V bis 10 V		$3,2 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,56 \mu\text{V}$	
	> 10 V bis 100 V		$5,3 \cdot 10^{-6} \cdot U + 34 \mu\text{V}$	
	> 100 V bis 500 V		$9,6 \cdot 10^{-6} \cdot U - 0,34 \text{ mV}$	
	> 500 V bis 1050 V		$30 \cdot 10^{-6} \cdot U - 10 \text{ mV}$	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium – Standort Steinfurt

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
Wechselspannung Quellen, Messgeräte	2 mV bis 1000 V	10 Hz bis 1 MHz	4,1 μ V bis 0,48 V	U = Messwert
	2 mV bis 10 mV	10 Hz bis 40 Hz	$0,36 \cdot 10^{-3} \cdot U + 3,4 \mu$ V	
		> 40 Hz bis 1 kHz	$0,24 \cdot 10^{-3} \cdot U + 1,3 \mu$ V	
		> 1 kHz bis 20 kHz	$0,36 \cdot 10^{-3} \cdot U + 1,3 \mu$ V	
		> 20 kHz bis 50 kHz	$1,2 \cdot 10^{-3} \cdot U + 1,3 \mu$ V	
		> 50 kHz bis 100 kHz	$5,8 \cdot 10^{-3} \cdot U + 1,3 \mu$ V	
		> 100 kHz bis 300 kHz	$46 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2,3 \mu$ V	
	> 10 mV bis 100 mV	10 Hz bis 40 Hz	$86 \cdot 10^{-6} \cdot U + 4,6 \mu$ V	
		> 40 Hz bis 1 kHz	$87 \cdot 10^{-6} \cdot U + 2,3 \mu$ V	
		> 1 kHz bis 20 kHz	$0,17 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2,3 \mu$ V	
		> 20 kHz bis 50 kHz	$0,35 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2,3 \mu$ V	
		> 50 kHz bis 100 kHz	$0,93 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2,3 \mu$ V	
		> 100 kHz bis 300 kHz	$3,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 12 \mu$ V	
	> 100 mV bis 1 V	> 300 kHz bis 1 MHz	$12 \cdot 10^{-3} \cdot U + 12 \mu$ V	
		10 Hz bis 40 Hz	$83 \cdot 10^{-6} \cdot U + 46 \mu$ V	
		> 40 Hz bis 1 kHz	$82 \cdot 10^{-6} \cdot U + 23 \mu$ V	
		> 1 kHz bis 20 kHz	$0,16 \cdot 10^{-3} \cdot U + 23 \mu$ V	
		> 20 kHz bis 50 kHz	$0,35 \cdot 10^{-3} \cdot U + 23 \mu$ V	
		> 50 kHz bis 100 kHz	$0,92 \cdot 10^{-3} \cdot U + 23 \mu$ V	
	> 1 V bis 10 V	> 100 kHz bis 300 kHz	$3,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,12$ mV	
		> 300 kHz bis 1 MHz	$12 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,12$ mV	
		10 Hz bis 40 Hz	$85 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,46$ mV	
		> 40 Hz bis 1 kHz	$87 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,23$ mV	
		> 1 kHz bis 20 kHz	$0,17 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,23$ mV	
		> 20 kHz bis 50 kHz	$0,35 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,23$ mV	
	> 10 V bis 100 V	> 50 kHz bis 100 kHz	$0,92 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,23$ mV	
		> 100 kHz bis 300 kHz	$3,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 1,2$ mV	
		> 300 kHz bis 1 MHz	$12 \cdot 10^{-3} \cdot U + 1,2$ mV	
10 Hz bis 40 Hz		$0,23 \cdot 10^{-3} \cdot U + 4,6$ mV		
> 40 Hz bis 1 kHz		$0,23 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2,3$ mV		
> 100 V bis 1000 V	> 1 kHz bis 20 kHz	$0,23 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2,3$ mV		
	> 20 kHz bis 50 kHz	$0,41 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2,3$ mV		
	> 50 kHz bis 100 kHz	$1,4 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2,3$ mV		
	50 Hz bis 1 kHz	$0,46 \cdot 10^{-3} \cdot U + 16$ mV		

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium – Standort Steinfurt

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
Wechselspannung Messgeräte, Quellen	1 mV bis 1100 V	10 Hz bis 1 MHz	5 µV bis 81 mV	U = Messwert
	1 mV bis 2,2 mV	10 Hz bis 20 Hz	$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 4,5 \mu\text{V}$	
		> 20 Hz bis 40 Hz	$0,19 \cdot 10^{-3} \cdot U + 4,5 \mu\text{V}$	
		> 40 Hz bis 20 kHz	$95 \cdot 10^{-6} \cdot U + 4,5 \mu\text{V}$	
		> 20 kHz bis 50 kHz	$0,33 \cdot 10^{-3} \cdot U + 4,5 \mu\text{V}$	
		> 50 kHz bis 100 kHz	$0,75 \cdot 10^{-3} \cdot U + 7 \mu\text{V}$	
		> 100 kHz bis 300 kHz	$1 \cdot 10^{-3} \cdot U + 13 \mu\text{V}$	
		> 300 kHz bis 500 kHz	$1,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 25 \mu\text{V}$	
		> 500 kHz bis 1 MHz	$3,1 \cdot 10^{-3} \cdot U + 25 \mu\text{V}$	
	> 2,2 mV bis 22 mV	10 Hz bis 20 Hz	$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 5 \mu\text{V}$	
		> 20 Hz bis 40 Hz	$0,19 \cdot 10^{-3} \cdot U + 5 \mu\text{V}$	
		> 40 Hz bis 20 kHz	$95 \cdot 10^{-6} \cdot U + 5 \mu\text{V}$	
		> 20 kHz bis 50 kHz	$0,33 \cdot 10^{-3} \cdot U + 5 \mu\text{V}$	
		> 50 kHz bis 100 kHz	$0,75 \cdot 10^{-3} \cdot U + 7 \mu\text{V}$	
		> 100 kHz bis 300 kHz	$1 \cdot 10^{-3} \cdot U + 12 \mu\text{V}$	
		> 300 kHz bis 500 kHz	$1,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 25 \mu\text{V}$	
		> 500 kHz bis 1 MHz	$3,1 \cdot 10^{-3} \cdot U + 25 \mu\text{V}$	
	> 22 mV bis 220 mV	10 Hz bis 20 Hz	$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 13 \mu\text{V}$	
		> 20 Hz bis 40 Hz	$0,19 \cdot 10^{-3} \cdot U + 8 \mu\text{V}$	
		> 40 Hz bis 20 kHz	$95 \cdot 10^{-6} \cdot U + 8 \mu\text{V}$	
		> 20 kHz bis 50 kHz	$0,28 \cdot 10^{-3} \cdot U + 8 \mu\text{V}$	
		> 50 kHz bis 100 kHz	$0,75 \cdot 10^{-3} \cdot U + 25 \mu\text{V}$	
		> 100 kHz bis 300 kHz	$1 \cdot 10^{-3} \cdot U + 25 \mu\text{V}$	
		> 300 kHz bis 500 kHz	$1,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 35 \mu\text{V}$	
		> 500 kHz bis 1 MHz	$3,1 \cdot 10^{-3} \cdot U + 80 \mu\text{V}$	
	> 220 mV bis 2,2 V	10 Hz bis 20 Hz	$0,45 \cdot 10^{-3} \cdot U + 80 \mu\text{V}$	
		> 20 Hz bis 40 Hz	$0,14 \cdot 10^{-3} \cdot U + 25 \mu\text{V}$	
		> 40 Hz bis 20 kHz	$65 \cdot 10^{-6} \cdot U + 6 \mu\text{V}$	
		> 20 kHz bis 50 kHz	$0,11 \cdot 10^{-3} \cdot U + 16 \mu\text{V}$	
		> 50 kHz bis 100 kHz	$0,21 \cdot 10^{-3} \cdot U + 70 \mu\text{V}$	
		> 100 kHz bis 300 kHz	$0,39 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,13 \text{ mV}$	
		> 300 kHz bis 500 kHz	$0,95 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,35 \text{ mV}$	
> 500 kHz bis 1 MHz		$1,9 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,85 \text{ mV}$		

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium – Standort Steinfurt

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
Wechselspannung Messgeräte, Quellen	> 2,2 V bis 22 V	10 Hz bis 20 Hz	$0,45 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,8 \text{ mV}$	$U = \text{Messwert}$
		> 20 Hz bis 40 Hz	$0,14 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,25 \text{ mV}$	
		> 40 Hz bis 20 kHz	$65 \cdot 10^{-6} \cdot U + 60 \mu\text{V}$	
		> 20 kHz bis 50 kHz	$0,11 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,16 \text{ mV}$	
		> 50 kHz bis 100 kHz	$0,21 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,35 \text{ mV}$	
		> 100 kHz bis 300 kHz	$0,45 \cdot 10^{-3} \cdot U + 1,5 \text{ mV}$	
		> 300 kHz bis 500 kHz	$1,2 \cdot 10^{-3} \cdot U + 4,3 \text{ mV}$	
		> 500 kHz bis 1 MHz	$2,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 8,5 \text{ mV}$	
	> 22 V bis 220 V	10 Hz bis 20 Hz	$0,45 \cdot 10^{-3} \cdot U + 8 \text{ mV}$	
		> 20 Hz bis 40 Hz	$0,14 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2,5 \text{ mV}$	
		> 40 Hz bis 20 kHz	$70 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,8 \text{ mV}$	
		> 20 kHz bis 50 kHz	$0,19 \cdot 10^{-3} \cdot U + 3,5 \text{ mV}$	
		> 50 kHz bis 100 kHz	$0,45 \cdot 10^{-3} \cdot U + 8 \text{ mV}$	
	> 220 V bis 1100 V	15 Hz bis 50 Hz	$0,36 \cdot 10^{-3} \cdot U + 16 \text{ mV}$	
> 50 Hz bis 1 kHz		$70 \cdot 10^{-6} \cdot U + 3,5 \text{ mV}$		
1 mV bis 220 V	1 Hz bis 10 kHz Rechteckspannung	$0,38 \mu\text{V}$ bis $3,2 \text{ mV}$ Siehe Matrix SM.1		
Quellen	1100 V bis 10 kV	45 Hz bis 55 Hz	$0,46 \cdot 10^{-3} \cdot U$	$U = \text{Messwert}$

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium – Standort Steinfurt

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
Gleichstromstärke Messgeräte, Quellen	0 mA bis 220 µA		$40 \cdot 10^{-6} \cdot I + 8 \text{ nA}$	I = Messwert
	> 220 µA bis 2,2 mA		$40 \cdot 10^{-6} \cdot I + 8 \text{ nA}$	
	> 2,2 mA bis 22 mA		$40 \cdot 10^{-6} \cdot I + 80 \text{ nA}$	
	> 22 mA bis 100 mA		$50 \cdot 10^{-6} \cdot I + 0,8 \text{ µA}$	
	> 100 mA bis 220 mA		$50 \cdot 10^{-6} \cdot I + 200 \cdot 10^{-6} \cdot I^2 + 0,8 \text{ µA}$	
	> 220 mA bis 1 A		$65 \cdot 10^{-6} \cdot I + 25 \text{ µA}$	
	> 1 A bis 2,2 A		$65 \cdot 10^{-6} \cdot I + 10 \cdot 10^{-6} \cdot I^2 + 25 \text{ µA}$	
	> 2,2 A bis 3 A		$0,38 \cdot 10^{-3} \cdot I + 40 \text{ µA}$	
	> 3 A bis 10,1 A		$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,5 \text{ mA}$	
	> 10,1 A bis 20,5 A		$1 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,75 \text{ mA}$	
	0 pA bis 1 pA		1 pA	
	> 1 pA bis 100 nA		$35 \cdot 10^{-6} \cdot I + 46 \text{ pA}$	
	> 100 nA bis 1 µA		$23 \cdot 10^{-6} \cdot I + 46 \text{ pA}$	
	> 1 µA bis 10 µA		$23 \cdot 10^{-6} \cdot I + 0,12 \text{ nA}$	
	> 10 µA bis 100 µA		$23 \cdot 10^{-6} \cdot I + 0,92 \text{ nA}$	
	> 100 µA bis 1 mA		$23 \cdot 10^{-6} \cdot I + 6 \text{ nA}$	
	> 1 mA bis 10 mA		$23 \cdot 10^{-6} \cdot I + 58 \text{ nA}$	
	> 10 mA bis 100 mA		$41 \cdot 10^{-6} \cdot I + 580 \text{ nA}$	
	> 100 mA bis 1 A		$0,13 \cdot 10^{-3} \cdot I + 12 \text{ µA}$	
	1 A bis 400 A		$0,21 \cdot 10^{-3} \cdot I$	
Gleichstromstärke Stromzangen und Stromzangenwandler	1 mA bis 1100 A	1 bis N Wicklungen	$3 \cdot 10^{-3} \cdot I$	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium – Standort Steinfurt

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
Wechselstromstärke Messgeräte, Quellen	10 µA bis 20,5 A	10 Hz bis 10 kHz	25 nA bis 0,62 A	l = Messwert
	0,01 mA bis 0,22 mA	10 Hz bis 40 Hz	$0,6 \cdot 10^{-3} \cdot l + 25 \text{ nA}$	
		> 40 Hz bis 1 kHz	$0,12 \cdot 10^{-3} \cdot l + 16 \text{ nA}$	
		> 1 kHz bis 5 kHz	$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot l + 40 \text{ nA}$	
		> 5 kHz bis 10 kHz	$1,4 \cdot 10^{-3} \cdot l + 80 \text{ nA}$	
	> 0,22 mA bis 2,2 mA	10 Hz bis 40 Hz	$0,6 \cdot 10^{-3} \cdot l + 40 \text{ nA}$	
		> 40 Hz bis 1 kHz	$0,12 \cdot 10^{-4} \cdot l + 35 \text{ nA}$	
		> 1 kHz bis 5 kHz	$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot l + 0,4 \text{ µA}$	
		> 5 kHz bis 10 kHz	$1,4 \cdot 10^{-3} \cdot l + 0,8 \text{ µA}$	
	> 2,2 mA bis 22 mA	10 Hz bis 40 Hz	$0,6 \cdot 10^{-3} \cdot l + 0,4 \text{ µA}$	
		> 40 Hz bis 1 kHz	$0,12 \cdot 10^{-3} \cdot l + 0,35 \text{ µA}$	
		> 1 kHz bis 5 kHz	$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot l + 4 \text{ µA}$	
		> 5 kHz bis 10 kHz	$1,4 \cdot 10^{-3} \cdot l + 8 \text{ µA}$	
	> 22 mA bis 220 mA	10 Hz bis 40 Hz	$0,6 \cdot 10^{-3} \cdot l + 4 \text{ µA}$	
		> 40 Hz bis 1 kHz	$0,12 \cdot 10^{-3} \cdot l + 3,5 \text{ µA}$	
		> 1 kHz bis 5 kHz	$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot l + 40 \text{ µA}$	
		> 5 kHz bis 10 kHz	$1,4 \cdot 10^{-3} \cdot l + 80 \text{ µA}$	
	> 220 mA bis 2,2 A	20 Hz bis 1 kHz	$0,55 \cdot 10^{-3} \cdot l + 35 \text{ µA}$	
		> 1 kHz bis 5 kHz	$0,65 \cdot 10^{-3} \cdot l + 80 \text{ µA}$	
		> 5 kHz bis 10 kHz	$0,75 \cdot 10^{-3} \cdot l + 0,16 \text{ mA}$	
> 2,2 A bis 3 A	10 Hz bis 45 Hz	$1,8 \cdot 10^{-3} \cdot l + 0,1 \text{ mA}$		
	> 45 Hz bis 1 kHz	$0,6 \cdot 10^{-3} \cdot l + 0,1 \text{ mA}$		
> 3 A bis 11 A	45 Hz bis 100 Hz	$0,6 \cdot 10^{-3} \cdot l + 2 \text{ mA}$		
	> 100 Hz bis 1 kHz	$1,0 \cdot 10^{-3} \cdot l + 2 \text{ mA}$		
> 11 A bis 20,5 A	45 Hz bis 100 Hz	$1,2 \cdot 10^{-3} \cdot l + 5 \text{ mA}$		
	> 100 Hz bis 1 kHz	$1,5 \cdot 10^{-3} \cdot l + 5 \text{ mA}$		

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium – Standort Steinfurt

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
Wechselstromstärke Quellen	5 µA bis 1 A	20 Hz bis 5 kHz	35 nA bis 13 mA	I = Messwert
	5 µA bis 100 µA	20 Hz bis 45 Hz	$1,7 \cdot 10^{-3} \cdot I + 35 \text{ nA}$	
		> 45 Hz bis 1 kHz	$0,76 \cdot 10^{-3} \cdot I + 34 \text{ nA}$	
	> 100 µA bis 1 mA	20 Hz bis 45 Hz	$1,7 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,23 \text{ µA}$	
		> 45 Hz bis 100 Hz	$0,71 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,23 \text{ µA}$	
		> 100 Hz bis 5 kHz	$0,73 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,2 \text{ µA}$	
	> 1 mA bis 10 mA	20 Hz bis 45 Hz	$1,7 \cdot 10^{-3} \cdot I + 2,3 \text{ µA}$	
		> 45 Hz bis 100 Hz	$0,71 \cdot 10^{-3} \cdot I + 2,3 \text{ µA}$	
		> 100 Hz bis 5 kHz	$0,73 \cdot 10^{-3} \cdot I + 2 \text{ µA}$	
	> 10 mA bis 100 mA	20 Hz bis 45 Hz	$1,7 \cdot 10^{-3} \cdot I + 23 \text{ µA}$	
		> 45 Hz bis 100 Hz	$0,71 \cdot 10^{-3} \cdot I + 23 \text{ µA}$	
		> 100 Hz bis 5 kHz	$0,73 \cdot 10^{-3} \cdot I + 20 \text{ µA}$	
	> 100 mA bis 1 A	20 Hz bis 45 Hz	$1,8 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,23 \text{ mA}$	
		> 45 Hz bis 100 Hz	$0,83 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,33 \text{ mA}$	
		> 100 Hz bis 5 kHz	$1,6 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,21 \text{ mA}$	
Wechselstromstärke Quellen, Messgeräte	10 mA bis 500 A		3 µA bis 0,2 A	I = Messwert
	10 mA bis 1 A	40 Hz bis 1 kHz	$0,32 \cdot 10^{-3} \cdot I$	
	> 1 A bis 100 A		$0,69 \cdot 10^{-3} \cdot I$	
	> 100 A bis 450 A		$0,9 \cdot 10^{-3} \cdot I$	
Stromzangen und Stromzangenwandler	1 mA bis 1100 A	1 bis N Wicklungen 10 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 10 kHz/N	$4 \cdot 10^{-3} \cdot I$	I = Messwert
Ersatzableitstromstärke	0,2 µA bis 200 mA	an R_N bis 1 GΩ DC bis 60 Hz	$17 \cdot 10^{-6} \cdot I$ bis $5,8 \cdot 10^{-3} \cdot I$ Siehe Matrix SM.2	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium – Standort Steinfurt

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen	
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit		
Gleichstromwiderstand Festwerte	0 Ω	2-Draht Kurzschluss	0,5 mΩ	R = Messwert	
		4-Draht-Kurzschluss	0,35 μΩ		
	100 μΩ 1 mΩ 10 mΩ 100 mΩ			0,45 · 10 ⁻³ · R	Zwischenwerte erhöhen die Messunsicherheit
				0,17 · 10 ⁻³ · R	
				0,17 · 10 ⁻³ · R	
				0,10 · 10 ⁻³ · R	
1 Ω; 10 Ω; 100 Ω; 1 kΩ; 10 kΩ; 100 kΩ; 1 MΩ; 10 MΩ; 100 MΩ;			40 · 10 ⁻⁶ · R		
			23 · 10 ⁻⁶ · R		
			14 · 10 ⁻⁶ · R		
			10 · 10 ⁻⁶ · R		
			9,5 · 10 ⁻⁶ · R		
			11 · 10 ⁻⁶ · R		
			15 · 10 ⁻⁶ · R		
1 Ω; 10 Ω; 100 Ω; 1 kΩ; 10 kΩ; 100 kΩ; 1 MΩ; 10 MΩ; 100 MΩ; 1 GΩ			76 · 10 ⁻⁶ · R		
			20 · 10 ⁻⁶ · R		
			17 · 10 ⁻⁶ · R		
			10 · 10 ⁻⁶ · R		
			10 · 10 ⁻⁶ · R		
			13 · 10 ⁻⁶ · R		
			19 · 10 ⁻⁶ · R		
Messgeräte	0 bis < 11 Ω 11 Ω bis < 110 Ω 110 Ω bis < 110 kΩ 110 kΩ bis < 1,1 MΩ 1,1 MΩ bis < 3,3 MΩ 3,3 MΩ bis < 11 MΩ 11 MΩ bis < 33 MΩ 33 MΩ bis < 110 MΩ 110 MΩ bis < 330 MΩ 330 MΩ bis < 1,1 GΩ		40 · 10 ⁻⁶ · R		
			35 · 10 ⁻⁶ · R		
			28 · 10 ⁻⁶ · R		
			32 · 10 ⁻⁶ · R		
			60 · 10 ⁻⁶ · R		
			0,13 · 10 ⁻³ · R		
			0,25 · 10 ⁻³ · R		
			0,5 · 10 ⁻³ · R		
			3 · 10 ⁻³ · R		
			15 · 10 ⁻³ · R		
Wechselstromwiderstand (Betrag der Impedanz)	500 μΩ bis 45 kΩ	10 Hz bis 10 kHz	$\sqrt{U_1^2 + U_U^2} \cdot R$	R = Messwert U ₁ ist die relative Unsicherheit der Kalibrierstromstärke U _U ist die relative Unsicherheit der gemessenen Spannung am Widerstand	
			0,17 · 10 ⁻³ · R bis 1,7 · 10 ⁻³ · R Siehe Matrix SM.3		

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium – Standort Steinfurt

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
Induktivität Festwerte	0 µH	2-Draht-Kurzschluss	0,03 µH	L = Messwert Betrag der Impedanz 50 mΩ ≤ Z ≤ 11 kΩ
	100 µH	100 Hz	0,54 · 10 ⁻³ · L	
		1 kHz	0,28 · 10 ⁻³ · L	
		10 kHz	0,29 · 10 ⁻³ · L	
	1 mH	100 Hz	0,14 · 10 ⁻³ · L	
		1 kHz	0,14 · 10 ⁻³ · L	
		10 kHz	0,24 · 10 ⁻³ · L	
10 mH	100 Hz; 1 kHz; 10 kHz	0,13 · 10 ⁻³ · L 0,16 · 10 ⁻³ · L		
100 mH	100 Hz; 1 kHz 10 kHz	0,13 · 10 ⁻³ · L 0,28 · 10 ⁻³ · L		
1 H	100 Hz, 1 kHz	0,20 · 10 ⁻³ · L		
Kapazität Festwerte	0 pF		0,2 pF	Leerlauf
	1 pF	1 kHz	0,63 · 10 ⁻³ · C	C = Messwert Betrag der Impedanz 1 Ω ≤ Z ≤ 110 MΩ
		10 kHz	0,31 · 10 ⁻³ · C	
	10 pF	1 kHz	42 · 10 ⁻⁶ · C	
		10 kHz;	53 · 10 ⁻⁶ · C	
		100 kHz	88 · 10 ⁻⁶ · C	
		1 MHz	0,24 · 10 ⁻³ · C	
	100 pF	1 kHz	39 · 10 ⁻⁶ · C	
	1 nF	1 kHz	71 · 10 ⁻⁶ · C	
100 kHz		0,13 · 10 ⁻³ · C		
10 nF	100 Hz	0,49 · 10 ⁻³ · C		
	1 kHz	0,21 · 10 ⁻³ · C		
	10 kHz	0,23 · 10 ⁻³ · C		
100 nF	100 Hz;	0,21 · 10 ⁻³ · C		
	1 kHz;	0,20 · 10 ⁻³ · C		
	10 kHz	0,17 · 10 ⁻³ · C		
1 µF	100 Hz; 1 kHz	0,29 · 10 ⁻³ · C		
	10 kHz	0,13 · 10 ⁻³ · C 0,29 · 10 ⁻³ · C		

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium – Standort Steinfurt

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
Gleichstromleistung Messgeräte	0 W bis 21 kW	0 mV bis 1020 V 0 µA bis 20,5 A	$\sqrt{W_U^2 + W_I^2} \cdot P$ $0,21 \cdot 10^{-3} \cdot P$ bis $0,70 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$P =$ Messwert
	bei Zangenabgriff	0 W bis 300 kW	0 V bis 330 V 0 mA bis 1000 A	
Wechselstromwirkleistung Messgeräte	0,11 mW bis 21 kW	$PF = 1$; 45 Hz bis 65 Hz 33 mV bis 1020 V 3,3 mA bis 20 A	$0,7 \cdot 10^{-3} \cdot P$ bis $1,4 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$P =$ Messwert $PF =$ Leistungsfaktor (kapazitiv oder induktiv)
	15 W; 60 W; 100 W; 400 W; 500 W; 1 kW; 2 kW; 4 kW	$PF = 1$; 45 Hz bis 65 Hz 50 V; 200 V 0,3 A; 2 A; 10 A; 20 A	$0,16 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	1,5 W; 6 W	30 mA;	$0,26 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	2,3 W bis 20,6 kW	45 Hz bis 65 Hz; $PF = 1$ 23 V bis 1020 V 30 mA bis 20,5 A	$0,32 \cdot 10^{-3} \cdot P$ bis $0,48 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	220 W	45 Hz bis 65 Hz 220 V; 1 A $PF = 1$	$0,16 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	198 W	$PF = 0,9$	$0,18 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	110 W	$PF = 0,5$	$0,29 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	22 W	$PF = 0,1$	$1,4 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	11 W	$PF = 0,05$	$2,7 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	10 W bis 1 kW	33 V bis 330 V 330 mA bis < 3 A 45 Hz bis 65 Hz $0,05 \leq PF < 1$ Induktiv, kapazitiv	0,22 W	
bei Zangenabgriff	0,5 W bis 218 kW	33 V bis 330 V 10 mA bis 660 A 45 Hz bis 65 Hz $0,05 \leq PF \leq 1$ 1 bis 60 Wicklungen	$\sqrt{W_{in}^2 + W_{DUT}^2} \cdot P$ jedoch nicht kleiner als $0,4 \cdot 10^{-3} \cdot P$	W_{in} ist die relative Unsicherheit der Wirkleistung der Einfachwicklung. Die relative Unsicherheit des Messobjekts W_{DUT} im Messkreis und im Strefeld des stromdurchflossenen Leiters ist zu berücksichtigen.
Leistungsfaktor	0 bis 0,4	33 V bis 330 V 330 mA bis 2,2 A 45 Hz bis 65 Hz	$0,15 \cdot 10^{-3}$	
	> 0,4 bis < 1		$-60 \cdot 10^{-6} \cdot P + 0,16 \cdot 10^{-3}$	
	1		$89 \cdot 10^{-6}$	
Wechselstrom- blindleistung Messgeräte	0 var bis 1 kvar	45 Hz bis 65 Hz	$U_p \cdot \text{var}/W$	U_p ist die Unsicherheit der Wirkleistung

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium – Standort Steinfurt

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
Frequenz f Messung und Synthese	0,01 Hz bis 18 GHz		$0,5 \cdot 10^{-9} \cdot f + U_{Tr}$	U_{Tr} : Triggerunsicherheit
Zeitintervall Δt	0 ns bis 0,7 ms 2 ns bis 100 s 1 s bis 100 h		1,2 ns $1,5 \cdot 10^{-6} \cdot \Delta t + 50 \text{ ps}$ $14 \cdot 10^{-6} \cdot \Delta t + U_{Tr}$	
Drehzahl	$0,02 \text{ s}^{-1}$ bis 18000 s^{-1}		$3,7 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
Oszilloskop Vertikal	0 V bis 5 V 5 V bis 130 V	DC bis 10 kHz	$1,1 \cdot 10^{-3} \cdot U + 66 \text{ } \mu\text{V}$ $1,2 \cdot 10^{-3} \cdot U + 44 \text{ } \mu\text{V}$	U : Messwert
Oszilloskop Horizontal	1 ns bis < 100 ns 100 ns bis 20 ms > 20 ms bis 5 s		$0,6 \cdot 10^{-6} \cdot T + 60 \text{ fs}$ $3,1 \cdot 10^{-6} \cdot T + 11 \text{ fs}$ $1,2 \cdot 10^{-3} \cdot T^2 + 29 \cdot 10^{-6} \cdot T$	T = Messwert
Oszilloskope Bandbreite f (Frequenzgang)	50 kHz > 50 kHz bis 100 MHz > 100 MHz bis 300 MHz > 300 MHz bis 600 MHz > 600 MHz bis 1,1 GHz > 1,1 GHz bis 2 GHz > 2 GHz bis 4 GHz		$3,3 \cdot 10^{-2} \cdot f$ $2,5 \cdot 10^{-2} \cdot f$ $3,1 \cdot 10^{-2} \cdot f$ $5,5 \cdot 10^{-2} \cdot f$ $6,5 \cdot 10^{-2} \cdot f$ $6,8 \cdot 10^{-2} \cdot f$ $9,5 \cdot 10^{-2} \cdot f$	f = Messwert
Frequenz f Zeitbasis	10 MHz		$0,2 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
Anstiegszeit Oszilloskope	50 ps bis 1 ms 1 ns bis 1 ms	0,05 V bis 1,2 V 0,1 bis 3 V	$4 \text{ ps} + 5,7 \cdot 10^{-3} \cdot T$ $2,5 \text{ ps} + 5,8 \cdot 10^{-3} \cdot T$	
Anstiegszeit Generatoren, Pulse	0,5 ns bis < 2,5 ns 2,5 ns bis 5 ms		$28 \text{ ps} + 14 \cdot 10^{-3} \cdot T$ $13 \text{ ps} + 28 \cdot 10^{-3} \cdot T$	
HF-Leistung Ausgangsleistung und Kalibrierungsfaktor von HF-Quellen	10 μW bis 80 mW	DC bis 50 MHz 50 MHz bis 4 GHz 4 GHz bis 12 GHz 12 GHz bis 18 GHz	$9,5 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $14 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $22 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $36 \cdot 10^{-3} \cdot P$	N-Konnektor, 50 Ohm $ \Gamma_G \leq 0,035$ $f \leq 4 \text{ GHz}$ $ \Gamma_G \leq 0,056$ $f \leq 12 \text{ GHz}$ $ \Gamma_G \leq 0,075$ $f \leq 18 \text{ GHz}$ andere Konnektoren und Reflexionsfaktoren erhöhen die Messunsicherheit
HF-Spannung U_{HF} Quellen mit HF- Spannungsanzeige bezüglich 50 Ω	22 mV bis 2 V	DC bis 18 MHz	$W(U_{HF}) = \frac{W(P)}{2}$	$W(P)$ ist die relative Unsicherheit der gemessenen Leistung an $Z_0 = 50 \text{ } \Omega$

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium – Standort Steinfurt

Matrix SM.1 Rechteckspannung

Rechteckspannung [V] \ Frequenz [Hz]	0,001	0,01	0,1	0,1	0,5	1	5	10	50	100
10	3,8E-07	512,2E-9	2,44E-06	2,37E-06	1,12E-05	2,2E-05	110,4E-6	250,0E-6	1,2E-3	2,3E-3
100	7,4E-07	814,6E-9	2,52E-06	2,46E-06	1,12E-05	2,2E-05	110,4E-6	250,0E-6	1,2E-3	2,3E-3
1000	6,4E-06	6,4E-6	6,99E-06	6,97E-06	1,34E-05	2,4E-05	111,6E-6	251,5E-6	1,2E-3	2,3E-3
10000	6,3E-05	63,7E-6	6,56E-05	6,56E-05	7,47E-05	8,7E-05	200,5E-6	369,5E-6	1,6E-3	3,2E-3

Matrix SM.2 Ersatzableitstromstärke

Normalwiderstand R_N	1 k Ω	10 k Ω	100 k Ω	1 M Ω	10 M Ω	100 M Ω	1 G Ω							
Nominalspannung	Stromstärke erweiterte Messunsicherheit U in μ A/A						Stromstärke U in mA/A							
60 V	60 mA	12	6 mA	12	600 μ A	12	60 μ A	20	6 μ A	71	600 nA	0,6	60 nA	5,8
110 V	110 mA		11 mA		1,1 mA		110 μ A		11 μ A		1,1 μ A		110 nA	
230 V	230 mA		23 mA		2,3 mA		230 μ A		23 μ A		2,3 μ A		230 nA	
400 V	400 mA		40 mA		4 mA		400 μ A		40 μ A		4,0 μ A		400 nA	

Matrix SM.3 Wechselstromwiderstand

Spannung [V] \ Stromstärke [A]	0,001 V	0,010 V	0,010 V	0,100 V	0,100 V	1,000 V	1,000 V	10,000 V	10,000 V	100,000 V
$2,2 \cdot 10^{-3}$ A	1,57E-03	4,66E-04	4,66E-04	3,00E-04	3,00E-04	2,98E-04	2,98E-04	3,00E-04	3,00E-04	3,78E-04
$22 \cdot 10^{-3}$ A	1,55E-03	3,97E-04	3,97E-04	1,75E-04	1,75E-04	1,72E-04	1,72E-04	1,75E-04	1,75E-04	2,89E-04
0,22 A	1,55E-03	3,97E-04	3,97E-04	1,75E-04	1,75E-04	1,72E-04	1,72E-04	1,75E-04	1,75E-04	2,89E-04
2,2 A	1,64E-03	6,78E-04	6,78E-04	5,76E-04	5,76E-04	5,76E-04	5,76E-04	5,76E-04	5,76E-04	6,21E-04

Dimensionelle Messgrößen

Permanentes Laboratorium-Standort Steinfurt

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Länge Messschieber für Außen-, Innen- und Tiefenmaße *	0 mm bis 500 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 9.1:2006	$20 \mu\text{m} + 15 \cdot 10^{-6} \cdot l$	/: Messwert
Bügelmessschrauben *	0 mm bis 300 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 10.1:2001	$2 \mu\text{m} + 6 \cdot 10^{-6} \cdot l$	

Elektrische Messgrößen

Permanentes Laboratorium – Standort Wien

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Gleichspannung Quellen	0 V		120 nV	Kurzschlussbrücke
	0 V bis 0,1 V		$4 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,36 \mu\text{V}$	U = Messwert
	> 0,1 V bis 1 V		$3,7 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,35 \mu\text{V}$	
	> 1 V bis 10 V		$3,2 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,56 \mu\text{V}$	
	> 10 V bis 100 V		$5,3 \cdot 10^{-6} \cdot U + 34 \mu\text{V}$	
	> 100 V bis 500 V		$9,6 \cdot 10^{-6} \cdot U - 0,34 \text{ mV}$	
	> 500 V bis 1050 V		$30 \cdot 10^{-6} \cdot U - 10 \text{ mV}$	
	1050 V bis 10 kV		$0,17 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
Gleichspannung Messgeräte	0 V bis 220 mV		$6 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,6 \mu\text{V}$	U = Messwert
	> 220 mV bis 2,2 V		$5 \cdot 10^{-6} \cdot U + 1 \mu\text{V}$	
	> 2,2 V bis 11 V		$4 \cdot 10^{-6} \cdot U + 3,5 \mu\text{V}$	
	> 11 V bis 22 V		$4 \cdot 10^{-6} \cdot U + 6,5 \mu\text{V}$	
	> 22 V bis 220 V		$5 \cdot 10^{-6} \cdot U + 80 \mu\text{V}$	
	> 220 V bis 1050 V		$7 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,5 \text{ mV}$	
	0 V bis 0,1 V		$4 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,36 \mu\text{V}$	
	> 0,1 V bis 1 V		$3,7 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,35 \mu\text{V}$	
	> 1 V bis 10 V		$3,2 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,56 \mu\text{V}$	
	> 10 V bis 100 V		$5,3 \cdot 10^{-6} \cdot U + 34 \mu\text{V}$	
	> 100 V bis 500 V		$9,6 \cdot 10^{-6} \cdot U - 0,34 \text{ mV}$	
	> 500 V bis 1050 V		$30 \cdot 10^{-6} \cdot U - 10 \text{ mV}$	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium – Standort Wien

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
Wechselspannung Quellen, Messgeräte	2 mV bis 1000 V	10 Hz bis 1 MHz	4,1 μ V bis 0,48 V	U = Messwert
	2 mV bis 10 mV	10 Hz bis 40 Hz	$0,36 \cdot 10^{-3} \cdot U + 3,4 \mu$ V	
		> 40 Hz bis 1 kHz	$0,24 \cdot 10^{-3} \cdot U + 1,3 \mu$ V	
		> 1 kHz bis 20 kHz	$0,36 \cdot 10^{-3} \cdot U + 1,3 \mu$ V	
		> 20 kHz bis 50 kHz	$1,2 \cdot 10^{-3} \cdot U + 1,3 \mu$ V	
		> 50 kHz bis 100 kHz	$5,8 \cdot 10^{-3} \cdot U + 1,3 \mu$ V	
		> 100 kHz bis 300 kHz	$46 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2,3 \mu$ V	
	> 10 mV bis 100 mV	10 Hz bis 40 Hz	$86 \cdot 10^{-6} \cdot U + 4,6 \mu$ V	
		> 40 Hz bis 1 kHz	$87 \cdot 10^{-6} \cdot U + 2,3 \mu$ V	
		> 1 kHz bis 20 kHz	$0,17 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2,3 \mu$ V	
		> 20 kHz bis 50 kHz	$0,35 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2,3 \mu$ V	
		> 50 kHz bis 100 kHz	$0,93 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2,3 \mu$ V	
		> 100 kHz bis 300 kHz	$3,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 12 \mu$ V	
	> 100 mV bis 1 V	10 Hz bis 40 Hz	$83 \cdot 10^{-6} \cdot U + 46 \mu$ V	
		> 40 Hz bis 1 kHz	$82 \cdot 10^{-6} \cdot U + 23 \mu$ V	
		> 1 kHz bis 20 kHz	$0,16 \cdot 10^{-3} \cdot U + 23 \mu$ V	
		> 20 kHz bis 50 kHz	$0,35 \cdot 10^{-3} \cdot U + 23 \mu$ V	
		> 50 kHz bis 100 kHz	$0,92 \cdot 10^{-3} \cdot U + 23 \mu$ V	
		> 100 kHz bis 300 kHz	$3,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,12$ mV	
	> 1 V bis 10 V	10 Hz bis 40 Hz	$85 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,46$ mV	
		> 40 Hz bis 1 kHz	$87 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,23$ mV	
		> 1 kHz bis 20 kHz	$0,17 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,23$ mV	
		> 20 kHz bis 50 kHz	$0,35 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,23$ mV	
		> 50 kHz bis 100 kHz	$0,92 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,23$ mV	
		> 100 kHz bis 300 kHz	$3,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 1,2$ mV	
	> 10 V bis 100 V	> 300 kHz bis 1 MHz	$12 \cdot 10^{-3} \cdot U + 1,2$ mV	
		10 Hz bis 40 Hz	$0,23 \cdot 10^{-3} \cdot U + 4,6$ mV	
		> 40 Hz bis 1 kHz	$0,23 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2,3$ mV	
> 1 kHz bis 20 kHz		$0,23 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2,3$ mV		
> 20 kHz bis 50 kHz		$0,41 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2,3$ mV		
> 100 V bis 1000 V	50 Hz bis 1 kHz	$0,46 \cdot 10^{-3} \cdot U + 16$ mV		

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium – Standort Wien

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
Wechselspannung Messgeräte, Quellen	1 mV bis 1100 V	10 Hz bis 1 MHz	5 µV bis 81 mV	U = Messwert
	1 mV bis 2,2 mV	10 Hz bis 20 Hz	$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 4,5 \mu\text{V}$	
		> 20 Hz bis 40 Hz	$0,19 \cdot 10^{-3} \cdot U + 4,5 \mu\text{V}$	
		> 40 Hz bis 20 kHz	$95 \cdot 10^{-6} \cdot U + 4,5 \mu\text{V}$	
		> 20 kHz bis 50 kHz	$0,33 \cdot 10^{-3} \cdot U + 4,5 \mu\text{V}$	
		> 50 kHz bis 100 kHz	$0,75 \cdot 10^{-3} \cdot U + 7 \mu\text{V}$	
		> 100 kHz bis 300 kHz	$1 \cdot 10^{-3} \cdot U + 13 \mu\text{V}$	
		> 300 kHz bis 500 kHz	$1,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 25 \mu\text{V}$	
		> 500 kHz bis 1 MHz	$3,1 \cdot 10^{-3} \cdot U + 25 \mu\text{V}$	
	> 2,2 mV bis 22 mV	10 Hz bis 20 Hz	$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 5 \mu\text{V}$	
		> 20 Hz bis 40 Hz	$0,19 \cdot 10^{-3} \cdot U + 5 \mu\text{V}$	
		> 40 Hz bis 20 kHz	$95 \cdot 10^{-6} \cdot U + 5 \mu\text{V}$	
		> 20 kHz bis 50 kHz	$0,33 \cdot 10^{-3} \cdot U + 5 \mu\text{V}$	
		> 50 kHz bis 100 kHz	$0,75 \cdot 10^{-3} \cdot U + 7 \mu\text{V}$	
		> 100 kHz bis 300 kHz	$1 \cdot 10^{-3} \cdot U + 12 \mu\text{V}$	
		> 300 kHz bis 500 kHz	$1,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 25 \mu\text{V}$	
		> 500 kHz bis 1 MHz	$3,1 \cdot 10^{-3} \cdot U + 25 \mu\text{V}$	
	> 22 mV bis 220 mV	10 Hz bis 20 Hz	$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 13 \mu\text{V}$	
		> 20 Hz bis 40 Hz	$0,19 \cdot 10^{-3} \cdot U + 8 \mu\text{V}$	
		> 40 Hz bis 20 kHz	$95 \cdot 10^{-6} \cdot U + 8 \mu\text{V}$	
		> 20 kHz bis 50 kHz	$0,28 \cdot 10^{-3} \cdot U + 8 \mu\text{V}$	
		> 50 kHz bis 100 kHz	$0,75 \cdot 10^{-3} \cdot U + 25 \mu\text{V}$	
		> 100 kHz bis 300 kHz	$1 \cdot 10^{-3} \cdot U + 25 \mu\text{V}$	
		> 300 kHz bis 500 kHz	$1,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 35 \mu\text{V}$	
		> 500 kHz bis 1 MHz	$3,1 \cdot 10^{-3} \cdot U + 80 \mu\text{V}$	
	> 220 mV bis 2,2 V	10 Hz bis 20 Hz	$0,45 \cdot 10^{-3} \cdot U + 80 \mu\text{V}$	
		> 20 Hz bis 40 Hz	$0,14 \cdot 10^{-3} \cdot U + 25 \mu\text{V}$	
		> 40 Hz bis 20 kHz	$65 \cdot 10^{-6} \cdot U + 6 \mu\text{V}$	
		> 20 kHz bis 50 kHz	$0,11 \cdot 10^{-3} \cdot U + 16 \mu\text{V}$	
		> 50 kHz bis 100 kHz	$0,21 \cdot 10^{-3} \cdot U + 70 \mu\text{V}$	
		> 100 kHz bis 300 kHz	$0,39 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,13 \text{ mV}$	
		> 300 kHz bis 500 kHz	$0,95 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,35 \text{ mV}$	
> 500 kHz bis 1 MHz		$1,9 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,85 \text{ mV}$		

Permanentes Laboratorium – Standort Wien

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
Wechselspannung Messgeräte, Quellen	> 2,2 V bis 22 V	10 Hz bis 20 Hz	$0,45 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,8 \text{ mV}$	$U = \text{Messwert}$
		> 20 Hz bis 40 Hz	$0,14 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,25 \text{ mV}$	
		> 40 Hz bis 20 kHz	$65 \cdot 10^{-6} \cdot U + 60 \mu\text{V}$	
		> 20 kHz bis 50 kHz	$0,11 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,16 \text{ mV}$	
		> 50 kHz bis 100 kHz	$0,21 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,35 \text{ mV}$	
		> 100 kHz bis 300 kHz	$0,45 \cdot 10^{-3} \cdot U + 1,5 \text{ mV}$	
		> 300 kHz bis 500 kHz	$1,2 \cdot 10^{-3} \cdot U + 4,3 \text{ mV}$	
		> 500 kHz bis 1 MHz	$2,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 8,5 \text{ mV}$	
	> 22 V bis 220 V	10 Hz bis 20 Hz	$0,45 \cdot 10^{-3} \cdot U + 8 \text{ mV}$	
		> 20 Hz bis 40 Hz	$0,14 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2,5 \text{ mV}$	
		> 40 Hz bis 20 kHz	$70 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,8 \text{ mV}$	
		> 20 kHz bis 50 kHz	$0,19 \cdot 10^{-3} \cdot U + 3,5 \text{ mV}$	
		> 50 kHz bis 100 kHz	$0,45 \cdot 10^{-3} \cdot U + 8 \text{ mV}$	
	> 220 V bis 1100 V	15 Hz bis 50 Hz	$0,36 \cdot 10^{-3} \cdot U + 16 \text{ mV}$	
		> 50 Hz bis 1 kHz	$70 \cdot 10^{-6} \cdot U + 3,5 \text{ mV}$	
1 mV bis 220 V	1 Hz bis 10 kHz Rechteckspannung	0,38 μV bis 3,2 mV Siehe Matrix WM.1		
Quellen	1 kV bis 10 kV	45 Hz bis 55 Hz	$0,46 \cdot 10^{-3} \cdot U$	$U = \text{Messwert}$

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium – Standort Wien

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
Gleichstromstärke Messgeräte, Quellen	0 mA bis 220 µA		$40 \cdot 10^{-6} \cdot I + 8 \text{ nA}$	I = Messwert
	> 220 µA bis 2,2 mA		$40 \cdot 10^{-6} \cdot I + 8 \text{ nA}$	
	> 2,2 mA bis 22 mA		$40 \cdot 10^{-6} \cdot I + 80 \text{ nA}$	
	> 22 mA bis 100 mA		$50 \cdot 10^{-6} \cdot I + 0,8 \text{ µA}$	
	> 100 mA bis 220 mA		$50 \cdot 10^{-6} \cdot I + 200 \cdot 10^{-6} \cdot I^2 + 0,8 \text{ µA}$	
	> 220 mA bis 1 A		$65 \cdot 10^{-6} \cdot I + 25 \text{ µA}$	
	> 1 A bis 2,2 A		$65 \cdot 10^{-6} \cdot I + 10 \cdot 10^{-6} \cdot I^2 + 25 \text{ µA}$	
	> 2,2 A bis 3 A		$0,38 \cdot 10^{-3} \cdot I + 40 \text{ µA}$	
	> 3 A bis 10,1 A		$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,5 \text{ mA}$	
	> 10,1 A bis 20,5 A		$1 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,75 \text{ mA}$	
	0 pA bis 1 pA		1 pA	
	> 1 pA bis 100 nA		$35 \cdot 10^{-6} \cdot I + 46 \text{ pA}$	
	> 100 nA bis 1 µA		$23 \cdot 10^{-6} \cdot I + 46 \text{ pA}$	
	> 1 µA bis 10 µA		$23 \cdot 10^{-6} \cdot I + 0,12 \text{ nA}$	
	> 10 µA bis 100 µA		$23 \cdot 10^{-6} \cdot I + 0,92 \text{ nA}$	
	> 100 µA bis 1 mA		$23 \cdot 10^{-6} \cdot I + 6 \text{ nA}$	
	> 1 mA bis 10 mA		$23 \cdot 10^{-6} \cdot I + 58 \text{ nA}$	
	> 10 mA bis 100 mA		$41 \cdot 10^{-6} \cdot I + 580 \text{ nA}$	
	> 100 mA bis 1 A		$0,13 \cdot 10^{-3} \cdot I + 12 \text{ µA}$	
	1 A bis 400 A		$0,21 \cdot 10^{-3} \cdot I$	
Gleichstromstärke Stromzangen und Stromzangenwandler	1 mA bis 1100 A	1 bis N Wicklungen	$3 \cdot 10^{-3} \cdot I$	

Permanentes Laboratorium – Standort Wien

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
Wechselstromstärke Messgeräte, Quellen	10 µA bis 20,5 A	10 Hz bis 10 kHz	25 nA bis 0,62 A	l = Messwert
	0,01 mA bis 0,22 mA	10 Hz bis 40 Hz	$0,6 \cdot 10^{-3} \cdot l + 25 \text{ nA}$	
		> 40 Hz bis 1 kHz	$0,12 \cdot 10^{-3} \cdot l + 16 \text{ nA}$	
		> 1 kHz bis 5 kHz	$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot l + 40 \text{ nA}$	
		> 5 kHz bis 10 kHz	$1,4 \cdot 10^{-3} \cdot l + 80 \text{ nA}$	
	> 0,22 mA bis 2,2 mA	10 Hz bis 40 Hz	$0,6 \cdot 10^{-3} \cdot l + 40 \text{ nA}$	
		> 40 Hz bis 1 kHz	$0,12 \cdot 10^{-4} \cdot l + 35 \text{ nA}$	
		> 1 kHz bis 5 kHz	$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot l + 0,4 \text{ µA}$	
		> 5 kHz bis 10 kHz	$1,4 \cdot 10^{-3} \cdot l + 0,8 \text{ µA}$	
	> 2,2 mA bis 22 mA	10 Hz bis 40 Hz	$0,6 \cdot 10^{-3} \cdot l + 0,4 \text{ µA}$	
		> 40 Hz bis 1 kHz	$0,12 \cdot 10^{-3} \cdot l + 0,35 \text{ µA}$	
		> 1 kHz bis 5 kHz	$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot l + 4 \text{ µA}$	
		> 5 kHz bis 10 kHz	$1,4 \cdot 10^{-3} \cdot l + 8 \text{ µA}$	
	> 22 mA bis 220 mA	10 Hz bis 40 Hz	$0,6 \cdot 10^{-3} \cdot l + 4 \text{ µA}$	
		> 40 Hz bis 1 kHz	$0,12 \cdot 10^{-3} \cdot l + 3,5 \text{ µA}$	
		> 1 kHz bis 5 kHz	$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot l + 40 \text{ µA}$	
		> 5 kHz bis 10 kHz	$1,4 \cdot 10^{-3} \cdot l + 80 \text{ µA}$	
	> 220 mA bis 2,2 A	20 Hz bis 1 kHz	$0,55 \cdot 10^{-3} \cdot l + 35 \text{ µA}$	
		> 1 kHz bis 5 kHz	$0,65 \cdot 10^{-3} \cdot l + 80 \text{ µA}$	
		> 5 kHz bis 10 kHz	$0,75 \cdot 10^{-3} \cdot l + 0,16 \text{ mA}$	
> 2,2 A bis 3 A	10 Hz bis 45 Hz	$1,8 \cdot 10^{-3} \cdot l + 0,1 \text{ mA}$		
	> 45 Hz bis 1 kHz	$0,6 \cdot 10^{-3} \cdot l + 0,1 \text{ mA}$		
> 3 A bis 11 A	45 Hz bis 100 Hz	$0,6 \cdot 10^{-3} \cdot l + 2 \text{ mA}$		
	> 100 Hz bis 1 kHz	$1,0 \cdot 10^{-3} \cdot l + 2 \text{ mA}$		
> 11 A bis 20,5 A	45 Hz bis 100 Hz	$1,2 \cdot 10^{-3} \cdot l + 5 \text{ mA}$		
	> 100 Hz bis 1 kHz	$1,5 \cdot 10^{-3} \cdot l + 5 \text{ mA}$		

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium – Standort Wien

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
Wechselstromstärke Quellen	5 μ A bis 1 A	20 Hz bis 5 kHz	35 nA bis 13 mA	I = Messwert
	5 μ A bis 100 μ A	20 Hz bis 45 Hz	$1,7 \cdot 10^{-3} \cdot I + 35$ nA	
		> 45 Hz bis 1 kHz	$0,76 \cdot 10^{-3} \cdot I + 34$ nA	
	> 100 μ A bis 1 mA	20 Hz bis 45 Hz	$1,7 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,23$ μ A	
		> 45 Hz bis 100 Hz	$0,71 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,23$ μ A	
		> 100 Hz bis 5 kHz	$0,73 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,2$ μ A	
	> 1 mA bis 10 mA	20 Hz bis 45 Hz	$1,7 \cdot 10^{-3} \cdot I + 2,3$ μ A	
		> 45 Hz bis 100 Hz	$0,71 \cdot 10^{-3} \cdot I + 2,3$ μ A	
		> 100 Hz bis 5 kHz	$0,73 \cdot 10^{-3} \cdot I + 2$ μ A	
	> 10 mA bis 100 mA	20 Hz bis 45 Hz	$1,7 \cdot 10^{-3} \cdot I + 23$ μ A	
		> 45 Hz bis 100 Hz	$0,71 \cdot 10^{-3} \cdot I + 23$ μ A	
		> 100 Hz bis 5 kHz	$0,73 \cdot 10^{-3} \cdot I + 20$ μ A	
	> 100 mA bis 1 A	20 Hz bis 45 Hz	$1,8 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,23$ mA	
		> 45 Hz bis 100 Hz	$0,83 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,33$ mA	
		> 100 Hz bis 5 kHz	$1,6 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,21$ mA	
Wechselstromstärke Quellen, Messgeräte	10 mA bis 500 A		3 μ A bis 0,2 A	I = Messwert
	10 mA bis 1 A	40 Hz bis 1 kHz	$0,32 \cdot 10^{-3} \cdot I$	
	> 1 A bis 100 A		$0,69 \cdot 10^{-3} \cdot I$	
	> 100 A bis 450 A		$0,9 \cdot 10^{-3} \cdot I$	
Stromzangen und Stromzangenwandler	1 mA bis 1100 A	1 bis N Wicklungen 10 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 10 kHz/N	$4 \cdot 10^{-3} \cdot I$	I = Messwert
Ersatzableitstromstärke	0,2 μ A bis 200 mA	an R_N bis 1 G Ω DC bis 60 Hz	$17 \cdot 10^{-6} \cdot I$ bis $5,8 \cdot 10^{-3} \cdot I$ Siehe Matrix WM.2	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium – Standort Wien

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Gleichstromwiderstand Festwerte	0 Ω	2-Draht Kurzschluss	0,5 mΩ	R = Messwert
		4-Draht-Kurzschluss	0,35 μΩ	
	100 μΩ 1 mΩ 10 mΩ 100 mΩ		0,45 · 10 ⁻³ · R 0,17 · 10 ⁻³ · R 0,17 · 10 ⁻³ · R 0,10 · 10 ⁻³ · R	Zwischenwerte erhöhen die Messunsicherheit
	1 Ω; 10 Ω; 100 Ω; 1 kΩ; 10 kΩ; 100 kΩ; 1 MΩ; 10 MΩ; 100 MΩ;		40 · 10 ⁻⁶ · R 23 · 10 ⁻⁶ · R 14 · 10 ⁻⁶ · R 10 · 10 ⁻⁶ · R 9,5 · 10 ⁻⁶ · R 11 · 10 ⁻⁶ · R 15 · 10 ⁻⁶ · R 31 · 10 ⁻⁶ · R 100 · 10 ⁻⁶ · R	
	1 Ω; 10 Ω; 100 Ω; 1 kΩ; 10 kΩ; 100 kΩ; 1 MΩ; 10 MΩ; 100 MΩ; 1 GΩ		76 · 10 ⁻⁶ · R 20 · 10 ⁻⁶ · R 17 · 10 ⁻⁶ · R 10 · 10 ⁻⁶ · R 10 · 10 ⁻⁶ · R 13 · 10 ⁻⁶ · R 19 · 10 ⁻⁶ · R 70 · 10 ⁻⁶ · R 0,59 · 10 ⁻³ · R 5,9 · 10 ⁻³ · R	
Messgeräte	0 bis < 11 Ω 11 Ω bis < 110 Ω 110 Ω bis < 110 kΩ 110 kΩ bis < 1,1 MΩ 1,1 MΩ bis < 3,3 MΩ 3,3 MΩ bis < 11 MΩ 11 MΩ bis < 33 MΩ 33 MΩ bis < 110 MΩ 110 MΩ bis < 330 MΩ 330 MΩ bis < 1,1 GΩ		40 · 10 ⁻⁶ · R 35 · 10 ⁻⁶ · R 28 · 10 ⁻⁶ · R 32 · 10 ⁻⁶ · R 60 · 10 ⁻⁶ · R 0,13 · 10 ⁻³ · R 0,25 · 10 ⁻³ · R 0,5 · 10 ⁻³ · R 3 · 10 ⁻³ · R 15 · 10 ⁻³ · R	
Wechselstromwiderstand (Betrag der Impedanz)	500 μΩ bis 45 kΩ	10 Hz bis 10 kHz	$\sqrt{U_1^2 + U_U^2} \cdot R$ 0,17 · 10 ⁻³ · R bis 1,7 · 10 ⁻³ · R Siehe Matrix WM.3	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01
Permanentes Laboratorium – Standort Wien

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
Induktivität Festwerte	0 μH	2-Draht-Kurzschluss	0,03 μH	
	100 μH	100 Hz	$0,54 \cdot 10^{-3} \cdot L$	L = Messwert Betrag der Impedanz $50 \text{ m}\Omega \leq Z \leq 11 \text{ k}\Omega$
		1 kHz	$0,28 \cdot 10^{-3} \cdot L$	
		10 kHz	$0,29 \cdot 10^{-3} \cdot L$	
	1 mH	100 Hz	$0,14 \cdot 10^{-3} \cdot L$	
		1 kHz	$0,14 \cdot 10^{-3} \cdot L$	
		10 kHz	$0,24 \cdot 10^{-3} \cdot L$	
10 mH	100 Hz; 1 kHz; 10 kHz	$0,13 \cdot 10^{-3} \cdot L$ $0,16 \cdot 10^{-3} \cdot L$		
100 mH	100 Hz; 1 kHz 10 kHz	$0,13 \cdot 10^{-3} \cdot L$ $0,28 \cdot 10^{-3} \cdot L$		
1 H	100 Hz, 1 kHz	$0,20 \cdot 10^{-3} \cdot L$		
Kapazität Festwerte	0 pF		0,2 pF	Leerlauf
	1 pF	1 kHz	$0,63 \cdot 10^{-3} \cdot C$	C = Messwert Betrag der Impedanz $1 \Omega \leq Z \leq 110 \text{ M}\Omega$
		10 kHz	$0,31 \cdot 10^{-3} \cdot C$	
	10 pF	1 kHz	$42 \cdot 10^{-6} \cdot C$	
		10 kHz;	$53 \cdot 10^{-6} \cdot C$	
		100 kHz	$88 \cdot 10^{-6} \cdot C$	
		1 MHz	$0,24 \cdot 10^{-3} \cdot C$	
	100 pF	1 kHz	$39 \cdot 10^{-6} \cdot C$	
	1 nF	1 kHz	$71 \cdot 10^{-6} \cdot C$	
100 kHz		$0,13 \cdot 10^{-3} \cdot C$		
10 nF	100 Hz	$0,49 \cdot 10^{-3} \cdot C$		
	1 kHz	$0,21 \cdot 10^{-3} \cdot C$		
	10 kHz	$0,23 \cdot 10^{-3} \cdot C$		
100 nF	100 Hz;	$0,21 \cdot 10^{-3} \cdot C$		
	1 kHz;	$0,20 \cdot 10^{-3} \cdot C$		
	10 kHz	$0,17 \cdot 10^{-3} \cdot C$		
1 μF	100 Hz; 1 kHz	$0,29 \cdot 10^{-3} \cdot C$ $0,13 \cdot 10^{-3} \cdot C$		
	10 kHz	$0,29 \cdot 10^{-3} \cdot C$		

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium – Standort Wien

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Gleichstromleistung Messgeräte	0 W bis 21 kW	0 mV bis 1020 V 0 µA bis 20,5 A	$\sqrt{W_U^2 + W_I^2} \cdot P$ $0,21 \cdot 10^{-3} \cdot P$ bis $0,70 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$P = \text{Messwert}$
	bei Zangenabgriff	0 W bis 300 kW	0 V bis 330 V 0 mA bis 1000 A	$\sqrt{W_{in}^2 + W_{DUT}^2} \cdot P$ jedoch nicht kleiner als $0,2 \cdot 10^{-3} \cdot P$
Wechselstromwirkleistung Messgeräte	0,11 mW bis 21 kW	$PF = 1$; 45 Hz bis 65 Hz 33 mV bis 1020 V 3,3 mA bis 20 A	$0,7 \cdot 10^{-3} \cdot P$ bis $1,4 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$P = \text{Messwert}$ $PF = \text{Leistungsfaktor}$ (kapazitiv oder induktiv)
	15 W; 60 W; 100 W; 400 W; 500 W; 1 kW; 2 kW; 4 kW	$PF = 1$; 45 Hz bis 65 Hz 50 V; 200 V 0,3 A; 2 A; 10 A; 20 A	$0,16 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	1,5 W; 6 W	30 mA;	$0,26 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	2,3 W bis 20,6 kW	45 Hz bis 65 Hz; $PF = 1$ 23 V bis 1020 V 30 mA bis 20,5 A	$0,32 \cdot 10^{-3} \cdot P$ bis $0,48 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	220 W	45 Hz bis 65 Hz 220 V; 1 A $PF = 1$	$0,16 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	198 W	$PF = 0,9$	$0,18 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	110 W	$PF = 0,5$	$0,29 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	22 W	$PF = 0,1$	$1,4 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	11 W	$PF = 0,05$	$2,7 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	10 W bis 1 kW	33 V bis 330 V 330 mA bis < 3 A 45 Hz bis 65 Hz $0,05 \leq PF < 1$ Induktiv, kapazitiv	$0,22 W$	
bei Zangenabgriff	0,5 W bis 218 kW	33 V bis 330 V 10 mA bis 660 A 45 Hz bis 65 Hz $0,05 \leq PF \leq 1$ 1 bis 60 Wicklungen	$\sqrt{W_{in}^2 + W_{DUT}^2} \cdot P$ jedoch nicht kleiner als $0,4 \cdot 10^{-3} \cdot P$	W_{in} ist die relative Unsicherheit der Wirkleistung der Einfachwicklung. Die relative Unsicherheit des Messobjekts W_{DUT} im Messkreis und im Strefeld des stromdurchflossenen Leiters ist zu berücksichtigen.
Leistungsfaktor	0 bis 0,4	33 V bis 330 V 330 mA bis 2,2 A 45 Hz bis 65 Hz	$0,15 \cdot 10^{-3}$	
	> 0,4 bis < 1		$-60 \cdot 10^{-6} \cdot P + 0,16 \cdot 10^{-3}$	
	1		$89 \cdot 10^{-6}$	
Wechselstrom- blindleistung Messgeräte	0 var bis 1 kvar	45 Hz bis 65 Hz	$U_p \cdot \text{var}/W$	U_p ist die Unsicherheit der Wirkleistung

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium – Standort Wien

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Frequenz f Messung und Synthese	0,01 Hz bis 18 GHz		$0,5 \cdot 10^{-9} \cdot f + U_{Tr}$	U_{Tr} : Triggerunsicherheit
Zeitintervall Δt	0 ns bis 0,7 ms 2 ns bis 100 s 1 s bis 100 h		1,2 ns $1,5 \cdot 10^{-6} \cdot \Delta t + 50 \text{ ps}$ $14 \cdot 10^{-6} \cdot \Delta t + U_{Tr}$	
Drehzahl	$0,02 \text{ s}^{-1}$ bis 18000 s^{-1}		$3,7 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
Oszilloskop Vertikal	0 V bis 5 V 5 V bis 130 V	DC bis 10 kHz	$1,1 \cdot 10^{-3} \cdot U + 66 \text{ } \mu\text{V}$ $1,2 \cdot 10^{-3} \cdot U + 44 \text{ } \mu\text{V}$	U : Messwert
Oszilloskop Horizontal	1 ns bis < 100 ns 100 ns bis 20 ms > 20 ms bis 5 s		$0,6 \cdot 10^{-6} \cdot T + 60 \text{ fs}$ $3,1 \cdot 10^{-6} \cdot T + 11 \text{ fs}$ $1,2 \cdot 10^{-3} \cdot T^2 + 29 \cdot 10^{-6} \cdot T$	T = Messwert
Oszilloskope Bandbreite f (Frequenzgang)	50 kHz > 50 kHz bis 100 MHz > 100 MHz bis 300 MHz > 300 MHz bis 600 MHz > 600 MHz bis 1,1 GHz > 1,1 GHz bis 2 GHz > 2 GHz bis 4 GHz		$3,3 \cdot 10^{-2} \cdot f$ $2,5 \cdot 10^{-2} \cdot f$ $3,1 \cdot 10^{-2} \cdot f$ $5,5 \cdot 10^{-2} \cdot f$ $6,5 \cdot 10^{-2} \cdot f$ $6,8 \cdot 10^{-2} \cdot f$ $9,5 \cdot 10^{-2} \cdot f$	f = Messwert
Frequenz f Zeitbasis	10 MHz		$0,2 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
Anstiegszeit Oszilloskope	50 ps bis 1 ms 1 ns bis 1 ms	0,05 V bis 1,2 V 0,1 bis 3 V	$4 \text{ ps} + 5,7 \cdot 10^{-3} \cdot T$ $2,5 \text{ ps} + 5,8 \cdot 10^{-3} \cdot T$	
Anstiegszeit Generatoren, Pulse	0,5 ns bis < 2,5 ns 2,5 ns bis 5 ms		$28 \text{ ps} + 14 \cdot 10^{-3} \cdot T$ $13 \text{ ps} + 28 \cdot 10^{-3} \cdot T$	
HF-Leistung Ausgangsleistung und Kalibrierungsfaktor von HF-Quellen	10 μW bis 80 mW	DC bis 50 MHz 50 MHz bis 4 GHz 4 GHz bis 12 GHz 12 GHz bis 18 GHz	$9,5 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $14 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $22 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $36 \cdot 10^{-3} \cdot P$	N-Konnektor, 50 Ohm $ \Gamma_G \leq 0,035$ $f \leq 4 \text{ GHz}$ $ \Gamma_G \leq 0,056$ $f \leq 12 \text{ GHz}$ $ \Gamma_G \leq 0,075$ $f \leq 18 \text{ GHz}$ andere Konnektoren und Reflexionsfaktoren erhöhen die Messunsicherheit
HF-Spannung U_{HF} Quellen mit HF- Spannungsanzeige bezüglich 50 Ω	22 mV bis 2 V	DC bis 18 MHz	$W(U_{HF}) = \frac{W(P)}{2}$	$W(P)$ ist die relative Unsicherheit der gemessenen Leistung an $Z_0 = 50 \Omega$

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium – Standort Wien

Matrix WM.1 Rechteckspannung

Rechteckspannung [V] \ Frequenz [Hz]	0,001	0,01	0,1	0,1	0,5	1	5	10	50	100
10	3,8E-07	512,2E-9	2,44E-06	2,37E-06	1,12E-05	2,2E-05	110,4E-6	250,0E-6	1,2E-3	2,3E-3
100	7,4E-07	814,6E-9	2,52E-06	2,46E-06	1,12E-05	2,2E-05	110,4E-6	250,0E-6	1,2E-3	2,3E-3
1000	6,4E-06	6,4E-6	6,99E-06	6,97E-06	1,34E-05	2,4E-05	111,6E-6	251,5E-6	1,2E-3	2,3E-3
10000	6,3E-05	63,7E-6	6,56E-05	6,56E-05	7,47E-05	8,7E-05	200,5E-6	369,5E-6	1,6E-3	3,2E-3

Matrix WM.2 Ersatzableitstromstärke

Normalwiderstand R_N	1 k Ω	10 k Ω	100 k Ω	1 M Ω	10 M Ω	100 M Ω	1 G Ω							
Nominalspannung	Stromstärke erweiterte Messunsicherheit U in μ A/A						Stromstärke U in mA/A							
60 V	60 mA	12	6 mA	12	600 μ A	12	60 μ A	20	6 μ A	71	600 nA	0,6	60 nA	5,8
110 V	110 mA		11 mA		1,1 mA		110 μ A		11 μ A		1,1 μ A		110 nA	
230 V	230 mA		23 mA		2,3 mA		230 μ A		23 μ A		2,3 μ A		230 nA	
400 V	400 mA		40 mA		4 mA		400 μ A		40 μ A		4,0 μ A		400 nA	

Matrix WM.3 Wechselstromwiderstand

Spannung [V] \ Stromstärke [A]	0,001 V	0,010 V	0,010 V	0,100 V	0,100 V	1,000 V	1,000 V	10,000 V	10,000 V	100,000 V
$2,2 \cdot 10^{-3}$ A	1,57E-03	4,66E-04	4,66E-04	3,00E-04	3,00E-04	2,98E-04	2,98E-04	3,00E-04	3,00E-04	3,78E-04
$22 \cdot 10^{-3}$ A	1,55E-03	3,97E-04	3,97E-04	1,75E-04	1,75E-04	1,72E-04	1,72E-04	1,75E-04	1,75E-04	2,89E-04
0,22 A	1,55E-03	3,97E-04	3,97E-04	1,75E-04	1,75E-04	1,72E-04	1,72E-04	1,75E-04	1,75E-04	2,89E-04
2,2 A	1,64E-03	6,78E-04	6,78E-04	5,76E-04	5,76E-04	5,76E-04	5,76E-04	5,76E-04	5,76E-04	6,21E-04

Dimensionelle Messgrößen

Permanentes Laboratorium-Standort Wien

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Länge Messschieber für Außen-, Innen- und Tiefenmaße *	0 mm bis 500 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 9.1:2006	$20 \mu\text{m} + 15 \cdot 10^{-6} \cdot l$	/: Messwert
Bügelmessschrauben *	0 mm bis 300 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 10.1:2001	$2 \mu\text{m} + 6 \cdot 10^{-6} \cdot l$	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung - Elektrische Messgrößen

Vor-Ort-Kalibrierung - Gleich- und Wechselspannung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Gleichspannung	0 V		35 nV	Kurzschlussbrücke
	0 V bis 1 V		$0,46 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,18 \mu\text{V}$	$U = \text{Messwert}$
	> 1 V bis 10 V		$0,18 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,67 \mu\text{V}$	
	> 10 V bis 100 V		$0,28 \cdot 10^{-6} \cdot U - 0,34 \mu\text{V}$	
	> 100 V bis 1050 V		$0,24 \cdot 10^{-6} \cdot U + 64 \mu\text{V}$	
Hochspannung Quellen	1 kV bis 10 kV		$7,9 \cdot 10^{-6} \cdot U + 17 \text{ mV}$	$U = \text{Messwert}$
	> 10 kV bis 60 kV		$46 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,95 \text{ V}$	
Wechselspannung	2 mV bis 10 mV	10 Hz; 12,5 Hz	$26 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,11 \mu\text{V}$	$U = \text{Messwert}$ Kalibrierung am Josephson-Voltmeter. Bei der Kalibrierung von Messgeräten sind der Einfluss der Lastimpedanz und die Wiederholbarkeit noch zu berücksichtigen.
		20 Hz; 25 Hz; 30 Hz; 37,5 Hz; 40 Hz; 75 Hz; 80 Hz; 125 Hz; 312,5 Hz; 375 Hz	$28 \cdot 10^{-6} \cdot U + 23 \text{ nV}$	
		48 Hz; 60 Hz; 62,5 Hz	$19 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,11 \mu\text{V}$	
		625 Hz; 937,5 Hz; 1 kHz	$17 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,12 \mu\text{V}$	
	> 10 mV bis 60 mV	10 Hz; 12,5 Hz	$13 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,19 \mu\text{V}$	
		20 Hz; 25 Hz; 30 Hz; 37,5 Hz; 40 Hz; 75 Hz; 80 Hz; 125 Hz; 312,5 Hz; 375 Hz	$8,6 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,16 \mu\text{V}$	
		48 Hz; 60 Hz; 62,5 Hz	$10 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,16 \mu\text{V}$	
		625 Hz; 937,5 Hz; 1 kHz	$9,1 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,16 \mu\text{V}$	
	> 60 mV bis 7,2 V	10 Hz; 12,5 Hz	$10 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,14 \mu\text{V}$	
		20 Hz; 25 Hz; 30 Hz; 37,5 Hz; 40 Hz; 75 Hz; 80 Hz; 125 Hz; 312,5 Hz; 375 Hz	$2,2 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,16 \mu\text{V}$	
		48 Hz; 60 Hz; 62,5 Hz	$4,2 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,14 \mu\text{V}$	
		625 Hz; 937,5 Hz; 1 kHz	$1,4 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,16 \mu\text{V}$	
Wechselspannung	2 mV bis < 22 V	10 Hz bis 1 MHz		$U = \text{Messwert}$
		10 Hz; 20 Hz; 40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz; 70 kHz; 100 kHz; 200 kHz; 300 kHz	$0,29 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
		500 kHz	$0,32 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
		1 MHz	$0,43 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
	6 mV	10 Hz	$0,16 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
		20 Hz	$0,14 \cdot 10^{-3} \cdot U$	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung - Gleich- und Wechselspannung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen	
Wechselspannung	6 mV	40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz; 70 kHz; 100 kHz; 200 kHz	$0,13 \cdot 10^{-3} \cdot U$	<i>U</i> = Messwert Kalibrierung an AC/DC-Transfer- normal. Bei der Kalibrierung von Messgeräten sind der Einfluss der Last-/ Anschluss- impedanz und die Wiederholbarkeit zu berücksichtigen.	
		300 kHz	$0,15 \cdot 10^{-3} \cdot U$		
		500 kHz	$0,17 \cdot 10^{-3} \cdot U$		
		1 MHz	$0,22 \cdot 10^{-3} \cdot U$		
	10 mV	10 Hz	10 Hz		$0,13 \cdot 10^{-3} \cdot U$
			20 Hz		$0,12 \cdot 10^{-3} \cdot U$
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz; 70 kHz; 100 kHz; 200 kHz	$0,10 \cdot 10^{-3} \cdot U$		
			300 kHz		$0,12 \cdot 10^{-3} \cdot U$
			500 kHz		$0,16 \cdot 10^{-3} \cdot U$
			1 MHz		$0,21 \cdot 10^{-3} \cdot U$
	20 mV	10 Hz	10 Hz		$0,12 \cdot 10^{-3} \cdot U$
			20 Hz		$0,11 \cdot 10^{-3} \cdot U$
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz; 70 kHz; 100 kHz; 200 kHz	$86 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
			300 kHz		$0,11 \cdot 10^{-3} \cdot U$
			500 kHz		$0,13 \cdot 10^{-3} \cdot U$
			1 MHz		$0,17 \cdot 10^{-3} \cdot U$
	60 mV	10 Hz	$54 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
		20 Hz; 40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz; 70 kHz; 100 kHz	$32 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
			200 kHz; 300 kHz		$46 \cdot 10^{-6} \cdot U$
			500 kHz		$60 \cdot 10^{-6} \cdot U$
			1 MHz		$95 \cdot 10^{-6} \cdot U$
			10 Hz		$22 \cdot 10^{-6} \cdot U$
	100 mV	20 Hz; 40 Hz	$20 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
55 Hz; 120 Hz		$17 \cdot 10^{-6} \cdot U$			
400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz; 70 kHz; 100 kHz		$15 \cdot 10^{-6} \cdot U$			
200 kHz; 300 kHz		$25 \cdot 10^{-6} \cdot U$			
500 kHz		$34 \cdot 10^{-6} \cdot U$			
1 MHz		$53 \cdot 10^{-6} \cdot U$			
200 mV		10 Hz	$37 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
		20 Hz; 40 Hz	$18 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
	55 Hz; 120 Hz	$15 \cdot 10^{-6} \cdot U$			

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung - Gleich- und Wechselspannung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Wechselspannung	200 mV	400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz; 70 kHz	$12 \cdot 10^{-6} \cdot U$	U = Messwert Kalibrierung an AC/DC-Transfer-normal. Bei der Kalibrierung von Messgeräten sind der Einfluss der Last-/ Anschlussimpedanz und die Wiederholbarkeit zu berücksichtigen.
		100 kHz	$13 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		200 kHz; 300 kHz	$23 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		500 kHz	$33 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		1 MHz	$49 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
	600 mV	10 Hz	$31 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		20 Hz; 40 Hz	$16 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		55 Hz; 120 Hz	$13 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz; 70 kHz	$10 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		100 kHz	$11 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		200 kHz; 300 kHz	$21 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		500 kHz	$33 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
	1 V	10 Hz	$17 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		20 Hz; 40 Hz	$11 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz; 70 kHz	$7 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		100 kHz	$9 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		200 kHz; 300 kHz	$13 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		500 kHz	$17 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		1 MHz	$30 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
	2 V	10 Hz	$38 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		20 Hz; 40 Hz	$12 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz; 70 kHz	$7 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		100 kHz	$9 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		200 kHz; 300 kHz	$11 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
500 kHz		$16 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
1 MHz		$29 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
4 V; 6 V	10 Hz	$32 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
	20 Hz; 40 Hz	$13 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
	55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz; 70 kHz; 100 kHz	$9 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
	200 kHz; 300 kHz	$21 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
	500 kHz	$32 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
	1 MHz	$35 \cdot 10^{-6} \cdot U$		

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung - Gleich- und Wechselspannung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Wechselspannung	8 V; 10 V	10 Hz	$19 \cdot 10^{-6} \cdot U$	<i>U</i> = Messwert Kalibrierung an AC/DC-Transfernormal. Bei der Kalibrierung von Messgeräten sind der Einfluss der Last-/ Anschlussimpedanz und die Wiederholbarkeit zu berücksichtigen.
		20 Hz	$13 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		40 Hz	$10 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz; 70 kHz; 100 kHz	$8 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		200 kHz; 300 kHz	$15 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		500 kHz	$30 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		1 MHz	$47 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
	20 V	10 Hz	$29 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		20 Hz	$14 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		40 Hz	$11 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz; 70 kHz	$9 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		100 kHz	$10 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		200 kHz; 300 kHz	$16 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		500 kHz	$32 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
	1 MHz	$49 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
	12 V; 15 V; 19 V	1 kHz; 10 kHz; 100 kHz	$10 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
	> 22 V bis 70 V	10 Hz bis 300 kHz		
	60 V	10 Hz	$23 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		20 Hz; 40 Hz	$15 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		55 Hz; 120 Hz	$13 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz	$9 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		70 kHz	$10 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		100 kHz	$14 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
200 kHz; 300 kHz		$22 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
> 70 V bis 110 V 100 V	10 Hz bis 200 kHz			
	10 Hz; 20 Hz	$19 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
	40 Hz	$15 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
	55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz	$13 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
	70 kHz	$20 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
	100 kHz	$32 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
	200 kHz	$37 \cdot 10^{-6} \cdot U$		

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung - Gleich- und Wechselspannung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Wechselspannung	> 110 V bis 700 V 200 V	10 Hz bis 100 kHz		U = Messwert Kalibrierung an AC/DC-Transfer-normal. Bei der Kalibrierung von Messgeräten sind der Einfluss der Last-/ Anschluss-impedanz und die Wiederholbarkeit zu berücksichtigen.
		10 Hz	$27 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		20 Hz	$21 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		40 Hz	$16 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		55 Hz; 120 Hz	$15 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		400 Hz; 500 Hz; 1 kHz;	$13 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		10 kHz; 20 kHz; 50 kHz	$17 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
	600 V	70 kHz	$20 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		100 kHz	$31 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		40 Hz	$17 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz	$14 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz	$16 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		70 kHz	$25 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		100 kHz	$37 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
> 700 V bis 1000 V 1000 V	10 Hz bis 100 kHz			
	40 Hz	$16 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
	55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz	$14 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
	50 kHz	$25 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
	70 kHz	$32 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
Hochspannung Quellen	1 kV bis 10 kV	10 Hz bis 20 kHz	$50 \cdot 10^{-6} \cdot U + 2 \text{ V}$	
		> 20 kHz bis 50 kHz	$0,34 \cdot 10^{-3} \cdot U + 1,6 \text{ V}$	
		> 50 kHz bis 100 kHz	$1,6 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,9 \text{ V}$	
	> 10 kV bis 40 kV	10 Hz bis 20 kHz	$0,10 \cdot 10^{-3} \cdot U + 3,7 \text{ V}$	
		> 20 kHz bis 50 kHz	$0,43 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2,1 \text{ V}$	
		> 50 kHz bis 100 kHz	$1,7 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,7 \text{ V}$	
Messgeräte	1 kV bis 10 kV		$50 \cdot 10^{-6} \cdot U + 2 \text{ V}$	
	> 10 kV bis 30 kV	45 Hz bis 65 Hz	$0,10 \cdot 10^{-3} \cdot U + 3,7 \text{ V}$	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung - Gleich- und Wechselspannung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Rechteckspannung	5 mV bis 220 mV	1 Hz bis 10 kHz	$10 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,36 \mu\text{V} + 6,4 \cdot 10^{-9} \text{V/Hz} \cdot f$	Abtastverfahren an 10 MΩ Last. Bereichsangabe in Spannung Spitze-Spitze. U = Betragsspitze der Spannung f = Frequenz Der Zusatzeinfluss abweichender Lastbedingungen (wie z. B. 50 Ω oder 1 MΩ ist zu berücksichtigen).
	> 220mV bis 2,2 V		$9,3 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,35 \mu\text{V} + 7,0 \cdot 10^{-9} \text{V/Hz} \cdot f$	
	> 2,2 V bis 22 V		$9,3 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,58 \mu\text{V} + 14 \cdot 10^{-9} \text{V/Hz} \cdot f$	
	> 22 V bis 220 V		$12 \cdot 10^{-6} \cdot U + 35 \mu\text{V} + 75 \cdot 10^{-9} \text{V/Hz} \cdot f$	
Wechselspannung Amplitudenparameter	5 mV bis 5 V	DC bis 10 MHz > 10 MHz bis 100 MHz > 100 MHz bis 300 MHz > 300 MHz bis 1 GHz	$25 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,2 \mu\text{V}$ $37 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,5 \mu\text{V}$ $44 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,4 \mu\text{V}$ $70 \cdot 10^{-3} \cdot U$	Oszilloskop als Normal U = Messwert
	> 5 V bis 50 V	DC bis 2 kHz > 2 kHz bis 10 MHz	$12 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,7 \mu\text{V}$ $25 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,7 \mu\text{V}$	
	0 % bis 30 %	45 Hz bis 5 kHz > 5 kHz bis 30 kHz	$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot k + 0,012 \%$ $0,8 \cdot 10^{-3} \cdot k + 0,012 \%$	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung - Gleich- und Wechselspannung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Wechselspannung harmonische Oberwellen Quellen und Messgeräte	Effektivwert der Grundwelle	$45 \text{ Hz} \leq f_1 \leq 65 \text{ Hz}$ $1 \text{ mV} \leq U_n \leq 200 \text{ V}$ $1 \% \leq (U_n / U_1) \leq 40 \%$ $2 \leq n \leq 100$ $f_n \leq 6 \text{ kHz}$	$20 \cdot 10^{-6} \cdot U_1$ bis $39 \cdot 10^{-6} \cdot U_1$	Messwert = Effektivwert der Grundwelle U_1 = Effektivwert der Grundwelle U_n = Effektivwert der n-ten harmonischen Oberwelle f_1 = Frequenz der Grundwelle f_n = Frequenz Oberwelle $n = f_n / f_1, n > 1$ Die Anzahl der Oberwellen ist auf eine Oberwelle beschränkt.
	100 mV bis 500 V			
	100 mV 200 mV 1,2 V 8 V 16 V 30 V 60 V 120 V 240 V 460 V			
	Effektivwert der Oberwelle 1 mV bis 200 V	$45 \text{ Hz} \leq f_1 \leq 65 \text{ Hz}$ $100 \text{ mV} \leq U_1 \leq 500 \text{ V}$ $1 \% \leq (U_n / U_1) \leq 40 \%$ $2 \leq n \leq 100$ $f_n \leq 6 \text{ kHz}$	$0,13 \cdot 10^{-3} \cdot U_n$ bis $1,1 \cdot 10^{-3} \cdot U_n$ siehe Matrix VM.17	Messwert = Effektivwert der Oberwelle U_1 = Effektivwert der Grundwelle U_n = Effektivwert der Oberwelle f_1 = Frequenz der Grundwelle f_n = Frequenz Oberwelle $n = f_n / f_1, n > 1$ Die Anzahl der Oberwellen ist auf eine Oberwelle beschränkt.

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung - Gleich- und Wechselspannung

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren			
Wechselstromstärke harmonische Oberwellen Quellen und Messgeräte	100 mA bis 60 A	45 Hz ≤ f ₁ ≤ 65 Hz 2 ≤ n ≤ 100 I _s ≤ 113 A		32 · 10 ⁻⁶ · I ₁ bis 71 · 10 ⁻⁶ · I ₁	Messwert = Effektivwert der Grundwelle I ₁ = Effektivwert der Grundwelle
	100 mA	1 mA ≤ I _n ≤ 4,8 A f _n ≤ 6 kHz		32 · 10 ⁻⁶ · I ₁	I _n = Effektivwert der Oberwelle
	200 mA	1 % ≤ I _n / I ₁ ≤ 30 %		47 · 10 ⁻⁶ · I ₁	f ₁ = Frequenz der Grundwelle
	400 mA			47 · 10 ⁻⁶ · I ₁	f _n = Frequenz der Oberwelle
	800 mA			47 · 10 ⁻⁶ · I ₁	n = f _n / f ₁ , n > 1
	1,6 A			45 · 10 ⁻⁶ · I ₁	Die Anzahl der Oberwellen ist auf eine Oberwelle beschränkt.
	4 A			57 · 10 ⁻⁶ · I ₁	I _s = Spitzenwert des Stromsignals
	5 A			57 · 10 ⁻⁶ · I ₁	
	16 A			55 · 10 ⁻⁶ · I ₁	Bei Messgeräten mit angeschlossenem (Zangen-)- Stromwandler kann sich die
	30 A	160 mA ≤ I _n ≤ 18 A f _n ≤ 3 kHz		71 · 10 ⁻⁶ · I ₁	Messunsicherheit erhöhen. Der Messbereich erweitert sich auf I ₁ ≤ 600 A.
60 A	1 % ≤ (I _n / I ₁) ≤ 30 %		71 · 10 ⁻⁶ · I ₁	Die Kalibrierung von Stromwandlern erfolgt im Verbund mit dem Anzeigergerät für das Sekundärsignal.	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung - Gleich- und Wechselspannung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Wechselstromstärke Harmonische Oberwellen Quellen und Messgeräte		$45 \text{ Hz} \leq f_1 \leq 65 \text{ Hz}$ $2 \leq n \leq 100$ $I_s \leq 113 \text{ A}$		Messwert = Effektivwert der Oberwelle
	1 mA bis 4,8 A	$100 \text{ mA} \leq I_1 \leq 16 \text{ A}$ $f_n \leq 6 \text{ kHz}$ $1 \% \leq I_n / I_1 \leq 30 \%$	$0,22 \cdot 10^{-3} \cdot I_n$ bis $0,46 \cdot 10^{-3} \cdot I_n$ siehe Matrix VM.18	I_1 = Effektivwert der Grundwelle I_n = Effektivwert der Oberwelle f_1 = Frequenz der Grundwelle f_n = Frequenz der Oberwelle $n = f_n / f_1, n > 1$
	160 mA bis 18 A	$16 \text{ A} \leq I_1 \leq 60 \text{ A}$ $f_n \leq 3 \text{ kHz}$ $1 \% \leq (I_n / I_1) \leq 30 \%$	$0,22 \cdot 10^{-3} \cdot I_n$ bis $0,46 \cdot 10^{-3} \cdot I_n$ siehe Matrix VM.18	Die Anzahl der Oberwellen ist auf eine Oberwelle beschränkt. I_s = Spitzenwert des Stromsignals Bei Messgeräten mit angeschlossenem (Zangen-)- Stromwandler kann sich die Messunsicherheit erhöhen. Der Messbereich erweitert sich auf $I_n \leq 200 \text{ A}$. Die Kalibrierung von Stromwandlern erfolgt im Verbund mit dem Anzeigergerät für das Sekundärsignal.

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung - Gleich- und Wechselspannung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Flicker Modulationstiefe Quellen	0,407 % bis 4,837 %	$1 \text{ min}^{-1} \leq \text{CPM} \leq 4800 \text{ min}^{-1}$ $U = 120 \text{ V}; U = 230 \text{ V}$ rechteckförmige Modulation		$\Delta U/U =$ Modulationstiefe $U =$ Effektivwert des modulierten Wechselspannung s-signals $f =$ Frequenz des modulierten Wechselspannung s-signals $\text{CPM} =$ Änderungen pro Minute (Changes per minute) Es gelten die in DIN EN 61000-4- 15:2011, Tabelle 5, definierten Kombinationen aus $\Delta U/U$ und CPM .
		$1 \text{ min}^{-1} \leq \text{CPM} \leq 39 \text{ min}^{-1}$ $f = 50 \text{ Hz}; f = 60 \text{ Hz}$	$1,0 \cdot 10^{-3} \%$	
		$\text{CPM} = 110 \text{ min}^{-1}$ $f = 50 \text{ Hz}; f = 60 \text{ Hz}$	$3,7 \cdot 10^{-3} \%$	
		$\text{CPM} = 1620 \text{ min}^{-1}$ $f = 50 \text{ Hz}; f = 60 \text{ Hz}$	$12 \cdot 10^{-3} \%$	
		$\text{CPM} = 4000 \text{ min}^{-1};$ $\text{CPM} = 4800 \text{ min}^{-1}$ $f = 51 \text{ Hz}; f = 61 \text{ Hz}$	$12 \cdot 10^{-3} \%$	
Flicker Modulationstiefe Messgeräte	0,407 % bis 4,837 %	$1 \text{ min}^{-1} \leq \text{CPM} \leq 4800 \text{ min}^{-1}$ $U = 120 \text{ V}; U = 230 \text{ V}$ rechteckförmige Modulation		$\Delta U/U =$ Modulationstiefe $U =$ Effektivwert des modulierten Wechselspannung s-signals $f =$ Frequenz des modulierten Wechselspannung s-signals $\text{CPM} =$ Änderungen pro Minute (Changes per minute) Es gelten die in DIN EN 61000-4- 15:2011, Tabelle 5, definierten Kombinationen aus $\Delta U/U$ und CPM .
		$1 \text{ min}^{-1} \leq \text{CPM} \leq 39 \text{ min}^{-1}$ $f = 50 \text{ Hz}; f = 60 \text{ Hz}$	$1,0 \cdot 10^{-3} \%$	
		$\text{CPM} = 110 \text{ min}^{-1}$ $f = 50 \text{ Hz}; f = 60 \text{ Hz}$	$3,7 \cdot 10^{-3} \%$	
		$\text{CPM} = 1620 \text{ min}^{-1}$ $f = 50 \text{ Hz}; f = 60 \text{ Hz}$	$12 \cdot 10^{-3} \%$	
		$\text{CPM} = 4000 \text{ min}^{-1};$ $\text{CPM} = 4800 \text{ min}^{-1}$ $f = 50 \text{ Hz}; f = 60 \text{ Hz}$	$28 \cdot 10^{-3} \%$	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung - Gleich- und Wechselspannung

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit		
Flicker Frequenz Quellen und Messgeräte	8,3 mHz bis 40 Hz	$0,407 \% \leq \Delta U/U \leq 4,837 \%$ $1 \text{ min}^{-1} \leq CPM \leq 4800 \text{ min}^{-1}$ $U = 120 \text{ V}; U = 230 \text{ V}$ $f = 50 \text{ Hz}; f = 60 \text{ Hz}$ rechteckförmige Modulation	$1,0 \cdot 10^{-6} \cdot f_{\text{Flicker}}$	$\Delta U/U =$ Modulationstiefe $U =$ Effektivwert des modulierten Wechselspannung s-signals $f =$ Frequenz des modulierten Wechselspannung s-signals $CPM =$ Änderungen pro Minute (Changes per minute) $f_{\text{Flicker}} = CPM / 120$ Es gelten die in DIN EN 61000-4- 15:2011, Tabelle 5, definierten Kombinationen aus $\Delta U/U$ und CPM .	
P_{st} -Wert	nur $P_{\text{st}} = 1$		$2,5 \cdot 10^{-3}$	Wert bei $\Delta U/U$ ausgedrückt in $\Delta U/U$ rechteckförmiger Flicker	
Wechselspannung Klirrfaktor k	0 % bis 30 %	45 Hz bis 5 kHz > 5 kHz bis 30 kHz	$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot k + 0,012 \%$ $0,8 \cdot 10^{-3} \cdot k + 0,012 \%$	Werte ausgedrückt in % Klirren	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Matrix VM.17 – Relative Messunsicherheit des Effektivwerts U_n der Oberwelle bei der Frequenz $f_1 = 50$ Hz in mV/V

U_1 / V	U_n / V	n													
		2	3	4	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
0,10	0,001	1,1	1,1	0,57	0,57	0,50	0,49	0,49	0,49	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
0,10	0,01	0,17	0,17	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
0,20	0,025	0,17	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
1,2	0,15	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
8,0	1,0	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
16	4,5	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
30	9,0	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
60	18	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
120	36	0,14	0,14	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
240	72	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
460	130	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

Matrix VM.18 – Relative Messunsicherheit des Effektivwerts I_n der Oberwelle bei der Frequenz $f_1 = 50$ Hz in mA/A

I_1 / A	I_n / A	n													
		2	3	4	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
0,1	0,01	0,24	0,24	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
0,2	0,025	0,24	0,24	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
0,4	0,05	0,24	0,24	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
0,8	0,1	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
1,6	0,016	0,46	0,46	0,46	0,46	0,32	0,28	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,22
1,6	0,2	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
4	0,5	0,25	0,25	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
8	1	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
16	2	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
30	8	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	-	-	-	-
60	15	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,24	0,24	0,24	0,24	-	-	-	-

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung - Gleich- und Wechselstromstärke

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Gleichstromstärke	0 pA bis 10 nA	$T = (23 \pm 2) \text{ }^\circ\text{C}$	0,85 fA bis 51 fA	/ = Messwert
	0 pA		12 fA	
	1 pA		$0,85 \cdot 10^{-3} \cdot I$	
	10 pA		$0,53 \cdot 10^{-3} \cdot I$	
	100 pA		$75 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
	1 nA		$10 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
	10 nA		$5,1 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
	> 10 nA bis 100 nA		$4,1 \cdot 10^{-6} \cdot I + 10 \text{ fA}$	
	> 100 nA bis < 1 μA		$1,4 \cdot 10^{-6} \cdot I + 0,21 \text{ pA}$	
	1 μA bis 10 μA		$1,4 \cdot 10^{-6} \cdot I + 0,19 \text{ pA}$	
	> 10 μA bis 20 μA		$1,4 \cdot 10^{-6} \cdot I + 1,8 \text{ pA}$	
	20 μA bis 200 μA		$1,4 \cdot 10^{-6} \cdot I + 14 \text{ pA}$	
	200 μA bis 2 mA		$0,54 \cdot 10^{-6} \cdot I + 0,23 \text{ nA}$	
	2 mA bis 10 mA		$1,1 \cdot 10^{-6} \cdot I + 2,4 \text{ nA}$	
10 mA bis 50 mA	$0,90 \cdot 10^{-6} \cdot I + 25 \text{ nA}$			
50 mA bis 200 mA	$0,33 \cdot 10^{-6} \cdot I + 0,26 \text{ } \mu\text{A}$			
200 mA bis 1 A	$12 \cdot 10^{-6} \cdot I$			
1 A bis 10 A	$16 \cdot 10^{-6} \cdot I$			
10 A bis 100 A	$28 \cdot 10^{-6} \cdot I$			
100 A bis 300 A	$37 \cdot 10^{-6} \cdot I$			
Gleichstromstärke Quellen	300 A bis 700 A		$27 \cdot 10^{-6} \cdot I + 2,3 \text{ mA}$	
Gleichstromstärke Stromzangen und Stromzangen- wandler	0 A bis 3000 A	1 bis N Wicklungen	$\sqrt{W^z + W^z} \cdot I$ jedoch nicht kleiner als $8 \cdot 10^{-6} \cdot I$ oder 6 nA	W_{in} ist die relative Unsicherheit der Stromstärke der Einfachwicklung. W_{DUT} ist die relative Unsicherheit des Messobjekts im Stromfeld des stromdurchflossenen Leiters.

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung - Gleich- und Wechselstromstärke

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Wechselstromstärke	100 µA bis 100 A	10 Hz bis 10 kHz	4,4 nA bis 6,5 mA	
	100 µA	10 Hz; 20 Hz	$76 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz	$44 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
		10 kHz	$47 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
	200 µA	10 Hz; 20 Hz	$68 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
		40 Hz	$39 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz	$36 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
	0,5 mA	10 kHz	$39 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
		10 Hz; 20 Hz	$64 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz	$28 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
		400 Hz; 500 Hz; 1 kHz	$27 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
	1 mA	10 kHz	$32 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
		10 Hz	$33 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
		20 Hz	$30 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
		40 Hz; 55 Hz	$26 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
		120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz	$25 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
		10 kHz	$27 \cdot 10^{-6} \cdot I$	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung - Gleich- und Wechselstromstärke

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Wechselstromstärke	2 mA	10 Hz	$32 \cdot 10^{-6} \cdot f$	/ = Messwert f = Frequenz
		20 Hz	$29 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz	$24 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
	5 mA	10 Hz	$32 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		20 Hz; 40 Hz	$29 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz	$24 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
	10 mA	10 Hz	$26 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		20 Hz	$24 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz	$19 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		10 kHz	$22 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
	20 mA	10 Hz	$25 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		20 Hz	$23 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz	$17 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		10 kHz	$19 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
	50 mA	10 Hz	$25 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		20 Hz; 40 Hz	$23 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz	$17 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		10 kHz	$19 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
	100 mA	10 Hz	$26 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		20 Hz; 40 Hz	$24 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz	$18 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		1 kHz; 10 kHz	$20 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
	200 mA	10 Hz	$27 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		20 Hz; 40 Hz	$24 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz		$18 \cdot 10^{-6} \cdot f$		
10 kHz		$20 \cdot 10^{-6} \cdot f$		
500 mA	10 Hz	$36 \cdot 10^{-6} \cdot f$		
	20 Hz	$34 \cdot 10^{-6} \cdot f$		
	40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz	$31 \cdot 10^{-6} \cdot f$		

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung - Gleich- und Wechselstromstärke

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Wechselstromstärke	1 A	10 Hz	$32 \cdot 10^{-6} \cdot I$	I = Messwert f = Frequenz
		20 Hz	$29 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz	$25 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
	2 A	10 Hz; 20 Hz	$40 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz	$34 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
	5 A; 10 A	10 Hz	$39 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
		20 Hz	$37 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz	$32 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
	20 A	10 Hz; 20 Hz	$57 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz	$53 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
	50 A	10 Hz; 20 Hz	$64 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz	$59 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
		1 kHz; 10 kHz	$68 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
	100 A	10 Hz; 20 Hz	$75 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz	$65 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
1 kHz; 10 kHz		$75 \cdot 10^{-6} \cdot I$		
100 A bis 200 A	QMH Kap. VIb.1.1 Vers. 5.0	12 mA bis 24 mA		
	10 Hz bis 10 kHz	$0,13 \cdot 10^{-3} \cdot I$		

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung - Gleich- und Wechselstromstärke

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Wechselstromstärke Quellen	200 A bis 300 A	10 Hz bis 1 kHz	$0,30 \cdot 10^{-3} \cdot I - 0,53 \text{ mA}$	$I = \text{Messwert}$ $f = \text{Frequenz}$
	300 A bis 495 A	10 Hz bis 65 Hz	$0,48 \cdot 10^{-3} \cdot I + 11 \text{ mA}$	
		65 Hz bis 100 Hz	$0,49 \cdot 10^{-3} \cdot I + 11 \text{ mA}$	
		100 Hz bis 400 Hz	$0,74 \cdot 10^{-3} \cdot I + 7,7 \text{ mA}$	
		400 Hz bis 1 kHz	$1,5 \cdot 10^{-3} \cdot I + 4,0 \text{ mA}$	
Stromzangen und Stromzangenwandler	10 μA bis 2400 A	1 bis N Wicklungen 10 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 10 kHz/ N	$\sqrt{W_{in}^2 + W_{DUT}^2} \cdot I$ jedoch nicht kleiner als $90 \cdot 10^{-6} \cdot I$ oder 8 nA	W_{in} ist die relative Unsicherheit der Stromstärke der Einfachwicklung. W_{DUT} ist die relative Unsicherheit des Messobjekts im Streufeld des stromdurchflossenen Leiters.
Ersatzableitstromstärke I	0,2 μA bis 200 mA	an R_N bis 1 G Ω	$10 \cdot 10^{-6} \cdot I$ bis $5,8 \cdot 10^{-3} \cdot I$ siehe Matrix VM.1	Gesamtunsicherheit U ist abhängig von der rel. Unsicherheit $U(R_N)/R_N$ des Kalibrierwiderstandes R_N
Ladung Q	20 pC bis 200 pC		$0,50 \cdot 10^{-3} \cdot Q + 0,025 \text{ pC}$	rechteckförmige Stromimpulse $\geq 1 \text{ s}$, Dauer t und Anstiegszeiten $\leq 10 \mu\text{s}$ als Produkt $Q = I \cdot t$; Gesamtunsicherheit errechnet aus der rel. Unsicherheit $W(I_{in})$ der Kalibrierstromstärke.
	> 200 pC bis 2 nC		$0,33 \cdot 10^{-3} \cdot Q + 0,05 \text{ pC}$	
	> 2 nC bis 11 C		$60 \cdot 10^{-3} \cdot Q + 0,5 \text{ pC}$	

Matrix VM.1 „Ersatzableitstromstärke, vor-Ort-Kalibrierung“

Normalwiderstand R_N	1 k Ω				10 k Ω				100 k Ω				1 M Ω				10 M Ω				100 M Ω				1 G Ω						
	Stromstärke erweiterte Messunsicherheit U in $\mu\text{A/A}$																Stromstärke U in mA/A														
60 V	60 mA	10	6 mA	10	600 μA	13	60 μA	19	6 μA	70	600 nA	0,6	60 nA	5,8																	
110 V	110 mA		11 mA		1,1 mA		110 μA		11 μA		1,1 μA		110 nA																		
230 V	230 mA		23 mA		2,3 mA		230 μA		23 μA		2,3 μA		230 nA																		
400 V	400 mA		40 mA		4 mA		400 μA		40 μA		4,0 μA		400 nA																		

Vor-Ort-Kalibrierung - Gleich- und Wechselstromwiderstand

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
Gleichstromwiderstand	0 Ω	2-Draht-Kurzschluss	0,5 mΩ	R = Messwert
		4-Draht-Kurzschluss	0,35 μΩ	
	10 μΩ bis < 1 GΩ	T = (23 ± 2) °C	1,6 nΩ bis 110 Ω	Kalibrierung von Messgeräten an den Nennwerten der Normale
	10 μΩ 100 μΩ 1 mΩ 10 mΩ 100 mΩ 1 Ω; 10 Ω; 100 Ω; 1 kΩ; 10 kΩ 100 kΩ; 1 MΩ; 10 MΩ; 100 MΩ	I = 100 A I = 50 A I = 10 A	0,16 · 10 ⁻³ · R 34 · 10 ⁻⁶ · R 23 · 10 ⁻⁶ · R 20 · 10 ⁻⁶ · R 5,6 · 10 ⁻⁶ · R 0,43 · 10 ⁻⁶ · R 1,0 · 10 ⁻⁶ · R 0,60 · 10 ⁻⁶ · R 0,57 · 10 ⁻⁶ · R 1,4 · 10 ⁻⁶ · R 1,5 · 10 ⁻⁶ · R 4,2 · 10 ⁻⁶ · R 11,2 · 10 ⁻⁶ · R	
	1 GΩ bis 120 TΩ 1 GΩ; 10 GΩ; 100 GΩ; 1 TΩ	Messspannung 100 V oder 1000 V	88 kΩ bis 240 MΩ 88 · 10 ⁻⁶ · R 0,13 · 10 ⁻³ · R 0,24 · 10 ⁻³ · R	
	> 1 TΩ bis 120 TΩ 10 TΩ; 100 TΩ	Messspannung 1000 V	0,48 GΩ bis 187 GΩ 0,48 · 10 ⁻³ · R 1,87 · 10 ⁻³ · R	
Wechselstromwiderstand (Betrag der Impedanz)	100 μΩ bis 100 Ω	T = (23 ± 2) °C 100 μA ≤ I ≤ 100 A 10 Hz bis 10 kHz	13 nΩ bis 1,7 mΩ	R = Messwert I = Stromstärke f = Frequenz
	100 μΩ	10 Hz; 20 Hz	0,17 · 10 ⁻³ · R	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz	0,14 · 10 ⁻³ · R	
		1 kHz; 10 kHz	0,15 · 10 ⁻³ · R	
	1 mΩ	10 Hz	65 · 10 ⁻⁶ · R	
		20 Hz	63 · 10 ⁻⁶ · R	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz	58 · 10 ⁻⁶ · R	
		1 kHz	61 · 10 ⁻⁶ · R	
		10 kHz	64 · 10 ⁻⁶ · R	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung - Gleich- und Wechselstromwiderstand

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
Wechselstromwiderstand (Betrag der Impedanz)	10 mΩ	10 Hz	$46 \cdot 10^{-6} \cdot R$	R = Messwert I = Stromstärke f = Frequenz
		20 Hz	$43 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz	$37 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		1 kHz; 10 kHz	$35 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
	20 mΩ	10 Hz	$45 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		20 Hz	$42 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz	$36 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
	50 mΩ	10 Hz	$45 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		20 Hz	$42 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; kHz	$36 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
	100 mΩ; 200 mΩ	10 Hz	$39 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		20 Hz	$35 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz	$30 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
	0,5 Ω	10 Hz	$36 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		20 Hz; 40 Hz	$31 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz	$26 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
	1 Ω	10 Hz	$34 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		20 Hz	$30 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz	$25 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
	2 Ω; 5 Ω	10 Hz	$31 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
20 Hz; 40 Hz		$26 \cdot 10^{-6} \cdot R$		
55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz		$20 \cdot 10^{-6} \cdot R$		
10 kHz		$23 \cdot 10^{-6} \cdot R$		
10 Ω	10 Hz	$30 \cdot 10^{-6} \cdot R$		
	20 Hz; 40 Hz	$26 \cdot 10^{-6} \cdot R$		
	55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz	$21 \cdot 10^{-6} \cdot R$		
	10 kHz	$23 \cdot 10^{-6} \cdot R$		
20 Ω	10 Hz	$29 \cdot 10^{-6} \cdot R$		
	20 Hz; 40 Hz	$25 \cdot 10^{-6} \cdot R$		
	55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz	$19 \cdot 10^{-6} \cdot R$		
	10 kHz	$22 \cdot 10^{-6} \cdot R$		

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung - Gleich- und Wechselstromwiderstand

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
Wechselstromwiderstand (Betrag der Impedanz)	50 Ω	10 Hz	$29 \cdot 10^{-6} \cdot R$	R = Messwert I = Stromstärke f = Frequenz
		20 Hz	$25 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		40 Hz	$20 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz	$19 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		1 kHz	$21 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		10 kHz	$25 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
Wechselstromwiderstand (Betrag der Impedanz)	100 Ω	10 Hz	$29 \cdot 10^{-6} \cdot R$	R = Messwert I = Stromstärke f = Frequenz
		20 Hz	$25 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		40 Hz; 55 Hz	$19 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		120 Hz; 400 Hz	$18 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		500 Hz	$20 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		1 kHz	$31 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		10 kHz	$75 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
	100 μΩ bis 10 kΩ	10 Hz bis 10 kHz	$\sqrt{U_i^2 + U_U^2} \cdot R$	R = Messwert Konstantstrom- verfahren U _i ist die relative Unsicherheit der Kalibrierstromstärke U _U ist die relative Unsicherheit der gemessenen Spannung am Widerstand
	0 Ω bis 10 kΩ	20 Hz bis 50 Hz	$2,5 \cdot 10^{-3} \cdot R + 3,1 \text{ m}\Omega$	R = Messwert Direktmessverfahren
	> 10 kΩ bis 110 MΩ		$2,3 \cdot 10^{-9} \cdot R^2/\Omega + 2,5 \cdot 10^{-3} \cdot R$	
	0 Ω bis 20 kΩ	> 50 Hz bis 100 Hz	$1,0 \cdot 10^{-3} \cdot R + 2,6 \text{ m}\Omega$	
	> 20 kΩ bis 110 MΩ		$2,3 \cdot 10^{-9} \cdot R^2/\Omega + 1,3 \cdot 10^{-3} \cdot R$	
	0 Ω bis 50 kΩ	> 100 Hz bis 1 kHz	$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot R + 1,3 \text{ m}\Omega$	
> 50 kΩ bis 110 MΩ	$1,1 \cdot 10^{-9} \cdot R^2/\Omega + 1,2 \cdot 10^{-3} \cdot R$			
0 Ω bis < 50 Ω	> 1 kHz bis 30 kHz	$1,1 \cdot 10^{-3} \cdot R + 1,2 \text{ m}\Omega$		
50 Ω bis 20 kΩ		$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot R$		
> 20 kΩ bis 110 MΩ		$1,1 \cdot 10^{-9} \cdot R^2/\Omega + 0,79 \cdot 10^{-3} \cdot R$		
0 Ω bis 20 Ω	> 30 kHz bis 100 kHz	$1,1 \cdot 10^{-3} \cdot R + 1,2 \text{ m}\Omega$		
> 20 Ω bis 20 kΩ		$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot R$		

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung - Gleich- und Wechselstromwiderstand

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit		
Wechselstromwiderstand (Betrag der Impedanz)	> 20 kΩ bis 110 MΩ	> 100 kHz bis 300 kHz	$1,3 \cdot 10^{-9} \cdot R^2/\Omega + 1,0 \cdot 10^{-3} \cdot R$	R = Messwert Direktmessverfahren	
	0 Ω bis 100 Ω		$1,1 \cdot 10^{-3} \cdot R + 2,2 \text{ m}\Omega$		
	> 100 Ω bis 2 kΩ		$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot R$		
	> 2 kΩ bis 110 MΩ		$4,5 \cdot 10^{-9} \cdot R^2/\Omega + 0,9 \cdot 10^{-3} \cdot R$		
	0 Ω bis 50 Ω	> 300 kHz bis 1 MHz	$1,3 \cdot 10^{-3} \cdot R + 3,2 \text{ m}\Omega$		
	> 50 Ω bis 2 kΩ	$0,7 \cdot 10^{-3} \cdot R$			
	> 2 kΩ bis 22 MΩ	$15 \cdot 10^{-9} \cdot R^2/\Omega + 1,1 \cdot 10^{-3} \cdot R$			
Energie E Defibrillatortester	5 J bis 150 J		$2,3 \cdot 10^{-3} \cdot E + 49 \text{ mJ}$	E = Energie Monophasisch oder Biphasisch	
	> 150 J bis 360 J		$1,1 \cdot 10^{-3} \cdot E + 0,27 \text{ J}$		
Spannungsverhältnis Brückennormale und Messgeräte	0 mV/V bis 100 mV/V	Gleichspannung Brückenspannung: 1 V bis 10 V	0,1 μV/V bis 1,6 μV/V siehe Matrix VM.2		

Matrix VM.2 „Spannungsverhältnis“

Messwert \ Brückenspannung	10 V	5 V	2 V	1 V
	0 mV/V	0,10 μV/V	0,10 μV/V	0,17 μV/V
± 2 mV/V	0,10 μV/V	0,11 μV/V	0,26 μV/V	0,51 μV/V
± 5 mV/V	0,10 μV/V	0,13 μV/V	0,27 μV/V	0,52 μV/V
± 10 mV/V	0,10 μV/V	0,16 μV/V	0,31 μV/V	0,56 μV/V
± 20 mV/V	0,16 μV/V	0,20 μV/V	0,38 μV/V	0,66 μV/V
± 50 mV/V	0,35 μV/V	0,39 μV/V	0,58 μV/V	1 μV/V
± 100 mV/V	0,65 μV/V	0,73 μV/V	1,0 μV/V	1,6 μV/V

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung - Elektrische Leistung

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
Gleichstromleistung	0 W bis 110 kW	0 mV bis 1100 V 0 µA bis 100 A	$\sqrt{W_U^2 + W_I^2} \cdot P$ jedoch nicht kleiner als $44 \cdot 10^{-6} \cdot P + 5 \text{ fW}$	P = Messwert
Leistungsfaktor Quellen, Messgeräte	0 bis 1	10 Hz ≤ f ≤ 10 kHz ¹⁾ 1 mV ≤ U ≤ 1 kV ¹⁾ 1 mA ≤ I ≤ 100 A	6,8·10 ⁻¹² bis 2,1·10 ⁻³	PF = cos(Δ<p) = Leistungsfaktor Δ<p = <p _U - <p _I = Phasenwinkel U = Effektivwert der Wechselspannung I = Effektivwert der Wechselstromstärke Die Messunsicher- heiten gelten für sinusförmige Signale.
		Zusätzlicher Bereich für Messgeräte mit Stromzange/Strom- wandler: 10 Hz ≤ f ≤ 100 Hz 1 mV ≤ U ≤ 1 kV ¹⁾ 100 A ≤ I ≤ 1 kA	7,8·10 ⁻⁹ bis 1,5·10 ⁻⁴	Siehe auch Matrizen VM.21 bis VM.25

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung - Elektrische Leistung

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich/ Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
Wechselstrom- wirkleistung Quellen, Messgeräte	0 W bis 100 kW	$10 \text{ Hz} \leq f \leq 10 \text{ kHz}^{1)}$ $1 \text{ mV} \leq U \leq 1 \text{ kV}^{1)}$ $1 \text{ mA} \leq I \leq 100 \text{ A}$ $0 \leq \text{PF} \leq 1$	7,5 pW bis 210 W	$P(U; I; \text{PF}) = U \cdot I \cdot \text{PF} =$ Wechselstrom- wirkleistung $\text{PF} = \cos(\Delta\langle p \rangle) =$ Leistungsfaktor $\Delta\langle p \rangle = \langle p_U \rangle - \langle p_I \rangle =$ Phasenwinkel U = Effektivwert der Wechselspannung I = Effektivwert der Wechselstromstärke Die Messunsicher- heiten gelten für sinusförmige Signale. Siehe auch Matrizen VM.26 bis VM.35
	0 W bis 1 MW	Zusätzlicher Bereich für Messgeräte mit Stromzange/Strom- wandler: $10 \text{ Hz} \leq f \leq 100 \text{ Hz}^{1)}$ $1 \text{ mV} \leq U \leq 1 \text{ kV}^{1)}$ $100 \text{ A} < I \leq 1 \text{ kA}$ $0 \leq \text{PF} \leq 1$	Stromwandler: $3,8 \cdot 10^{-4} \cdot P$ nicht kleiner als 2 µW Stromzangen: $4,6 \cdot 10^{-3} \cdot P$ nicht kleiner als 2 µW	
Wechselstrom- blindleistung Quellen, Messgeräte	-100 kvar bis 100 kvar	$10 \text{ Hz} \leq f \leq 10 \text{ kHz}^{1)}$ $1 \text{ mV} \leq U \leq 1 \text{ kV}^{1)}$ $1 \text{ mA} \leq I \leq 100 \text{ A}$ $0 \leq \text{PF} \leq 1$	7,5 pvar bis 210 var	$Q = U \cdot I \cdot \sin(\Delta\langle p \rangle) =$ Wechselstrom- blindleistung $\text{PF} = \cos(\Delta\langle p \rangle) =$ Leistungsfaktor $\Delta\langle p \rangle = \langle p_U \rangle - \langle p_I \rangle =$ Phasenwinkel U = Effektivwert der Wechselspannung I = Effektivwert der Wechselstromstärke Die Messunsicher- heiten gelten für sinusförmige Signale. Siehe auch Matrizen VM.26 bis VM.35
	-1 Mvar bis 1 Mvar	Zusätzlicher Bereich für Messgeräte mit Stromzange/Strom- wandler: $10 \text{ Hz} \leq f \leq 100 \text{ Hz}^{1)}$ $1 \text{ mV} \leq U \leq 1 \text{ kV}^{1)}$ $100 \text{ A} < I \leq 1 \text{ kA}$ $0 \leq \text{PF} \leq 1$	Stromwandler: $3,8 \cdot 10^{-4} \cdot Q$ nicht kleiner als 2 µvar Stromzangen: $4,6 \cdot 10^{-3} \cdot Q$ nicht kleiner als 2 µvar	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung - Elektrische Leistung

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich/ Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
Wechselstrom- scheinleistung Quellen, Messgeräte	0 VA bis 100 kVA	10 Hz ≤ f ≤ 10 kHz ⁱ⁾ 1 mV ≤ U ≤ 1 kV ⁱ⁾ 1 mA ≤ I ≤ 100 A	59 pVA bis 7,6 VA	$S = U \cdot I$ $= P(U; I; PF = 1) =$ Wechselstrom- scheinleistung $PF = \cos(\Delta\phi) =$ Leistungsfaktor $\Delta\phi = \phi_{pu} - \phi_i =$ Phasenwinkel U = Effektivwert der Wechselspannung I = Effektivwert der Wechselstromstärke P = Wechselstrom- wirkleistung Die Messunsicher- heiten gelten für sinusförmige Signale. Siehe auch Matrizen VM.26 bis VM.35 für PF = 1
	0 VA bis 1 MVA	Zusätzlicher Bereich für Messgeräte mit Stromzange/Strom- wandler: 1 mV ≤ U ≤ 1 kV ⁱ⁾ 10 Hz ≤ f ≤ 100 Hz ⁱ⁾ 1 mA ≤ I ≤ 1 kA	Stromwandler: $3,8 \cdot 10^{-4} \cdot S$ Stromzangen: $4,6 \cdot 10^{-3} \cdot S$	

Matrix VM.21: Absolute Messunsicherheit der Messgröße **Leistungsfaktor PF** bei der Kalibrierung von **Quellen** im Bereich **2 A < I ≤ 20 A & 15 mV < U ≤ 1 kV**

f (Hz)	PF						
	0	0,2	0,4	0,6	0,8	0,9	1
10	$3,1 \cdot 10^{-6}$	$3,0 \cdot 10^{-6}$	$2,8 \cdot 10^{-6}$	$2,5 \cdot 10^{-6}$	$1,9 \cdot 10^{-6}$	$1,4 \cdot 10^{-6}$	$6,8 \cdot 10^{-12}$
45	$9,8 \cdot 10^{-6}$	$9,6 \cdot 10^{-6}$	$9,0 \cdot 10^{-6}$	$7,9 \cdot 10^{-6}$	$5,9 \cdot 10^{-6}$	$4,3 \cdot 10^{-6}$	$6,8 \cdot 10^{-11}$
111	$1,9 \cdot 10^{-5}$	$1,9 \cdot 10^{-5}$	$1,8 \cdot 10^{-5}$	$1,5 \cdot 10^{-5}$	$1,2 \cdot 10^{-5}$	$8,4 \cdot 10^{-6}$	$2,6 \cdot 10^{-10}$
1000	$1,6 \cdot 10^{-4}$	$1,6 \cdot 10^{-4}$	$1,5 \cdot 10^{-4}$	$1,3 \cdot 10^{-4}$	$9,7 \cdot 10^{-5}$	$7,1 \cdot 10^{-5}$	$1,9 \cdot 10^{-8}$
10000	$1,6 \cdot 10^{-3}$	$1,6 \cdot 10^{-3}$	$1,5 \cdot 10^{-3}$	$1,3 \cdot 10^{-3}$	$9,7 \cdot 10^{-4}$	$7,1 \cdot 10^{-4}$	$1,6 \cdot 10^{-6}$

Matrix VM.22: Absolute Messunsicherheit der Messgröße **Leistungsfaktor PF** bei der Kalibrierung von **Quellen** im Bereich **20 A < I ≤ 100 A & 15 mV < U ≤ 1 kV**

f (Hz)	PF						
	0	0,2	0,4	0,6	0,8	0,8	1
10	$3,4 \cdot 10^{-6}$	$3,4 \cdot 10^{-6}$	$3,2 \cdot 10^{-6}$	$2,8 \cdot 10^{-6}$	$2,1 \cdot 10^{-6}$	$1,5 \cdot 10^{-6}$	$8,4 \cdot 10^{-12}$
45	$1,1 \cdot 10^{-5}$	$1,1 \cdot 10^{-5}$	$1,0 \cdot 10^{-5}$	$9,1 \cdot 10^{-6}$	$6,8 \cdot 10^{-6}$	$5,0 \cdot 10^{-6}$	$9,2 \cdot 10^{-11}$
111	$2,4 \cdot 10^{-5}$	$2,3 \cdot 10^{-5}$	$2,2 \cdot 10^{-5}$	$1,9 \cdot 10^{-5}$	$1,4 \cdot 10^{-5}$	$1,0 \cdot 10^{-5}$	$4,0 \cdot 10^{-10}$
1000	$2,0 \cdot 10^{-4}$	$2,0 \cdot 10^{-4}$	$1,9 \cdot 10^{-4}$	$1,6 \cdot 10^{-4}$	$1,2 \cdot 10^{-4}$	$8,8 \cdot 10^{-5}$	$2,9 \cdot 10^{-8}$
10000	$2,0 \cdot 10^{-3}$	$2,0 \cdot 10^{-3}$	$1,9 \cdot 10^{-3}$	$1,6 \cdot 10^{-3}$	$1,2 \cdot 10^{-3}$	$8,8 \cdot 10^{-4}$	$2,9 \cdot 10^{-6}$

Matrix VM.23: Absolute Messunsicherheit der Messgröße **Leistungsfaktor PF**

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

bei der Kalibrierung von **Messgeräten** im Bereich **2 A < / ≤ 20 A & 15 mV < U ≤ 1 kV**

f (Hz)	PF						
	0	0,2	0,4	0,6	0,8	0,9	1
10	3,2·10 ⁻⁶	3,2·10 ⁻⁶	2,9·10 ⁻⁶	2,6·10 ⁻⁶	1,9·10 ⁻⁶	1,4·10 ⁻⁶	7,3·10 ⁻¹²
45	1,0·10 ⁻⁵	1,0·10 ⁻⁵	9,5·10 ⁻⁶	8,3·10 ⁻⁶	6,2·10 ⁻⁶	4,5·10 ⁻⁶	7,6·10 ⁻¹¹
111	2,1·10 ⁻⁵	2,0·10 ⁻⁵	1,9·10 ⁻⁵	1,6·10 ⁻⁵	1,2·10 ⁻⁵	9,0·10 ⁻⁶	3,0·10 ⁻¹⁰
1000	1,7·10 ⁻⁴	1,7·10 ⁻⁴	1,6·10 ⁻⁴	1,4·10 ⁻⁴	1,0·10 ⁻⁴	7,6·10 ⁻⁵	2,1·10 ⁻⁸
10000	1,7·10 ⁻³	1,7·10 ⁻³	1,6·10 ⁻³	1,4·10 ⁻³	1,0·10 ⁻³	7,6·10 ⁻⁴	2,1·10 ⁻⁶

Matrix VM.24: Absolute Messunsicherheit der Messgröße **Leistungsfaktor PF**

bei der Kalibrierung von **Messgeräten** im Bereich **20 A < / ≤ 100 A & 15 mV < U ≤ 1 kV**

f (Hz)	PF						
	0	0,2	0,4	0,6	0,8	0,9	1
10	3,6·10 ⁻⁶	3,5·10 ⁻⁶	3,3·10 ⁻⁶	2,8·10 ⁻⁶	2,1·10 ⁻⁶	1,5·10 ⁻⁶	8,9·10 ⁻¹²
45	1,2·10 ⁻⁵	1,2·10 ⁻⁵	1,1·10 ⁻⁵	9,5·10 ⁻⁶	7,1·10 ⁻⁶	5,2·10 ⁻⁶	1,0·10 ⁻¹⁰
111	2,5·10 ⁻⁵	2,4·10 ⁻⁵	2,3·10 ⁻⁵	2,0·10 ⁻⁵	1,5·10 ⁻⁵	1,1·10 ⁻⁵	4,4·10 ⁻¹⁰
1000	2,1·10 ⁻⁴	2,1·10 ⁻⁴	2,0·10 ⁻⁴	1,7·10 ⁻⁴	1,3·10 ⁻⁴	9,3·10 ⁻⁵	3,3·10 ⁻⁸
10000	2,1·10 ⁻³	2,1·10 ⁻³	2,0·10 ⁻³	1,7·10 ⁻³	1,3·10 ⁻³	9,3·10 ⁻⁴	3,3·10 ⁻⁶

Matrix VM.25: Absolute Messunsicherheit der Messgröße **Leistungsfaktor PF**

bei der Kalibrierung von **Messgeräten mit Stromzange/Stromwandler** im Bereich **100 A < / ≤ 1 kA & 15 mV < U ≤ 1 kV**

f (Hz)	PF						
	0	0,2	0,4	0,6	0,8	0,9	1
10 Hz bis 100 Hz	1,5·10 ⁻⁴	1,5·10 ⁻⁴	1,4·10 ⁻⁴	1,2·10 ⁻⁴	8,9·10 ⁻⁵	6,5·10 ⁻⁵	7,8·10 ⁻⁹

Matrix VM.26: Absolute Messunsicherheit der Messgrößen

Wechselstromwirkleistung $P = U \cdot I \cdot \cos(\angle p)$ (s. Werte für PF) **Wechselstromblindleistung** $Q = U \cdot I \cdot \sin(\angle p)$ (s. Werte für $\sqrt{1 - PF^2}$)

und **Wechselstromscheinleistung** $S = U \cdot I$ (s. Werte für PF = 1) bei der Kalibrierung von **Quellen** mit **U = 2 mV und I = 100 µA**

f (Hz)	$\cos(\angle p) = PF \mid \sin(\angle p) = \pm \sqrt{1 - PF^2}$					
	0 ± 1	0,4 ± 0,92	0,6 ± 0,8	0,8 ± 0,6	0,9 ± 0,44	1 ± 0
10	48 pW	54 pW	60 pW	68 pW	72 pW	77 pW
1000	34 pW	39 pW	44 pW	51 pW	55 pW	59 pW
10000	340 pW	310 pW	270 pW	210 pW	160 pW	59 pW

Matrix VM.27: Absolute Messunsicherheit der Messgrößen

Wechselstromwirkleistung $P = U \cdot I \cdot \cos(\angle p)$ (s. Werte für PF) **Wechselstromblindleistung** $Q = U \cdot I \cdot \sin(\angle p)$ (s. Werte für $\sqrt{1 - PF^2}$) und **Wechselstromscheinleistung** $S = U \cdot I$ (s. Werte für PF = 1) bei der Kalibrierung von **Messgeräten** mit **U = 2 mV und I = 1 mA**

f (Hz)	$\cos(\angle p) = PF \mid \sin(\angle p) = \pm \sqrt{1 - PF^2}$					
	0 ± 1	0,4 ± 0,92	0,6 ± 0,8	0,8 ± 0,6	0,9 ± 0,44	1 ± 0
40	1,0 nW	1,0 nW	1,1 nW	1,1 nW	1,1 nW	1,2 nW
1000	230 pW	320 pW	400 pW	490 pW	530 pW	580 pW
10000	2,3 nW	2,1 nW	1,9 nW	1,5 nW	1,1 nW	580 pW

Matrix VM.28: Absolute Messunsicherheit der Messgrößen

Gültig ab: 16.03.2026

Ausstellungsdatum: 16.03.2026

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Wechselstromwirkleistung $P = U \cdot I \cdot \cos(\angle p)$ (s. Werte für PF) **Wechselstromblindleistung** $Q = U \cdot I \cdot \sin(\angle p)$ (s. Werte für $\sqrt{1 - PF^2}$) und **Wechselstromscheinleistung** $S = U \cdot I$ (s. Werte für PF = 1) bei der Kalibrierung von **Quellen** mit $U = 20 \text{ mV}$ und $I = 100 \mu\text{A}$

	$\cos(\angle p) = PF \mid \sin(\angle p) = \pm \sqrt{1 - PF^2}$					
f (Hz)	0 ± 1	0,4 ± 0,92	0,6 ± 0,8	0,8 ± 0,6	0,9 ± 0,44	1 ± 0
10	7,5 pW	110 pW	170 pW	230 pW	260 pW	280 pW
1000	340 pW	320 pW	290 pW	250 pW	230 pW	190 pW
10000	3,4 nW	3,1 nW	2,7 nW	2,0 nW	1,5 nW	200 pW

Matrix VM.29: Absolute Messunsicherheit der Messgrößen

Wechselstromwirkleistung $P = U \cdot I \cdot \cos(\angle p)$ (s. Werte für PF) **Wechselstromblindleistung** $Q = U \cdot I \cdot \sin(\angle p)$ (s. Werte für $\sqrt{1 - PF^2}$) und

Wechselstromscheinleistung $S = U \cdot I$ (s. Werte für PF = 1) bei der Kalibrierung von **Messgeräten** mit $U = 20 \text{ mV}$ und $I = 1 \text{ mA}$

	$\cos(\angle p) = PF \mid \sin(\angle p) = \pm \sqrt{1 - PF^2}$					
f (Hz)	0 ± 1	0,4 ± 0,92	0,6 ± 0,8	0,8 ± 0,6	0,9 ± 0,44	1 ± 0
40	150 pW	730 pW	1,1 nW	1,4 nW	1,6 nW	1,8 nW
1000	2,3 nW	2,3 nW	2,2 nW	2,0 nW	1,9 nW	1,8 nW
10000	23 nW	21 nW	19 nW	14 nW	10 nW	1,8 nW

Matrix VM.30: Absolute Messunsicherheit der Messgrößen

Wechselstromwirkleistung $P = U \cdot I \cdot \cos(\angle p)$ (s. Werte für PF) **Wechselstromblindleistung** $Q = U \cdot I \cdot \sin(\angle p)$ (s. Werte für $\sqrt{1 - PF^2}$) und

Wechselstromscheinleistung $S = U \cdot I$ (s. Werte für PF = 1) bei der Kalibrierung von **Quellen** mit $U = 20 \text{ V}$ und $I = 1 \text{ A}$

	$\cos(\angle p) = PF \mid \sin(\angle p) = \pm \sqrt{1 - PF^2}$					
f (Hz)	0 ± 1	0,4 ± 0,92	0,6 ± 0,8	0,8 ± 0,6	0,9 ± 0,44	1 ± 0
40	140 μW	250 μW	350 μW	440 μW	500 μW	550 μW
1000	2,1 mW	1,9 mW	1,7 mW	1,3 mW	1,0 mW	530 μW
10000	21 mW	19 mW	17 mW	13 mW	9,1 mW	530 μW

Matrix VM.31: Absolute Messunsicherheit der Messgrößen

Wechselstromwirkleistung $P = U \cdot I \cdot \cos(\angle p)$ (s. Werte für PF) **Wechselstromblindleistung** $Q = U \cdot I \cdot \sin(\angle p)$ (s. Werte für $\sqrt{1 - PF^2}$) und **Wechselstromscheinleistung** $S = U \cdot I$ (s. Werte für PF = 1) bei der Kalibrierung von **Messgeräten** mit $U = 20 \text{ V}$ und $I = 1 \text{ A}$

	$\cos(\angle p) = PF \mid \sin(\angle p) = \pm \sqrt{1 - PF^2}$					
f (Hz)	0 ± 1	0,4 ± 0,92	0,6 ± 0,8	0,8 ± 0,6	0,9 ± 0,44	1 ± 0
40	150 μW	260 μW	350 μW	450 μW	500 μW	550 μW
1000	2,3 mW	2,1 mW	1,9 mW	1,5 mW	1,1 mW	530 μW
10000	23 mW	21 mW	19 mW	14 mW	10 mW	530 μW

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Matrix VM.32: Absolute Messunsicherheit der Messgrößen

Wechselstromwirkleistung $P = U \cdot I \cdot \cos(\angle p)$ (s. Werte für PF) **Wechselstromblindleistung** $Q = U \cdot I \cdot \sin(\angle p)$ (s. Werte für $\sqrt{1 - PF^2}$)

und **Wechselstromscheinleistung** $S = U \cdot I$ (s. Werte für PF = 1) bei der Kalibrierung von **Quellen** mit $U = 20 \text{ V}$ und $I = 20 \text{ A}$

	$\cos(\angle p) = PF \mid \sin(\angle p) = \pm \sqrt{1 - PF^2}$					
f (Hz)	0 ± 1	0,4 ± 0,92	0,6 ± 0,8	0,8 ± 0,6	0,9 ± 0,44	1 ± 0
40	3,5 mW	9,2 mW	13 mW	17 mW	20 mW	22 mW
1000	65 mW	60 mW	53 mW	43 mW	34 mW	22 mW
10000	650 mW	590 mW	520 mW	390 mW	280 mW	22 mW

Matrix VM.33: Absolute Messunsicherheit der Messgrößen

Wechselstromwirkleistung $P = U \cdot I \cdot \cos(\angle p)$ (s. Werte für PF) **Wechselstromblindleistung** $Q = U \cdot I \cdot \sin(\angle p)$ (s. Werte für $\sqrt{1 - PF^2}$) und **Wechselstromscheinleistung** $S = U \cdot I$ (s. Werte für PF = 1) bei der Kalibrierung von **Messgeräten** mit $U = 20 \text{ V}$ und $I = 20 \text{ A}$

	$\cos(\angle p) = PF \mid \sin(\angle p) = \pm \sqrt{1 - PF^2}$					
f (Hz)	0 ± 1	0,4 ± 0,92	0,6 ± 0,8	0,8 ± 0,6	0,9 ± 0,44	1 ± 0
40	3,7 mW	9,3 mW	13 mW	17 mW	20 mW	22 mW
1000	70 mW	65 mW	58 mW	46 mW	36 mW	22 mW
10000	700 mW	650 mW	560 mW	420 mW	310 mW	22 mW

Matrix VM.34: Absolute Messunsicherheit der Messgrößen

Wechselstromwirkleistung $P = U \cdot I \cdot \cos(\angle p)$ (s. Werte für PF) **Wechselstromblindleistung** $Q = U \cdot I \cdot \sin(\angle p)$ (s. Werte für $\sqrt{1 - PF^2}$) und **Wechselstromscheinleistung** $S = U \cdot I$ (s. Werte für PF = 1) bei der Kalibrierung von **Quellen** mit $U = 1 \text{ kV}$ und $I = 100 \text{ A}$

	$\cos(\angle p) = PF \mid \sin(\angle p) = \pm \sqrt{1 - PF^2}$					
f (Hz)	0 ± 1	0,4 ± 0,92	0,6 ± 0,8	0,8 ± 0,6	0,9 ± 0,44	1 ± 0
40	1,0 W	2,8 W	4,1 W	5,4 W	6,0 W	6,7 W
1000	20 W	19 W	17 W	14 W	11 W	7,6 W
10000	200 W	190 W	160 W	120 W	89 W	7,6 W

Matrix VM.35: Absolute Messunsicherheit der Messgrößen

Wechselstromwirkleistung $P = U \cdot I \cdot \cos(\angle p)$ (s. Werte für PF) **Wechselstromblindleistung** $Q = U \cdot I \cdot \sin(\angle p)$ (s. Werte für $\sqrt{1 - PF^2}$) und **Wechselstromscheinleistung** $S = U \cdot I$ (s. Werte für PF = 1) bei der Kalibrierung von **Messgeräten** mit $U = 1 \text{ kV}$ und $I = 100 \text{ A}$

	$\cos(\angle p) = PF \mid \sin(\angle p) = \pm \sqrt{1 - PF^2}$					
f (Hz)	0 ± 1	0,4 ± 0,92	0,6 ± 0,8	0,8 ± 0,6	0,9 ± 0,44	1 ± 0
40	1,1 W	2,8 W	4,1 W	5,4 W	6,0 W	6,7 W
1000	21 W	20 W	18 W	14 W	12 W	7,6 W
10000	210 W	200 W	170 W	130 W	93 W	7,6 W

ⁱ⁾ Der angegebene Bereich gilt nur für den Fall, dass das maximale Volt-Hertz-Produkt entsprechend Abbildung Figure A aus Operators Manual Multi-Function Calibrator 5700A/5720A Series II May 1996 Rev. 2, 3/05 eingehalten wird.

Vor-Ort-Kalibrierung- Phasenwinkel

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
Phasenwinkel zwischen sinusförmigem Spannungssignal und sinusförmigen Stromsignal Quellen	-180° bis 180°	10 Hz ≤ f ≤ 10 kHz 1 mV ≤ U _{eff.} ≤ 1 kV		Δ_p = _{pi} - _{pi} = Phasenwinkel
		100 μA ≤ I _{eff.} ≤ 10 mA		I(t) =
		f = 10 Hz	0,21 m°	√2/I _{eff.} · sin(2nft + _{pi})
		f = 45 Hz	0,57 m°	U(t) =
		f = 111 Hz	1,1 m°	√2U _{eff.} · sin(2nft + _{pi})
		1 kHz ≤ f ≤ 10 kHz	360° · f · 27 ns	f = Frequenz
		10 mA < I _{eff.} ≤ 200 mA		I _{eff.} = Effektivwert des Wechselstroms
		f = 40 Hz	0,37 m°	U _{eff.} = Effektivwert der Wechselspannung
		f = 100 Hz	0,72 m°	
		1 kHz ≤ f ≤ 10 kHz	360° · f · 18 ns	
		200 mA < I _{eff.} ≤ 2 A		Messungen bei Spannungen ≤ 15 mV im Frequenzbereich 10 Hz bis < 1 kHz, sowie abweichende Messbedingungen können die Messunsicherheit erhöhen.
		f = 40 Hz	0,40 m°	
		f = 100 Hz	0,68 m°	
		1 kHz ≤ f ≤ 10 kHz	360° · f · 17 ns	
		2 A < I _{eff.} ≤ 20 A		
		f = 10 Hz	0,18 m°	
		f = 45 Hz	0,57 m°	
		f = 111 Hz	1,1 m°	
		1 kHz ≤ f ≤ 10 kHz	360° · f · 26 ns	
		20 A < I _{eff.} ≤ 100 A		
f = 10 Hz	0,20 m°			
f = 45 Hz	0,65 m°			
f = 111 Hz	1,4 m°			
1 kHz ≤ f ≤ 10 kHz	360° · f · 32 ns			

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung- Phasenwinkel

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich/ Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
Phasenwinkel zwischen sinusförmigem Spannungssignal und sinusförmigen Stromsignal Messgeräte	-180° bis 180°	10 Hz ≤ f ≤ 10 kHz 1 mV ≤ U _{eff.} ≤ 1 kV		Δ_p = _p <sub>u< <sub>p<="" -="" sub>="<br/" sub><sub>i<="">Phasenwinkel</sub>u<>
		1 mA ≤ I _{eff.} ≤ 2 A		
		f = 40 Hz	0,42 m°	i(t) = √2 I _{eff.} sin(2πft + _p)
		f = 100 Hz	0,76 m°	
		1 kHz ≤ f ≤ 10 kHz	360° · f · 19 ns	U(t) = √2 U _{eff.} sin(2πft + _p)
		2 A < I _{eff.} ≤ 20 A		
		f = 10 Hz	0,18 m°	f = Frequenz
		f = 45 Hz	0,60 m°	I _{eff.} = Effektivwert der Wechselstromstärke
		f = 111 Hz	1,2 m°	U _{eff.} = Effektivwert der Wechselspannung
		1 kHz ≤ f ≤ 10 kHz	360° · f · 28 ns	
		20 A < I _{eff.} ≤ 100 A		
		f = 10 Hz	0,21 m°	Messungen bei Spannungen ≤ 15 mV im Frequenzbereich
		f = 45 Hz	0,68 m°	
		f = 111 Hz	1,4 m°	
	1 kHz ≤ f ≤ 10 kHz	360° · f · 34 ns	10 Hz bis < 1 kHz, sowie abweichende Messbedingungen können die Messunsicherheit erhöhen.	

Vor-Ort-Kalibrierung - Induktivität und Kapazität

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
Induktivität	0 µH		0,03 µH	2-Draht-Kurzschluss
	0 µH bis 1,1 H	100 Hz bis 10 kHz		L = Messwert
	100 µH	100 Hz 1 kHz 10 kHz	$0,65 \cdot 10^{-3} \cdot L$ $0,24 \cdot 10^{-3} \cdot L$ $0,27 \cdot 10^{-3} \cdot L$	
	1 mH	100 Hz 1 kHz 10 kHz	$0,14 \cdot 10^{-3} \cdot L$ $0,13 \cdot 10^{-3} \cdot L$ $0,17 \cdot 10^{-3} \cdot L$	Betrag der Impedanz 50 mΩ ≤ Z ≤ 11 kΩ. Kleinste angebbare Festwert-
	10 mH	100 Hz; 1 kHz 10 kHz	$0,11 \cdot 10^{-3} \cdot L$ $0,16 \cdot 10^{-3} \cdot L$	Messunsicherheiten bei direkter Messung oder Substitution an
	100 mH	100 Hz; 1 kHz 10 kHz	$0,12 \cdot 10^{-3} \cdot L$ $0,26 \cdot 10^{-3} \cdot L$	GR 1482 oder baugleich.
	1 H	100 Hz, 1 kHz	$0,20 \cdot 10^{-3} \cdot L$	
Kapazität	0 pF		0,2 pF	Leerlauf
	0 pF bis 10 µF	100 Hz bis 1 MHz		C = Messwert
	1 pF	1 kHz 10 kHz	$0,47 \cdot 10^{-3} \cdot C$ $0,31 \cdot 10^{-3} \cdot C$	
	10 pF	1 kHz 10 kHz; 100 kHz 1 MHz	$84 \cdot 10^{-6} \cdot C$ $0,10 \cdot 10^{-3} \cdot C$ $0,13 \cdot 10^{-3} \cdot C$	Betrag der Impedanz 1 Ω ≤ Z ≤ 110 MΩ. Kleinste angebbare Festwert-
	100 pF	1 kHz	$56 \cdot 10^{-6} \cdot C$	Messunsicherheiten
	1 nF	1 kHz 100 kHz	$58 \cdot 10^{-6} \cdot C$ $0,11 \cdot 10^{-3} \cdot C$	bei direkter Messung oder Substitution an
	10 nF	100 Hz 1 kHz 10 kHz	$0,21 \cdot 10^{-3} \cdot C$ $0,14 \cdot 10^{-3} \cdot C$ $0,13 \cdot 10^{-3} \cdot C$	HP 16381A bzw. GR 1404 / 1409 oder baugleich.
	100 nF	100 Hz; 1 kHz; 10 kHz	$0,16 \cdot 10^{-3} \cdot C$	
	1 µF	100 Hz; 1 kHz 10 kHz	$0,12 \cdot 10^{-3} \cdot C$ $0,21 \cdot 10^{-3} \cdot C$	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung - Zeit und Frequenz

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
Frequenz f Messung und Synthese	0,01 Hz bis 40 GHz		$0,5 \cdot 10^{-9} \cdot f + U_{\text{Tr}}$	f : Messwert U_{Tr} : Trigger- unsicherheit
Zeitintervall Δt	0 ns bis 0,7 ms		1,3 ns	
	0 ns bis 200 s		$1,5 \cdot 10^{-6} \cdot \Delta t + 50 \text{ ps}$	
	1 μs bis 100 h		$10 \cdot 10^{-9} \cdot \Delta t + 1 \mu\text{s}$	
	1 s bis 100 h		$13 \cdot 10^{-6} \cdot \Delta t + 0,82 \text{ s}$	
Gangabweichung	0 s/d bis 100 s/d		$1,3 \cdot 10^{-7} = 0,011 \text{ s/d}$	Elektronische oder mechanische Uhren
Drehzahl	$0,02 \text{ s}^{-1}$ bis 3500 s^{-1}		$3,7 \cdot 10^{-6} \cdot f$	f : Messwert

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung - Hochfrequenz- und Strahlungsmessgrößen

Vor-Ort-Kalibrierung - Hochfrequenzmessgrößen

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Oszilloskope vertikal	1 mV bis 5 V 5 mV bis 200 V	DC bis 10 kHz	$1,2 \cdot 10^{-3} \cdot U + 12 \mu\text{V}$	U: Messwert 50 Ω 1 MΩ
Oszilloskop horizontal	25 ps bis 40 s		$0,12 \cdot 10^{-6} \cdot T + 0,1 \text{ ps}$	T: Messwert
Bandbreite <i>f</i> (Frequenzgang)	40 Hz bis 6 GHz		$6,3 \cdot 10^{-3} \cdot f^2/\text{GHz}$ $+ 20 \cdot 10^{-3} \cdot f$	<i>f</i> = Messwert
	> 6 GHz bis 40 GHz		$75 \cdot 10^{-3} \cdot f$	
Anstiegszeit	30 ps bis 45 ps > 45 ps bis 1 ms	0,1 V bis 3 V	5 ps $10 \cdot 10^{-3} \cdot T + 3 \text{ ps}$	Fluke 9500/9550
	70 ps bis 85 ps > 85 ps bis 310 ps > 310 ps bis 650 ps > 650 ps bis 1 ms	0,1 V bis 3 V	$78 \cdot 10^{-3} \cdot T$ $67 \cdot 10^{-3} \cdot T$ $58 \cdot 10^{-3} \cdot T$ $56 \cdot 10^{-3} \cdot T$	errechnet aus der 3 dB Bandbreite T: Messwert
Frequenz <i>f</i> Zeitbasis	10 MHz		$0,2 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
Burst-Generator Ausgangsspannung Spitzenwert <i>U_s</i>	100 V bis 4 kV	unter 50 Ω oder 1 kΩ Last	$48 \cdot 10^{-3} \cdot U_s$	
Anstiegszeit und Impulsdauer <i>T_r</i>	3 ns bis 1 μs		$41 \cdot 10^{-3} \cdot T_r$	
Burstdauer und Burstperiode <i>T</i>	10 μs bis 1 s		$5 \cdot 10^{-3} \cdot T$	
Impulsfrequenz <i>f</i>	100 Hz bis 500 kHz		$1 \cdot 10^{-3} \cdot f$	
Stoßspannungs- generator Stirnzeit <i>t_{r,Us}</i> der Leerlaufspannung	15 ns bis 100 ms		$3 \% \cdot t_{r,Us} + 1 \text{ ns}$	
Stirnzeit <i>t_{r,Is}</i> der Kurzschluss- stromstärke	100 ns bis 100 ms		$3 \% \cdot t_{r,Is} + 2 \text{ ns}$	
Rückenhalfwertszeit <i>t_H</i> der Kurvenform	0,5 μs bis 100 ms		$5 \% \cdot t_H$	
Scheitelwert der Leerlaufspannung <i>U_s</i>	0,1 kV bis 7 kV		$3,3 \% \cdot U_s$	
Scheitelwert der Kurzschluss- stromstärke <i>I_s</i>	10 A bis 5 kA		$3,5 \% \cdot I_s$	
	> 5 kA bis 10 kA		$3,8 \% \cdot I_s$	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung - Hochfrequenzmessgrößen

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)					
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen	
Pulsförmige Messgrößen * Messempfänger Anzeigeverhalten bei Impulsen	9 kHz bis 150 kHz	EN 55016-1-1:2015	0,35 dB	Band A	
	> 150 kHz bis 30 MHz			Band B	
	> 30 MHz bis 300 MHz		0,40 dB	Band C	
	> 300 MHz bis 1 GHz			Band D	
Änderung der Anzeige mit der Pulsfrequenz (relative Kalibrierung)	Pulswiederholfrequenz		0,30 dB	0,30 dB	Band A
	0,1 Hz bis 2 kHz				Band B
	0,1 Hz bis 50 kHz			0,35 dB	Band C und Band D
0,1 Hz bis 1 MHz					

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung - Hochfrequenzmessgrößen

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren			
HF-Leistung Eingangsleistung und Kalibrierungsfaktor von HF-Leistungs- Messgeräten	10 fW bis < 100 fW	DC bis 2 GHz		$21 \cdot 10^{-3} \cdot P$	PC Typ-N *) bis 18 GHz PC-3,5 mm *) bis 33 GHz PC-2,92 mm *) bis 40 GHz
		> 2 GHz bis < 5 GHz		$26 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		5 GHz bis < 9 GHz		$34 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		9 GHz bis < 12 GHz		$40 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		12 GHz bis 15 GHz		$48 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 15 GHz bis 18 GHz		$54 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	100 fW bis 1 pW	DC bis 100 MHz		$18 \cdot 10^{-3} \cdot P$	*) Andere Konnektoren erhöhen die Messunsicherheit. P = Messwert (W)
		> 100 MHz bis 2 GHz		$20 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 2 GHz bis 8 GHz		$22 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 8 GHz bis 12 GHz		$24 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 12 GHz bis 40 GHz		$29 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	> 1 pW bis 10 pW	DC bis 100 MHz		$13 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 100 MHz bis 2 GHz		$15 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 2 GHz bis 8 GHz		$18 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 8 GHz bis 12 GHz		$20 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 12 GHz bis 26,5 GHz		$26 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 26,5 GHz bis 40 GHz		$29 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	> 10 pW bis 1 nW	DC bis 100 MHz		$12 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 100 MHz bis 2 GHz		$14 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 2 GHz bis 8 GHz		$17 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 8 GHz bis 12 GHz		$20 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
> 12 GHz bis 40 GHz			$22 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
> 1 nW bis 100 nW	DC bis 2 GHz		$10 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
	> 2 GHz bis 8 GHz		$12 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
	> 8 GHz bis 12 GHz		$13 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
	> 12 GHz bis 40 GHz		$15 \cdot 10^{-3} \cdot P$		

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung - Hochfrequenzmessgrößen

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren			
HF-Leistung Eingangsleistung und Kalibrierungsfaktor von HF-Leistungs- Messgeräten	> 100 nW bis 10 µW	DC bis 100 MHz		$7,1 \cdot 10^{-3} \cdot P$	PC Typ-N *) bis 18 GHz PC-3,5 mm *) bis 33 GHz PC-2,92 mm *) bis 40 GHz
		> 100 MHz bis 2 GHz		$9,4 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 2 GHz bis 8 GHz		$11 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 8 GHz bis 12 GHz		$13 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 12 GHz bis 40 GHz		$15 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	> 10 µW bis 100 mW	DC bis 100 MHz		$6,1 \cdot 10^{-3} \cdot P$	*) Andere Konnektoren erhöhen die Messunsicherheit. P = Messwert (W)
		> 100 MHz bis 2 GHz		$7,9 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 2 GHz bis 8 GHz		$9,3 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 8 GHz bis 12 GHz		$11 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 12 GHz bis 40 GHz		$13 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
HF-Leistung Ausgangsleistung und Kalibrierungsfaktor von HF-Quellen	1 mW	50 MHz		$5 \cdot 10^{-3} \cdot P$	Substitution
	0,1 pW bis < 10 pW	50 MHz		$27 \cdot 10^{-3} \cdot P$	PC Typ-N *) bis 18 GHz PC-3,5 mm *) bis 33 GHz
		10 MHz bis 2 GHz		$30 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 2 GHz bis 3 GHz		$35 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	10 pW bis < 1 nW	50 MHz		$21 \cdot 10^{-3} \cdot P$	PC-2,92 mm *) bis 40 GHz
		10 MHz bis 2 GHz		$25 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 2 GHz bis 3 GHz		$31 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	1 nW bis < 100 nW	50 MHz		$17 \cdot 10^{-3} \cdot P$	*) Andere Konnektoren erhöhen die Messunsicherheit. $f \leq 5$ GHz: $ \Gamma_G \leq 0,025$ 5 GHz < $f \leq 20$ GHz: $ \Gamma_G \leq 0,1$ 20 GHz < $f \leq 33$ GHz: $ \Gamma_G \leq 0,15$ 33 GHz < $f \leq 40$ GHz: $ \Gamma_G \leq 0,3$
		10 MHz bis 2 GHz		$21 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 2 GHz bis 4 GHz		$25 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 4 GHz bis 12 GHz		$38 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 12 GHz bis 18 GHz		$71 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 18 GHz bis 26,5 GHz		$93 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	100 nW bis < 1 µW	8 kHz bis < 10 MHz		$28 \cdot 10^{-3} \cdot P$	f = Frequenz (Hz) P = Messwert (W) $ \Gamma_G $ = Reflexionsfaktor des Kalibriergegen- standes
		10 MHz bis 50 MHz		$13 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 50 MHz bis 4 GHz		$14 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 4 GHz bis 5 GHz		$17 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 5 GHz bis 12 GHz		$25 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 12 GHz bis 20 GHz		$28 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 20 GHz bis 33 GHz		$37 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
> 33 GHz bis 40 GHz			$90 \cdot 10^{-3} \cdot P$		

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung - Hochfrequenzmessgrößen

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit		
HF-Leistung Ausgangsleistung und Kalibrierungsfaktor von HF-Quellen	1 μ W bis < 10 μ W	8 kHz bis < 10 MHz	$18 \cdot 10^{-3} \cdot P$	PC Typ-N *) bis 18 GHz PC-3,5 mm *) bis 33 GHz PC-2,92 mm *) bis 40 GHz *) Andere Konnektoren erhöhen die Messunsicherheit.	
		10 MHz bis 50 MHz	$13 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
		> 50 MHz bis 4 GHz	$14 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
		> 4 GHz bis 5 GHz	$17 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
		> 5 GHz bis 12 GHz	$21 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
		> 12 GHz bis 20 GHz	$25 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
		> 20 GHz bis 33 GHz	$37 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
		> 33 GHz bis 40 GHz	$90 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
	10 μ W bis < 100 μ W	DC bis < 10 MHz	$9,0 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$f \leq 5$ GHz: $ \Gamma_G \leq 0,025$ 5 GHz < $f \leq 20$ GHz: $ \Gamma_G \leq 0,1$ 20 GHz < $f \leq 33$ GHz: $ \Gamma_G \leq 0,15$ 33 GHz < $f \leq 40$ GHz: $ \Gamma_G \leq 0,3$	
		10 MHz bis 100 MHz	$10 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
		>100 MHz bis 2 GHz	$12 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
		> 2 GHz bis 8 GHz	$13 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
		> 8 GHz bis 10 GHz	$15 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
		> 10 GHz bis 12 GHz	$16 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
		> 12 GHz bis 30 GHz	$20 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
		> 30 GHz bis 33 GHz	$37 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
	100 μ W bis 0,1 W	DC bis < 10 MHz	$5,6 \cdot 10^{-3} \cdot P$	f = Frequenz (Hz) P = Messwert (W) $ \Gamma_G $ = Reflexionsfaktor des Kalibriergegen- standes	
		10 MHz bis 100 MHz	$7,5 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
		>100 MHz bis 2 GHz	$10 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
		> 2 GHz bis 8 GHz	$11 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
		> 8 GHz bis 10 GHz	$13 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
		> 10 GHz bis 12 GHz	$15 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
		> 12 GHz bis 30 GHz	$19 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
		> 30 GHz bis 33 GHz	$39 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
	> 0,1 W bis 1 W	DC bis 50 MHz	$11 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
		> 50 MHz bis 2 GHz	$13 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
		> 2 GHz bis 4 GHz	$16 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
		> 4 GHz bis 12 GHz	$20 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
> 1 W bis 70 W	> 12 GHz bis 18 GHz	$30 \cdot 10^{-3} \cdot P$			
	DC bis 3 GHz	$38 \cdot 10^{-3} \cdot P$			
> 70 W bis 250 W	DC bis 500 MHz	$37 \cdot 10^{-3} \cdot P$			

Vor-Ort-Kalibrierung - Hochfrequenzmessgrößen

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren			
HF-Spannung U_{HF} Quellen mit HF- Spannungsanzeige bezüglich 50 Ω	2,2 μ V bis 220 μ V	DC bis 3 GHz	HF 2		$W(P)$ ist die relative Unsicherheit der gemessenen Leistung an $Z_0 = 50 \Omega$ **)
	220 μ V bis 7 V	DC bis 18 GHz			
	2,2 μ V bis 220 μ V	DC bis 3 GHz			
	2,2 mV bis 2 V	DC bis 40 GHz			
HF-Spannung U_{HF} Messgeräte und Empfänger mit HF- Spannungsanzeige bezüglich 50 Ω	0,7 μ V bis 2 V	DC bis 18 GHz	$W(U) \frac{W(P_{inc})}{2}$		$W(P_{inc})$ ist die relative Unsicherheit der eingestrahnten Leistung bezüglich $Z_0 = 50 \Omega$ **)
	2,2 mV bis 2 V	DC bis 40 GHz			
HF-Leistung Rauschanzeige von Empfängern Signalpegeldifferenz	DC bis 40 GHz		1,6 dB		Leistungen > -170 dB (1 mW) bezogen auf 1 Hz Bandbreite
	0 dBc bis 100 dBc	100 Hz bis 26,5 GHz 100 Hz bis 40 GHz	1,3 dB 2,7 dB		SNR \geq 12 dB

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung - Hochfrequenzmessgrößen

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren				
Bandbreite Filter	1 Hz bis 10 MHz				0,5 %	Signal zu Rausch- Abstand SNR ≥ 70 dB
Formfaktor	> 1:1 bis 5:1 > 5:1 bis 10:1 > 10:1 bis 20:1				3 % 6 % 12 %	Signal zu Rausch- Abstand SNR ≥ 15 dB
Umschaltabweichung					0,02 dB	
Anzeigelinearität	0 dB bis 30 dB > 30 dB bis 60 dB > 60 dB bis 80 dB > 80 dB bis 100 dB > 100 dB bis 110 dB B	100 kHz bis 500 MHz			0,06 dB 0,07 dB 0,09 dB 0,1 dB 0,2 dB	SNR ≥ 50 dB $ \Gamma_{L,out} \leq 0,05$ $f \leq 500$ MHz
Eingangsabschwächer oder ZF-Verstärker	0 dB bis 30 dB > 30 dB bis 60 dB > 60 dB bis 80 dB > 80 dB bis 100 dB > 100 dB bis 110 dB B	100 kHz bis 500 MHz			0,06 dB 0,07 dB 0,09 dB 0,1 dB 0,2 dB	Vergleich mit externem Stufenabschwächer $ \Gamma_{L,out} \leq 0,05$ $f \leq 500$ MHz
	0 dB bis 30 dB > 30 dB bis 60 dB > 60 dB bis 80 dB	100 kHz bis 500 MHz			0,04 dB 0,06 dB 0,08 dB	stufenweiser Anzeigevergleich SNR ≥ 50 dB, Empfängerlinearität < 0,01 dB + 0,005 dB/10 dB)
HF-Verstärkung Verstärker	0 dB bis 70 dB	DC bis 100 MHz > 100 MHz bis 2 GHz > 2 GHz bis 4 GHz > 4 GHz bis 18 GHz			0,19 dB 0,26 dB 0,3 dB 0,5 dB	BNC-Konnektor bis max. 2 GHz N-Konnektor und BNC-Konnektor, 50 Ω, andere Konnektoren erhöhen die Messunsicherheit
	0 dB bis 70 dB	DC bis 100 MHz > 100 MHz bis 4 GHz > 4 GHz bis 26,5 GHz > 26,5 GHz bis 40 GHz			0,21 dB 0,3 dB 0,6 dB 0,7 dB	2,92 mm kompatibler Konnektor, 50 Ω, andere Konnektoren erhöhen die Messunsicherheit
HF-Stromstärke Stromzangen	100 µA bis 50 mA	40 Hz bis 10 MHz > 10 MHz bis 30 MHz > 30 MHz bis 65 MHz			$14 \cdot 10^{-3} \cdot I$ $18 \cdot 10^{-3} \cdot I$ $20 \cdot 10^{-6} f^2 \cdot I$	Tektronix 015-0601- 50. Im Verbund mit Oszilloskop I: Messwert f: Frequenz in MHz
Nicht-Linearität von HF-Leistungsmessgeräten	10 nW bis 1 W	50 MHz			$5,5 \cdot 10^{-3}$ (0,024 dB)	R&S NRVC-B2 60 dB max.

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung - Hochfrequenzmessgrößen

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
HF-Reflexionsfaktor * Betrag $ \Gamma $	0 bis 1	9 kHz bis 18 GHz EURAMET cg-12 (Version 3.0)	0,003 bis 0,013 Siehe Matrix VM.3	N-Konnektor, 50 Ω , andere Konnektoren erhöhen die Messunsicherheit Messunsicherheit in Einheiten des Betrags des Reflexionsfaktors
	0 bis 1	9 kHz bis 33 GHz EURAMET cg-12 (Version 3.0)	0,003 bis 0,016 Siehe Matrix VM.4	3,5 mm Konnektor Messunsicherheit in Einheiten des Betrags des Reflexionsfaktors
	0 bis 1	45 MHz bis 45 GHz EURAMET cg-12 (Version 3.0)	0,004 bis 0,017 Siehe Matrix VM.5	2,92 mm Konnektor Messunsicherheit in Einheiten des Betrags des Reflexionsfaktors
HF-Reflexionsfaktor * Phasenwinkel ϕ	-180° bis +180°	9 kHz bis 18 GHz EURAMET cg-12 (Version 3.0)	0,2° bis 4,7° Siehe Matrix VM.6	N-Konnektor, 50 Ω , andere Konnektoren erhöhen die Messunsicherheit
	-180° bis +180°	9 kHz bis 33 GHz EURAMET cg-12 (Version 3.0)	0,3° bis 5,8° Siehe Matrix VM.7	3,5 mm Konnektor
	-180° bis +180°	45 MHz bis 45 GHz EURAMET cg-12 (Version 3.0)	0,3° bis 6,3° Siehe Matrix VM.8	2,92 mm Konnektor
HF-Dämpfung Dämpfungsglieder	0 dB bis 30 dB	100 kHz bis 10 GHz > 10 GHz bis 18 GHz > 18 GHz bis 26,5 GHz > 26,5 GHz bis 40 GHz	0,03 dB 0,05 dB 0,09 dB 0,10 dB	L ist die gemessene Dämpfung, ****) $ \Gamma_{DUT} \leq 0,01$ $f \leq 500$ MHz $ \Gamma_{L,DUT} \leq 0,05$ 500 MHz < $f \leq 10$ GHz $ \Gamma_{L,DUT} \leq 0,08$ 10 GHz < $f \leq 18$ GHz $ \Gamma_{L,DUT} \leq 0,1$ 18 GHz < $f \leq 40$ GHz
	> 30 dB bis 60 dB	100 kHz bis 10 GHz > 10 GHz bis 18 GHz > 18 GHz bis 26,5 GHz > 26,5 GHz bis 40 GHz	0,001 dB/dB · L 0,02 dB + 0,001 dB/dB · L 0,10 dB + 0,001 dB/dB · L 0,11 dB + 0,001 dB/dB · L	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung - Hochfrequenzmessgrößen

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
HF-Dämpfung Dämpfungsglieder	> 60 dB bis 70 dB	100 kHz bis 500 MHz > 500 MHz bis 3 GHz	0,07 dB 0,10 dB	$ \Gamma_{L,DUT} \leq 0,01$ $f \leq 500$ MHz $ \Gamma_{L,DUT} \leq 0,05$ 500 MHz < $f \leq 3$ GHz
	> 70 dB bis 80 dB	100 kHz bis 500 MHz > 500 MHz bis 3 GHz	0,08 dB 0,2 dB	
	> 80 dB bis 100 dB	100 kHz bis 500 MHz > 500 MHz bis 3 GHz	0,1 dB 0,3 dB	
HF-Dämpfung *	0 dB bis 60 dB	9 kHz bis 18 GHz EURAMET cg-12 (Version 3.0)	0,01 dB bis 0,09 dB Siehe Matrix VM.9	N-Konnektor, 50 Ω , andere Konnektoren erhöhen die Messunsicherheit
	0 dB bis 60 dB	9 kHz bis 33 GHz EURAMET cg-12 (Version 3.0)	0,01 dB bis 0,22 dB Siehe Matrix VM.10	3,5 mm Konnektor
	0 dB bis 60 dB	45 MHz bis 45 GHz EURAMET cg-12 (Version 3.0)	0,01 dB bis 0,32 dB Siehe Matrix VM.11	2,92 mm Konnektor
HF-Dämpfung * Phasenwinkel ϕ	-180° bis +180°	9 kHz bis 18 GHz 0 dB bis 60 dB EURAMET cg-12 (Version 3.0)	0,2° bis 0,8° Siehe Matrix VM.12	N-Konnektor, 50 Ω , andere Konnektoren erhöhen die Messunsicherheit
	-180° bis +180°	9 kHz bis 33 GHz 0 dB bis 60 dB EURAMET cg-12 (Version 3.0)	0,2° bis 1,8° Siehe Matrix VM.13	3,5 mm Konnektor
	-180° bis +180°	45 MHz bis 45 GHz 0 dB bis 60 dB EURAMET cg-12 (Version 3.0)	0,2° bis 2,5° Siehe Matrix VM.14	2,92 mm Konnektor

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Matrix VM.3 „HF-Reflexionsfaktor, Betrag $|\Gamma|$; N-Konnektor 50 Ω “

Messunsicherheit in Einheiten des Betrags des Reflexionsfaktors.

Betrag $ \Gamma $	9 kHz bis 1 GHz	1 GHz bis 3 GHz	3 GHz bis 12 GHz	12 GHz bis 18 GHz
0	0,003 bis 0,004	0,003 bis 0,004	0,003 bis 0,008	0,008 bis 0,009
0,1	0,003 bis 0,005	0,003 bis 0,004	0,003 bis 0,008	0,008 bis 0,009
0,2	0,003 bis 0,005	0,003 bis 0,004	0,003 bis 0,008	0,008 bis 0,009
0,3	0,003 bis 0,006	0,003 bis 0,004	0,003 bis 0,008	0,008 bis 0,009
0,4	0,003 bis 0,005	0,004	0,003 bis 0,008	0,008 bis 0,009
0,5	0,003 bis 0,006	0,004	0,004 bis 0,009	0,008 bis 0,009
0,6	0,004 bis 0,006	0,004 bis 0,005	0,004 bis 0,009	0,009
0,7	0,004 bis 0,006	0,005	0,005 bis 0,010	0,009 bis 0,010
0,8	0,004 bis 0,006	0,005 bis 0,006	0,005 bis 0,010	0,010
0,9	0,004 bis 0,007	0,006	0,005 bis 0,011	0,011 bis 0,012
1	0,003 bis 0,006	0,004 bis 0,006	0,004 bis 0,012	0,011 bis 0,013

Matrix VM.4 „HF-Reflexionsfaktor, Betrag $|\Gamma|$; 3,5 mm Konnektor“

Messunsicherheit in Einheiten des Betrags des Reflexionsfaktors.

Betrag $ \Gamma $	9 kHz bis 1 GHz	1 GHz bis 3 GHz	3 GHz bis 12 GHz	12 GHz bis 18 GHz	18 GHz bis 26,5 GHz	26,5 GHz bis 33 GHz
0	0,003 bis 0,004	0,003	0,003 bis 0,004	0,004 bis 0,005	0,005 bis 0,008	0,008 bis 0,010
0,1	0,003 bis 0,005	0,003	0,003 bis 0,004	0,004 bis 0,005	0,005 bis 0,008	0,008 bis 0,010
0,2	0,003 bis 0,006	0,003 bis 0,004	0,004 bis 0,005	0,004 bis 0,005	0,005 bis 0,008	0,008 bis 0,010
0,3	0,003 bis 0,006	0,004	0,004 bis 0,005	0,005	0,005 bis 0,008	0,008 bis 0,011
0,4	0,004 bis 0,005	0,004	0,004 bis 0,005	0,005	0,005 bis 0,008	0,008 bis 0,011
0,5	0,004 bis 0,006	0,004 bis 0,005	0,004 bis 0,005	0,005 bis 0,006	0,005 bis 0,008	0,008 bis 0,011
0,6	0,004 bis 0,006	0,005	0,005 bis 0,006	0,006	0,006 bis 0,009	0,009 bis 0,012
0,7	0,004 bis 0,006	0,005 bis 0,006	0,005 bis 0,006	0,006 bis 0,007	0,006 bis 0,010	0,009 bis 0,013
0,8	0,004 bis 0,007	0,005 bis 0,006	0,005 bis 0,007	0,006 bis 0,007	0,006 bis 0,010	0,010 bis 0,014
0,9	0,004 bis 0,007	0,006 bis 0,007	0,006 bis 0,008	0,007 bis 0,008	0,007 bis 0,011	0,011 bis 0,015
1	0,004 bis 0,006	0,005 bis 0,006	0,005 bis 0,008	0,006 bis 0,009	0,007 bis 0,012	0,011 bis 0,016

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Matrix VM.5 „HF-Reflexionsfaktor, Betrag $|\Gamma|$; 2,92 mm Konnektor“

Messunsicherheit in Einheiten des Betrags des Reflexionsfaktors.

Betrag $ \Gamma $	45 MHz bis 1 GHz	1 GHz bis 3 GHz	3 GHz bis 12 GHz	12 GHz bis 18 GHz	18 GHz bis 26,5 GHz	26,5 GHz bis 33 GHz	33 GHz bis 40 GHz	40 GHz bis 45 GHz
0	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004 bis 0,008	0,008 bis 0,010	0,010	0,010 bis 0,011
0,1	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004 bis 0,008	0,008 bis 0,010	0,010	0,010 bis 0,011
0,2	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004 bis 0,008	0,008 bis 0,010	0,010	0,010 bis 0,011
0,3	0,004	0,004	0,004 bis 0,005	0,005	0,005 bis 0,008	0,008 bis 0,010	0,010	0,010 bis 0,011
0,4	0,004	0,004	0,004 bis 0,005	0,005	0,005 bis 0,008	0,008 bis 0,010	0,010	0,010 bis 0,011
0,5	0,004 bis 0,005	0,005	0,005	0,005	0,005 bis 0,008	0,008 bis 0,010	0,010	0,010 bis 0,012
0,6	0,005	0,005	0,005 bis 0,006	0,005 bis 0,006	0,005 bis 0,009	0,008 bis 0,011	0,010 bis 0,011	0,010 bis 0,012
0,7	0,005 bis 0,006	0,005	0,005 bis 0,006	0,006	0,006 bis 0,009	0,009 bis 0,012	0,011 bis 0,012	0,011 bis 0,013
0,8	0,005 bis 0,006	0,006	0,006 bis 0,007	0,006 bis 0,007	0,006 bis 0,010	0,009 bis 0,013	0,012 bis 0,013	0,012 bis 0,014
0,9	0,005 bis 0,007	0,006 bis 0,007	0,006 bis 0,008	0,007 bis 0,008	0,007 bis 0,011	0,010 bis 0,014	0,013 bis 0,014	0,013 bis 0,015
1	0,005 bis 0,007	0,005 bis 0,006	0,005 bis 0,008	0,007 bis 0,008	0,006 bis 0,012	0,011 bis 0,015	0,014 bis 0,015	0,014 bis 0,017

Matrix VM.6 „HF-Reflexionsfaktor, Phasenwinkel ϕ ; N-Konnektor 50 Ω “

Betrag $ \Gamma $	9 kHz bis 1 GHz	1 GHz bis 3 GHz	3 GHz bis 12 GHz	12 GHz bis 18 GHz
0,1	1,4° bis 2,2°	1,5° bis 1,9°	1,5° bis 4,5°	4,4° bis 4,7°
0,2	0,7° bis 1,4°	0,8° bis 1,0°	0,8° bis 2,3°	2,2° bis 2,4°
0,3	0,5° bis 1,0°	0,6° bis 0,7°	0,6° bis 1,5°	1,5° bis 1,6°
0,4	0,4° bis 0,7°	0,5° bis 0,6°	0,5° bis 1,2°	1,2°
0,5	0,4° bis 0,6°	0,4° bis 0,5°	0,4° bis 1,0°	1,0°
0,6	0,4° bis 0,5°	0,4° bis 0,5°	0,4° bis 0,9°	0,9°
0,7	0,3° bis 0,5°	0,4°	0,4° bis 0,8°	0,8°
0,8	0,3° bis 0,5°	0,4°	0,4° bis 0,8°	0,7° bis 0,8°
0,9	0,3° bis 0,4°	0,4°	0,4° bis 0,8°	0,7° bis 0,8°
1	0,2° bis 0,4°	0,3° bis 0,4°	0,3° bis 0,7°	0,7° bis 0,8°

Matrix VM.7 „HF-Reflexionsfaktor, Phasenwinkel ϕ ; 3,5 mm Konnektor“

Betrag $ \Gamma $	9 kHz bis 1 GHz	1 GHz bis 3 GHz	3 GHz bis 12 GHz	12 GHz bis 18 GHz	18 GHz bis 26,5 GHz	26,5 GHz bis 33 GHz
0,1	1,5° bis 2,6°	1,6° bis 1,7°	1,7° bis 2,3°	2,3° bis 2,6°	2,4° bis 4,2°	4,1° bis 5,8°
0,2	0,8° bis 1,5°	0,9°	0,9° bis 1,2°	1,2° bis 1,4°	1,3° bis 2,2°	2,2° bis 3,0°
0,3	0,6° bis 1,1°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,9°	0,9° bis 1,0°	1,0° bis 1,6°	1,6° bis 2,1°
0,4	0,5° bis 0,8°	0,5° bis 0,6°	0,6° bis 0,8°	0,7° bis 0,9°	0,8° bis 1,3°	1,3° bis 1,7°
0,5	0,5° bis 0,7°	0,5°	0,5° bis 0,7°	0,7° bis 0,8°	0,8° bis 1,2°	1,1° bis 1,5°
0,6	0,4° bis 0,6°	0,5°	0,5° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 1,1°	1,1° bis 1,4°
0,7	0,4° bis 0,5°	0,4° bis 0,5°	0,5° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 1,0°	1,0° bis 1,3°
0,8	0,3° bis 0,5°	0,4° bis 0,5°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 1,0°	1,0° bis 1,3°
0,9	0,3° bis 0,5°	0,4° bis 0,5°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 1,0°	1,0° bis 1,3°
1	0,3° bis 0,4°	0,3° bis 0,4°	0,3° bis 0,5°	0,5° bis 0,7°	0,7° bis 1,0°	0,9° bis 1,2°

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Matrix VM.8 „HF-Reflexionsfaktor, Phasenwinkel ϕ ; 2,92 mm Konnektor“

Betrag [Γ]	45 MHz bis 1 GHz	1 GHz bis 3 GHz	3 GHz bis 12 GHz	12 GHz bis 18 GHz	18 GHz bis 26,5 GHz	26,5 GHz bis 33 GHz	33 GHz bis 40 GHz	40 GHz bis 45 GHz
0,1	2,0° bis 2,1°	2,0°	2,0° bis 2,3°	2,2° bis 2,3°	2,2° bis 4,2°	4,2° bis 5,3°	5,3° bis 5,4°	5,3° bis 6,3°
0,2	1,0° bis 1,1°	1,0° bis 1,1°	1,0° bis 1,2°	1,2°	1,2° bis 2,2°	2,1° bis 2,7°	2,7°	2,7° bis 3,2°
0,3	0,7° bis 0,8°	0,7°	0,7° bis 0,9°	0,8° bis 0,9°	0,8° bis 1,5°	1,5° bis 1,9°	1,9°	1,9° bis 2,2°
0,4	0,6°	0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7°	0,7° bis 1,2°	1,1° bis 1,5°	1,5°	1,5° bis 1,7°
0,5	0,5° bis 0,6°	0,5°	0,5° bis 0,6°	0,6°	0,6° bis 1,0°	1,0° bis 1,3°	1,2° bis 1,3°	1,3° bis 1,5°
0,6	0,4° bis 0,5°	0,5°	0,5° bis 0,6°	0,5° bis 0,6°	0,6° bis 0,9°	0,9° bis 1,1°	1,1° bis 1,2°	1,1° bis 1,3°
0,7	0,4° bis 0,5°	0,5°	0,5° bis 0,6°	0,5° bis 0,6°	0,5° bis 0,8°	0,8° bis 1,1°	1,0° bis 1,1°	1,1° bis 1,2°
0,8	0,4° bis 0,5°	0,4° bis 0,5°	0,4° bis 0,5°	0,5° bis 0,6°	0,5° bis 0,8°	0,8° bis 1,0°	1,0°	1,0° bis 1,2°
0,9	0,3° bis 0,5°	0,4° bis 0,5°	0,4° bis 0,5°	0,5° bis 0,6°	0,5° bis 0,8°	0,8° bis 1,0°	1,0°	1,0° bis 1,2°
1	0,3° bis 0,4°	0,3° bis 0,4°	0,3° bis 0,5°	0,5°	0,5° bis 0,8°	0,7° bis 1,0°	0,9° bis 1,0°	0,9° bis 1,2°

Matrix VM.9 „HF-Dämpfung; N-Konnektor 50 Ω“

Absolute Dämpfung	9 kHz bis 1 GHz	1 GHz bis 3 GHz	3 GHz bis 12 GHz	12 GHz bis 18 GHz
0 dB	0,01 dB	0,01 dB bis 0,02 dB	0,01 dB bis 0,02 dB	0,02 dB
3 dB	0,04 dB bis 0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB
6 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB
10 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,06 dB	0,05 dB bis 0,06 dB
20 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB
30 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB
40 dB	0,05 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB bis 0,07 dB
50 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB bis 0,07 dB	0,06 dB bis 0,07 dB
60 dB	0,05 dB bis 0,09 dB	0,08 dB bis 0,09 dB	0,07 dB bis 0,09 dB	0,08 dB bis 0,09 dB

Matrix VM.10 „HF-Dämpfung; 3,5 mm Konnektor“

Absolute Dämpfung	9 kHz bis 1 GHz	1 GHz bis 3 GHz	3 GHz bis 12 GHz	12 GHz bis 18 GHz	18 GHz bis 26,5 GHz	26,5 GHz bis 33 GHz
0 dB	0,01 dB	0,01 dB bis 0,02 dB	0,01 dB bis 0,02 dB	0,02 dB	0,02 dB	0,02 dB
3 dB	0,04 dB bis 0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB
6 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB bis 0,06 dB
10 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB
20 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB bis 0,07 dB
30 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB bis 0,07 dB
40 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB bis 0,07 dB	0,07 dB
50 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB bis 0,07 dB	0,06 dB bis 0,09 dB	0,08 dB bis 0,10 dB
60 dB	0,05 dB bis 0,09 dB	0,07 dB bis 0,09 dB	0,07 dB bis 0,09 dB	0,08 dB bis 0,09 dB	0,08 dB bis 0,19 dB	0,15 dB bis 0,22 dB

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Matrix VM.11 „HF-Dämpfung; 2,92 mm Konnektor“

Absolute Dämpfung	45 MHz bis 1 GHz	1 GHz bis 3 GHz	3 GHz bis 12 GHz	12 GHz bis 18 GHz	18 GHz bis 26,5 GHz	26,5 GHz bis 33 GHz	33 GHz bis 40 GHz	40 GHz bis 45 GHz
0 dB	0,01 dB	0,01 dB bis 0,02 dB	0,01 dB bis 0,02 dB	0,02 dB	0,02 dB	0,02 dB	0,02 dB bis 0,04 dB	0,03 dB
3 dB	0,04 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,05 dB bis 0,06 dB
6 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB bis 0,07 dB
10 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB bis 0,07 dB	0,06 dB bis 0,07 dB
20 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB bis 0,07 dB	0,06 dB bis 0,07 dB	0,07 dB bis 0,08 dB
30 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB bis 0,07 dB	0,06 dB bis 0,07 dB	0,07 dB	0,07 dB bis 0,08 dB
40 dB	0,05 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB bis 0,07 dB	0,07 dB	0,07 dB bis 0,08 dB	0,08 dB bis 0,09 dB
50 dB	0,05 dB	0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB bis 0,07 dB	0,06 dB bis 0,09 dB	0,08 dB bis 0,10 dB	0,09 dB bis 0,10 dB	0,10 dB bis 0,13 dB
60 dB	0,06 dB	0,08 dB bis 0,09 dB	0,07 dB bis 0,09 dB	0,08 dB bis 0,09 dB	0,08 dB bis 0,18 dB	0,15 dB bis 0,22 dB	0,17 dB bis 0,22 dB	0,20 dB bis 0,32 dB

Matrix VM.12 „HF-Dämpfung; Phasenwinkel ϕ ; N-Konnektor 50 Ω “

Absolute Dämpfung	9 kHz bis 1 GHz	1 GHz bis 3 GHz	3 GHz bis 12 GHz	12 GHz bis 18 GHz
0 dB	0,2°	0,2°	0,2° bis 0,4°	0,4° bis 0,6°
3 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°
6 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°
10 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°
20 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°
30 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°
40 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°
50 dB	0,4°	0,4° bis 0,5°	0,5° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°
60 dB	0,4° bis 0,6°	0,5° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,8°

Matrix VM.13 „HF-Dämpfung; Phasenwinkel ϕ ; 3,5 mm Konnektor“

Absolute Dämpfung	9 kHz bis 1 GHz	1 GHz bis 3 GHz	3 GHz bis 12 GHz	12 GHz bis 18 GHz	18 GHz bis 26,5 GHz	26,5 GHz bis 33 GHz
0 dB	0,2°	0,2°	0,2° bis 0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,9°	0,9° bis 1,0°
3 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,9°	0,9° bis 1,1°
6 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,9°	0,9° bis 1,1°
10 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,9°	0,9° bis 1,1°
20 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,9°	0,9° bis 1,1°
30 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,9°	0,9° bis 1,1°
40 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 1,0°	1,0° bis 1,2°
50 dB	0,4° bis 0,5°	0,4° bis 0,5°	0,5° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 1,0°	1,0° bis 1,2°
60 dB	0,4° bis 0,6°	0,5° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,8°	0,8° bis 1,5°	1,3° bis 1,8°

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Matrix VM.14 „HF-Dämpfung; Phasenwinkel ϕ ; 2,92 mm Konnektor“

Absolute Dämpfung	45 MHz bis 1 GHz	1 GHz bis 3 GHz	3 GHz bis 12 GHz	12 GHz bis 18 GHz	18 GHz bis 26,5 GHz	26,5 GHz bis 33 GHz	33 GHz bis 40 GHz	40 GHz bis 45 GHz
0 dB	0,2°	0,2°	0,2° bis 0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,9°	0,9° bis 1,0°	1,0° bis 1,2°	1,2° bis 1,4°
3 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,9°	0,9° bis 1,1°	1,1° bis 1,3°	1,3° bis 1,5°
6 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,9°	0,9° bis 1,1°	1,1° bis 1,3°	1,3° bis 1,5°
10 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,9°	0,9° bis 1,1°	1,1° bis 1,3°	1,3° bis 1,5°
20 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,9°	0,9° bis 1,1°	1,1° bis 1,3°	1,3° bis 1,5°
30 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,9°	0,9° bis 1,1°	1,1° bis 1,3°	1,3° bis 1,5°
40 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 1,0°	1,0° bis 1,2°	1,2° bis 1,3°	1,3° bis 1,5°
50 dB	0,4°	0,4° bis 0,5°	0,5° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 1,0°	1,0° bis 1,2°	1,2° bis 1,4°	1,4° bis 1,7°
60 dB	0,4° bis 0,5°	0,5° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,8°	0,8° bis 1,5°	1,3° bis 1,8°	1,6° bis 1,9°	1,8° bis 2,5°

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung - Radiometrie

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit		
optische Strahlungsleistung faseroptische Leistungsmessgeräte	1 µW bis 0,5 mW	1310 nm, 1550 nm	1,3 %	Konnektor FC, ST, SC, SMA, HMS-10 oder adaptierbar. Abweichende Wellenlängen (780 nm, 635 nm, 1625 nm) interpoliert	
		850 nm	2,2 %		
		654 nm	2,2 %		
Nichtlinearität faseroptischer Strahlungsempfänger	10 nW bis 160 µW	Wellenlängen: 1310 nm, 1550 nm, 850 nm	$1,8 \cdot 10^{-3}$ (0,008 dB)	Additionsmethode	
	0,1 nW bis < 0,32 nW		$20 \cdot 10^{-3}$ (0,085 dB)	Vergleichsmethode	
	0,32 nW bis < 3,2 nW 3,2 n bis 0,5 µW		$7,1 \cdot 10^{-3}$ (0,031 dB) $6,0 \cdot 10^{-3}$ (0,026 dB)		
Dämpfung oder Verstärkung faseroptischer Komponenten	0 dB bis 50 dB	Wellenlängen: 1310 nm, 1550 nm, 850 nm	$6,0 \cdot 10^{-3}$ (0,026 dB)		
	> 50 dB bis 60 dB > 60 dB bis 70 dB		$7,1 \cdot 10^{-3}$ (0,031 dB) $20 \cdot 10^{-3}$ (0,085 dB)		
Zentralwellenlänge λ	350 nm bis < 700 nm	Referenzleistung: ca. 0,5 mW	0,5 nm		
	700 nm bis < 1250 nm		2,5 pm		
	1250 nm bis 1700 nm		2 pm		

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung - Photometrie

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren			
Transmissionsfilter Transmission T	16 % bis 60 %	QMH Kapitel XXXIV v4.0 Nennwerte in den Trübungswerten der Normale		0,65 %	
	> 60 % bis 76 %			0,70 %	
	> 76 % bis < 100 %			0,80 %	
Trübungsgrad N	> 0 % bis < 24 %			0,80 %	
	24 % bis < 40 %			0,70 %	
	40 % bis 84 %			0,65 %	
Trübungskoeffizient k	Messkammerlänge 0,43 m > 0 m ⁻¹ bis 4,3 m ⁻¹			0,020 m ⁻¹ bis 0,050 m ⁻¹	Trübungskoeffizient k berechnet aus dem Trübungsgrad N . Unsicherheitsintervall $U(k)$ berechnet aus dem Unsicherheitsintervall des Trübungsgrads $U(N)$. Andere Messkammerlängen erhöhen die Messunsicherheit.

**) N-Konnektor 50 Ω , andere Konnektoren und Reflexionsfaktoren erhöhen die Messunsicherheit

***) 2,92 mm Konnektor;

****) > 18 GHz 3,5 mm oder 2,92 mm Konnektor

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung - Dimensionelle Messgrößen

Vor-Ort-Kalibrierung - Länge

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Messschieber für Außen, Innen- u. Tiefenmaße *	0 mm bis 1000 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 9.1:2006	$20 \mu\text{m} + 15 \cdot 10^{-6} \cdot l$	/: Messwert
Bügelmessschrauben *	bis 300 mm > 300 mm bis 1000 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 10.1:2001	$2 \mu\text{m} + 6 \cdot 10^{-6} \cdot l$ $0,30 \mu\text{m} + 12 \cdot 10^{-6} \cdot l$	
Umfangsmaßbänder aus Stahl		QMH-L.VIII.2 Abschnitt 3 Version 1.0		Kalibrierung an den Nennwerten der Normale
Durchmesser	150 mm bis 300 mm > 300 mm bis 400 mm		0,71 mm 0,104 mm	
Umfang	470 mm bis 950 mm > 950 mm bis 1257 mm		0,22 mm 0,328 mm	
Zylindrische Normale Ringe *	1 mm bis 90 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.1:2006 Option 3	$0,9 \mu\text{m} + 10 \cdot 10^{-6} \cdot d$	<i>d</i> ist der gemessene Durchmesser
Dorne *	1 mm bis 120 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.1:2006 Option 3	$0,6 \mu\text{m} + 1,8 \cdot 10^{-6} \cdot d$	
Prüfstifte *	1 mm bis 20 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.2:2006 Option 1	$0,6 \mu\text{m} + 1,8 \cdot 10^{-6} \cdot d$	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung - Länge

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne					
Gewindelehren * (ein- und mehrgängige zylindrische Außen- und Innengewinde mit geradlinigen Flanken, symmetrischem Profil, Nennsteigung und Nennprofilwinkel) Außengewinde Einfacher Flankendurchmesser	1 mm	bis	120 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.8:2006 Option 1 Dreidrahtmethode (senkrecht zur Gewindeachse)	$2,9 \mu\text{m} + 7,7 \cdot 10^{-6} \cdot d$	<i>d</i> ist der gemessene Flankendurchmesser
Innengewinde Einfacher Flankendurchmesser	3 mm	bis	90 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.9:2006 Option 1 Zweikugelmethode (senkrecht zur Gewindeachse)	$2,6 \mu\text{m} + 5,5 \cdot 10^{-6} \cdot d$	
Längenmessmittel Prüflehren	0 mm	bis	75 mm	QMH-L.VIII.3 Abschnitt 2.1 Version 1.0 Außenmessung	31 μm	Angenommener Temperaturbereich: 20 °C \pm 1 K Angenommener therm. Ausdehnungs-koeff.: $\alpha = 11,5 \cdot 10^{-6} \text{K}^{-1}$ Abweichende Umgebungs- bedingungen und Materialien der zu kalibrierenden Prüflehren erhöhen die Messunsicherheit.
	> 75 mm	bis	150 mm		37 μm	
	0 mm	bis	150 mm	QMH-L.VIII.3 Abschnitt 2.2 Version 1.0 Innenmessung	36 μm	
	0 mm	bis	150 mm	QMH-L.VIII.3 Abschnitt 2.3 Version 1.0 Tiefenmessung	39 μm	
	0	bis	75 mm	QMH-L.VIII.3 Abschnitt 2.4 Version 1.0 Stufenmessung	55 μm	
	> 75 mm	bis	150 mm		76 μm	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Verwendete Abkürzungen:

AA	Arbeitsanweisung (selbstentwickeltes Verfahren) der esz AG
CMC	Calibration and measurement capabilities (Kalibrier- und Messmöglichkeiten)
DIN	Deutsches Institut für Normung e.V.
DKD-R	Richtlinie des Deutschen Kalibrierdienstes (DKD), herausgegeben von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt
EN	Europäische Norm
EURAMET	European Association of National Metrology Institutes
QMH	Qualitätsmanagementhandbuch (selbstentwickeltes Verfahren) der esz AG

Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-02 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Gültig ab: 20.11.2025

Ausstellungsdatum: 20.11.2025

Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-00.

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

**esz AG calibration & metrology
Max-Planck-Straße 16, 82223 Eichenau**

mit den Standorten

**esz AG calibration & metrology
Max-Planck-Straße 16, 82223 Eichenau**

**esz AG calibration & metrology
Nordostpark 12, 90411 Nürnberg**

**esz AG calibration & metrology
Ladehofstraße 26, 93046 Regensburg**

**esz AG calibration & metrology
Webereistraße 3, 48565 Steinfurt**

**esz AG calibration & metrology
Lemböckgasse 49, A-1230 Wien, ÖSTERREICH**

*Diese Urkundenanlage wurde ausgestellt durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH und ist digital gesiegelt.
Sie gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder.
Der jeweils aktuelle Stand der gültigen und überwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der
Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)*

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-02

Das Kalibrierlaboratorium erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser Anlage aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen. Das Kalibrierlaboratorium erfüllt gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschließlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdrücklich bestätigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für Kalibrierlaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Kalibrierungen in den Bereichen:

Thermodynamische Messgrößen

Temperaturmessgrößen

- Blockkalibratoren ^{a)}
- Direktanzeigende Thermometer ^{a)}
- Klimaschränke (Temperatur) ^{a)}
- Temperaturanzeigergeräte und -simulatoren ^{a)}
- Thermopaare, Thermoelemente ^{a)}
- Widerstandsthermometer ^{a)}

Feuchtemessgrößen

- Klimaschränke (Feuchte) ^{a)}
- Messgeräte für absolute Feuchte ^{a)}
- Messgeräte für relative Feuchte ^{a)}

Mechanische Messgrößen

- Drehmoment ^{a)}
- Druck ^{a)}
- Kraft ^{a)}
- Masse ^{b)}
- Waagen ^{a)}

Messgeräte im Kraftfahrzeugwesen

- Abgasmessgeräte für Fremdzündungsmotoren ^{b)}
- Abgasmessgeräte für Kompressionszündungsmotoren ^{a)}
- Aufstellflächen für Scheinwerfer-Einstell-Prüfgeräte (ASEP) ^{b)}
- Plattenbremsprüfstände ^{b)}
- Rollenbremsprüfstände ^{b)}
- Scheinwerfer-Einstell-Prüfgeräte (SEP) ^{b)}

Durchflussmessgrößen

- Durchfluss von Gasen ^{a)}

^{a)} auch Vor-Ort-Kalibrierung

^{b)} nur Vor-Ort-Kalibrierung

Für die mit *) gekennzeichneten Messgrößen/Kalibriergegenstände ist dem Kalibrierlaboratorium, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, die Anwendung der hier aufgeführten Normen/Kalibrierrichtlinien mit unterschiedlichen Ausgabeständen gestattet. Das Kalibrierlaboratorium verfügt über eine aktuelle Liste aller Normen/Kalibrierrichtlinien im flexiblen Akkreditierungsbereich.

Kalibrier- und Messmöglichkeiten

Standort Eichenau.....	4
Mechanische Messgrößen – Druck.....	4
Mechanische Messgrößen – Durchflussmessgrößen.....	5
Mechanische Messgrößen – Kraft.....	5
Mechanische Messgrößen – Drehmoment.....	5
Mechanische Messgrößen – Masse.....	6
Mechanische Messgrößen – Waagen.....	7
Thermodynamische Messgrößen – Temperaturmessgrößen.....	8
Thermodynamische Messgrößen - Feuchtemessgrößen.....	10
Standort Nürnberg.....	12
Standort Regensburg.....	13
Standort Steinfurt.....	14
Standort Wien.....	15
Vor-Ort-Kalibrierung.....	16
Thermodynamische Messgrößen – Temperaturmessgrößen.....	16
Thermodynamische Messgrößen – Feuchtemessgrößen.....	18
Mechanische Messgrößen – Durchflussmessgrößen.....	19
Mechanische Messgrößen – Druck.....	20
Mechanische Messgrößen – Kraft.....	21
Mechanische Messgrößen – Drehmoment.....	21
Mechanische Messgrößen - Waagen.....	21
Mechanische Messgrößen – Messgeräte im Kraftfahrwesen (MIK).....	22
Verwendete Abkürzungen.....	24

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-02
Standort Eichenau
Mechanische Messgrößen – Druck
Permanentes Laboratorium - Standort Eichenau

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)		Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne				
Druck Absolutdruck p_{abs} *)	> 0 bar bis 3,0 bar		DKD-R 6-1:2014 Kalibriermethode: $p_{abs} = p_e + p_{amb}$	$2,9 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 15 \mu\text{bar}$	Druckmedium: Gas Die Messunsicherheit des Barometers U_{baro} ist zu berücksichtigen.
	> 3,0 bar bis 21 bar			$3,4 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 0,19 \text{ mbar}$	
	> 21 bar bis 101 bar			$3,9 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 0,44 \text{ mbar} + U_{baro}$	
	> 101 bar bis 251 bar			$5,1 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 30 \text{ mbar} + U_{baro}$	
Absolutdruck p_{abs}	900 mbar bis 1000 mbar		esz QMH XXIII.4.2 v5.0	$2,9 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 15 \mu\text{bar}$	Referenzwert: ($p_{abs} = p_{amb}$) Einpunktmessung bei aktuellem Umgebungsdruck
Absolutdruck p_{abs} *)	1 bar; 2 bar bis 71 bar		DKD-R 6-1:2014 Kalibriermethode: $p_{abs} = p_e + p_{amb}$	$7,8 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 0,36 \text{ mbar} + U_{baro}$	Referenzwert ($p_{abs} = p_{amb}$) Druckmedium: Öl Die Messunsicherheit des Barometers U_{baro} ist zu berücksichtigen.
	> 71 bar bis 701 bar			$8,2 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 0,72 \text{ mbar} + U_{baro}$	
Absolutdruck p_{abs} *)	> 0 bar bis 301 bar		DKD-R 6-1:2014 Kalibriermethode: $p_{abs} = p_e + p_{amb}$	$5,1 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 30 \text{ mbar} + U_{baro}$	Druckmedium: Wasser Die Messunsicherheit des Barometers U_{baro} ist zu berücksichtigen.
	> 301 bar bis 1001 bar			$7,4 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 40 \text{ mbar} + U_{baro}$	
Positiver und negativer Überdruck p_e *)	-200 mbar bis 200 mbar		DKD-R 6-1:2014 Kalibriermethode: $p_e = p_{abs} - p_{amb}$	25 μbar	Druckmedium: Gas Die Messunsicherheit des Barometers U_{baro} ist zu berücksichtigen.
	> -1 bar bis 2 bar			$2,3 \cdot 10^{-5} \cdot p_e + 55 \mu\text{bar} + U_{baro}$	
	> 2 bar bis 20 bar			$3,7 \cdot 10^{-5} \cdot p_e + 0,19 \text{ mbar} + U_{baro}$	
	> 20 bar bis 100 bar			$3,9 \cdot 10^{-5} \cdot p_e + 0,44 \text{ mbar}$	
	> 100 bar bis 150 bar			$9 \cdot 10^{-5} \cdot p_e + 23 \text{ mbar}$	
	> 150 bar bis 250 bar			$5,1 \cdot 10^{-5} \cdot p_e + 30 \text{ mbar}$	
Überdruck p_e *)	0 bar; 1 bar bis 70 bar		DKD-R 6-1:2014	$7,8 \cdot 10^{-5} \cdot p_e + 0,36 \text{ mbar}$	Referenzwert ($p_e = 0 \text{ bar}$) Druckmedium: Öl
	> 70 bar bis 700 bar			$8,2 \cdot 10^{-5} \cdot p_e + 0,72 \text{ mbar}$	
Überdruck p_e *)	> 0 bar bis 300 bar		DKD-R 6-1:2014	$5,1 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 30 \text{ mbar}$	Druckmedium: Wasser
	> 300 bar bis 1001 bar			$7,4 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 40 \text{ mbar}$	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-02

Mechanische Messgrößen – Durchflussmessgrößen

Permanentes Laboratorium - Standort Eichenau

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Volumendurchfluss Q von strömenden Gasen Durchflussmesser oder -regler mit einer Anzeige oder Messumformer mit elektronischer Schnittstelle	5 mL/min bis 50 L/min	Volumeter als Normal	$0,3 \% \cdot Q + 0,02 \text{ mL/min}$	$Q = \text{Messwert}$
	10 mL/min bis 200 mL/min	Laminar Flow Elemente als Normal	$0,5 \% \cdot Q + 0,02 \text{ mL/min}$	Kalibriermedium trockene Luft (rel. Feuchte < 10 %) Messbereiche bezogen auf trockene Luft von 0 °C, 1013,25 mbar
	> 0,2 L/min bis 3,2 L/min		$0,5 \% \cdot Q + 0,32 \text{ mL/min}$	
	> 3,2 L/min bis 40 L/min		$0,5 \% \cdot Q + 4 \text{ mL/min}$	
	> 40 L/min bis 620 L/min		$0,5 \% \cdot Q + 0,06 \text{ L/min}$	

Mechanische Messgrößen – Kraft

Permanentes Laboratorium - Standort Eichenau

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Kraft Messgeräte und Aufnehmer *)	50 N bis 50 kN	Zug- und Druckkraft nach DKD-R 3-3:2018	0,05 %	

Mechanische Messgrößen – Drehmoment

Permanentes Laboratorium - Standort Eichenau

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Drehmoment Handbetätigte Drehmoment - Schraubwerkzeuge *)	0,2 N·m bis < 1 N·m	DIN EN ISO 6789-2:2017	0,9 %	Drehmoment- Schraubendreher
	1 N·m bis 10 N·m		0,5 %	
	0,4 N·m bis < 4 N·m		0,7 %	Drehmomentschlüssel
	4 N·m bis 1110 N·m		0,5 %	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-02

Mechanische Messgrößen – Masse

Permanentes Laboratorium - Standort Eichenau

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Masse oder konventioneller Wägewert *)	10 mg	OIML R111-01:2004	0,025 mg	für Gewichtsstücke nach OIML R 111-1:2004 gemäß der Klasse F ₂
	20 mg		0,03 mg	
	50 mg		0,04 mg	
	100 mg		0,016 mg	für Gewichtsstücke nach OIML R 111-1:2004 gemäß der Klasse F ₁
	200 mg		0,020 mg	
	500 mg		0,025 mg	
	1 g		0,03 mg	
	2 g		0,04 mg	
	5 g		0,05 mg	
	10 g		0,06 mg	
	20 g		0,08 mg	
	50 g		0,10 mg	
	100 g		0,16 mg	
	200 g		0,3 mg	
	500 g		2,5 mg	für Gewichtsstücke nach OIML R 111-1:2004 gemäß der Klasse F ₂
	1 kg		5,0 mg	
	2 kg		30 mg	für Gewichtsstücke nach OIML R 111-1:2004 gemäß der Klasse M ₁
	5 kg		25 mg	für Gewichtsstücke nach OIML R 111-1:2004 gemäß der Klasse F ₂
	10 kg		0,5 g	für Gewichtsstücke nach OIML R 111-1:2004 gemäß der Klasse M ₂
	20 kg		0,3 g	für Gewichtsstücke nach OIML R 111-1:2004 gemäß der Klasse M ₁
50 kg	0,8 g			
10 mg bis 20 mg	OIML R111-01:2004	0,03 mg	Freie Nennwerte	
> 20 mg bis 100 mg		0,04 mg		
> 100 mg bis 200 mg		0,02 mg		

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-02

Permanentes Laboratorium - Standort Eichenau

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Masse oder konventioneller Wägewert *)	> 200 mg bis 500 mg	OIML R111-01:2004	0,025 mg	Freie Nennwerte
	> 500 mg bis 1 g		0,03 mg	
	> 1 g bis 2 g		0,04 mg	
	> 2 g bis 5 g		0,05 mg	
	> 5 g bis 10 g		0,06 mg	
	> 10 g bis 20 g		0,08 mg	
	> 20 g bis 50 g		0,10 mg	
	> 50 g bis 100 g		0,16 mg	
	> 100 g bis 200 g		0,3 mg	
	> 200 g bis 500 g		2,5 mg	
	> 500 g bis 1 kg		5,0 mg	
	> 1 kg bis 2 kg		30 mg	
	> 2 kg bis 5 kg		25 mg	
	> 5 kg bis 10 kg		0,5 g	
	> 10 kg bis 20 kg		0,3 g	
	> 20 kg bis 50 kg		0,8 g	
> 50 kg bis 65 kg	1,6 g			

Mechanische Messgrößen – Waagen

Permanentes Laboratorium - Standort Eichenau

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Waagen Nichtselbsttätige elektronische Waagen *)	≤ 50 kg	EURAMET cg-18:2015 DKD-R 7-2:2018	$1 \cdot 10^{-6}$	Mit Gewichtstücken Genauigkeitsklasse E ₂ nach OIML R111-1:2004
	≤ 150 kg		$2 \cdot 10^{-5}$	Mit Gewichtstücken Genauigkeitsklasse F ₂ nach OIML R111-1:2004

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-02
Thermodynamische Messgrößen – Temperaturmessgrößen
Permanentes Laboratorium - Standort Eichenau

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren			
Widerstands- thermometer, direktanzeigende Thermometer mit Widerstandssensor *)	0,01 °C	DKD-R 5-1:2018 Wassertripelpunkt		15 mK	Kalibrierung am Temperaturfixpunkt Vergleich mit Normalwiderstands- thermometern T: Temperatur in °C
	-80 °C bis < -40 °C	DKD-R 5-1:2018 im Ethanolbad		45 mK	
	-40 °C bis < 0 °C			25 mK	
	0 °C bis 100 °C	DKD-R 5-1:2018 im Silikonölbad		20 mK	
	> 100 °C bis 180 °C			25 mK	
	> 180 °C bis 200 °C			35 mK	
	> 200 °C bis 300 °C		50 mK		
	> 300 °C bis 400 °C	DKD-R 5-1:2018 im Blockkalibrator		80 mK	
	> 400 °C bis 570 °C			$(1,6 \cdot 10^{-3} \cdot T/^{\circ}\text{C} - 0,56) \text{ K}$	
> 570 °C bis 700 °C			350 mK		
Nichtedelmetall- Thermoelemente, direktanzeigende Ther- mometer mit Nicht- edelmetall-Thermo- elementsensor *)	-80 °C bis < -35 °C	DKD-R 5-3:2018 im Ethanolbad		$(-1,2 \cdot 10^{-3} \cdot T/^{\circ}\text{C} + 0,13) \text{ K}$	Vergleich mit Normalwiderstands- thermometer T: Temperatur in °C
	-35 °C bis < 0 °C			$(-1,2 \cdot 10^{-3} \cdot T/^{\circ}\text{C} + 0,09) \text{ K}$	
	0 °C bis 35 °C	DKD-R 5-3:2018 im Silikonölbad		0,09 K	
	> 35 °C bis 300 °C			$(0,5 \cdot 10^{-3} \cdot T/^{\circ}\text{C} + 0,072) \text{ K}$	
	> 300 °C bis 700 °C	DKD-R 5-3:2018 im Blockkalibrator		$(0,6 \cdot 10^{-3} \cdot T/^{\circ}\text{C} + 0,07) \text{ K}$	
	> 700 °C bis 1210 °C	DKD-R 5-3:2018 im Blockkalibrator		$(1,4 \cdot 10^{-3} \cdot T/^{\circ}\text{C} + 1,3) \text{ K}$	
Edelmetall- Thermoelemente, direktanzeigende Thermometer mit Edelmetall-Thermo- elementsensor *)	0 °C bis 35 °C	DKD-R 5-3:2018 im Silikonölbad		0,21 K	Vergleich mit Normalwiderstands- thermometer T: Temperatur in °C
	> 35 °C bis 300 °C			$(0,3 \cdot 10^{-3} \cdot T/^{\circ}\text{C} + 0,2) \text{ K}$	
	> 300 °C bis 400 °C	DKD-R 5-3:2018 im Blockkalibrator		$(0,3 \cdot 10^{-3} \cdot T/^{\circ}\text{C} + 0,2) \text{ K}$	
	> 400 °C bis 700 °C			$(0,7 \cdot 10^{-3} \cdot T/^{\circ}\text{C} + 0,25) \text{ K}$	
	> 700 °C bis 1210 °C	DKD-R 5-3:2018 im Blockkalibrator		$(1,4 \cdot 10^{-3} \cdot T/^{\circ}\text{C} + 1,3) \text{ K}$	
Blockkalibratoren *)	-80 °C bis 0 °C	DKD-R 5-4:2018		0,10 K	Vergleich mit Normalwiderstands- thermometer T: Temperatur in °C
	> 0 °C bis 50 °C			0,056 K	
	> 50 °C bis 700 °C			$(0,21 \cdot 10^{-3} \cdot T/^{\circ}\text{C} + 0,045) \text{ K}$	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-02

Permanentes Laboratorium - Standort Eichenau

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)						
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen		
Temperaturanzeiger- geräte und -simulatoren für Widerstands- thermometer *)	-199 °C	DKD-R 5-5:2018 Artefaktkalibrierung	1,0 mK	T: Temperatur in °C		
	0 °C		2,4 mK			
	239 °C		4,8 mK			
Pt100	-200 °C bis 800 °C	DKD-R 5-5:2018	$(12 \cdot 10^{-3} \cdot T/^{\circ}\text{C} + 4)$ mK			
Pt25	-200 °C bis -150 °C		2,3 mK			
	> -150 °C bis 800 °C		$(19 \cdot 10^{-3} \cdot T/^{\circ}\text{C} + 10)$ mK			
Pt500	-200 °C bis 300 °C		$(13 \cdot 10^{-3} \cdot T/^{\circ}\text{C} + 3,5)$ mK			
	> 300 °C bis 800 °C		$(18 \cdot 10^{-3} \cdot T/^{\circ}\text{C} + 5,4)$ mK			
Pt1000	-200 °C bis 800 °C	$(17 \cdot 10^{-3} \cdot T/^{\circ}\text{C} + 3,8)$ mK				
für Nichtedelmetall- Thermoelemente *)	-200 °C bis < 0 °C	DKD-R 5-5:2018 ohne Vergleichs- stellenkompensation	$(-85 \cdot 10^{-3} \cdot T/^{\circ}\text{C} + 11)$ mK	T: Temperatur in °C		
	Typ K		0 °C bis 1300 °C		$(5,7 \cdot 10^{-6} \cdot (T/^{\circ}\text{C})^2 + 0,17 \cdot 10^{-3} \cdot T/^{\circ}\text{C} + 11)$ mK	
Typ J	-200 °C bis < 0 °C		$(-61 \cdot 10^{-3} \cdot T/^{\circ}\text{C} + 8)$ mK			
	0 °C bis 1200 °C		$(5,6 \cdot 10^{-3} \cdot T/^{\circ}\text{C} + 8)$ mK			
Typ T	-200 °C bis < 0 °C		$(-80 \cdot 10^{-3} \cdot T/^{\circ}\text{C} + 11)$ mK			
	0 °C bis 400 °C		11 mK			
Typ E	-200 °C bis < 0 °C		$(-56 \cdot 10^{-3} \cdot T/^{\circ}\text{C} + 7)$ mK			
	0 °C bis 1000 °C		$(4,4 \cdot 10^{-3} \cdot T/^{\circ}\text{C} + 7)$ mK			
Typ N	-200 °C bis < 0 °C		$(-0,12 \cdot T/^{\circ}\text{C} + 16)$ mK			
	0 °C bis 1300 °C		$(12 \cdot 10^{-6} \cdot (T/^{\circ}\text{C})^2 + 10 \cdot 10^{-3} \cdot T/^{\circ}\text{C} + 16)$ mK			
für Edelmetall- Thermoelemente *)	0 °C bis 500 °C		DKD-R 5-5:2018 ohne Vergleichs- stellenkompensation		$(-64 \cdot 10^{-3} \cdot T/^{\circ}\text{C} + 75)$ mK	T: Temperatur in °C
	Typ R, Typ S				> 500 °C bis 1768 °C	
Typ B	50 °C bis 1200 °C	$(26 \cdot 10^{-3} \cdot (T/^{\circ}\text{C})^{-0,85})$ mK				
	> 1200 °C bis 1820 °C	60 mK				
für Thermo- elemente *)	-200 °C bis 1500 °C	DKD-R 5-5:2018 mit Vergleichs- stellenkompensation	$\frac{U_{TC}^2}{(\text{mK})^2} + 60^2$ mK	U_{TC} = Unsicherheit des Anzeigegeätes bzw. Simulators für Thermoelemente ohne Vergleichsstellen- kompensation in mK		
Messorte in Klimaschränken *)	-80 °C bis 180 °C	DKD-R 5-7:2018 Methode C	0,50 K			
	> 180 °C bis 300 °C		0,70 K			
Klimaschränke *)	-80 °C bis 100 °C	DKD-R 5-7:2018 Methode A oder B	0,55 K			
	> 100 °C bis 180 °C		0,75 K			
	> 180 °C bis 300 °C		1,0 K			

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-02

Thermodynamische Messgrößen - Feuchtemessgrößen

Permanentes Kalibrierlaboratorium - Standort Eichenau

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Taupunkttemperatur Tauspiegel- hygrometer	-28 °C bis 24,8 °C	QMH XIV.5 Version 7.0 Luftstromtemperatur: 10 °C bis 25 °C relative Feuchte: 5 % bis 98 %	0,080 K	Vergleich mit Taupunktspiegel- hygrometer im Klimagenerator oder Klimaschrank
	-17 °C bis 44,8 °C	QMH XIV.5 Version 7.0 Luftstromtemperatur: > 25 °C bis 45 °C relative Feuchte: 5 % bis 98 %	0,10 K	
	-3 °C bis 59,8 °C	QMH XIV.5 Version 7.0 Luftstromtemperatur: > 45 °C bis 60 °C relative Feuchte: 5 % bis 98 %	0,15 K	
	17 °C bis 89,8 °C	QMH XIV.5 Version 7.0 Luftstromtemperatur: > 60 °C bis 90 °C relative Feuchte: 10 % bis 98 %	0,3 K	
relative Luftfeuchte Feuchtemessgeräte und Messumformer	5 % bis 20 %	QMH XIV.5 Version 7.0 Luftstromtemperatur: 10 °C bis 25 °C Taupunkttemperatur t_d : -28 °C bis 24,8 °C	0,25 %	Vergleich mit Taupunktspiegel im Klimagenerator oder Klimaschrank
	> 20 % bis 40 %		0,50 %	
	> 40 % bis 60 %		0,75 %	
	> 60 % bis 80 %		1,0 %	
	> 80 % bis 98 %		1,2 %	
	5 % bis 20 %	QMH XIV.5 Version 7.0 Luftstromtemperatur: > 25 °C bis 45 °C Taupunkttemperatur t_d : -17 °C bis 44,8 °C	0,65 %	Messunsicherheit ausgedrückt als Absolutwert der relativen Feuchte
	> 20 % bis 40 %		0,90 %	
	> 40 % bis 60 %		1,2 %	
	> 60 % bis 80 %		1,4 %	
	> 80 % bis 98 %		1,6 %	
	5 % bis 20 %	QMH XIV.5 Version 7.0 Luftstromtemperatur: > 45 °C bis 60 °C Taupunkttemperatur t_d : -3 °C bis 59,8 °C	0,85 %	
	> 20 % bis 40 %		1,1 %	
	> 40 % bis 60 %		1,4 %	
	> 60 % bis 80 %		1,6 %	
	> 80 % bis 98 %		1,8 %	
	10 % bis 20 %	QMH XIV.5 Version 7.0 Luftstromtemperatur: > 60 °C bis 90 °C Taupunkttemperatur t_d : 17 °C bis 89,8 °C	1,7 %	Vergleich mit Taupunktspiegel in Klimaschrank
	> 20 % bis 40 %		1,9 %	
	> 40 % bis 60 %		2,1 %	
	> 60 % bis 80 %		2,3 %	
	> 80 % bis 98 %		2,5 %	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-02

Permanentes Kalibrierlaboratorium - Standort Eichenau

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Messorte in Klimaschränken mit Umluft *)	5 % bis 30 %	DKD-R 5-7:2018 Methode C Luftstromtemperatur: 10 °C bis 90 °C Taupunkttemperatur t_d : -28 °C bis 89,8 °C	1,0 %	Feuchte-Referenzwert wird aus Taupunkt- temperatur und Luftstrom-temperatur am Messort berechnet.
	> 30 % bis 60 %		1,5 %	
	> 60 % bis 80 %		2,0 %	Messunsicherheit ausgedrückt als Absolutwert der relativen Feuchte
	> 80 % bis 98 %		2,5 %	
Klimaschränke mit Umluft *)	5 % bis 30 %	DKD-R 5-7:2018 Methode A oder B Luftstromtemperatur: 10 °C bis 90 °C Taupunkttemperatur t_d : -28 °C bis 89,8 °C	1,5 %	Feuchte-Referenzwert wird aus Taupunkt- temperatur und Luftstrom-temperatur am Messort berechnet.
	> 30 % bis 60 %		2,0 %	
	> 60 % bis 80 %		2,5 %	Messunsicherheit ausgedrückt als Absolutwert der relativen Feuchte
	> 80 % bis 98 %		3,0 %	

Standort Nürnberg

Permanentes Laboratorium – Standort Nürnberg

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Temperatur Widerstandsthermo- meter, direktanzeigende Thermometer mit Widerstandssensor *)	-40 °C bis 0 °C	DKD-R 5-1:2018 im Blockkalibrator	$(-1,8 \cdot 10^{-6} \cdot \frac{t}{^{\circ}\text{C}} + 0,063) \text{ K}$	Vergleich mit Normalwiderstands- thermometern. t: Temperatur in °C.
	> 0 °C bis 155 °C		$(0,3 \cdot 10^{-6} \cdot \frac{t}{^{\circ}\text{C}} + 0,063) \text{ K}$	
Drehmoment Handbetätigte Drehmoment- Schraubwerkzeuge *)	0,2 N·m bis < 1 N·m	DIN EN ISO 6789-2:2017	0,9 %	Drehmoment- Schraubendreher
	1 N·m bis 10 N·m		0,5 %	
	0,4 N·m bis < 4,0 N·m		0,7 %	Drehmomentschlüssel
	4 N·m bis 1100 N·m		0,5 %	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-02

Standort Regensburg

Permanentes Laboratorium - Standort Regensburg

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Abgasmessgeräte für Kompressions- zündungsmotoren Partikelanzahl- konzentration Partikelgeneratoren und -messgeräte (Aerosol)	5 · 10 ³ cm ⁻³ bis 50 · 10 ³ cm ⁻³	AA0399 Version 1.0 Verkehrsblatt 2021 Heft 11, Nr. 133	20 %	Die mittlere Partikel- größe muss im Bereich von 10 nm bis 200 nm liegen.
	> 50 · 10 ³ cm ⁻³ bis 3 · 10 ⁶ cm ⁻³		13 %	
Partikel- konzentrations- reduktionsfaktor PCRf	1:1 bis 1:30000	AA0398 Version 1.0	9 %	Die Partikelgröße muss im Bereich von 10 nm bis 200 nm liegen.
Partikelmessgeräte *)	1000 cm ⁻³ bis 30.000 cm ⁻³	10 nm bis 200 nm ISO 27891:2015-03	11 %	

Standort Steinfurt

Permanentes Laboratorium – Standort Steinfurt

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Temperatur Widerstandsthermo- meter, direktanzeigende Thermometer mit Widerstandssensor *)	-40 °C bis 0 °C	DKD-R 5-1:2018 im Blockkalibrator	$(-1,8 \cdot 10^{-6} \cdot \frac{t}{^{\circ}\text{C}} + 0,063) \text{ K}$	Vergleich mit Normalwiderstands- thermometern. t: Temperatur in °C
	> 0 °C bis 155 °C		$(0,3 \cdot 10^{-6} \cdot \frac{t}{^{\circ}\text{C}} + 0,063) \text{ K}$	
Druck Absolutdruck p_{abs} *)	0 bar bis 21 bar	DKD-R 6-1:2014	$45 \cdot 10^{-6} \cdot p_{\text{abs}} + 0,6 \text{ mbar} + U_{\text{baro}}$	Druckmedium Gas Die Messunsicherheit des Barometers U_{baro} ist zu berücksichtigen
	> 21 bar bis 700 bar	Kalibriermethode: $p_{\text{abs}} = p_e + p_{\text{amb}}$	$79 \cdot 10^{-3} \cdot p_{\text{abs}} + U_{\text{baro}}$	Druckmedium Wasser Die Messunsicherheit des Barometers U_{baro} ist zu berücksichtigen
negativer und positiver Überdruck p_e *)	-200 mbar bis 200 mbar	DKD-R 6-1:2014	$25 \cdot 10^{-3} \text{ mbar}$	Druckmedium Gas
	-1 bar bis 2 bar		$33 \cdot 10^{-6} \cdot p_e + 0,25 \text{ mbar}$	
	> 2 bar bis 20 bar		$45 \cdot 10^{-6} \cdot p_e + 0,6 \text{ mbar}$	
	> 20 bar bis 700 bar		$79 \cdot 10^{-3} \cdot p_e$	Druckmedium Wasser

Standort Wien
Permanentes Laboratorium – Standort Wien

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Temperatur Widerstandsthermo- meter, direktanzeigende Thermometer mit Widerstandssensor *)	-20 °C bis 100 °C	DKD-R 5-1:2018 im Silikonölbad	0,047 K	Vergleich mit Normalwiderstands- thermometern. t: Temperatur in °C.
Druck Absolutdruck p_{abs} *)	0 bar bis 21 bar	DKD-R 6-1:2014 Kalibriermethode: $p_{abs} = p_e + p_{amb}$	$45 \cdot 10^{-6} \cdot p_{abs}$ + 0,46 mbar + U_{baro}	Druckmedium Gas Die Messunsicherheit des Barometers U_{baro} ist zu berücksichtigen
	> 21 bar bis 200 bar		$2,9 \cdot 10^{-4} \cdot p_{abs}$ + 27 mbar + U_{baro}	
	> 200 bar bis 1000 bar		$9,7 \cdot 10^{-4} \cdot p_{abs}$ + 59 mbar + U_{baro}	Druckmedium Wasser Die Messunsicherheit des Barometers U_{baro} ist zu berücksichtigen
negativer und positiver Überdruck p_e *)	-400 mbar bis 400 mbar	DKD-R 6-1:2014	0,10 mbar	Druckmedium Gas
	-1 bar bis 20 bar		$45 \cdot 10^{-6} \cdot p_e + 0,46$ mbar	Die Messunsicherheit des Barometers U_{baro} ist zu berücksichtigen
	> 20 bar bis 200 bar		$2,9 \cdot 10^{-4} \cdot p_e + 27$ mbar	
	> 200 bar bis 1000 bar		$9,7 \cdot 10^{-4} \cdot p_e + 59$ mbar	Druckmedium Wasser
Volumendurchfluss Q von strömenden Gasen Durchflussmesser oder -regler mit einer Anzeige oder Messum- former mit elektroni- scher Schnittstelle	0,005 L/min bis 0,03 L/min	QMH Kapitel XXV.6: Version 7	0,3 mL/min	Q = Messwert Kalibriermedium Luft (rel. Feuchte < 10 %) Messbereiche bezogen auf trockene Luft von 0 °C, 1013,25 mbar
	> 0,03 L/min bis 200 L/min	Laminar Flow Elemente als Normal	1 % · Q	
	> 200 L/min bis 500 L/min	MFC als Normal	$0,89 \cdot 10^{-2} \cdot Q$ + 0,52 L/min	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-02

Vor-Ort-Kalibrierung

Thermodynamische Messgrößen – Temperaturmessgrößen

Vor-Ort-Kalibrierung

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
Widerstands- thermometer, direktanzeigende Thermometer mit Widerstandssensor *)	0 °C	DKD-R 5-1:2018 Eispunkt	20 mK	Vergleich mit Normalwiderstands- thermometer T: Temperatur in °C
	-40 °C bis 100 °C	DKD-R 5-1:2018 im Blockkalibrator	50 mK	
	> 100 °C bis 200 °C		75 mK	
	> 200 °C bis 400 °C		80 mK	
	> 400 °C bis 570 °C		$(1,6 \cdot 10^{-3} \cdot T/^{\circ}\text{C} - 0,56) \text{ K}$	
	> 570 °C bis 700 °C		350 mK	
Nichtedelmetall- Thermoelemente, direktanzeigende Ther- mometer mit Nicht- edelmetall-Thermo- elementsensor *)	-40 °C bis 200 °C	DKD-R 5-3:2018 im Blockkalibrator	$(0,8 \cdot 10^{-3} \cdot T/^{\circ}\text{C} + 0,1) \text{ K}$	Vergleich mit Normalwiderstands- thermometern T: Temperatur in °C
	> 200 °C bis 400 °C		$(1,0 \cdot 10^{-3} \cdot T/^{\circ}\text{C} + 0,08) \text{ K}$	
	> 400 °C bis 700 °C		$(0,6 \cdot 10^{-3} \cdot T/^{\circ}\text{C} + 0,07) \text{ K}$	
	> 700 °C bis 1210 °C		$(1,4 \cdot 10^{-3} \cdot T/^{\circ}\text{C} + 1,3) \text{ K}$	Vergleich mit Normal- Thermoelement T: Temperatur in °C
Edelmetall- Thermoelemente, direktanzeigende Thermometer mit Edelmetall-Thermo- elementsensor *)	0 °C bis 100 °C	DKD-R 5-3:2018 im Blockkalibrator	0,22 K	Vergleich mit Normalwiderstands- thermometer T: Temperatur in °C
	> 100 °C bis 200 °C		0,25 K	
	> 200 °C bis 400 °C		$(0,3 \cdot 10^{-3} \cdot T/^{\circ}\text{C} + 0,2) \text{ K}$	
	> 400 °C bis 700 °C		$(0,7 \cdot 10^{-3} \cdot T/^{\circ}\text{C} + 0,25) \text{ K}$	
	> 700 °C bis 1210 °C		$(1,4 \cdot 10^{-3} \cdot T/^{\circ}\text{C} + 1,3) \text{ K}$	Vergleich mit Normal- Thermoelement T: Temperatur in °C
Blockkalibratoren *)	-80 °C bis 0 °C	DKD-R 5-4:2018	0,10 K	Vergleich mit Normalwiderstands- thermometer T: Temperatur in °C
	> 0 °C bis 50 °C		0,056 K	
	> 50 °C bis 700 °C		$(0,21 \cdot 10^{-3} \cdot T/^{\circ}\text{C} + 0,045) \text{ K}$	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-02

Vor-Ort-Kalibrierung

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen		
Temperaturanzeegeräte und -simulatoren für Widerstandsthermometer *)	-199 °C	DKD-R 5-5:2018 Artefaktkalibrierung	1,0 mK	T: Temperatur in °C		
	0 °C		2,4 mK			
	239 °C		4,8 mK			
Pt100	-200 °C bis 800 °C	DKD-R 5-5:2018 ohne Vergleichsstellenkompensation	$(12 \cdot 10^{-3} \cdot T/^{\circ}\text{C} + 4)$ mK	T: Temperatur in °C		
Pt25	-200 °C bis -150 °C		2,3 mK			
	> -150 °C bis 800 °C		$(19 \cdot 10^{-3} \cdot T/^{\circ}\text{C} + 10)$ mK			
Pt500	-200 °C bis 300 °C		$(13 \cdot 10^{-3} \cdot T/^{\circ}\text{C} + 3,5)$ mK			
	> 300 °C bis 800 °C		$(18 \cdot 10^{-3} \cdot T/^{\circ}\text{C} + 5,4)$ mK			
Pt1000	-200 °C bis 800 °C		$(17 \cdot 10^{-3} \cdot T/^{\circ}\text{C} + 3,8)$ mK			
für Nichtedelmetall-Thermoelemente *)	-200 °C bis < 0 °C		DKD-R 5-5:2018 ohne Vergleichsstellenkompensation		$(-85 \cdot 10^{-3} \cdot T/^{\circ}\text{C} + 11)$ mK	T: Temperatur in °C
	0 °C bis 1300 °C				$(5,7 \cdot 10^{-6} \cdot (T/^{\circ}\text{C})^2 + 0,17 \cdot 10^{-3} \cdot T/^{\circ}\text{C} + 11)$ mK	
Typ K	-200 °C bis < 0 °C				$(-61 \cdot 10^{-3} \cdot T/^{\circ}\text{C} + 8)$ mK	
	0 °C bis 1200 °C				$(5,6 \cdot 10^{-3} \cdot T/^{\circ}\text{C} + 8)$ mK	
Typ J	-200 °C bis < 0 °C	$(-80 \cdot 10^{-3} \cdot T/^{\circ}\text{C} + 11)$ mK				
	0 °C bis 400 °C	11 mK				
Typ T	-200 °C bis < 0 °C	$(-56 \cdot 10^{-3} \cdot T/^{\circ}\text{C} + 7)$ mK				
	0 °C bis 1000 °C	$(4,4 \cdot 10^{-3} \cdot T/^{\circ}\text{C} + 7)$ mK				
Typ E	-200 °C bis < 0 °C	$(-0,12 \cdot 10^{-3} \cdot T/^{\circ}\text{C} + 16)$ mK				
	0 °C bis 1300 °C	$(12 \cdot 10^{-6} \cdot (T/^{\circ}\text{C})^2 + 10 \cdot 10^{-3} \cdot T/^{\circ}\text{C} + 16)$ mK				
Typ N	-200 °C bis < 0 °C	DKD-R 5-5:2018 ohne Vergleichsstellenkompensation	$(-64 \cdot 10^{-3} \cdot T/^{\circ}\text{C} + 75)$ mK	T: Temperatur in °C		
	0 °C bis 500 °C		45 mK			
für Edelmetall-Thermoelemente *)	> 500 °C bis 1768 °C		$(26 \cdot 10^{-3} \cdot (T/^{\circ}\text{C})^{-0,85})$ mK			
	Typ R, Typ S		60 mK			
Typ B	50 °C bis 1200 °C		DKD-R 5-5:2018 mit Vergleichsstellenkompensation		$\frac{U_{TC}^2}{(\text{mK})^2} + 60^2$ mK	U _{TC} = Unsicherheit des Anzeigerätes bzw. Simulators für Thermoelemente ohne Vergleichsstellenkompensation in mK
	> 1200 °C bis 1820 °C					
für Thermo-elemente *)	-200 °C bis 1500 °C		DKD-R 5-5:2018 mit Vergleichsstellenkompensation			
Messorte in Klimaschränken *)	-80 °C bis 180 °C		DKD-R 5-7:2018 Methode C		0,50 K	
	> 180 °C bis 300 °C				0,70 K	
Klimaschränke *)	-80 °C bis 100 °C		DKD-R 5-7:2018 Methode A oder B		0,55 K	
	> 100 °C bis 180 °C	0,75 K				
	> 180 °C bis 300 °C	1,0 K				

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-02

Thermodynamische Messgrößen – Feuchtemessgrößen

Vor-Ort-Kalibrierung

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit		
Taupunkttemperatur Tauspiegel- hygrometer	-28 °C bis 24,5 °C	QMH XIV.5 Version 7.0 Luftstromtemperatur: 10 °C bis 25 °C relative Feuchte: 5 % bis 95 %	0,080 K		Vergleich mit Taupunktspiegel- hygrometer im Klimagenerator
	-17 °C bis 44 °C	QMH XIV.5 Version 7.0 Luftstromtemperatur: > 25 °C bis 45 °C relative Feuchte: 5 % bis 95 %	0,10 K		
	-3 °C bis 58 °C	QMH XIV.5 Version 7.0 Luftstromtemperatur: > 45 °C bis 60 °C relative Feuchte: 5 % bis 90 %	0,15 K		
relative Luftfeuchte Feuchtemessgeräte und Messumformer	5 % bis 20 %	QMH XIV.5 Version 7.0 Luftstromtemperatur: 10 °C bis 25 °C Taupunkttemperatur t_d : -28 °C bis 24,5 °C	0,25 %		Messunsicherheit ausgedrückt als Absolutwert der relativen Feuchte
	> 20 % bis 40 %		0,50 %		
	> 40 % bis 60 %		0,75 %		
	> 60 % bis 80 %		1,0 %		
	> 80 % bis 95 %		1,2 %		
	5 % bis 20 %	QMH XIV.5 Version 7.0 Luftstromtemperatur: > 25 °C bis 45 °C Taupunkttemperatur t_d : -17 °C bis 44 °C	0,65 %		Vergleich mit Taupunktspiegel im Klimagenerator
	> 20 % bis 40 %		0,90 %		
	> 40 % bis 60 %		1,2 %		
	> 60 % bis 80 %		1,4 %		
	> 80 % bis 95 %		1,6 %		
	5 % bis 20 %	QMH XIV.5 Version 7.0 Luftstromtemperatur: > 45 °C bis 60 °C Taupunkttemperatur t_d : -3 °C bis 58 °C	0,85 %		
	> 20 % bis 40 %		1,1 %		
	> 40 % bis 60 %		1,4 %		
	> 60 % bis 80 %		1,6 %		
	> 80 % bis 90 %		1,8 %		

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-02
Vor-Ort-Kalibrierung

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit		
Messorte in Klimaschränken mit Umluft *)	5 % bis 30 %	DKD-R 5-7:2018 Methode C Luftstromtemperatur: 10 °C bis 90 °C Taupunkttemperatur t_d : -28 °C bis 89,8 °C	1,0 %	Messunsicherheit ausgedrückt als Absolutwert der relativen Feuchte Feuchte-Referenzwert wird aus Taupunkt- temperatur und Luftstromtemperatur am Messort berechnet	
	> 30 % bis 60 %		1,5 %		
	> 60 % bis 80 %		2,0 %		
	> 80 % bis 98 %		2,5 %		
Klimaschränke mit Umluft *)	5 % bis 30 %	DKD-R 5-7:2018 Methode A oder B Luftstromtemperatur: 10 °C bis 90 °C Taupunkttemperatur t_d : -28 °C bis 89,8 °C	1,5 %	Messunsicherheit ausgedrückt als Absolutwert der relativen Feuchte Feuchte-Referenzwert wird aus Taupunkt- temperatur und Luftstromtemperatur am Messort berechnet	
	> 30 % bis 60 %		2,0 %		
	> 60 % bis 80 %		2,5 %		
	> 80 % bis 98 %		3,0 %		

Mechanische Messgrößen – Durchflussmessgrößen
Vor-Ort-Kalibrierung

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit		
Volumendurchfluss Q von strömenden Gasen Durchflussmesser oder -regler mit einer Anzeige oder Messumformer mit elektronischer Schnittstelle	0,005 L/min bis 0,03 L/min	Laminar Flow Elemente als Normal	0,3 mL/min	Q = Messwert Kalibriermedium trockene Luft (rel. Feuchte < 10 %) Messbereiche bezogen auf trockene Luft von 0 °C, 1013,25 mbar	
	> 0,03 L/min bis 200 L/min		$1 \cdot 10^{-2} \cdot Q$		
	> 200 L/min bis 500 L/min	MFC als Normal	$0,89 \cdot 10^{-2} \cdot Q + 0,52 \text{ L/min}$		

Mechanische Messgrößen – Druck
Vor-Ort-Kalibrierung

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
Druck Absolutdruck $p_{abs}^{*)}$	> 0 bar bis 21 bar	DKD-R 6-1:2014 Kalibriermethode: $p_{abs} = p_e + p_{amb}$	$5,0 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 1,2 \text{ mbar} + U_{baro}$	Druckmedium: Gas Die Messunsicherheit des Barometers U_{baro} ist zu berücksichtigen.
	> 21 bar bis 251 bar		$5,1 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 30 \text{ mbar} + U_{baro}$	
Absolutdruck $p_{abs}^{*)}$	1 bar; 2 bar bis 71 bar	DKD-R 6-1:2014 Kalibriermethode: $p_{abs} = p_e + p_{amb}$	$7,8 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 0,36 \text{ mbar} + U_{bar}$	Referenzwert: ($p_{abs} = p_{amb}$) Druckmedium: Öl. Die Messunsicherheit des Barometers U_{baro} ist zu berücksichtigen.
	> 71 bar bis 701 bar		$8,2 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 0,72 \text{ mbar} + U_{baro}$	
Absolutdruck p_{abs}	900 mbar bis 1100 mbar	esz QMH XXIII.4.2 v5.0	$2,9 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 15 \mu\text{bar}$	Referenzwert: ($p_{abs} = p_{amb}$) Einpunktmessung bei aktuellem Umgebungsdruck
Absolutdruck $p_{abs}^{*)}$	> 0 bar bis 301 bar	DKD-R 6-1:2014 Kalibriermethode: $p_{abs} = p_e + p_{amb}$	$5,1 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 30 \text{ mbar}$	Druckmedium: Wasser Die Messunsicherheit des Barometers U_{baro} ist zu berücksichtigen.
	> 301 bar bis 1001 bar		$7,4 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 40 \text{ mbar}$	
Positiver und negativer Überdruck $p_e^{*)}$	-200 mbar bis 200 mbar	DKD-R 6-1:2014	25 μbar	Druckmedium: Gas
	-1 bar bis 2 bar		$3,3 \cdot 10^{-5} \cdot p_e + 0,25 \text{ mbar}$	
	> 2 bar bis 20 bar		$4,3 \cdot 10^{-5} \cdot p_e + 0,61 \text{ mbar}$	
	> 20 bar bis 100 bar		$9,0 \cdot 10^{-5} \cdot p_e + 3,7 \text{ mbar}$	
	> 100 bar bis 300 bar		$5,1 \cdot 10^{-5} \cdot p_e + 30 \text{ mbar}$	
Überdruck $p_e^{*)}$	0 bar; 1 bar bis 70 bar	DKD-R 6-1:2014	$7,8 \cdot 10^{-5} \cdot p_e + 0,36 \text{ mbar}$	Referenzwert: ($p_e = 0 \text{ bar}$)
	> 70 bar bis 700 bar		$8,2 \cdot 10^{-5} \cdot p_e + 0,72 \text{ mbar}$	Druckmedium: Öl
Überdruck $p_e^{*)}$	> 0 bar bis 300 bar	DKD-R 6-1:2014	$5,1 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 30 \text{ mbar}$	Druckmedium: Wasser
	> 300 bar bis 1000 bar		$7,4 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 40 \text{ mbar}$	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-02

Mechanische Messgrößen – Kraft

Vor-Ort-Kalibrierung

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit		
Kraft Messgeräte und Aufnehmer *)	50 N bis 50 kN	Zug- und Druckkraft nach DKD-R 3-3:2018	0,05 %		

Mechanische Messgrößen – Drehmoment

Vor-Ort-Kalibrierung

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit		
Drehmoment Handbetätigte Drehmoment - Schraubwerkzeuge *)	0,2 N·m bis < 1 N·m	DIN EN ISO 6789-2:2017	0,9 %	Drehmoment- Schraubendreher	
	1 N·m bis 10 N·m		0,5 %		
	0,4 N·m bis < 4 N·m		0,7 %	Drehmomentschlüssel	
	4 N·m bis 1110 N·m		0,5 %		
Drehmoment Drehmomentauf- nehmer in Prüfständen	0 N·m bis 100 N·m	AA0397 Version 1.0 (16.08.2023)	0,001·M + 0,025 N·m	M: Messwert in N·m Auf die Kalibrier- einrichtung wirkenden Biegemomente und Querkräfte sind zu berücksichtigen.	
	> 100 N·m bis 10 kN·m		0,002·M + 0,050 N·m		

Mechanische Messgrößen - Waagen

Vor-Ort-Kalibrierung

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit		
Waagen Nichtselbsttätige elektronische Waagen *)	≤ 50 kg	EURAMET cg-18:2015 DKD-R 7-2:2018	1 · 10 ⁻⁶	Mit Gewichtstücken Genauigkeitsklasse E ₂ nach OIML R111-1:2004	
	≤ 150 kg		2 · 10 ⁻⁵		Mit Gewichtstücken Genauigkeitsklasse F ₂ nach OIML R111-1:2004

Mechanische Messgrößen – Messgeräte im Kraftfahrwesen (MIK)

Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Rollenbremsprüfstände	0 N bis < 2 kN	Verkehrsblatt 2016 Heft 14 Nr. 115	19 N	F: am Bremsprüfstand angezeigte Kraft Messsystem: Kraftaufnehmer mit Belastungs-Rahmen
	2 kN bis 4 kN		$0,46 \% \cdot F + 7 \text{ N}$	
	> 4 kN bis 8 kN		$0,43 \% \cdot F + 8 \text{ N}$	
	> 8 kN bis 40 kN	QMH Kapitel XXVII.1.2: Version 5	$0,70 \% \cdot F$	
	0 kN bis 4 kN	Vergleichsverfahren: XXVII.1.2.1 Masse-Hebel Verfahren: XXVII.1.2.2	$0,40 \% \cdot F + 4 \text{ N}$	F: am Bremsprüfstand angezeigte Kraft
	> 4 kN bis 8 kN		$0,65 \% \cdot F$	Messsystem: Hebel mit Massestücken
	> 8 kN bis 40 kN		$0,90 \% \cdot F$	
Plattenbremsprüfstände	0 N bis < 2 kN	Verkehrsblatt 2016 Heft 14 Nr. 115	$0,20 \% \cdot F + 12 \text{ N}$	F: am Bremsprüfstand angezeigte Kraft
	2 kN bis 10 kN	QMH Kapitel XXVII.1.2: Version 5	$0,70 \% \cdot F + 2 \text{ N}$	Messsystem: Kraftaufnehmer
Scheinwerfer- Einstell-Prüfgeräte (SEP) Neigung	0 % bis 6 %	Verkehrsblatt 2016 Heft 14, Nr.115 Verkehrsblatt 2018 Heft 23, Nr.174 QMH Kapitel: XXIX. 3 Version 6.0	0,1 %	Angabe der Messunsicherheit als absoluter Wert der Neigung
Aufstellflächen für Scheinwerfer-Einstell- Prüfgerät (ASEP) Neigung	0 % bis 10 %	Verkehrsblatt 2018 Heft 23, Nr. 174 QMH Kapitel: XXIX. 3 Version 6.0	0,038 %	Angabe der Messunsicherheit als absoluter Wert der Neigung
Aufstellflächen für Kraftfahrzeuge Neigung	0 m bis 10 m 0 % bis 10 %	Verkehrsblatt 2018 Heft 23, Nr. 174 QMH Kapitel: XXIX. 3 Version 6.0	$0,23 \text{ mm/m}$ $+ 0,53 \text{ mm/L}$	Messsystem: Selbstnivellierender Linienlaser
Ebenheit	0 mm bis 50 mm		$0,53 \text{ mm}$ $+ 0,23 \text{ mm/m} \cdot R$	DIN 18202:2013 L: gemessene Länge in Meter R: Rasterpunktabstand in Meter

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-02

Mechanische Messgrößen – Messgeräte im Kraftfahrwesen (MIK)

Vor-Ort-Kalibrierung

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
Abgasmessgeräte für Fremdzündungsmotoren Gaskonzentration Propan C ₃ H ₈	80 ppm vol 200 ppm vol 2000 ppm vol	Verkehrsblatt 2018, Heft 11, Nr. 100 QMH Kapitel 26-7 XXX	2 ppm vol 3 ppm vol 24 ppm vol	ppm vol = 10 ⁻⁶ · m ³ /m ³ % vol = 10 ⁻² · m ³ /m ³
Kohlenstoffdioxid CO ₂	3 % vol 6 % vol 14 % vol		0,039 % vol 0,072 % vol 0,17 % vol	
Kohlenstoffmonoxid CO	0,1 % vol 0,5 % vol 3,5 % vol		0,0039 % vol 0,0070 % vol 0,042 % vol	
Sauerstoff O ₂	20,9 % vol		0,31 % vol	
Abgasmessgeräte für Kompressionszündungs- motoren Trübungsgrad	10 %; 30 %; 50 %; 70 %		0,9 %	
Trübungskoeffizient	0,25 m ⁻¹	0,02 m ⁻¹	Der Trübungs- koeffizient wird aus dem Trübungsgrad berechnet.	
	0,83 m ⁻¹	0,03 m ⁻¹		
	1,61 m ⁻¹	0,04 m ⁻¹		
	2,80 m ⁻¹	0,07 m ⁻¹		

Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Abgasmessgeräte für Kompressions- zündungsmotoren Partikelanzahl- konzentration Partikelgeneratoren und -messgeräte (Aerosol)	$5 \cdot 10^3 \text{ cm}^{-3}$ bis $50 \cdot 10^3 \text{ cm}^{-3}$	AA0399 Version 1.0 Verkehrsblatt 2021 Heft 11, Nr. 133	20 %	Die mittlere Partikel- größe muss im Bereich von 10 nm bis 200 nm liegen.
	$> 50 \cdot 10^3 \text{ cm}^{-3}$ bis $3 \cdot 10^6 \text{ cm}^{-3}$		13 %	

Verwendete Abkürzungen:

AA	Arbeitsanweisung (selbstentwickeltes Verfahren) der esz AG
CMC	Calibration and measurement capabilities (Kalibrier- und Messmöglichkeiten)
DIN	Deutsches Institut für Normung e.V.
DKD-R	Richtlinie des Deutschen Kalibrierdienstes (DKD), herausgegeben von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt
EN	Europäische Norm
EURAMET	European Association of National Metrology Institutes
OIML	International Organization of legal metrology
QMH	Qualitätsmanagementhandbuch (selbstentwickeltes Verfahren) der esz AG